Стельмашук С. В., Чжо Ёе Хан
S. V. Stelmashchuk, Kyaw Ye Han

СИНТЕЗ ГИБКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ РУЛЕВОГО ПРИВОДА СУДНА

SYNTHESIS OF FLEXIBLE FEEDBACK OF STEERING DRIVE OF SHIP

Стельмашук Сергей Валерьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27. E-mail: rukdpsv@rambler.ru.

Mr. Sergei V. Stelmashchuk – PhD in Engineering, Associate Professor, Electric drive and automation of industrial plants Department, Komsomolsk-on-Amur State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681013, Khabarovsk region, Komsomolsk-on-Amur, 27 Lenin str. E-mail: rukdpsv@rambler.ru.

Чжо Ёе Хан – бакалавр кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре). E-mail: kyawweh-an68@gmail.com.

Mr. Kyaw Ye Han – bachelor' Degree student, Electric drive and automation of industrial plants Department, Komsomolsk-on-Amur State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail: kyawweh-an68@gmail.com.

Аннотация. Следящая система рулевого привода состоит из двух обратных связей: жёсткой – для обеспечения статичности системы, и гибкой – для обеспечения динамики системы. Работа следящей системы рассматривается как движение координат системы на плоскости статической характеристики рулевого привода. В статье представлен подход к задаче синтеза гибкой обратной связи, основанный на составлении системы уравнений движения следящей системы в координатах угла поворота руля и напряжения на якоре двигателя. Рассматриваются граничные значения координат в моменты перехода движения следящей системы из зоны насыщения статической характеристики в зону усиления. В статье анализируется применение данного подхода синтеза для рулевых приводов судов при изменении скорости судна до значений, соответствующих числу Фруда, равного единице. Анализ показал, что для различных значений максимальных скоростей судов имеются два варианта систем уравнений для синтеза гибкой обратной связи. Также проведено исследование качества переходных процессов следящей системы при различных скоростях судна. Результаты исследования показали, что время перекаладки руля несущественно изменяется при широком изменении скорости судна, что позволяет применять рассматриваемую методику синтеза для разработки рулевого привода в автоматических системах управления судном.

Summary. Tracking system of steering drive consists of two feedbacks: rigid – to ensure the system static and flexible – to ensure the dynamics of the system. The work of the servo system is considered as the movement of the coordinates of the system in the plane of the static characteristic of the steering gear. The paper presents an approach to the problem of the synthesis of flexible feedback, based on the compilation of a system of equations of motion of the tracking system in the coordinates of the angle of rotation of the rudder and the voltage at the motor armature. The boundary values of the coordinates in the moments of the motion of the tracking system from the saturation zone of the static characteristic to the amplification zone are considered. The application of this synthesis approach for steering gears of vessels is analyzed in the article when the vessel's speed changes to the values corresponding to the Froude number of an equal unit. The analysis showed that for different values of maximum vessel speeds, there are two systems of equations for the synthesis of flexible feedback. The quality of the transient processes of the tracking system at various vessel speeds has also been studied. The results of the study showed that the rudder shift time does not significantly change with a wide change in the ship's speed, which makes it possible to apply the synthesis procedure under consideration for the development of a steering gear in automatic ship control systems.

Ключевые слова: гибкая обратная связь, рулевой привод, синтез.

Key words: flexible feedback, steering drive, synthesis.

УДК 62-503.54

Введение

Автоматическое управление вождением характерно не только для больших судов, но и для средне- и малоразмерных, особенно если речь идёт о беспилотных судах, где уровень автоматизации должен быть высоким независимо от тоннажа судна. Однако для рулевого привода судна зависимость качества перекладки руля от размера судна достаточно не однозначна. Для судов разных размеров предъявляются различные требования по их скорости. Как правило, чем меньше судно, тем выше его скорость. Величина скорости судна является существенным фактором для скорости перекладки пера руля судна.

Влияние таких показателей как скорость и длина судна можно оценить числом Фруда (Fr). Число Фруда судов, работающих в экономичном режиме, имеет значение в небольших пределах ($Fr = 0,1 \div 0,3$). К таким относятся большие и многие средние суда. При скоростях, соответствующих таким значениям числа Фруда, нагрузка на рулевой привод имеет несущественное значение. Это позволяет осуществлять настройку следящей системы управления рулём судна без учёта характера нагрузки.

Существуют суда с повышенным числом Фруда. Это, как правило, высокоманёвренные суда, такие как глиссерные ($Fr \gg 1$) и некоторые типы водоизмещающих, как, например, скоростные катера ($Fr \approx 1$). Это, как правило, большинство малоразмерных и многие средних размеров суда. В рулевых машинах таких судов нагрузка на баллере руля довольно значительна, что оказывает существенное влияние на динамику рулевого привода и, следовательно, на манёвренность судна.

Структурная схема следящей системы рулевого привода представлена на рис. 1. Электромагнитная инерционность двигателя пренебрегается в сравнении с инерционностью рулевого привода. Момент нагрузки определяется выражением

$$T_m(V, T, \beta) = \frac{F_R(V, T, \beta) L_s(\beta)}{u_R},$$

где $T_R(V, T, \beta) = F_R(V, T, \beta) L_s(\beta)$ – момент на баллере руля; F_R – сила гидродинамического давления на перо руля; L_s – расстояние от передней кромки руля до центра давления на перо руля.

Рис.1. Структурная схема рулевого привода:

K_{am} – коэффициент усилителя; U_a – напряжение на якоре; $U_{a \max}$ – его максимальное значение;
 НЭ – нелинейный элемент; K_m – постоянная двигателя; R_a – сопротивление якоря двигателя;
 T_m – момент нагрузки на валу двигателя; J – момент инерции привода;
 u_R – передаточное число редуктора; K_β – коэффициент жёсткой обратной связи;
 K_γ – коэффициент гибкой обратной связи

Следящие свойства рулевого привода обеспечиваются посредством двух обратных связей. Жёсткая обратная связь с коэффициентом K_β обеспечивает статические свойства следящего привода. Гибкая обратная связь, включающая дифференцирующее устройство и коэффициент гибкой обратной связи $K_\dot{\beta}$, реализует динамические свойства привода. Значение коэффициента $K_\dot{\beta}$ обеспечивает необходимый процесс перекладки руля за требуемое время перекладки τ . Звено НЭ моделирует ограничение на максимальную скорость перекладки руля. Коэффициент усилителя определяется исходя из требуемой точности расхождения угла поворота руля [1].

Ставится задача определения с высокой точностью коэффициента $K_\dot{\beta}$ исходя из требуемого времени перекладки. Исследуется зависимость коэффициента $K_\dot{\beta}$ от скорости и осадки судна для заключения о необходимости варьирования значения гибкой связи.

Исследование объекта управления

Зависимость момента T_R от угла поворота пера руля β аппроксимируем линейной зависимостью в диапазоне значений угла до 30 град. На рис. 2 приведены результаты моделирования в среде Matlab [2] для судов различных размеров при скоростях, соответствующих экономичному режиму ($Fr = 0,3$) и скоростному режиму ($Fr = 1$).

Рис. 2. Зависимость момента нагрузки на баллере руля от угла поворота пера руля при скоростях: а – в экономичном режиме; б – при скоростном режиме для судов различной длины ($L_1 = 30$ м, $L_2 = 50$ м, $L_3 = 80$ м)

Линейную зависимость момента нагрузки на валу двигателя от угла поворота руля выразим коэффициентом нагрузки K_d :

$$K_d = \frac{T_{R\max}}{u_R \beta_{\max}},$$

где $T_{R\max}$ – момент нагрузки на баллере руля, соответствующий углу $\beta_{\max}$; $\beta_{\max}$ – максимальный угол перекладки руля.

Величина коэффициента нагрузки K_d зависит от скорости и осадки судна. Статический момент на валу двигателя определяется выражением

$$T_m = K_d \beta.$$

Тогда передаточная функция объекта управления (двигатель и рулевая машина) будет иметь следующий вид:

$$W_0(p) = \frac{\beta(p)}{U_a(p)} = \frac{K_m}{JR_a u_R p^2 + K_m^2 u_R p + R_a K_d} = \frac{K_0}{T_1 p^2 + T_0 p + 1},$$

где $K_0 = \frac{K_m}{R_a K_d}$; $T_1 = \frac{J u_R}{K_d}$; $T_0 = \frac{K_m^2 u_R}{R_a K_d}$ – параметры объекта управления.

Проводилось исследование значений параметров объекта для судов различной длины при варьировании скорости судна, соответствующих числам Фруда от 0,1 до 1. Для исследования рассматривались привода с судовыми двигателями постоянного тока серии ДПМ [3], обладающими высоким моментом. При этом предполагалось движение судна в режиме маневрирования в стеснённых водах. На рис. 3 показаны результаты исследования:

1. При любой скорости и осадки судна постоянная времени T_1 пренебрежимо мала в сравнении с постоянной времени T_0 . Поэтому для синтеза гибкой связи без существенной погрешности передаточную функцию объекта управления можно представить в виде

$$W_0(p) = \frac{K_0}{T_0 p + 1}. \quad (1)$$

2. При соизмерении параметров объекта и времени перекладки руля τ можно допустить, что до некоторого значения числа Фруда постоянная времени T_0 настолько больше τ , что апериодическое звено $W_0(p)$ можно аппроксимировать до интегрирующего звена:

$$W_1(p) = \frac{K_1}{p}, \quad (2)$$

где

$$K_1 = \frac{K_0}{T_0} = \frac{1}{K_m u_R}. \quad (3)$$

Рис. 3. Постоянная времени объекта управления в виде апериодического звена T_0 при различных значениях времени перекладки руля τ в зависимости от скорости судна длиной: а – 30 м; б – 50 м

При соотношении (3) параметров K_0 , T_0 и K_1 , переходные характеристики апериодического и интегрирующего звеньев будут различаться не более 5 % до момента времени $0,103T_0$. Следовательно, при $\tau \leq 0,103 T_0$ объект управления можно представить интегрирующим звеном (2), в противном случае – апериодическим звеном (1).

Отмечены предельные значения постоянной времени $T_{0(\tau)} = 0,103T_0$ для различных случаев времени перекладки руля (см. рис. 3). При скоростях больше соответствующих числам Фруда $Fr(\tau)$, то есть когда $T_0 \leq T_{0(\tau)}$, объект управления необходимо представлять как апериодическое звено (1), а при скоростях меньше данного значения – как интегрирующее звено (2). Например, для судна длиной 30 м при времени перекладки руля 5 с предельное значение числа Фруда составляет 0,867.

Это означает, что при движении этого судна до достижения скорости 28,9 узла работу рулевого привода можно описать интегрирующим звеном (2), а при скоростях свыше 28,9 узла адекватнее описывать аperiodическим звеном (1).

Исследования для судов длиной 50 м показали, что в зависимости от времени перекладки руля значение предельной скорости составляет от 37,9 до 43,4 узла. Для судов длиной 80 м – свыше 43,5 узла. Варьирование значения осадки судов до минимального показало, что предельные скорости увеличились не более чем на 7 %, что не меняет однозначного вывода: для синтеза гибкой обратной связи рулевого привода в зависимости от скорости судна объект управления рулевого привода можно рассматривать как интегрирующее звено (2) при небольших и средних скоростях или как аperiodическое звено (1) при высоких скоростях.

Синтез гибкой обратной связи для объекта в виде интегрирующего звена

Структурная схема следящего рулевого электропривода представлена на рис. 4.

Рис.4. Структурная схема рулевого привода, где объект управления представлен интегрирующим звеном

На рис. 5 показан переходный процесс перекладки руля, который разделяется на два этапа:

- 1) работа в зоне насыщения нелинейного элемента НЭ на интервале t_1 , когда $U_a = U_{ан}$;
- 2) работа в зоне усиления нелинейного элемента НЭ на интервале t_2 , когда $U_a = K_{ам}U_{\Delta\beta}$.

Рис. 5. Переходный процесс перекладки руля с начального положения β_n одного борта до конечного положения β_k другого борта судна

При синтезе гибкой обратной связи рассматривается переходный процесс перекладки руля, где конечное положение руля β_k соответствует значению задающего сигнала $U_\beta = K_\beta \beta_k$.

В период времени t_1 на выходе привода угол поворота руля описывается уравнением

$$\beta(t) = K_1 U_{a \max} t - \beta_n.$$

В момент времени t_{12} , где заканчивается период t_1 и начинается период t_2 , на входе звена с коэффициентом K_1 значение сигнала равно $U_{a \max}$, тогда можно составить уравнение

$$U_{a \max} = K_{am} (U_\beta - K_\Gamma K_1 U_{a \max} - K_\beta \beta_{12}),$$

где $\beta_{12} = K_1 U_{a \max} t_{12} - \beta_n$.

Приняв $U_\beta = K_\beta \beta_k$, получим

$$t_{12} = \frac{\beta_n + \beta_k}{K_1 U_{a \max}} - \frac{1 + K_{am} K_\Gamma K_1}{K_1 K_{am} K_\beta}. \quad (4)$$

По структурной схеме (см. рис. 4) составим дифференциальное уравнение по углу поворота руля:

$$\dot{\beta} = K_1 K_{am} (U_\beta - K_\Gamma \dot{\beta} - K_\beta \beta).$$

Приняв $U_\beta = K_\beta \beta_k$, получим

$$\dot{\beta} = K_1 K_{am} (K_\beta \beta_k - K_\Gamma \dot{\beta} - K_\beta \beta).$$

Тогда дифференциальное уравнение перекладки руля на интервале t_2 представим в виде

$$T_2 \dot{\beta} + \beta = \beta_k, \quad (5)$$

где T_2 – постоянная времени перекладки руля на интервале t_2 ,

$$T_2 = \frac{1 + K_1 K_{am} K_\Gamma}{K_1 K_{am} K_\beta}. \quad (6)$$

В этом случае выражение (4) перепишем таким образом:

$$t_{12} = \frac{\beta_n + \beta_k}{K_1 U_{a \max}} - T_2. \quad (7)$$

Решение уравнения (5) будет следующим:

$$\beta(t) = \beta_k + C e^{-\frac{t}{T_2}}.$$

Значение β_{12} является начальным значением перекладки руля для интервала t_2 . Тогда константа C определяется следующим образом: $\beta_{12} = K_1 U_{a \max} t_{12} - \beta_n = \beta_k + C e^{-\frac{t_{12}}{T_2}},$

$C = e^{\frac{t_{12}}{T_2}} (K_1 U_{a \max} t_{12} - \beta_n - \beta_k)$, тогда уравнение перекладки руля на интервале t_2 будет иметь следующий вид:

$$\beta(t) = \beta_k + (K_1 U_{a \max} t_{12} - \beta_n - \beta_k) e^{\frac{t_{12}-t}{T_2}}. \quad (8)$$

С учётом (7) уравнение (8) упростится и примет вид

$$\beta(t) = \beta_k - K_1 U_{a \max} T_2 e^{\frac{t_{12}-t}{T_2}}. \quad (9)$$

Переходный процесс перекладки руля завершается при достижении значения угла руля $\beta_{гр}$, которое является граничным значением зоны установившегося процесса $\beta_{гр} = \beta_k - \delta(\beta_n + \beta_k)$, где δ – значение, определяющее величину зоны установившегося процесса (например, $\delta = 0,05$ – для пятипроцентной зоны установившегося процесса).

Подставляя граничное значение угла руля $\beta_{гр}$ и время перекладки τ в выражение (9), после преобразования получим уравнение

$$\delta(\beta_n + \beta_k) - K_1 U_{a \max} T_2 e^{\frac{t_{12}-\tau}{T_2}} = 0. \quad (10)$$

Для определения коэффициента гибкой обратной связи $K_{г}$ необходимо задаться начальным (β_n) и конечным (β_k) положениями руля, требуемым временем перекладки руля τ , и с учётом (6) и (7) численным методом решается уравнение (10).

Синтез гибкой обратной связи для объекта в виде апериодического звена

Переходный процесс в рулевом приводе состоит из двух этапов, как и в предыдущем случае, и аналогичен переходному процессу (см. рис. 5). Структурная схема следящего рулевого электропривода представлена на рис. 6.

Рис.6. Структурная схема рулевого привода, где объект управления представлен апериодическим звеном

На интервале t_1 , когда $U_a = U_{a \max}$, переходный процесс описывается дифференциальным уравнением $T_0 \dot{\beta} + \beta = K_0 U_{a \max}$, решение которого представляется в виде $\beta(t) = K_0 U_{a \max} + C e^{-\frac{t}{T_0}}$.

В начальный момент времени $\beta = -\beta_n$, тогда константа C определяется следующим образом: $-\beta_n = K_0 U_{a \max} + C$; $C = -\beta_n - K_0 U_{a \max}$. Тогда уравнение перекладки руля на интервале t_1 примет вид

$$\beta(t) = K_0 U_{a \max} - (\beta_n + K_0 U_{a \max}) e^{-\frac{t}{T_0}}. \quad (11)$$

По структурной схеме, изображённой на рис. 6, составим уравнение для момента времени t_{12} :

$$\frac{U_{a \max}}{K_{am}} = U_\beta - \frac{K_\Gamma K_0}{T_0} U_{a \max} + \frac{K_\Gamma}{T_0} \beta_{12} - K_\beta \beta_{12}.$$

Учитывая, что $U_\beta = K_\beta \beta_\kappa$ и определяя значение угла поворота β_{12} в момент времени t_{12} по уравнению (11), составим уравнение для момента t_{12} :

$$t_{12} = T_0 \ln \frac{K_{am} (T_0 K_\beta - K_\Gamma) (\beta_n + K_0 U_{a \max})}{T_0 (U_{a \max} + K_{am} K_\beta K_0 U_{a \max} - K_{am} K_\beta \beta_\kappa)}. \quad (12)$$

По структурной схеме, изображённой на рис. 6, составим дифференциальное уравнение по углу поворота руля для интервала t_2 : $\dot{\beta} = \frac{K_0}{T_0} K_{am} (U_\beta - K_\Gamma \dot{\beta} - K_\beta \beta) - \frac{1}{T_0} \beta$.

Подставив $U_\beta = K_\beta \beta_\kappa$, после преобразования получим дифференциальное уравнение $\frac{T_0 + K_0 K_{am} K_\Gamma}{1 + K_0 K_{am} K_\beta} \dot{\beta} + \beta = \frac{K_0 K_{am} K_\beta}{1 + K_0 K_{am} K_\beta} \beta_\kappa$.

Определим постоянную времени перекладки руля $T_2 = \frac{T_0 + K_0 K_{am} K_\Gamma}{1 + K_0 K_{am} K_\beta}$ и коэффициент усиления $K_2 = \frac{K_0 K_{am} K_\beta}{1 + K_0 K_{am} K_\beta}$.

При исследовании рулевого привода для судов различной длины результаты вычислений показали, что при различных значениях числа Фруда Fr величина $K_0 K_{am} K_\beta \gg 1$. Без существенной погрешности можно принять $K_2 \approx 1$, тогда дифференциальное уравнение перекладки руля на интервале t_2 представим в виде

$$T_2 \dot{\beta} + \beta = \beta_\kappa, \quad (13)$$

где T_2 – постоянная времени перекладки руля на интервале t_2 ,

$$T_2 \approx \frac{T_0 + K_0 K_{am} K_\Gamma}{K_0 K_{am} K_\beta}. \quad (14)$$

Видно, что уравнение (13) аналогично уравнению (5), и, следовательно, решения их совпадают. Для вычисления константы C определим начальное значение β_{12} для интервала t_2 , используя выражение (11):

$$\beta_{12} = K_0 U_{a \max} - (\beta_n + K_0 U_{a \max}) e^{-\frac{t_{12}}{T_0}} = \beta_\kappa + C e^{-\frac{t_{12}}{T_2}}.$$

Выражая из данного равенства константу C , можно определить уравнение перекладки руля на интервале t_2 :

$$\beta(t) = \beta_\kappa + \left(K_0 U_{a \max} - \beta_\kappa - (\beta_n + K_0 U_{a \max}) e^{-\frac{t_{12}}{T_0}} \right) e^{-\frac{t_{12}-t}{T_2}}. \quad (15)$$

Подставляя значения τ и β_n в выражение (15) и преобразуя его, получим уравнение

$$\delta(\beta_n + \beta_k) + \left(K_0 U_{a \max} - \beta_k - (\beta_n + K_0 U_{a \max}) e^{-\frac{t_{12}}{T_0}} \right) e^{\frac{t_{12} - \tau}{T_2}} = 0. \quad (16)$$

Решением уравнения (16) с учётом (12) и (14) при заданных значениях β_n , β_k и τ определяется коэффициент гибкой обратной связи K_Γ .

Примеры синтеза гибкой обратной связи

На рис. 7 изображена модель рулевого привода со звеном Rudder Gear для адекватного моделирования нагрузки на баллере руля [2]. Модель реализована в среде MatLab с помощью пакета Simulink, где коэффициент гибкой обратной связи обозначен как K_g , а коэффициент жёсткой обратной связи – K_b .

Рис.7. Модель следящего рулевого привода судна

Исследуем работу рулевого привода судна при скоростях в экономичном режиме, когда рулевая машина описывается интегрирующим звеном. Для вычисления коэффициента гибкой обратной связи решается система уравнений (4), (6) и (10). На рис. 8 показан пример документа MathCAD для решения системы уравнений для случая времени перекладки руля $\tau = 20$ с и длины судна $L_{sh} = 50$ м. Аналогично осуществлён расчёт коэффициента K_Γ для $\tau = 10$ с. Результаты вычислений сведены в табл. 1. Для повышенной точности отслеживания угла поворота руля расчёт K_Γ произведён для трёхпроцентной зоны установившегося процесса ($\delta = 0,03$).

Таблица 1

Результаты вычислений коэффициента K_Γ для судна, движущегося в экономичном режиме

	Судно длиной 50 м	
	$\tau = 20$ с	$\tau = 10$ с
Коэффициент K_Γ	17,26	7,3
Параметры объекта управления	$K_1 = 0,00028$	$K_1 = 0,00057$
Двигатель	ДПМ-11 $P_n = 2$ кВт	

$$\begin{aligned}
 L_{sh} &= 50 \quad \text{длина судна} & P_H &= 2000 \quad \text{номинальная мощность двигателя} \\
 V_{shmax} &= 6.644 & V_{shmin} &= 2.215 \quad \text{максимальная и минимальная скорость судна} \\
 R_a &= 2.222 & K_m &= 1.592 & J &= 0.044 & u_R &= 2208 \\
 K_{am} &= 94.29 & K_\beta &= 19.1 & K_1 &:= \frac{1}{K_m \cdot u_R} = 0.000285 \\
 \beta_H &= 35 \text{ deg} & \beta_K &= 30 \text{ deg} & \delta &= 0.03 & \tau &= 20 \\
 t_{12} &:= 0 & K_\Gamma &:= 0 \\
 \text{Given} \\
 t_{12} &= \frac{\beta_H + \beta_K}{K_1 \cdot U_{amax}} - \frac{1 + K_1 \cdot K_{am} \cdot K_\Gamma}{K_1 \cdot K_{am} \cdot K_\beta} \\
 &\quad \delta \cdot (\beta_H + \beta_K) - K_1 \cdot U_{amax} \cdot \frac{1 + K_1 \cdot K_{am} \cdot K_\Gamma}{K_1 \cdot K_{am} \cdot K_\beta} \cdot e^{\frac{(t_{12} - \tau) \cdot K_1 \cdot K_{am} \cdot K_\beta}{1 + K_1 \cdot K_{am} \cdot K_\Gamma}} = 0 \\
 \text{Find}(t_{12}, K_\Gamma) &= \begin{pmatrix} 15.26 \\ 17.26 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Рис.8. Вычисление гибкой обратной связи для объекта управления в виде интегрирующего звена

На рис. 9 показаны переходные процессы перекладки руля для судна длиной 50 м при различных значениях времени перекладки и при движении в экономичном режиме. Видно, что при различных скоростях движения судна процессы перекладки руля отличаются несущественно, и главный показатель – время перекладки – не меняется, что подтверждает хорошее качество отслеживания угла поворота руля вне зависимости от скорости судна. Сплошной кривой линией обозначена максимальная скорость судна ($V_{sh} = 6,64$ м/с, $Fr = 0,3$); пунктирной кривой – минимальная скорость судна ($V_{sh} = 2,21$ м/с, $Fr = 0,1$).

Рис. 9. Переходный процесс перекладки руля судна длиной 50 м при движении судна в экономичном режиме: а – время перекладки $\tau = 20$ с; б – время перекладки $\tau = 10$ с

Исследуем скоростной режим судов длиной 30 м и 50 м. Для этого решается система уравнений (12), (14) и (16). Фрагмент документа MathCad, где решается данная система уравнений для судна длиной 30 м и времени перекладки $\tau = 20$ с, показана на рис. 10.

$$\begin{aligned}
 t_{12} &:= 0 \quad K_{\Gamma} := 0 \\
 \text{Given} \\
 t_{12} &= T_0 \cdot \ln \left[\frac{K_{am} \cdot (T_0 \cdot K_{\beta} - K_{\Gamma}) \cdot (\beta_H + K_0 \cdot U_{amax})}{T_0 \cdot (U_{amax} + K_{am} \cdot K_{\beta} \cdot K_0 \cdot U_{amax} - K_{am} \cdot K_{\beta} \cdot \beta_K)} \right] \\
 \delta \cdot (\beta_H + \beta_K) + \left[K_0 \cdot U_{amax} - \beta_K - (\beta_H + K_0 \cdot U_{amax}) \cdot e^{-\frac{t_{12}}{T_0}} \right] \cdot e^{\frac{(t_{12}-\tau) \cdot (1+K_0 \cdot K_{am} \cdot K_{\beta})}{(T_0+K_0 \cdot K_{am} \cdot K_{\Gamma})}} &= 0 \\
 \text{Minerr}(t_{12}, K_{\Gamma}) &= \begin{pmatrix} 9.81 \\ -12.67 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Рис.10. Вычисление гибкой обратной связи для объекта управления в виде аperiodического звена

Результаты вычислений коэффициента K_{Γ} для судов различной длины и различного значения времени перекладки руля в скоростном режиме сведены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты вычислений коэффициента K_{Γ} для судна, движущегося в скоростном режиме

	Судно длиной 30 м		Судно длиной 50 м	
	$\tau = 20$ с	$\tau = 5$ с	$\tau = 20$ с	$\tau = 10$ с
Коэффициент K_{Γ}	5,02	-1,74	-13,33	-12,67
Параметры объекта управления	$K_0 = 0,024$ $T_0 = 89,5$	$K_0 = 0,034$ $T_0 = 33$	$K_0 = 0,036$ $T_0 = 143,2$	$K_0 = 0,049$ $T_0 = 98,6$
Двигатель	ДПМ-11 $P_H = 2,8$ кВт	ДПМ-31 $P_H = 12$ кВт	ДПМ-42 $P_H = 29$ кВт	ДПМ-62 $P_H = 60$ кВт

На рис. 11 представлены переходные процессы перекладки руля для судов различной длины при различных значениях времени перекладки и при движении судов в скоростном режиме, где максимальная скорость соответствует числу Фруда $Fr = 1$.

Для судна длиной 30 м это соответствует скорости 33 узла, а для судна длиной 50 м – 43 узла. Сплошной кривой линией обозначена максимальная скорость судна ($Fr = 1$), пунктирной кривой – минимальная скорость судна ($Fr = 0,1$).

Анализ переходных процессов перекладки руля показывает, что расчёт коэффициента гибкой обратной связи K_{Γ} решением систем уравнений, представленных в данной статье, позволяет осуществлять синтез следящей системы рулевого привода, который обеспечивает требуемое качество переходных процессов за требуемое время перекладки руля. Причём качество переходных процессов не зависит от скорости судна и его осадки.

Рис. 11. Переходный процесс перекладки руля судов различной длины при движении судна в скоростном режиме: а – судно длиной $L = 30$ м со временем перекладки $\tau = 20$ с; б – судно длиной $L = 30$ м со временем перекладки $\tau = 5$ с; в – судно длиной $L = 50$ м со временем перекладки $\tau = 20$ с; г – судно длиной $L = 50$ м со временем перекладки $\tau = 10$ с.

Вывод

Методика расчёта применима для судов различной длины и обладает достаточной точностью вычисления, что необходимо для автоматического управления вождением судов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вагущенко, Л. Л. Системы автоматического управления движением судна: учеб. пособие / Л. Л. Вагущенко, Н. Н. Цымбал. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса: Феникс, 2007. – 328 с.
2. Стельмашук, С. В. Моделирование в среде Simulink рулевой машины судна с математическим описанием силы давления воды по модели Жуковского / С. В. Стельмашук // Автоматизированные технологии и производства. – 2017. – №1. – С. 50-54.
3. Справочник по электрическим машинам. В 2 т. Т. 2 / И. П. Копылова, Б. К. Клокова. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 688 с.