УДК 621.311

СНИЖЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКИХ МУФТ

© Алексей Владимирович Ванягин¹, Борис Александрович Гордеев²,
Владимир Иванович Ерофеев², Сергей Николаевич Охулков²

¹ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики
Российской академии наук» (ИПФ РАН), Нижний Новгород, Россия

²Институт проблем машиностроения РАН – филиал Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт
прикладной физики Российской академии наук» (ИПМ РАН), Нижний Новгород, Россия
e678xk@mail.ru, gord349@mail.ru, erof.vi@yandex.ru, oxulkovs@mail.ru

Аннотация. В статье приведена оценка вязкоупругих свойств соединительных муфт различного принципа действия. Основное внимание уделено магнитореологическим муфтам, управляемым магнитным полем. Изложенная в работе последовательность расчетов позволяет, в частности, для вращающихся валов тяговых генераторов дизель-генераторных установок (ДГУ) единых электростанций (ЕЭС) автономных объектов, учесть влияние крутильных колебаний коленчатых валов при заданной степени неравномерности их вращения.

Ключевые слова: магнитореологическая муфта, ведущий и ведомый валы, торсионный момент, шаг дискретизации, коаксиальная линия задержки, сигнал биений.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИПФ РАН на проведение фундаментальных научных исследований на 2013-2020 г.г. по теме № 0035-2014-0402, № госрегистрации 01201458047 и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №18-48-520010-р_а).

REDUCED INTENSITY OF TORQUE SHAFT OSCILLATIONS USING MAGNETOREOLOGICAL COUPLINGS

© A.V. Vanyagin¹, B.A. Gordeev², V.I. Erofeev², S.N. Okhulkov²

¹Institute of Applied Physics of RAS, Nizhny Novgorod, Russia

²Mechanical Engineering Research Institute of RAS, Nizhny Novgorod, Russia
e678xk@mail.ru, gord349@mail.ru, erof.vi@yandex.ru, oxulkovs@mail.ru

Abstract. The article provides an assessment of the viscoelastic properties of couplings of various operating principles. The main attention is paid to magnetorheological couplings controlled by a magnetic field. The sequence of calculations described in this work allows, in particular, for rotating shafts of traction generators of diesel generator sets (DGU) of unified power plants (UES) of autonomous objects, to take into account the influence of torsional vibrations of crankshafts at a given degree of uneven rotation.

Keywords: magnetorheological coupling, driving and driven shafts, torsion moment, sampling step, coaxial delay line, beat signal.

Acknowledgements. The work was carried out within the Russian state task for conducting fundamental scientific research for 2013-2020 on the topic No. 0035-2014-0402, state registration number 01201458047 and the work was supported by RFBR (project 18-48-520010).

1. Оценка упругих и демпфирующих свойств соединительных вязкоупругих муфт для дизель-генераторных установок. При оценке упругих и демпфирующих свойств соединительных вязкоупругих муфт для дизель-генераторных установок ЕЭС автономных объектов [1-3] применён подход, основанный на определении отношения крутящих моментов от крутильных колебаний на ведомом и ведущем вращающихся валах соединительных муфт ДГУ [4,5].

При таком подходе предполагается, что ведущий диск соединительной муфты, связанный с коленчатым валом дизеля, является входным звеном, а ведомый диск соединительной муфты, связанный с валом ротора синхронного электрогенератора, – выходным звеном механической цепи. Далее считаем, что коленчатый вал дизеля соосно соединен вязкоупругой муфтой с валом ротора синхронного электрогенератора [4-6].

В стационарном режиме валы вращаются со средней угловой скоростью $\omega_{вр}$ и при вращении вследствие действия крутящих моментов M_x^+ и M_x^- возникают крутильные колебания с частотой $\Omega_{кр}$, причем величины закручивания элементов валов не остаются постоянными и равными углу φ_x закрутки, а изменяются с линейной скоростью $v_{л} = \Omega_{кр} \cdot r$, где r – радиус элемента приведённого вала ДГУ [4,5,7-9].

Так, например [10,11], для приведённого вала ротора электрогенератора ДГУ с 16-цилиндровым дизельным двигателем тепловоза 2ТЭ10Л при частоте крутильных колебаний $\Omega_{кр} = 0,523$ рад/с и радиусе вала $r = 0,06$ м линейная скорость закручивания элементов вала составит:

$$v_{л} = \Omega_{кр} r = 0,523 \cdot 0,06 = 0,0314 = 31,4 \cdot 10^{-3} \text{ м/с.} \quad (1)$$

Если, например, вал ротора электрогенератора имеет характеристики: модуль сдвига $G = 8 \cdot 10^{10}$ Н/м²; $\rho = 7,8 \cdot 10^3$ кг/м³, а шаг сетки выбран равным $h = 0,06$ м, то в соответствии с работой [4,5,7-9] шаг по времени составит

$$\tau = h \sqrt{\frac{\rho}{G}} = 0,06 \sqrt{\frac{7,8 \cdot 10^3}{8 \cdot 10^{10}}} \approx 18,735 \cdot 10^{-6} \text{ с.} \quad (2)$$

Если элементы вала ротора электрогенератора закручиваются со скоростью $v_{л} = 31,4 \cdot 10^{-3}$ м/с., то получаем следующие максимальные коэффициенты деформации во всех элементах вала ротора из выражения:

$$\varepsilon_{\max} = \frac{v_{л} \tau}{h} = \frac{31,4 \cdot 10^{-3} \cdot 18,735 \cdot 10^{-6}}{0,06} = 9,804 \cdot 10^{-6}. \quad (3)$$

Таким образом, максимальные деформации во всех элементах вала ротора невелики. Поэтому и каждая единица для элементов вала ротора равна 11,765 мкм. Максимальные напряжения во всех элементах вала синхронного электрогенератора составляют [7,8]:

$$\sigma = G \varepsilon_{\max} = 8 \cdot 10^{10} \text{ Н/м}^2 \cdot 9,804 \cdot 10^{-6} = 78,437 \cdot 10^4 = 784,37 \cdot 10^3 \text{ Н/м}^2.$$

Максимальный взаимный поворот сечений всех элементов на валу ротора электрогенератора относительно друг друга находим, из выражений заменяя $\operatorname{tg} \alpha$ максимальными деформациями $\varepsilon_{\max}$:

$$\varepsilon_{\max} = \operatorname{tg} \alpha = (\varphi_{x,i+1} - \varphi_{x,i}) r / h ; \quad (4)$$

$$\Delta \varphi_{\max} = (\varphi_{x,i+1} - \varphi_{x,i}) = \varepsilon_{\max} h / r . \quad (5)$$

Воспользуемся данными приведённого примера: $\varepsilon_{\max} = 9,804 \cdot 10^{-6}$; $r = 0,06 \text{ м}$; $h = 0,06 \text{ м}$, тогда максимальный взаимный поворот сечений всех элементов вала ротора электрогенератора относительно друг друга составит:

$$\Delta \varphi_{\max} = (\varphi_{x,i+1} - \varphi_{x,i}) = \frac{\varepsilon_{\max} h}{r} = \frac{9,804 \cdot 10^{-6} \cdot 0,06}{0,06} = 9,804 \cdot 10^{-6} \text{ рад} . \quad (6)$$

В угловых единицах максимальные деформации во всех элементах вала составят по углам поворота сечений $\Delta \varphi_{\max} \approx 2,0222''$.

Максимальный угол закрутки вала ротора электрогенератора длиной $L = 23,666 \cdot 60 = 1420 \text{ мм}$ составит:

$$\Delta \varphi_{\text{в. max}} = 23,666 \frac{\varepsilon_{\max} h}{r} = 23,666 \cdot 9,804 \cdot 10^{-6} = 232,021 \cdot 10^{-6} \text{ рад} . \quad (7)$$

В угловых единицах максимальная деформация вала ротора синхронного электрогенератора длиной $L = 1420 \text{ мм}$ составит:

$$\Delta \varphi_{\text{в. max}} \approx 23,666 \cdot 2,0222'' = 47,857'' .$$

Максимальное время закрутки вала ротора электрогенератора длиной 1420 мм при $\Omega_{\text{кр}} = 0,523 \text{ рад/с}$ и периоде крутильных колебаний $T_{\text{кр}} = 12 \text{ с}$ составит:

$$T_{\text{з. max}} = T_{\text{сж}} = \frac{\Delta \varphi_{\text{в. max}}}{2\pi} \cdot T_{\text{кр}} = \frac{232,021 \cdot 10^{-6}}{2\pi} \cdot 12 = 443,127 \cdot 10^{-6} \text{ с} . \quad (8)$$

Допустимый номинальный крутящий момент на валу ротора электрогенератора определяется выражением:

$$M_{\text{кр. н}} = \frac{\Delta \varphi}{L} G \int_S R^2 dS . \quad (9)$$

Интеграл в выражении (9) – полярный момент инерции сечения вала радиуса R ротора электрогенератора. Полярный момент инерции сечения вала ротора электрогенератора, у которого постоянное сечение постоянен по длине вала и не зависит от длины его базового участка ($L = 1420 \text{ мм}$):

$$J_p = \int_S R^2 dS$$

Для сечения вала ротора электрогенератора радиусом $R = 0,06 \text{ м}$ полярный момент инерции определяется выражением: $J_p = \pi \cdot R^4 / 2$ [7,8]; модуль сдвига вала ротора электрогенератора $G = 8 \cdot 10^{10} \text{ Н/м}^2$; плотность материала вала ротора электрогенератора $\rho = 7,8 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$; жёсткость $GJ_p = G \pi R^4 / 2 = 1,6286 \cdot 10^6 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$.

Крутящий момент от действия крутильных колебаний на валу ротора электрического генератора при частоте крутильных колебаний $\Omega_{\text{кр}} = 0,523 \text{ рад/с}$ определяем по выражению:

$$M_{\text{кр.э.г.}} = \frac{\Delta\varphi_{\text{в.мах}}}{L} GJ_p = \frac{232,021 \cdot 10^{-6}}{1,42} 1,6286 \cdot 10^6 = 266,105 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Для ДГУ с 16-цилиндровым дизельным двигателем неравномерность частоты вращения коленчатого вала достигает 0,7142 % [4,5,10,11].

Определим степень неравномерности δ частоты вращения коленчатого вала ДГУ через отношение разности частот вращения максимальной $n_{\text{мах}} = 702,5$ об/мин и минимальной $n_{\text{мин}} = 697,5$ об/мин к средней частоте вращения $n_{\text{ср}} = 700$ об/мин коленчатого вала [4,5,12-14]:

$$\delta = (n_{\text{мах}} - n_{\text{мин}}) / n_{\text{ср}} = (702,5 - 697,5) / 700 \approx 0,007142,$$

что составляет 0,714 % от средней частоты вращения коленчатого вала дизеля.

При средней циклической частоте вращения вала дизеля 11,666 Гц и её неравномерности в 0,7142 % циклическая и угловая частоты крутильных колебаний принимают значения $f_{\text{кр.0,7}} = 0,0833$ Гц и $\Omega_{\text{кр.0,7}} = 0,523$ рад/с.

При циклической частоте крутильных колебаний коленчатого вала ДГУ в $f_{\text{кр.0,7}} = 0,0833$ Гц крутящий момент от их действия на крайних участках (элементах) принимает значение $M_{\text{кр.кол.0,7}} \approx 266 \text{ Н} \cdot \text{м}$ [4,5].

Оценка упругих и демпфирующих свойств соединительных пластинчатых и вязкоупругих муфт для снижения переменных торсионных, крутящих моментов вращающихся валов ДГУ ЕЭС автономных объектов в стационарных режимах работы основана на определении отношения крутящих моментов от крутильных колебаний на ведомом и ведущем вращающихся валах соединительных муфт ДГУ [4,5].

Так, например [10], для приведённого вала ротора электрогенератора ДГУ с 16-цилиндровым дизельным двигателем тепловоза 2ТЭ10Л по расчетным значениям крутящих моментов от крутильных колебаний на крайних участках приведённых ведомого и ведущего валов вычисляем отношение крутящих моментов $M_{\text{кр.э.г.}}$ и $M_{\text{кр.кол.0,7}}$ [4,5]:

$$\frac{M_{\text{кр.э.г.}}}{M_{\text{кр.кол.0,7}}} = \frac{266 \text{ Н} \cdot \text{м}}{260 \text{ Н} \cdot \text{м}} \approx 1,0. \quad (10)$$

Согласно отношению (10) для крутящих моментов от крутильных колебаний вращающихся валов ДГУ на ведущем и ведомом валах соединительной пластинчатой муфты действует равные крутящие моменты от крутильных колебаний $M_{\text{кр.кол.0,7}} = M_{\text{кр.э.г.}}$, т.е. соединительная пластинчатая муфта полностью передаёт крутильные колебания вращающегося коленчатого вала на вал синхронного генератора ДГУ. В этом случае при неравномерности частоты вращения коленчатого вала в 0,7142 % соединительная пластинчатая муфта ДГУ не демпфирует крутильные колебания вращающегося коленчатого вала.

При неравномерности частоты вращения коленчатого вала в 0,886 % значениям крутящих моментов от крутильных колебаний на крайних участках приведённых ведомого и ведущего валов вычисляем отношение крутящих моментов $M_{\text{кр.э.г.}}$ и $M_{\text{кр.кол.0,9}}$ [4,5]:

$$\frac{M_{\text{кр.э.г.}}}{M_{\text{кр.кол.0,9}}} = \frac{266 \text{ Н} \cdot \text{м}}{320 \text{ Н} \cdot \text{м}} \approx 0,831. \quad (11)$$

Согласно отношению (11) крутящих моментов от крутильных колебаний валов ДГУ соединительная пластинчатая муфта ДГУ тепловоза 2ТЭ10Л должна демпфировать (гасить) крутильные колебания коленчатого вала дизеля в 1,2 раза при неравномерности его частоты

вращения в 0,831%, что составляет -1,6 дБ. Это значит, что моментная неравномерность частоты вращения вала электрогенератора ДГУ должна уменьшиться и достичь значения 0,7142 %.

В таблице приведены значения отношений моментов $M_{кр.э.г.}$ и $M_{кр.кол.}$ от крутильных колебаний на входе и выходе соединительной пластинчатой муфты ДГУ с 16-цилиндровым дизелем тепловоза 2ТЭ10Л при различных заданных неравномерностях частоты вращения коленчатого вала дизеля

Таблица

Значения отношений моментов $M_{кр.э.г.}$ и $M_{кр.кол.}$ от крутильных колебаний на входе и выходе соединительной муфты ДГУ при различных неравномерностях частоты вращения коленчатого вала дизеля 16ЧН26/26 (серии Д49) тепловоза 2ТЭ10Л

$n^{-1}_{\max}$, МИН	$n^{-1}_{\min}$, МИН	δ , %	$f_{кр}$, Гц	$M_{кр.кол.}$, Н·м	$M_{кр.э.г.}/M_{кр.кол.}$	20lg, дБ
702,5	697,5	0,7142	0,0833	266	1,0	0
703,6	697,4	0,886	0,1	320	0,83125	-1,605
706,7	694,3	1,77	0,2	640	0,5	-6,02
709,8	691,2	2,657	0,31	960	0,333	-9,543

Отношение моментов $M_{кр.э.г.}$ и $M_{кр.кол.}$ на входе и выходе соединительной пластинчатой муфты вычисляется измерителем крутящего момента и крутильных колебаний, входящим в САУ оптимизации частоты вращения дизеля ДГУ автономных объектов [4,5,15-22].

Таким образом, посредством сравнения текущих значений отношения дисбалансов моментов на валах дизеля и синхронного генератора с их пороговыми значениями осуществляется защита ДГУ по крутящим моментам от крутильных колебаний коленчатого вала дизеля. Тем самым устраняются аварийные режимы работы дизеля и синхронного генератора, и позволяет значительно продлить срок службы ДГУ автономного объекта.

При непосредственном соединении коленчатого вала дизеля с валом ротора электрогенератора, то крутящие моменты от вращающегося коленчатого вала ДГУ на вращающемся валу ротора электрогенератора создают угрозу прочности вала ротора, что может привести к поломке электрогенератора ДГУ вследствие возрастания эксцентриситета вала ротора и возникающей вибрации [4,5].

Для дизель-генераторных установок ЕЭС автономных объектов малой и средней мощности для того чтобы вал ротора электрогенератора работал в рабочем диапазоне частот вращения без потери прочности, вал электрогенератора соединяют с коленчатым валом дизеля ДГУ через соединительную магнитоэологическую муфту [16,17]. Муфта, управляемая магнитным полем, обеспечивает соединение коленчатого вала дизеля с валом электрогенератора и дополнительно демпфирует возникающие наибольшие крутильные колебания благодаря своим упругим и диссипативным свойствам [16,17]. Этим достигается равномерность вращения вала электрогенератора, что обеспечивает его безопасную работу в ЕЭС автономного объекта.

2. Торсионный момент на ведомом валу магнитореологической муфты. Соединительная муфта вращающихся валов в ДГУ может быть и магнитореологической с применением рабочих МРЖ в инерционных МРТ систем демпфирования вибрации и ударов [16-18,24].

Работа соединительной магнитореологической муфты (МР-муфты) вращающихся валов основана на принципе действия МРТ, действие которого организовано на совместном влиянии вязкости и пластичности рабочей МРЖ на её касательные напряжения под действием внешнего магнитного поля. При этом в МР-муфте магнитное взаимодействие между частицами МРЖ влечёт к значительному изменению её вязко-упруго-пластичных свойств, так как образованные в ней структуры частиц препятствуют свободному перемещению МРЖ и вызывают увеличение её вязкости [16-18,24].

Регулируя внешним магнитным полем вязко-упруго-пластичные свойства МРЖ, используемой в качестве рабочей среды, можно управлять определяемыми сдвиговыми, напряжениями, перепадом давлений в гидравлической системе МРТ или упругими деформациями структурированной суспензии, в результате чего осуществляется демпфирование колебаний [16-18,24].

В связи с этим возникает задача применения МРЖ в системах управления движением исполнительных механизмов (в станкостроении) для управления МР-муфтами (рис. 1,а,б) [16-18,24]. При этом необходимо контролировать на соединённых муфтами вращающихся ведущем и ведомом валах их торсионные моменты при их частотах вращения.

Рис. 1. Твёрдотельные модели магний-тореологических муфт: цилиндрическая (а) и дисковая с регулируемым рабочим зазором (б) [18]

На рисунке 1 показаны твёрдотельные модели магнитореологических муфт. Двухзазорная цилиндрическая муфта (рис.1, а) состоит из ведущей части, в которой находится обмотка возбуждения, и малоинерционной ведомой части [16,17]. Конструкция выполнена с вращающейся обмоткой возбуждения (индуктором), поэтому на ведомом валу муфты смонтированы контактные кольца, к которым подведено щеточное устройство. В торце ведущей части сделаны заливные отверстия для заправки МРЖ, а также для контроля рабочего зазора, наличия или отсутствия перекоса после сборки.

Функциональные схемы соединения ведущего и ведомого валов МР-муфтами вязкого трения приведены на (рис. 2,а,б) [16,17].

Рис. 2. Функциональные схемы цилиндрической (а) и дисковой с регулируемым рабочим зазором (б) магнито реологических муфт вязкого трения [16,17]

На рисунке 2 показано: 1 – ведущий вал; 2 – контактные кольца; 3 – токоподводящие щетки; 4 – коаксиальный внутренний цилиндр с индуктором; 5 – коаксиальный внешний цилиндр; 6 – рабочая МРЖ; 7 – ведомый вал; I_y , U_y – сила и напряжение тока управления

Измерение торсионных моментов валов, соединённых МР-муфтами, и динамической вязкости исследуемой МРЖ основано на зависимости вращающего момента $M_{вр}$, приложенного к внутреннему воспринимающему цилиндру ведомого вала цилиндрической МР-муфты, от характеристик МРЖ, величины магнитного поля, площади и длины рабочего зазора [16,17].

Этот момент определяется соотношением

$$M_{вр} = Fr, \quad (12)$$

где F – сила, приложенная к внутреннему воспринимающему цилиндру муфты; r – радиус этого цилиндра [16,17].

Сила, приложенная к воспринимающему цилиндру ведомого вала МР-муфты с угловой скоростью $\Omega_2 = \Omega_{вр}$, определяется выражением [27]:

$$F = \eta \Omega_{вр} S / l, \quad (13)$$

где $\Omega_{вр} = 2\pi F_{вр}$ и S – угловая скорость и рабочая площадь внутреннего воспринимающего цилиндра ведомого вала МР-муфты соответственно; l – зазор между внешним и внутренним воспринимающими цилиндрами; η – вязкость рабочей МРЖ.

Подставляя соотношение (13) в формулу (12), получим:

$$M_{вр} = \eta \Omega_{вр} S r / l. \quad (14)$$

Если угловая скорость внутреннего воспринимающего цилиндра муфты $\Omega_{вр} = \Omega_2$ и размеры его постоянны, то вращающий момент $M_{вр}$ ведомого вала пропорционален вязкости η . Поэтому, зная вращающий момент на воспринимающем цилиндре муфты, можно определить прочность сцепления цилиндрической муфты с ведомым валом [16,17].

При включении внешнего магнитного поля индуктора электромагнитная муфта с МРЖ сцепляется с ведомым валом. При этом возникает угловое рассогласование ведущего и ведомого валов исполнительного механизма. Измерение данного углового рассогласования является важнейшей задачей при диагностике работы всех соединительных муфт.

Для измерения углового рассогласования необходимо фиксировать угол $\Delta\varphi$ проскальзывания в муфте, соединяющей ведущий и ведомый валы.

Данный угол относительного поворота ведущего и ведомого валов муфты определяется через угловые скорости ведущего (Ω_1) и ведомого (Ω_2) валов из выражения для динамического момента $M_{д.м} = M_{вр}$ цилиндрической МР-муфты в режиме скольжения [16-18]

$$M_{д.м} = 2\pi l_{\max} \left(\tau_0 R_i^2 + \frac{\eta(\Omega_2 - \Omega_1)}{4\delta} R_i^3 \right), \quad (15)$$

где: $M_{д.м}$ – динамический момент цилиндрической МР-муфты в режиме скольжения; $l_{\max}$ и δ – максимальная длина, и толщина рабочего зазора; R_i – радиус i – го зазора; τ_0 – предел текучести МРЖ, зависящий от приложенного магнитного поля.

Угловые скорости ведущего и ведомого валов определяются также и через первые производные углов поворота валов муфты [16,17]:

$$\Omega_1 = d\varphi_1/dt; \quad \Omega_2 = d\varphi_2/dt.$$

Проведя необходимые преобразования выражения (15), приходим к выражению для определения разности угловых скоростей ведущего и ведомого валов в виде:

$$M_{д.м} = 2\pi l_{\max} \tau_0 R_i^2 + 2\pi l_{\max} \frac{\eta(\Omega_2 - \Omega_1)}{4\delta} R_i^3; \quad (16)$$

Из выражения (16) находим:

$$\Omega_2 - \Omega_1 = \frac{M_{д.м} 4\delta}{2\pi l_{\max} R_i^3 \eta} - \frac{\tau_0 4\delta}{l_{\max} R_i \eta}. \quad (17)$$

Интегрируя выражение (17), получаем выражения для угла относительного поворота ведущего и ведомого валов МР-муфты:

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \int \left(\frac{M_{д.м} 4\delta}{2\pi l_{\max} R_i^3 \eta} - \frac{\tau_0 4\delta}{l_{\max} R_i \eta} \right) d\eta = \int \frac{M_{д.м} 4\delta}{2\pi l_{\max} R_i^3 \eta} d\eta - \int \frac{\tau_0 4\delta}{l_{\max} R_i \eta} d\eta = \\ &= \frac{M_{д.м} 4\delta}{2\pi l_{\max} R_i^3} \ln\eta - \frac{\tau_0 4\delta}{l_{\max} R_i} \ln\eta = 4\delta \cdot \left(\frac{M_{д.м}}{2\pi l_{\max} R_i^3} - \frac{\tau_0}{l_{\max} R_i} \right) \ln\eta. \end{aligned} \quad (18)$$

Окончательно выражение для угла относительного поворота ведущего и ведомого валов МР-муфты имеет вид:

$$\Delta\varphi = 4\delta \cdot \left(\frac{M_{д.м}}{2\pi l_{\max} R_i^3} - \frac{\tau_0}{l_{\max} R_i} \right) \ln\eta. \quad (18,a)$$

Диагностику соединительной МР-муфты можно провести, применив частотный метод измерения вращающего момента на её валах [16,17].

3. Структурная схема измерителя крутильных колебаний на ведущем и ведомом валах М-муфты за один период исследуемого напряжения с широкополосной частотной модуляцией. При измерении крутящих моментов вращающихся валов энергетических установок и машин выделение и измерение крутильных колебаний вращающихся валов МР-муфт является актуальной задачей. Непосредственное выделение и измерение крутильных колебаний вращающихся валов затрудняется тем, что они накладываются на общее вращение вала [7-9].

Частотный измеритель крутящего момента с широкополосной частотной модуляцией с генераторами качающейся частоты ГКЧ_о и ГКЧ_с позволяет возникающие крутильные колебания вращающихся валов МР-муфты выделить и измерить [20-23].

В качестве примера рассмотрим реализацию измерения крутильных колебаний на ведущем и ведомом валах МР-муфты. Структурная схема устройства измерения крутильных колебаний на ведущем и ведомом валах соединительной МР-муфты приведена на (рис. 3).

Рис. 3. Структурная схема измерителя крутильных колебаний на валах МР-муфты за один период исследуемого напряжения с широкополосной частотной модуляцией

Измерение крутильных колебаний на вращающихся валах соединительной МР-муфты основано на применении двух канальной измерительной системы с двумя модуляторами – частотными детекторами, с двумя опорными ГКЧ_о, частотами модуляции изменяющихся с частотой крутильных колебаний ведущего и ведомого валов МР-муфты, двух широкополосных усилителей высокой частоты (УВЧ), двух коаксиальных линий задержки (ЛЗ) и двух смесителей. На входы смесителей поступают два частотно-модулированных сигнала от ГКЧ_о, прямой и задержанный на время $t_3 = \text{const}$ относительно прямых сигналов от ГКЧ_о (рис. 4) [25, 26].

Рис. 4. Изменение частот опорного (f_o) и смещенного (f_c) частотно-модулированных сигналов (а) и частоты (F_6) (б) биений в ВЧ-блоке МР-муфты измерителя крутильных колебаний на нулевой промежуточной частоте [25,26].

При этом частоты опорных сигналов (f_o) и смещенных (f_c) меняются во времени по гармоническому закону (рис. 4). В результате смешения (сложения) в смесителях двух прямых и задержанных колебаний ГКЧ₀ на выходе смесителей образуются биения (рис. 3) и (рис. 4). Заметим, что для ГКЧ₀ также их средняя частота $f_0 \gg \Delta f_m$, где Δf_m – девиация частоты (полоса качания) [20-23,25,26].

Измерение крутильных колебаний на ведущем валу 1 и ведомом валу 2 МР-муфты за один период исследуемого напряжения основано на сравнении опорных частот и смещенных частот сигналов ГКЧ₀ в смесителях, выделяющих нулевые разностные частоты $F_{\delta 0}(t)$ [20-23,25,26].

Частота смещенных во времени сигналов от модуляторов под действием крутящих моментов изменяются таким же образом во времени, что и частоты опорных сигналов, но со сдвигом на время запаздывания $t_{3,1} = \text{const}$ и $t_{3,2} = \text{const}$ относительно частот опорных сигналов. При этом сдвиг фаз задержанных частотно-модулированных напряжений от каждого ГКЧ₀ остаётся постоянным $\Delta\varphi = \omega_g t_3 = \text{const}$. В результате смешения прямых и задержанных ЧМ колебаний ГКЧ₀ образуются биения [20-23,25,26].

Мгновенные частоты биений равны абсолютным значениям разностей мгновенных значений частот опорного и смещенного частотно-модулированных сигналов генераторов качающейся частоты ГКЧ₀ $|F_{\delta 0}(t)| = |f_o(t) - f_c(t)|$, хотя формально можно учитывать знаки частот $F_{\delta}(t)$.

Измеритель крутильных колебаний на ведущем валу 1 и ведомом валу 2 МР-муфты реализован следующим образом (рис. 3) [25,26]:

С ведущего и ведомого валов МР-муфты с измерительных обмоток индуктивных датчиков ОИ 1 и ОИ 2 снимают частоты вращения валов $F_{вр.1}(t)$ ведущего 1 и $F_{вр.2}(t)$ ведомого 2, поступающие на входы модуляторов 1 и 2. В модуляторах 1 и 2 частотные детекторы выделяют напряжения, пропорциональные частотам и напряжениям крутильных колебаний на ведущем и ведомом валах МР-муфты. Выделенные напряжения крутильных колебаний в модуляторах 1 и 2 усиливаются до амплитуд $U1$ и $U2$ с частотами $F_{кр.к.1}$ и $F_{кр.к.2}$ [25,26].

Напряжения $U1$ и $U2$ с частотами $F_{кр.к.1}$ и $F_{кр.к.2}$ с выходов модуляторов 1 и 2 являются модулирующими напряжениями и поступают на модуляционные входы первого ГКЧ₀ 1 и второго ГКЧ₀ 2 для обеспечения периодической широкополосной частотной модуляции.

Далее, сформированные частотно-модулированные сигналы, а именно (рис. 3), опорные сигналы с ГКЧ₀1 и ГКЧ₀2 с частотами $f_o(t)$ и задержанные сигналы, за счёт коаксиальных линий задержек ЛЗ с постоянными временами задержек $t_{3,1} = \tau_{в.в.1}$ и $t_{3,2} = \tau_{в.в.2}$ с частотами $f_c(t)$ подаются на смесители 1 и 2, где $\tau_{в.в.1}$ и $\tau_{в.в.2}$ шаги дискретизации по времени ведущего и ведомого валов МР-муфты.

Входы коаксиальных линий задержек ЛЗ1 и ЛЗ2 соединены с выходами широкополосных усилителей высокой частоты УВЧ1 и УВЧ2, предназначенных для компенсации затуханий задержанных частотно-модулированных сигналов с ГКЧ₀ 1 и ГКЧ₀ 2. С выходов смесителей 1 и 2 снимаются разностные сигналы $u_{пр.с.1}$ и $u_{пр.с.2}$ с частотами биений $F_{\delta 01}(t)$ и $F_{\delta 02}(t)$, поступающие на входы фильтров низкой частоты ФНЧ 1 и ФНЧ 2 с полосами пропускания $\Delta F_{0,1} = F_{\delta 0,1max}$ и $\Delta F_{0,2} = F_{\delta 0,2max}$, соединенные с первым и вторым входами вычислителя. Вычислитель вычисляет отношение разностных частот биений $F_{\delta 01}(t)$ и $F_{\delta 02}(t)$, пропорциональных крутильным колебаниям на ведущем валу 1 и ведомом валу 2 МР-муфты [25,26].

Вычисленное отношение частот биений $F_{\delta 01}(t)$ и $F_{\delta 02}(t)$ с выхода вычислителя далее поступает на вход индикатора и на пороговое устройство.

Выделяемые смесителями 1 и 2 продетектированные преобразованные сигналы биений $u_{\text{пр с.1}}$ и $u_{\text{пр с.2}}$ с частотами биений $F_{\delta 01}(t)$ и $F_{\delta 02}(t)$, поступающие с ФНЧ 1 и ФНЧ 2 на вычислитель пропорциональны крутящим моментам от крутильных колебаний на ведущем и ведомом валах МР-муфты. Вычислитель подсчитывает только средние частоты биений за периоды модуляции ГКЧ_{о1} и ГКЧ_{о2} $T_{\text{м.1}}(t)$ и $T_{\text{м.2}}(t)$ и преобразует разностные частоты биений $F_{\delta 01}(t)$ и $F_{\delta 02}(t)$ в значения деформации кручения упругих на ведущем валу 1 и ведомом валу 2 МР-муфты. Результат вычисления деформации кручения упругих валов МР-муфты в виде угловых единиц закрутки вала или в значениях торсионных моментов индицируется цифровым индикатором [20,25,26].

Заключение. Найденные соотношения и изложенная последовательность расчетов позволяет учесть влияние крутильных колебаний коленчатого вала ДГУ при заданной степени неравномерности его вращения. С помощью полученных соотношений, возможно, провести оценку упругих и демпфирующих свойств соединительной пластинчатой муфты для снижения переменных крутящих моментов вращающихся валов в стационарных режимах работы электрогенератора. Полученные соотношения могут быть рекомендованы также и для проведения прочностных расчетов, определения возможности работы дизель-генераторов и оценки качества вырабатываемой ими электроэнергии.

Список литературы

1. Хватов О.С., Дарьенков А.Б., Тарасов И.М. Дизель-генераторная электростанция с переменной частотой вращения вала // Вестник ИГЭУ. - 2012. - №2. - С. 53-56.
2. Тарпанов И.А., Хватов, О.С., Дарьенков А.Б. и др. Высокоэффективная дизель-генераторная электростанция переменной частоты вращения на основе машины двойного питания. // Приводная техника. - 2010. - №5. - С. 14-19.
3. Хватов О.С., Дарьенков А.Б. Интеллектуальные средства управления высокоэффективной дизель-генераторной установкой переменной частоты вращения // Известия ТулГУ. Технические науки. - 2010. - Вып. 3, Ч. 4. - С. 126-131.
4. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Осмехин А.Н., Корендясев Г.К. Оценка упругих и демпфирующих свойств соединительной магнитоэологической муфты вращающихся валов // Вестник машиностроения. - 2018. - № 5. - С. 9-15.
5. Gordeev B. A., Okhulkov S. N., Osmekhin A. N., Korendyasev G.K. Elastic and damping properties of a magnetorheological coupling for rotating shafts // Russian Engineering Research. -2018. - Volume 38, No 12. - P.911–915.
6. Хрущев Ю.В., Заподовников К.И., Юшков А.Ю. Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах: Учебное пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2010. - 168 с.
7. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Осмехин А.Н., Шохин А.Е. Снижение виброперегрузок возбуждаемых вращающимися валами в переходных режимах // Вестник машиностроения. - 2018. - № 2. - С.9-15.
8. Gordeev B. A., Okhulkov S. N., Osmekhin A. N., Shokhin A. E. Reducing transient vibrations due to rotating shafts // Russian Engineering Research. - 2018. - Volume 38, No 5. - P. 335-341.
9. Ермолаев А.И., Охулков С.Н., Плехов А.С., Титов Д.Ю. Методика оценки виброперегрузок вращающихся валов электрических машин // Актуальные проблемы электроэнергетики: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2016. - С. 65-70.

10. Тепловоз 2ТЭ10Л. Изд. 2-е, перер. и доп. - М.: Транспорт, 1974. - 320с.
11. Рудая К. И., Логинова Е. Ю. Тепловозы. Электрическое оборудование и схемы. Устройство и ремонт. - М.: Транспорт, 1991. - 303 с.
12. Терских В.П. Крутильные колебания валопровода силовых установок: исследование и методы расчета. - Л.: Судостроение, 1971. - 307 с.
13. Истомин П. А. Крутильные колебания в судовых ДВС. - Л.: Судостроение, 1968. - 303 с.
14. Покусаев М.Н., Сибряев К.О., Шевченко А.В. Экспериментальное определение степени неравномерности вращения вала машинно-двигательного комплекса судна ПР-1557 // Вестник АГТУ. Морская техника и технология. - 2008. - № 2 (43). - С.140-144.
15. Кодолич Д. А. О регистрации крутильных колебаний // Вестник ПГУ. Серия: Технические науки. - Псков: Изд-во Псковского госуниверситета, 2015. - № 1. - С. 83-90.
16. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Плехов А.С., Шохин А.Е. Измерение частотным методом торсионного момента на ведомом валу, соединенном магнитоэологической муфтой с ведущим валом // Вестник машиностроения. - 2018. - № 9. - С.8-13.
17. Gordeev B.A., Okhulkov S.N., Plekhov A.S., Shokhin A.E. Torque on a shaft connected to the driveshaft by a magnetorheological coupling // Russian Engineering Research. - 2018. - Volume 38, No 12. - P.962–967.
18. Соловьев С.Н., Гурский А.Н. Особенности проектирования исполнительных органов мехатронных систем с магнитоэологическими средами // Авиационно-космическая техника и технология. - 2007. - № 8. - С.145-149.
19. Соловьев С.Н., Гурский А.Н. Улучшение рабочих характеристик электромагнитных муфт // Авиационно-космическая техника и технология. - 2009. - № 7. - С. 75-77.
20. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Плехов А.С., Бугайский В.В., Горсков В.П. Частотный метод измерения крутящего момента вращающихся валов // Вестник машиностроения. - 2015. - № 2. - С.3-7.
21. Охулков С.Н. Способ определения крутящего момента. Патент РФ № 2196309 от 10.01.2003 г., по заявке № 2000110472 от 24.04.2004.
23. Иванов Г.М., Новиков В.И., Хмелев В.В., Ермак В.Н. Датчики крутящего момента в системах электроприводов // Электротехническая промышленность. Сер. 08: Комплектные устройства управления электроприводами. Электропривод. Обзорная информация. - М.: Информэлектро, 1987. - Вып. 3 (19). - 48 с.
24. Сизов А.П. Разработка и исследование магнитоэоложидкостных муфт / А.П. Сизов, Ю.И. Малков // Магнитные жидкости: научные и прикладные исследования, сб. науч. тр. - Минск, 1983. - С. 103-113.
25. Dmitriev S., Daryenkov A., German L., Gordeev B., Okhulkov S., Serebryakov A. Torque sensors calibration of electromechanical complexes shafts // Vibroengineering Procedia. - 2018. - Volume 21. - P.190-195.
26. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Дарьенков А.Б., Плехов А.С., Бугайский В.В. Способы снижения погрешностей магнитоупругих датчиков крутящего момента вращающихся валов машин // Прикладная механика и технологии машиностроения: сборник научных трудов / под ред. В.И. Ерофеева, В.Н. Перевезенцева и С.И.Смирнова. - Нижний Новгород: Изд-во Интелсервис, 2014. - № 1 (23). - С.142-1167.
27. Корганова О.Г., Кузнецов В.А. Ротационный вискозиметр // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер. Технические науки. Информационные технологии. - 2012. - №1 (33). - С.55-60.

Дата поступления: 30 ноября 2019 г.