**С.А. Переселков¹, Е.С. Казначеева¹, В.М. Кузькин²,
С.А. Ткаченко¹**

АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

¹*Воронежский государственный университет
Россия, 394006, Воронеж, Университетская пл., 1,
Тел.: 8 (4732) 789-748, E-mail: pereselkov@yandex.ru*
²*Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН,
Россия, 119991, Москва, ул. Вавилова, 38,
Тел.: 8 (499) 503-8726, E-mail: kumiov@yandex.ru*

Предложены два адаптивных варианта интерферометрической обработки для определения параметров шумового источника. Получена оценка максимальной дальности применимости обработки. Приведены результаты моделирования по апробации адаптивных алгоритмов.

Ключевые слова: акустическая интерферометрия, обнаружение, шумовой источник, адаптивный метод

Интерферометрическая обработка основана на двукратном преобразовании Фурье интерферограммы [1]. На выходе интегрального преобразования спектральная плотность, которую условно можно назвать голограммой Фурье, концентрируется в пределах узкой полосы в форме фокальных пятен, обусловленных интерференцией мод различных номеров. Она содержит $(M - 1)$ основных максимумов с координатами (τ_μ, ν_μ) , где M – число мод, $\mu = 1, (M - 1)$ – номер фокального пятна, τ и ν – время и частота голограммы. Восстановление интерферограммы, очищенной от помехи, достигается фильтрацией спектральной плотности с последующим применением к ней двукратного обратного преобразования Фурье.

Положения основных максимумов фокальных пятен связаны с радиальной скоростью w и удалением r источника соотношениями [1]:

$$\dot{w} = -2\pi\kappa_{w\mu}\nu_\mu, \quad \dot{r} + \dot{w}t_* = \kappa_{r\mu}\tau_\mu, \quad (1)$$

$$\kappa_{w\mu} = \left[\overline{h_{m(m+\mu)}(\omega_0)} \right]^{-1}, \quad \kappa_{r\mu} = \left[\overline{dh_{m(m+\mu)}(\omega_0)/d\omega} \right]^{-1}, \quad (2)$$

где коэффициенты, определяющие пространственные и частотные масштабы изменчивости передаточной функции волновода. Здесь t_* – выделенный момент времени на интервале наблюдения Δt , $0 < t_* \leq \Delta t$, $h_m = h_m - h_n$, h_m – горизонтальное волновое число m -й моды; ω_0 – средняя частота ширины $\Delta\omega$ спектра источника. Оценки параметров источника, получаемые в результате обработки данных, обозначены точкой сверху. Черта сверху означает усреднение по номерам мод.

В работе [2] предложены два варианта алгоритма адаптации. Под адаптацией обработки понимается возможность определения радиальной скорости и удаления источника посредством измерения связанных с ними величин или с коэффициентами (2) на фоне малого входного отношения сигнал/помеха в отсутствие знания о передаточной функции волновода. Такими величинами являются пеленг θ [3] и частотный сдвиг Ω [4] интерференционных максимумов поля для разнесенных на горизонтальное расстояние d приемников $Q_{1,2}$ (рис. 1). Полагается $r_{1,2} \gg d$, $r_{1,2} \gg w\Delta t$.

Рис. 1. Схема расположения источника S и приемников $Q_{1,2}$.

Согласно первому алгоритму, $\kappa_{r\mu}$ и $\kappa_{w\mu}$ оцениваются как:

$$\kappa_{w\mu} = -d \cos \theta / \Omega_0 \tau_{\mu 1}, \quad \kappa_{r\mu} = d \cos \theta / \Delta \tau_{\mu}, \quad (3)$$

где $\Delta \tau_{\mu} = \tau_{\mu 1} - \tau_{\mu 2}$ и Ω_0 – разность положений основного максимума μ -го фокального пятна и частотный сдвиг в момент времени $t = 0$ между точками приема. Алгоритм применим, если: $2\pi |\Omega_0| \leq \Delta\omega$, $|\Delta \tau_{\mu}| \Delta\omega \geq 2\pi$.

Второй алгоритм позволяет оценивать удаление и радиальную скорость источника, не прибегая к определению коэффициентов (2):

$$\dot{r}_1 = |\Omega_1 d \cos \theta / \Delta \Omega_{\Delta t}|, \quad |\dot{w}| = |\Omega_1 \Delta \Omega d \cos \theta / \Omega_0 \Delta \Omega_{\Delta t}|, \quad (4)$$

Здесь $\Delta \Omega = \Omega_0 - \Omega_{\Delta t}$, $\Delta \Omega_{\Delta t} = \Omega_1 - \Omega_2$, где $\Omega_{\Delta t}$ – частотный сдвиг за время наблюдения Δt между точками наблюдения, Ω_1 и Ω_2 – частотные сдвиги за время наблюдения в точках наблюдения Q_1 и Q_2 . Условия применимости алгоритма адаптации сводятся к требованию разрешения частотных смещений Ω_0 , $\Omega_{\Delta t}$ и Ω_1 , Ω_2 .

Частотные смещения вычислялись корреляционным методом, что предполагает определение положения максимального пика взаимокорреляционной функции спектров шумового источника между точками приема $Q_{1,2}$ для моментов времени $t = 0, \Delta t$ и взаимокорреляционной функции спектров шумового источника в точках приема $Q_{1,2}$ за время наблюдения Δt .

При моделировании рассматривался мелководный волновод. Глубина $H = 53$ м, скорость звука $c = 1470$ м/с, жидкое поглощающее дно: комплексный показатель преломления $n = 0.89 (1 + i0.01)$, отношение плотности грунта и воды $\rho = 1.8$. Шумовой источник S на глубине $z_s = 47$ м с радиальной скоростью $w = -3$ м/с приближался к приемникам $Q_{1,2}$, расположенным на глубине $z_q = 12.5$ м. Пеленг $\theta = 0$. Полоса источника $\Delta f_2 = 200\text{--}220$ Гц, число мод $M = 7$. В первом варианте адаптации приемники разнесены на горизонтальное расстояние $d_2 = 0.5$ км и удалены на расстояния $r_1 = 2.5$ км и $r_2 = 3$ км; время наблюдения $\Delta t_1 = 100$ с. Во втором варианте приемники разнесены на горизонтальное расстояние $d_2 = 0.1$ км и удалены на расстояния $r_1 = 2.5$ км и $r_2 = 2.6$ км; время наблюдения $\Delta t_2 = 30$ с.

В первом варианте адаптации перекрытие шести фокальных пятен приводит к образованию двух выраженных фокальных пятен (рис. 2).

Рис. 2. Нормированные интерферограммы (а, в) и голограммы (б, г).

Приемник Q_1 (а, б), приемник Q_2 (в, г).

Координаты максимального пика (второе фокальное пятно) приемника Q_1 равны $\tau_2 = 1.74 \times 10^{-1}$ с, $v_2 = 4.12$ Гц. Разность координат основного максимума второго фокального пятна: $\Delta \tau_2 = 4.17 \times 10^{-2}$ с. Согласно (3), $\kappa_{r_2} = 1.20 \times 10^4$ м/с. Используя (1), получаем: $r_1 = 2.09$ км. По данным моделирования частотный сдвиг $\Omega_0 = -39.67$ Гц. Из (3) и (1) находим $\kappa_{w_2} = 11.53$ м и $\dot{w} = -2.98$ м/с. Во втором варианте адаптации перекрытие шести фокальных пятен приводит к формированию двух фокальных пятен, которые расплываются в полосу (интерферограмма и голограмма не приводятся). По результатам моделирования частотные смещения: $\Omega_0 = -4.17$ Гц, $\Omega_{\Delta t} = -4.34$ Гц, $\Omega_1 = -3.92$ Гц, $\Omega_2 = -3.77$ Гц. Из (4) получаем оценки: $r_1 = 2.09$ км, $\dot{w} = -3.55$ м/с.

Как видно, алгоритмы адаптации позволяют в отсутствие информации о передаточной функции среды получать оценки радиальной скорости и удаления близкие к модельным значениям.

Для входного отношения с/п q допустимые удаления r шумового источника, когда сохраняется работоспособность интерферометрической обработки, оцениваются как [2]:

$$r^2 \leq r_{\max}^2 \approx q(\Delta t)^2 / 13.5 \left| dh_{1M}(\omega_0) / d\omega \right|^2, \quad (5)$$

Характерной чертой соотношения (5) является то обстоятельство, что в него входят параметры передаточной функции среды. Поэтому максимальные удаления источника различны в зависимости от выбора акватории.

Таким образом, адаптивные алгоритмы позволяют значительно расширить область применения интерферометрической обработки в задачах идентификации малошумных источников, не доступной для классических методов обработки.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (проекты № 19-08-00941, № 19-29-06075). Научно-исследовательская работа Казначеевой Е.С. поддержана грантом РФФИ № 19-38-90326.

Литература

1. Кузнецов Г.Н., Кузькин В.М., Переселков С.А. Спектрограмма и локализация источника звука в мелком море // Акуст. журн. 2017. Т. 63. № 4. С. 406–418.
2. Kaznacheeva E.S., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A. Measurement capability of the interferometric method of sound source localization in the absence of data on the waveguide transfer function // Phys. Wave Phenom. 2019. Vol. 27. No. 1. P. 73–78.
3. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A., and Prosovetskiy D.Yu. Direction finding of a noise sound source // Phys. Wave Phenom. 2019. Vol. 27. No. 3. P. 237–241.
4. Кузькин В.М., Переселков С.А. Методы регистрации частотных смещений интерференционной структуры звукового поля в океанических волноводах // Акуст. журн. 2010. Т. 56. № 4. С. 505–515.

**S.A. Pereselkov¹, V.M. Kuzkin², E.S. Kaznacheeva¹,
S.A. Tkachenko¹**

ADAPTIVE METHODS OF INTERFEROMETRIC PROCESSING

¹Voronezh State University

Universitetskaya pl., 1, Voronezh, Russia, 394006,

Tel.: 8(8950) 770-86-79, E-mail: pereselkov@yandex.ru

²General Physics Institute A.M. Prokhorov RAS

ul. Vavilova, 38, Moscow, Russia, 119991,

Tel.: 8(499) 503-8726, E-mail: kumiov@yandex.ru

Two adaptive variants of interferometric processing for determining the parameters of a noise source are proposed. The maximum range of applicability of the method is estimated. The results of modeling for testing adaptive algorithms are presented.

Keywords: acoustic interferometry, detection, noise source, adaptive method

Acknowledgment: The work was supported by RFBR grants (projects No. 19-08-00941, No. 19-29-06075). Scientific research work of Kaznacheeva E.S. supported by the RFBR grant No. 19-38-90326.

References

1. Kuznetsov G.N. and Pereselkov S.A. Spectrogram and localization of the sound source in the shallow water. *Akust. Zhurn.*, 2017, Vol. 63, No. 4, pp. 406–418.
2. Kaznacheeva E.S., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., and Pereselkov S.A. Measurement capability of the interferometric method of sound source localization in the absence of data on the waveguide transfer function. *Phys. Wave Phenom*, 2019, Vol. 27, No. 1, pp. 73–78.
3. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A., and Prosovetskiy D.Yu. Direction finding of a noise sound source. *Phys. Wave Phenom*, 2019, Vol. 27, No. 3, pp. 237–241.
4. Kuzkin V.M. and Pereselkov S.A. Methods for recording frequency shifts of the interference structure of the sound field in ocean waveguides. *Akust. Zhurn.*, 2010, Vol. 56, No. 4, pp. 505–515.