Пассивация поверхности InAlAs анодными слоями, сформированными в таунсендовской газоразрядной плазме

М.С. Аксенов¹⁾, А.А. Нужина^{1,2)}, Н.А. Валишева¹⁾, Д.В. Дмитриев¹⁾, А.К. Гутаковский¹⁾,
А.П. Ковчавцев¹⁾

¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,

Новосибирск, 630090, пр. Ак. Лаврентьева, 13

² Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, 630073, пр. К. Маркса, 20

тел: +7 (383) 330-8807, эл. почта: aksenov@isp.nsc.ru

DOI 10.34077/RCSP2019-124

Хорошо известно, что границы раздела диэлектрик/полупроводник играют важную роль при создании приборных структур на основе полупроводников A_3B_5 . Тройное соединения InAlAs является перспективным материалом для создания транзисторов с высокой подвижностью электронов и СВЧ-фотодетекторов [1, 2]. Достижение предельных параметров приборов на основе InAlAs, как и для других полупроводников A_3B_5 , обеспечивается, в том числе, решением актуальной задачи формирования границы раздела диэлектрик/InAlAs(A_3B_5) с низкой плотностью электронных состояний (density of interface traps, D_{it}), которая, в отличие от границы раздела SiO_2/Si ($D_{it}=10^{10} \text{ эВ}^{-1} \text{ см}^{-2}$), далека от совершенства. В представленных к настоящему времени работах, посвященных формированию границы раздела диэлектрик/InAlAs [3, 4], используют high-k диэлектрики: Al_2O_3 и HfO_2 , выращенные методом атомно-слоевого осаждения (АСО). Показано, что тип АСО диэлектрика (Al_2O_3 , HfO_2), его толщина и предварительная химическая обработка (пассивация) поверхности InAlAs не оказывают существенного влияния на величину D_{it} , которая во всех случаях составляет величину более $5 \cdot 10^{12} \text{ эВ}^{-1} \text{ см}^{-2}$.

Одним из методов пассивации, который позволил резко (до значений $\sim 5 \cdot 10^{10} \text{ эВ}^{-1} \text{ см}^{-2}$ (77 К)) снизить D_{it} на границе раздела диэлектрик/InAs, является формирование на поверхности полупроводника фторсодержащих анодных оксидных слоев (АОС) методами электролитического [5] или плазмохимического окисления [6]. Метод сухого анодного окисления в таунсендовской газоразрядной плазме (ТПП) [6] за счет использования одинакового состава газовой среды для различных полупроводников является более универсальным и простым по сравнению с электролитическим окислением, в связи с чем, позволяет эффективно пассивировать боковые стенки меза-структур, сформированных на многослойных полупроводниковых гетероэпитаксиальных структурах A_3B_5 сложного состава. Близость составов InAs и $In_{0.52}Al_{0.48}As$ позволяет предположить, что данная методика пассивации будет эффективна и для InAlAs.

Целью данной работы было изучение электрофизических и физико-химических свойств границ раздела АОС/InAlAs, сформированных в таунсендовской газоразрядной плазме (ТПП) в среде $Ar-O_2$ с различным содержанием CF_4 .

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии при послойном травлении ионами Ar изучен химический состав АОС для различных соотношений O_2/CF_4 . Показано, что АОС без фтора, в основном, состоит из смеси As_2O_3 , In_2O_3 и Al_2O_3 . Введение CF_4 в состав окислительной среды приводит к накоплению фтора в анодной пленке и образованию оксифторидов элементов полупроводника. Методом электронной микроскопии высокого разрешения показано, что при окислении без CF_4 формируется резкая граница раздела АОС/InAlAs. Добавление CF_4 приводит к существенному увеличению шероховатости границы раздела. Анализ ВФХ $Au/SiO_2/InAlAs$ МДП-структур показал, что модификация поверхности InAlAs окислением в ТПП без CF_4 перед осаждением SiO_2 обеспечивает существенное уменьшение D_{it} вблизи середины запрещенной зоны. Введение фторсодержащего анодного подслоя на границе раздела $SiO_2/InAlAs$, наоборот, приводит к закреплению уровня Ферми ниже середины запрещенной зоны.

Литература

- [1] T. Takahashi et al. // IEEE Trans. Electron. Devices. 2017. V.64. P.89.
- [2] Chizh et al. High-Power InGaAs/InAlAs Schottky Photodiode with Low Amplitude-to-Phase Noise Conversion // 2018 International Topical Meeting on Microwave Photonics (MWP). 2018.
- [3] Brennan et al. // J. Appl. Phys. 2013. V.114. P.104103.
- [4] L.-F. Wu et al. // Chin. Phys. B 2016. V.25. P.108101.
- [5] Н.А. Валишева // Микроэлектроника 2009. Т.38. С.99-106.
- [6] M.S. Aksenov et al. // Appl. Phys. Lett. 2015. V.107, P.173501.