FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA MECÂNICA

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Frederico Celestino Barbosa

Fundamentos da engenharia mecânica

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238F Fundamentos da engenharia mecânica

/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

108 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl371

ISBN: 978-65-5367-006-8

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. projeto 2. fabricação 3. manutenção 4. operação I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 620

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl371>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2022

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	5
AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE COLETORES SOLARES COM TERMOSSIFÕES BIFÁSICOS	
Newton Galvão de Campos Leite	
Luiz Carlos Bevilaqua S. Reis	
Bruno Mendes de Jesus	
DOI 10.37423/211104975	
 CAPÍTULO 2	 22
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO ERA NA IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS MODAIS USANDO A PLATAFORMA PYTHON	
Daniel Awada Elarrat Canto	
DOI 10.37423/211105007	
 CAPÍTULO 3	 71
AVALIAÇÃO DO COEFICIENTE DE ABSORÇÃO SONORA DE MATERIAIS ABSORVENTES NATURAIS PARA BAIXA FREQUÊNCIA COM TRÊS MÉTODOS	
Claudia Cilene Bittencourt da Silva	
Ana Carolina Mendonça Mansur	
Key Fonseca de Lima	
DOI 10.37423/211105039	
 CAPÍTULO 4	 94
PROGRAMA COMPUTACIONAL EM MATLAB PARA CÁLCULO ESTRUTURAL DE TRELIÇAS PLANAS	
Arthur Guilherme Félix de Andrade Lira	
José Dásio de Lira Junior	
Daniel Calebe dos Santos Pessoa	
Pablo Batista Guimarães	
Tiago de Sousa Antonino	
DOI 10.37423/211105043	

Capítulo 1

10.37423/211104975

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE COLETORES SOLARES COM TERMOSSIFÕES BIFÁSICOS

Newton Galvão de Campos Leite

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Luiz Carlos Bevilaqua S. Reis

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Bruno Mendes de Jesus

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo: O objetivo do presente trabalho foi investigar a união de dois importantes equipamentos na área da engenharia, o termossifão bifásico e o coletor solar. Um ciclo para obter alto vácuo foi construído com a finalidade de fabricar o termossifão e em seguida o mesmo foi inserido em tubos de vidro evacuados para compor a estrutura de um protótipo de coletor solar. O protótipo foi colocado em operação num período de oito meses, sendo que dois outros coletores solares foram testados simultaneamente para efeito de comparação. Os outros dois foram adquiridos no mercado sendo que um deles já vinha com o termossifão enquanto o outro funcionava sem o mesmo. Leituras da temperatura foram realizadas na entrada e saída do cabeçote, água da rede e do reservatório térmico. Os dados da temperatura foram analisados e puderam ser condensados em apenas dois períodos de 24h cada, por apresentarem uma reprodutibilidade no comportamento. Um calorímetro permitiu computar a quantidade de energia armazenada, que neste caso usou vinte períodos de 24h para análise e foi concluído que o coletor solar que usa o termossifão consegue atingir temperaturas mais altas na saída do cabeçote, mas o reservatório térmico pode atrapalhar fazendo que haja uma diminuição da temperatura da água que chega ao consumidor.

Palavras chave: Coletor solar. Termossifão. Estudo experimental.

1. INTRODUÇÃO

O termossifão é um dispositivo que pode ser chamado de supercondutor de calor, apesar de sua construção ser relativamente simples. Desde o surgimento do nome termossifão por volta de 1928, relatado por Japkise (1973), este dispositivo vem sendo estudado e aperfeiçoado, por apresentar grandes potencialidades no transporte de calor. A literatura é ampla e contempla tanto a parte experimental quanto a teórica como pode ser observado nos trabalhos de Faghri (1995) e também de Peterson (1994).

Já os coletores solares se apresentam em vários tipos dependendo da sua finalidade como mostra os trabalhos de Abdel-Dayem, et al., 1999, Azzolin, et al., 2018, Fan e Furbo (2007), Ismail. et al., 2016, Kalogirou (2003), Kalogirou (2004) e Vejen, et al., 2004. A literatura tem propagado os benefícios oferecidos pelas fontes renováveis bem como os problemas ambientais relacionados ao uso de fontes convencionais de energia e como parte da solução o uso dos vários tipos de coletores como o de placa plana, parabólico composto, tubo a vácuo, calha parabólica, lente de Fresnel, etc. Soluções de aquecimento solar de água, aquecimento e resfriamento ambiente, calor em processos industriais, sistemas de geração de vapor, dessalinização, aplicações químicas entre outras são exaustivamente estudadas. Como visto, os sistemas que fazem uso de energia solar podem ser aplicados para uma ampla gama de problemas e fornecem benefícios significativos, portanto, eles devem ser usados sempre que possível.

Este trabalho visa comparar coletores solares que usam a tecnologia de termossifões bifásicos com coletores convencionais. Três modelos de coletores foram estudados, dois com a presença de termossifões bifásicos sendo que um deles foi totalmente construído em laboratório, enquanto o outro foi adquirido no comércio e um não fez o uso do termossifão. Todos os coletores usados eram constituídos de tubo de vidro duplo e evacuados e com reservatórios térmicos idênticos.

2. APARATO EXPERIMENTAL

2.1. CONSTRUÇÃO DO CIRCUITO A VÁCUO

O projeto de pesquisa teve início pela montagem de um sistema que fosse capaz de produzir alto vácuo, esse sistema foi montado usando duas bombas acopladas em série. A bomba mecânica de vácuo de palheta rotativa série Pascal-SD, modelo 2005 SD, marca ADIXEN, com duplo estágio e

velocidade de bombeamento de 5,4 m³/h, com vácuo final de 0,2 Pa foi ligada em série a uma bomba de vácuo turbomolecular Drag, modelo HiPace 80 DN 63 ISO-K, como mostra a Fig. 1.

Esta configuração permitiu proteger a estrutura interna da bomba turbomolecular durante o processo inicial de produção de vácuo, até o limite de segurança de entrada de funcionamento da bomba turbomolecular. Após acionada a bomba turbomolecular, a bomba mecânica é desligada manualmente e em seguida é aguardado o tempo necessário para atingir o vácuo necessário dentro do termossifão. Durante esta etapa somente a válvula 5 encontra-se aberta. Assim que o vácuo de trabalho é atingido, desliga-se a bomba de vácuo turbomolecular via painel de controle e dá-se início ao processo de enchimento do termossifão com o fluido de trabalho. A válvula 5 é fechada e a válvula 7 é aberta e a válvula 8 serve como válvula controladora de nível, para permitir o enchimento do termossifão com a quantidade de fluido de trabalho desejada. Em seguida ao enchimento, fecham-se as válvulas 7 e 8 e o tubo capilar é estrangulado por dois alicates de pressão com mordentes planos e a luva de ligação é rompida e o tubo capilar é lacrado com solda prata. O circuito foi bem otimizado, com soluções de engenharia bem interessantes como, por exemplo, a armadilha para umidade, que em sistemas mais sofisticados costuma-se implementar técnicas onerosas onde equipamentos e/ou substâncias abaixam a temperatura do fluido de trabalho na tentativa de congelá-lo e consequentemente não deixá-lo retornar a bomba. Neste trabalho foi usado um componente que causou uma perda de carga retendo toda a umidade, que atendeu muito bem as necessidades do projeto. Todo o circuito a vácuo foi criado com a finalidade de fabricar os termossifões bifásicos com um vácuo suficiente para o seu bom funcionamento, sendo que o vácuo mais baixo obtido foi de 0,08 Pa e o mais alto foi de 0,1 Pa.

Figura 1. Circuito a vácuo

2.2. CONSTRUÇÃO DO TERMOSSIFÃO BIFÁSICO

Antes dos tubos de cobre serem conectados no circuito a vácuo, os mesmos passaram por um rigoroso processo manual de limpeza interna com acetona, para evitar contaminação do fluido de trabalho com resíduos sólidos. Em seguida, suas extremidades foram vedadas com tampas apropriadas, usando-se solda prata, onde um dos lados recebe um tubo capilar, como mostra a Fig. 2, que foi responsável pela conexão do termossifão com o sistema a vácuo. Ao término do processo de enchimento e vedação, os mesmos tiveram que passar por uma conferência em relação à quantidade de fluido de trabalho que cada um recebeu. A conferência foi feita pesando o tubo de cobre antes e depois do enchimento com o fluido de trabalho, usando uma balança de precisão $5 \cdot 10^{-7}$ kg da marca KALA.

Foram construídos dez termossifões bifásicos para compor o coletor solar que será testado, onde cada tubo foi preenchido com 30% do seu volume total com água destilada, a qual foi usada como fluido de trabalho. O menor erro no processo de enchimento foi de 2,2% e o maior de 17,2%. As características geométricas dos tubos foram: 1,8 m de comprimento; diâmetro externo de $1,21 \cdot 10^{-2}$ m e volume interno de $2,1 \cdot 10^{-4}$ m³.

Figura 2. Detalhe da tampa do termossifão – sem a limpeza externa.

Para testar o funcionamento dos termossifões bifásicos construídos, dois procedimentos foram usados: primeiro os tubos tinham uma de suas pontas mergulhadas em um ebulidor com água aproximadamente a 100 °C, enquanto na outra era feita uma inspeção manual observando o tempo de aquecimento da extremidade e o ruído causado no processo de troca térmica; no segundo procedimento os tubos eram agitados até produzirem um ruído semelhante a dois metais se colidindo. Esses métodos de inspeção simples mostraram-se bastante confiáveis, visto que quando esses fenômenos no funcionamento não eram observados os tubos apresentavam problemas relacionados a vazamento.

2.3. CONSTRUÇÃO DO COLETOR SOLAR

A construção do protótipo foi iniciada pela estrutura principal constituída em aço que teve a responsabilidade de acomodar e suportar o peso dos tubos duplos a vácuo com o termossifão bifásico. A parte interna do cabeçote que é a região por onde a água irá circular, mostrado na Fig. 3 foi construída com um sistema de roscas, o qual não apresentou grandes problemas de montagem e nem de vazamentos. Para que o termossifão fosse capaz de encaixar-se perfeitamente ao cabeçote, um anel com rosca foi soldado no mesmo como mostra a Fig. 4. Em seguida, deu-se a montagem propriamente do coletor, iniciando-se pela colocação dos termossifões, verificação de vazamento do escoamento com água quente, montagem dos tubos duplos evacuados e por último o enchimento da caixa de isolamento do cabeçote com spray de poliestireno expandido.

Figura 3. Detalhe do cabeçote

Figura 4. Sistema de engate com rosca

O propósito foi construir um coletor solar com tubos duplos evacuados adquiridos no mercado, mas adaptando os termossifões bifásicos no seu interior. A Fig. 5(a) mostra uma visão geral do protótipo que foi fabricado, o qual teve modificações na sua estrutura quando comparado com os adquiridos no mercado. Aletas são usadas geralmente para melhorar o desempenho da troca de calor entre o termossifão e as paredes internas do tubo duplo, como pode ser observado na Fig. 5(b), que elucida o uso de uma aleta de alumínio ao redor de um tubo de calor no coletor solar vendido no comércio. No protótipo foi deixado somente efeitos radiativos conduzirem e dominarem o processo de troca de calor na região onde fica alocado o evaporador do termossifão bifásico, dispensando o uso de aleta que proporciona aumento de área e transporte de calor por condução térmica.

Figura 5. Detalhes construtivos dos coletores solares

Após o processo de montagem do protótipo, o mesmo foi levado para uma estação de testes apropriada e três modelos de coletores solares da ASUS foram cuidadosamente instalados seguindo uma mesma posição. Todos foram montados orientados para o norte geográfico com um ângulo de inclinação de 28° . Os reservatórios de armazenamento utilizados tinham um volume de 200 litros e todos os dutos e conexões foram devidamente isolados e mantiveram uma semelhança no comprimento e curvatura. Após algumas horas de funcionamento, todos os modelos foram

monitorados com uma câmera termográfica para detectar pequenos vazamentos que pudessem prejudicar os testes.

Fazendo uma pesquisa nos manuais que acompanham os coletores vendidos no comércio, observou-se que alguns constam o termo tubos de calor. Para solucionar a dúvida um dos supostos tubos de calor – Fig. 5(b) – foi aberto e seu fluido de trabalho foi quantificado e analisado quimicamente pelo Departamento de Química e Ambiental da UERJFAT. Foi encontrado um fluido semelhante à água destilada, porém, misturado a um pó que foi identificado como uma mistura de cobre com óxido de cobre. A parte líquida ocupava aproximadamente 4,02% do volume total e a descoberta mais interessante é que o tubo não se tratava de um tubo de calor como anunciado no manual do fabricante, mais sim de um termossifão bifásico. Neste caso, não ficou claro se foi apenas uma confusão de quem redigiu os manuais ou se há algum erro de conceito intrínseco na definição entre tubo de calor e termossifão por parte dos fabricantes.

2.4. SISTEMA DE COLETA DE DADOS

Para fazer o rastreamento dos dados necessários para análise dos coletores, termopares foram fabricados com fio de compensação para baixar o custo do projeto. O fio usado era composto pela liga Cromel-Alumel, conhecida no mercado como fio condutor apresentando o código KX, de 1,8 mm de diâmetro, o qual é adequado para trabalhar com termopares do tipo K. Registros das temperaturas de entrada e saída da água no cabeçote foram realizados por um sistema automatizado de aquisição de dados de oito canais – Fieldlogger da Novus Produtos Eletrônicos Ltda.

Todos os termopares foram calibrados baseando-se na temperatura de fusão do gelo, temperatura ambiente (esta comparada com um sensor Thermo Collector TM10 da marca YOKOGAWA) e temperatura de ebulição da água respeitando-se a altura da cidade de Resende - RJ. A partir da comparação dos resultados curvas de ajuste foram extraídas para cada termopar. Então, equações de correção de primeiro grau foram usadas para minimizar o erro dos termopares. A temperatura da água armazenada nos reservatórios térmicos também teve sua temperatura monitorada, usando um calorímetro, permitindo assim contabilizar a produção de energia na forma de calor. Amostras diárias de quantidades de água semelhantes foram extraídas dos coletores em horários pré-estabelecidos. Conhecendo-se as temperaturas envolvidas no processo, que foram lidas pelos termopares e obtidas pelo calorímetro, e usando-se a equação da conservação de energia para cálculo de calor sensível, foi possível obter o valor do ganho de energia na forma de calor ao longo do período analisado. É

importante relatar que antes de cada coleta, houve sempre um descarte de 3 litros de água, garantindo assim que a água analisada era sempre proveniente do interior do boiler e não da tubulação, apesar de ter sido usado um trecho muito curto de duto na posição de extração da água. As incertezas experimentais relativas aos resultados do ganho de energia na forma de calor foram calculadas, sendo que os valores encontrados foram inexpressivos.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

O interesse foi mensurar os valores da temperatura da água na saída do cabeçote e também no ponto de saída para consumo, podendo assim quantificar a energia acumulada numa quantidade de massa definida de água. Três modelos de coletores solares foram testados simultaneamente: coletor 1 da marca ASUS que é constituído de tubos de vidro duplo evacuados e termossifões bifásicos com aleta; coletor 2 da marca ASUS constituído de tubos de vidro duplo evacuados e sem termossifões bifásicos e coletor 3 da marca ASUS constituído de tubos de vidro duplo evacuados e termossifões bifásicos construídos no Centro de Fontes Renováveis de Energia da UERJ – FAT. Todos os coletores possuíam 10 tubos de vidro compondo a mesma área externa. Deve ser notado que no coletor de tubo duplo evacuado a água penetra no interior do tubo de vidro, enquanto que no coletor que usa o termossifão a região do interior não tem contato com a água. Deste modo, há diferenças construtivas no cabeçote nessas duas situações e também entre os coletores 1 e 3, embora menos acentuadas. Isso causará mudanças no padrão do escoamento da água no interior do cabeçote, impondo modificações na vazão e na perda de carga, não permitindo assim uma semelhança completa entre os modelos testados.

Os testes foram conduzidos num período de oito meses e visto que houve uma reprodutibilidade qualitativa dos resultados, dois períodos específicos foram escolhidos para serem apresentados. Os gráficos que serão apresentados foram construídos usando um período de 24 h, com início às 12:00h de um dia e término às 12:00h do outro dia (registrado como 36h por conveniência). Na trigésima sexta hora as leituras das temperaturas na entrada e na saída do cabeçote dos coletores 1, 2, 3, da água proveniente da rede de alimentação e da água coletada na saída do reservatório térmico por um calorímetro eram registradas para efeito de análise.

De posse dos valores experimentais o cálculo do calor armazenado em cada coleta do calorímetro num período de 24 horas pôde ser obtido, e serviu para efeito de comparação dos coletores. Com as devidas hipóteses e assumindo que não houve mudança de fase, a equação da conservação de energia pode ser escrita na forma:

$$Q = m c_p \Delta T \quad (1)$$

Na Eq. (1), Q representa o calor armazenado no fluido contido dentro do calorímetro [kJ]; m a massa de água contida no calorímetro [kg]; c_p o calor específico da água a pressão constante [kJ/kg.K] e ΔT a diferença de temperatura entre a água coletada pelo calorímetro e a água proveniente da rede de abastecimento [K]. Outra forma de avaliar o calor acumulado foi também usada, onde a mesma massa do calorímetro foi mantida, mas com uma diferença de temperatura entre a água na saída do cabeçote e a água proveniente da rede de abastecimento.

3.1. ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA

A Fig. (6) apresenta o valor da temperatura em função do tempo na saída do cabeçote e também da rede de abastecimento que alimentava os coletores. O coletor 2 mostra temperaturas superiores aos outros no período da tarde – 12h às 18h - mas praticamente se iguala ao coletor 1 no período da manhã – 35h às 36h. O coletor 3 mostra um padrão de temperatura sempre inferior aos demais no período citado. O mesmo padrão foi encontrado na Fig. (10) que foi um dia nublado com temperaturas mais baixas da água de alimentação. A diferença é que neste caso o coletor 1 superou os demais e o coletor 3 continuou fornecendo as temperaturas mais baixas. O conjunto de gráficos mostrados na Fig. (7), Fig. (8) e Fig. (9) mostram a diferença de temperatura entre a região de entrada e saída dos cabeçotes para todos os modelos de coletores no período entre os dias 23/03 e 24/03. A maior diferença de temperatura considerando 12h como referência, foi encontrada no coletor 2, enquanto o coletor 1 e 3 com diferenças mais baixas praticamente obtiveram o mesmo valor. Maiores diferenças de temperatura no cabeçote certamente é um indício para obter um maior valor na força de empuxo, a qual é responsável pelo funcionamento adequado de sistemas passivos. Já para o dia nublado os valores da diferença de temperatura entre a região de entrada e saída dos cabeçotes foram mostrados no conjunto de gráficos representados pela Fig. (11), Fig. (12) e Fig. (13). Nota-se que os valores da diferença de temperatura dos coletores 1 e 2 são semelhantes e superiores ao coletor 3, tomando-se como referência o horário de 12h.

Um fenômeno de inversão de temperatura entre a região de entrada e saída foi capturado nos coletores 1 e 3 que utilizam a tecnologia de termossifões bifásicos. Esta inversão que ocorre aproximadamente entre os horários das 18h e 34h deve ser causada pela queda da temperatura do ar ambiente. O termossifão bifásico não funcionará, mas a estrutura de cobre poderá agir como uma

aleta. Isso é mostrado na Fig. (7), Fig. (9), Fig. (11) e Fig. (13). Esse fenômeno de inversão de temperatura não acontece no coletor 2 como corroborado pela Fig. (8) e Fig. (12).

Figura 6. Temperatura no intervalo de 12h de um dia às 12h (36h) do dia seguinte

Figura 7. Temperatura no intervalo de 12h de um dia às 12h (36h) do dia seguinte

Figura 8. Temperatura no intervalo de 12h de um dia às 12h (36h) do dia seguinte

Figura 9. Temperatura no intervalo de 12h de um dia às 12h (36h) do dia seguinte

Figura 10. Temperatura no intervalo de 12h de um dia às 12h (36h) do dia seguinte

Figura 11. Temperatura no intervalo de 12h de um dia às 12h (36h) do dia seguinte

Figura 12. Temperatura no intervalo de 12h de um dia às 12h (36h) do dia seguinte

Figura 13. Temperatura no intervalo de 12h de um dia às 12h (36h) do dia seguinte

3.2. ACÚMULO DE ENERGIA

A energia acumulada na massa de água contida no calorímetro foi contabilizada num período de 20 dias, abrangendo os meses de março, abril e maio. Esse período foi escolhido por apresentar variações climáticas mais acentuadas como variações da temperatura ambiente, dias nublados e dias chuvosos na região onde foi efetuado o teste, quando comparado dentro do período de oito meses. A Tab. (1) demonstra os resultados obtidos a partir do uso da Eq. (1) para encontrar a energia acumulada e seus respectivos desvios percentuais entre cada coletor, nas situações onde a temperatura levada em consideração foi a do reservatório térmico e também a da saída do cabeçote.

Tabela 1. Somatório da energia acumulada para cada coletor no período de vinte dias

	Reservatório térmico [kJ]	Desvio [%]	Saída do cabeçote [kJ]	Desvio [%]
Coletor 1	125,7	$D_{12}=22,9\%$	338,6 kJ	$D_{12}=20,0\%$
Coletor 2	154,5	$D_{23}=10,5\%$	282,2 kJ	$D_{23}=57,5\%$
Coletor 3	139,8	$D_{31}=11,2\%$	179,2 kJ	$D_{31}=89,0\%$

Os resultados da energia acumulada a partir da temperatura que representa o reservatório térmico mostram uma superioridade do coletor 2 que não usa a tecnologia de termossifões bifásicos, seguida do coletor 3 que foi o protótipo construído, e por último o coletor 1 que é vendido no mercado, ambos com o termossifão bifásico instalado. O maior desvio (D) percentual encontrado foi entre os modelos 1 e 2. Agora quando se leva em conta a temperatura na saída do cabeçote, o coletor 1 se destaca ocupando o primeiro lugar, seguido do coletor 2 e 3. Em termos de desvio percentual todos os modelos passam a se distanciar, principalmente os modelos 1 e 3 com o valor de 89%.

Em termos gerais, os resultados sugerem que a tecnologia de termossifões bifásicos quando empregada adequadamente consegue atingir as maiores temperaturas na saída do cabeçote, porém, isto não significa que o consumidor irá usufruir destes níveis de temperatura. Como neste trabalho todos os coletores usados eram de uma mesma marca, foram instalados rigorosamente de maneira idêntica e ocupavam uma mesma área externa para captura da energia solar, então, parece que os processos térmicos e fluidodinâmicos dentro do reservatório térmico são fortemente afetados pela forma de captura da energia solar. Também foi possível notar que em relação as temperaturas tomadas na saída do cabeçote, o protótipo foi prejudicado por não utilizar uma aleta como foi feito no coletor 1.

4. COMENTÁRIOS FINAIS

O presente estudo conclui que:

- Coletores solares de tubo duplo evacuado com termossifão operando em um sistema passivo apresentam maiores níveis de temperatura da água na saída do cabeçote.
- Os processos térmicos e fluidodinâmicos nos reservatórios térmicos podem ser influenciados pelo modelo de coletor usado na captura da energia solar, resultando em queda da temperatura da água que chega ao consumidor.
- Sistemas ativos – uso de bombas - podem beneficiar coletores solares que usam a tecnologia de termossifões bifásicos por melhorar o coeficiente de película interno dentro do cabeçote e também talvez diminuir a estratificação que ocorre dentro dos reservatórios.
- A retirada da aleta que recobre o termossifão bifásico só poderá ser executada se houver um projeto adequado do termossifão, para compensar a área de captura de energia solar perdida.
- O coletor solar sem o termossifão bifásico é mais barato e parece atender bem consumidores domésticos, mas o coletor solar com a tecnologia de termossifões bifásicos tem grande potencial para uso industrial.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a FAPERJ por viabilizar o estudo através do processo E-26/010.002641/2014 (Edital 30/2014) e ao aluno de graduação Fernando Abreu pela dedicação na coleta dos dados em campo.

6. REFERÊNCIAS

- Abdel-Dayem, A. M., Meyer-Pittro, R., Russ, W. e Mohamad, M. A., 1999. "How to select a collector?". *Applied Energy*, Vol. 64, p. 159-164.
- Azzolin, M., Mariani, A., Moro, L., Tolotto, A., Toninelli, P. e Del Col, D., 2018. "Mathematical model of a thermosyphon integrated storage solar collector". *Renewable Energy*, Vol. 128, p. 400-415.
- Faghri, A., 1995. *Heat pipe science and technology*. Taylor & Francis, 1ª edição.
- Fan, J., Shah, L. J. e Furbo, S., 2007. "Flow distribution in a solar collector panel with horizontally inclined absorber strips". *Solar Energy*, Vol. 81, p. 1501–1511.
- Ismail, K. A. R., Zanardi, M. A. e Lino, F. A. M., 2016. "Modeling and validation of a parabolic solar collector with a heat pipe absorber". *Advances in Energy Research*, Vol. 4, p. 299-323.
- Japkise, D., 1973. *Advances in thermosyphons technology*. Academic Press, 1ª edição.
- Kalogirou, S. A., 2004. "Solar thermal collectors and applications". *Progress in Energy and Combustion Science*, Vol. 30, p. 231–295.
- Kalogirou, S. A., 2003. "The potential of solar industrial process heat applications". *Applied Energy*, Vol. 76, p. 337–361.
- Peterson, G.P., 1994. *An introduction to heat pipes: modeling, testing, and applications*. John Wiley & Sons Inc, 1ª edição.
- Vejen, N. K., Furbo, S. e Shah, L. J., 2004. "Development of 12.5 m² solar collector panel for solar heating plants". *Solar Energy Materials & Solar Cells*, Vol. 84, p. 205–223.

Capítulo 2

10.37423/211105007

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO ERA NA IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS MODAIS USANDO A PLATAFORMA PYTHON

Daniel Awada Elarrat Canto

Universidade Federal do Paraná

Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento e a implementação computacional do método ERA (Eigensystem Realization Algorithm) na identificação de parâmetros modais usando a plataforma Python. O método ERA é baseado na teoria da realização de sistemas lineares com parâmetros invariantes no tempo, isto é, no ajuste de um modelo na forma de estado em tempo discreto para uma quantidade de dados experimentais obtidos da medição de funções de respostas impulsivas (FRI) de um sistema dinâmico. Os parâmetros modais são obtidos resolvendo um problema de autovalor da matriz de estado do sistema, onde os autovalores fornecem as frequências naturais e os fatores de amortecimento e os autovetores as formas modais associadas. A matriz de estado é determinada da solução de um problema de mínimos quadrados envolvendo de duas submatrizes obtidas da matriz de observabilidade do sistema através de uma propriedade de invariância ao deslocamento, sendo que a estimativa da matriz de observabilidade, por sua vez, vem da aplicação da decomposição em valores singulares (SVD, singular value decomposition) sobre uma matriz de estrutura Hankel que contem os dados das FRIs. A ordem mínima do sistema é identificada através da inspeção dos valores singulares mais significativos da matriz dos dados usando SVD. A efetividade do presente método é demonstrada usando dados das FRIs obtidos de simulação numérica.

Palavras-chave: Análise Modal, Método ERA, Análise de Sinais, Python.

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo trata dos objetivos gerais e específicos do presente trabalho.

A identificação de sistemas lineares com parâmetros invariantes no tempo é uma importante área na ciência e na engenharia (SODERSTROM E STOICA, 1989, LJUANG, 1999 e VAN DER VEEN ET AL., 1993).

A análise modal

experimental (AME) trata com o processo da estimativa de parâmetros modais de sistemas mecânicos (ou sistemas estruturais) – frequências naturais, fatores de amortecimento e formas modais - usando medições dos sinais de entrada e saída, ou dos sinais apenas de saída (MAIA ET AL., 1997, KORDKHEILI ET AL., 2018 E HU ET AL., 2014).

1.1 OBJETIVOS GERAIS

Os objetivos gerais deste trabalho consiste na aplicação do método ERA (Eingenvalue Realization Algorithm) em AME, implementado na linguagem Python (BORGES, 2014).

O ERA foi desenvolvido por JUANG E PAPPA (1985) baseado em conceitos predominantemente originados da teoria de controle – mais especificamente da teoria da realização de sistemas lineares com parâmetros invariantes no tempo (VIBERG, 1995). Apesar do ERA ter sido desenvolvido na década de 80, ele conta com várias aplicações e pesquisas atuais graças a sua grande precisão e robustez como destacam, por exemplo, os trabalhos de KORDKHEILI ET AL., (2018) e HU ET AL., (2014).

A AME envolve uma vasta quantidade de diferentes aplicações como: testes modais, ajuste de modelos matemáticos por elementos finitos, sub- estruturação modal, modificação modal, integridade estrutural, detecção de falhas e análise modal não linear, (MAIA ET AL., 1997).

Os métodos de identificação usados em AME podem ser classificados como:

- 1) Domínio do tempo ou da frequência: refere se ao domínio onde os dados experimentais são tratados numericamente.
- 2) Paramétricos ou não paramétricos: os métodos paramétricos usam explicitamente parâmetros com significado físico como parte integrante do modelo matemático envolvendo algum critério de otimização como, por exemplo, mínimos quadrados, máxima verossimilhança, variáveis instrumentais, otimização não linear, etc. (SÖDERSTRÖM E STOICA, 1989, LJUNG, 1999). Na identificação não paramétrica os parâmetros são identificados sem o conhecimento prévio de

um modelo matemático como, por exemplo, usando técnicas de correlação ou análise espectral, (NEWLAND, 1993).

- 3) Quanto ao tipo de dados experimentais: funções de respostas ao impulso (FRI), entrada-saída ou apenas saída. Os métodos mais tradicionais de AME usam FRIs ou dados de entrada-saída. Recentemente pode-se contar também com métodos que utilizam apenas dados da saída em AME (KORDKHEILI ET AL., 2018 E HU ET AL., 2014).
- 4) Recursivos e não recursivos: os métodos recursivos caracterizam se por sua rapidez de processamento e é utilizado na identificação de sistemas que apresentam características não estacionárias ou em aplicações em tempo real. A identificação não recursiva ocorre quando uma quantidade de dados é coletada e em seguida é pós-processada. Normalmente, os algoritmos não recursivos possuem maior precisão.
- 5) Quanto ao número de modos analisados: um único grau de liberdade quando pode identificar um único modo do sistema de cada vez e múltiplos graus de liberdade quando vários modos são identificados simultaneamente. Os métodos de identificação do domínio do tempo são na maioria do tipo múltiplos graus de liberdade.
- 6) Quanto à quantidade de entradas e saídas: os testes modais podem ser de uma única entrada e uma única saída SISO (single input single output), uma única entrada e múltiplas saídas SIMO(single input single output), MISO (multiple input single output) ou MIMO (multiple input multiple output).

Com base na classificação acima, o ERA é um método do domínio do tempo (ou da frequência), paramétrico, usa dados do tipo FRIs, não recursivo, múltiplo graus de liberdade. Vale destacar que o uso de dados experimentais do tipo FRIs confere aos testes modais extrema versatilidade na excitação da estrutura devido ao uso do martelo de impacto ao invés de excitadores – pois estes últimos muitas vezes resultam em montagens complexas sobre a estrutura.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O foco do trabalho está na descrição analítica e implementação computacional do ERA visando a efetividade do processo de identificação. Segue uma descrição mais detalhada sobre o conteúdo do presente estudo.

Matematicamente, o ERA consiste no ajuste de um modelo linear na forma de estado em tempo discreto para uma quantidade de dados experimentais obtidas de medições de FRIs em alguns pontos do sistema estrutural, sendo que os autovalores da matriz de estado do sistema (ou polos do sistema) fornecem as frequências naturais e fatores de amortecimento e os autovetores as formas modais associadas.

A matriz de estado é determinada através da solução de um problema de mínimos quadrados envolvendo duas submatrizes matrizes obtidas da matriz de observabilidade do sistema, usando uma importante propriedade de invariância ao deslocamento – teoria da realização (VIBERG, 1995). Na prática, a estimativa da matriz de observabilidade é obtida através de um procedimento de redução de posto de uma matriz de estrutura Hankel-bloco, formada por amostras das FRIs, usando decomposição em valores singulares (SVD, singular value decomposition), (VAN DER VEEN ET AL., 1993). Além disso, a ordem mínima do modelo de identificação numérica é estimada via inspeção dos valores singulares mais significativos da matriz Hankel-bloco dos dados das FRIs.

1.3 JUSTIFICATIVA

Os algoritmos desenvolvidos neste trabalho são implementados no domínio do tempo e na linguagem Python graças a sua grande eficiência e sua atual relevância na área de computação numérica. Por ser uma linguagem de fácil entendimento e ter cada vez mais usuários, o código apresentado nesse trabalho poderá ser usado como material de estudo e incentivar novos estudantes da área sobre o assunto.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O presente estudo é organizado da seguinte forma. O capítulo 2 apresenta a modelagem matemática de sistemas mecânicos lineares com parâmetros invariantes no tempo. O capítulo 3 apresenta noções básicas sobre a teoria de realização com ênfase na propriedade de invariância ao deslocamento das matrizes de observabilidade do sistema. O capítulo 4 trata da estimativa da matriz de observabilidade via procedimento de redução de posto da matriz dos dados das FRIs usando SVD e apresenta o algoritmo usado para implementação computacional do ERA. No capítulo 5 são apresentados exemplos de aplicação e o capítulo 6 trata da conclusão do presente estudo. Além disso, o Apêndice A apresenta conceitos básico sobre álgebra linear e SVD e o Apêndice B o código usado na identificação paramétrica usando o ERA.

2 MODELAGEM MATEMÁTICA DE SISTEMAS MECÂNICOS

Este capítulo apresenta conceitos básicos da modelagem matemática de sistemas mecânicos de dimensão finita, lineares e invariantes no tempo (LIT) que permite: i) incluir o amortecimento do tipo viscoso não proporcional na modelagem de sistemas mecânicos e, principalmente, ii) desenvolvimento analítico do ERA que requer esse tipo de modelagem no processo de identificação paramétrica.

Este capítulo apresenta também as abordagens das modelagens na forma de estado para tempo contínuo (a forma que sistemas mecânicos aparecem na natureza), e para tempo discreto (a forma que se apresentam os dados experimentais). Além disso, é mostrada a relação entre os parâmetros modais calculados por estas modelagens.

2.1 MODELAGEM DO SISTEMA NA FORMA DE ESTADO PARA TEMPO CONTÍNUO

A equação de movimento de um sistema mecânico LIT de f graus de liberdade é representada pela seguinte equação diferencial de segunda ordem, em tempo contínuo, como,

$$\bar{\mathbf{M}}\ddot{\mathbf{q}}(t) + \bar{\mathbf{C}}\dot{\mathbf{q}}(t) + \bar{\mathbf{K}}\mathbf{q}(t) = \mathbf{f}(t) \quad (2.1)$$

onde $\bar{\mathbf{M}}$, $\bar{\mathbf{C}}$, $\bar{\mathbf{K}}$ são, respectivamente, as matrizes de massa, amortecimento e rigidez, todas de dimensão $f \times f$. Os vetores $\mathbf{q}(t)$ e $\mathbf{f}(t)$, ambos de dimensão $f \times 1$, representam, respectivamente, as coordenadas generalizadas e as forças externas que atuam no sistema.

A Equação (2.1) pode ser expressa de uma forma equivalente na forma de estado, para tempo contínuo (GOUNTIER ET AL., 1993), como,

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \bar{\mathbf{A}}\mathbf{x}(t) + \bar{\mathbf{B}}\mathbf{u}(t) \quad (2.2)$$

onde,

$$\mathbf{x}(t) = \begin{Bmatrix} \mathbf{q}(t) \\ \dot{\mathbf{q}}(t) \end{Bmatrix} \quad (2.3)$$

é o vetor de estado, de dimensão $n \times 1$, sendo $n = 2f$ a ordem do modelo do sistema na forma de estado. As matrizes $\bar{\mathbf{A}}$ e $\bar{\mathbf{B}}$ de dimensões, respectivamente, $n \times n$ e $n \times m$ são dadas por,

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_f \\ -\bar{\mathbf{M}}^{-1}\bar{\mathbf{K}} & -\bar{\mathbf{M}}^{-1}\bar{\mathbf{C}} \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

e

$$\bar{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \bar{\mathbf{M}}^{-1}\mathbf{U}_f \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

onde a matriz de estado do sistema $\bar{\mathbf{A}}$ conecta a variável de estado $\mathbf{x}(t)$ com sua derivada temporal $\dot{\mathbf{x}}(t)$. O vetor $\mathbf{u}(t)$ de dimensão $m \times 1$ representa as m entradas não nulas do vetor $\mathbf{f}(t)$. Portanto, a matriz de seleção de entrada $\mathbf{U}_f$, de dimensão $f \times m$, é dada por,

$$\mathbf{f}(t) = \mathbf{U}_f \mathbf{u}(t) \quad (2.6)$$

onde, $\mathbf{I}_f$ é a matriz de identidade de dimensão $f \times f$ e $\mathbf{0}$ indica as matrizes nulas de dimensões apropriadas.

A solução do vetor de estado $\mathbf{x}(t)$, da Equação (2.2), no instante t para uma entrada genérica $\mathbf{u}(t)$ e condições iniciais $\mathbf{x}(t_0)$ no instante t_0 é dada por (LUENBERGER, 1979),

$$\mathbf{x}(t) = e^{\bar{\mathbf{A}}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t e^{\bar{\mathbf{A}}(t-\tau)}\bar{\mathbf{B}} \mathbf{u}(\tau) d\tau \quad (2.7)$$

Da análise da parte homogênea da Equação (2.7), isto é, fazendo $\mathbf{u}(t) = 0$, é sabido que os n autovalores (ou polos em tempo contínuo) e os n autovetores de $\bar{\mathbf{A}}$ dizem respeito ao comportamento próprio do sistema de onde derivam as frequências naturais, fatores de amortecimento e as formas modais do sistema mecânico (MAIA ET AL., 1997).

O problema de autovalor da matriz $\bar{\mathbf{A}}$ pode ser descrito como,

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{\Theta} \mathbf{\Lambda} \mathbf{\Theta}^{-1} \quad (2.8)$$

onde $\mathbf{\Lambda}$ e $\mathbf{\Theta}$ são, respectivamente, as matrizes dos autovalores (ou matriz espectral) e dos autovetores de $\bar{\mathbf{A}}$, ambas de dimensão $n \times n$.

Os n autovalores de $\bar{\mathbf{A}}$, denotados por λ_r , fornecem os polos do sistema modelado em tempo contínuo. Para o caso de sistemas subamortecidos e com polos distintos, eles aparecem em pares

complexos conjugados e podem ser expressos em termos das frequências naturais ω_r e dos fatores de amortecimento ξ_r do sistema como,

$$\lambda_r = -\xi_r \omega_r + i \omega_r \sqrt{1 - \xi_r^2} \quad (2.9)$$

Assim, as frequências naturais e fatores de amortecimento podem ser calculados como,

$$\omega_r = \sqrt{(Re(\lambda_r))^2 + (Im(\lambda_r))^2} \quad \text{e} \quad \xi_r = -\frac{Re(\lambda_r)}{\omega_r} \quad (2.10)$$

onde $Re(\lambda_r)$ e $Im(\lambda_r)$ denotam partes real e imaginária de λ_r .

Os n autovetores de $\bar{A}$, denotados por θ_r , de dimensão $n \times 1$, também aparecem em pares complexos conjugados e podem ser organizados como,

$$\theta_r = \begin{Bmatrix} \Phi_r \\ \lambda_r \Phi_r \end{Bmatrix} \quad (2.11)$$

onde,

$$\Phi_r = \begin{Bmatrix} \phi_{1r} \\ \vdots \\ \phi_{fr} \end{Bmatrix} \quad (2.12)$$

representa a r -ésima forma modal do sistema descrito pelas Equações (2.1) e (2.2). Além disso, as matrizes Λ e Θ podem ser organizadas como,

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \bar{\Lambda} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \bar{\Lambda}^* \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \Theta = \begin{bmatrix} \Phi & \Phi^* \\ \bar{\Lambda}\Phi & \bar{\Lambda}^*\Phi^* \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

onde o termo $*$ denota conjugação complexa

$$\bar{\Lambda} = \text{diag}[\lambda_1 \quad \cdots \quad \lambda_f] \quad (2.14)$$

é a matriz diagonal de dimensão $f \times f$ que contém os f polos em tempo contínuo do sistema e,

$$\Phi = [\Phi_1 \quad \cdots \quad \Phi_f] = \begin{bmatrix} \phi_{11} & \cdots & \phi_{1f} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{f1} & \cdots & \phi_{ff} \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

é a matriz das formas modais de dimensão $f \times f$ do sistema.

2.2 FUNÇÃO DE RESPOSTA AO IMPULSO

Esta seção apresenta a formulação das FRIs no domínio do tempo.

Seja $y(t)$ um vetor de dimensão $l \times 1$ usado para descrever as l variáveis observadas do sistema definido descrito pela Equação (2.2), como,

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (2.16)$$

onde, C e D são matrizes de dimensão, respectivamente, $l \times n$ e $l \times m$.

Seja $h_{ij}(t)$ a FRI na saída i no instante t , devido a um pulso unitário $u_j(t)$ aplicado na entrada j do sistema no instante $t=0$, sendo $u_j(t)$ definido como,

$$u_j(t) = \delta(t) = \begin{cases} 1 & \text{para } t = 0 \\ 0 & \text{para } t > 0 \end{cases} \quad (2.17)$$

Sem perda da generalidade vai-se supor que $D=0$. Assim, com base nas Equações (2.16) e (2.17), a resposta ao impulso $h_{ij}(t)$ para instantes $t > 0$ pode ser escrita como,

$$h_{ij}(t) = Cx(t) \quad (2.18)$$

Com base na Equação (2.7) e assumindo que a condição inicial $x(t_0) = 0$ para o instante $t_0 = 0$, a Equação (2.18) pode ser escrita como,

$$h_{ij}(t) = C \int_{t_0}^t e^{\bar{A}(t-\tau)} \bar{B} u_j(\tau) d\tau \quad (2.19)$$

Da álgebra linear, sabe-se que o termo $e^{\bar{A}(t-c)} = \Theta e^{\Lambda(t-c)} \Theta^{-1}$, assim a Equação (2.19) torna-se,

$$h_{ij}(t) = C \int_0^t \Theta e^{\Lambda(t-\tau)} \Theta^{-1} \bar{B} u_j(\tau) d\tau \quad (2.20)$$

A matriz dos autovetores Θ cujas colunas são normalizadas pelos elementos do vetor Md definido como,

$$M_d = \text{diag} \left\{ \Theta^T \begin{bmatrix} \bar{C} & \bar{M} \\ \bar{M} & 0 \end{bmatrix} \Theta \right\} \quad (2.21)$$

possui as seguintes propriedades de ortogonalidade (Maia ET AL., 1997),

$$\Theta^T \begin{bmatrix} \bar{C} & \bar{M} \\ \bar{M} & 0 \end{bmatrix} \Theta = I \quad (2.22)$$

E

$$\Theta^T \begin{bmatrix} \bar{K} & \bar{0} \\ \bar{0} & -\bar{M} \end{bmatrix} \Theta = -\Lambda \quad (2.23)$$

Isolando o termo $\Theta^{-1} = \Theta^T \begin{bmatrix} \bar{C} & \bar{M} \\ \bar{M} & 0 \end{bmatrix}$ da Equação (2.22) e considerando a Equação (2.5) obtém-se o termo $\Theta^{-1}\bar{B}$ parte integrante da Equação (2.20) como.

$$\Theta^{-1}\bar{B} = \Theta^T \begin{bmatrix} \bar{C} & \bar{M} \\ \bar{M} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \bar{M}^{-1}U_f \end{bmatrix} = \Theta^T \begin{bmatrix} U_f \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

Substituindo a Equação (2.24) em (2.20) resulta,

$$h_{ij}(t) = C \int_0^t \Theta e^{\Lambda(t-\tau)} \Theta^T \begin{bmatrix} U_f \\ 0 \end{bmatrix} u_j(\tau) d\tau \quad (2.25)$$

Como a entrada $u_j(t) = \delta(t)$ só é não nula para $t=0$, então para instantes $t > 0$ a Equação (2.25) pode ser reescrita como,

$$h_{ij}(t) = C \Theta e^{\Lambda t} \Theta^T \begin{bmatrix} U_f \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

Sem perda de generalidade, considerando apenas a parte das variáveis de estado $x(t)$ relacionadas com as coordenadas generalizadas $q(t)$ - isto é, considerando apenas os f primeiros elementos do vetor

de estado $x(t)$ - os termos de $\Phi e^{\Lambda t} \Phi^T$ da Equação (2.26) considerados aqui são apenas aqueles relacionados com a matriz das formas modais Φ . Então a Equação (2.26) pode ser reescrita como,

$$h_{ij}(t) = \left[\mathbf{C} (\Phi e^{\Lambda t} \Phi^* + \Phi e^{\Lambda^* t} \Phi^*) \begin{bmatrix} \mathbf{U}_f \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \right] = 2Re \left[\mathbf{C} \Phi e^{\Lambda t} \Phi^T \begin{bmatrix} \mathbf{U}_f \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \right] \quad (2.27)$$

A matriz $\mathbf{U}_f$ da Equação (2.27), de dimensão $f \times 1$, conecta a entrada impulsiva atuando na j -ésima entrada como,

$$y_i(t) = [0 \quad \dots \quad 1 \quad \dots \quad 0] \begin{bmatrix} q_1(t) \\ \vdots \\ q_i(t) \\ \vdots \\ q_f(t) \end{bmatrix} \quad (2.28)$$

portanto,

$$\mathbf{C} = \left\{ 0 \quad \dots \quad \underbrace{1}_{i\text{-ésima coordenada}} \quad \dots \quad 0 \right\} \quad (2.29)$$

A matriz $\mathbf{U}_f$ da Equação (2.27), de dimensão $f \times 1$, conecta a entrada impulsiva atuando na j -ésima entrada como,

$$\begin{Bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_j \\ \vdots \\ f_f \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{Bmatrix} \delta(t) \quad (2.30)$$

portanto,

$$\mathbf{U}_f = \left\{ \begin{Bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{Bmatrix} j\text{-ésima coordenada} \right\} \quad (2.31)$$

Além disso, o produto de matrizes $\Phi e^{\Lambda t} \Phi^T$ da Equação (2.26) pode ser escrito como,

$$\Phi e^{\Lambda t} \Phi^T = \begin{bmatrix} \phi_{11} & \cdots & \phi_{1f} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{f1} & \cdots & \phi_{ff} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{\lambda_f t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{11} & \cdots & \phi_{f1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{1f} & \cdots & \phi_{ff} \end{bmatrix} \quad (2.32)$$

Substituindo as Equações (2.29) – (2.32) na Equação (2.27) a expressão da FRI $h_{ij}(t)$ resulta no seguinte,

$$h_{ij}(t) = 2Re\left[\sum_{k=1}^f \phi_{ik} \phi_{jk} e^{\lambda_k t}\right] = 2Re\left[\sum_{k=1}^f r_{ij(k)} e^{\lambda_k t}\right] \quad (2.33)$$

onde que o termo, é chamado resíduo.

$$r_{ij(k)} = \phi_{ik} \phi_{jk} \quad (2.34)$$

2.3 MODELAGEM DO SISTEMA NA FORMA DE ESTADO PARA TEMPO DISCRETO

A equação (2.2) constitui o modelo matemático na forma de estado em tempo contínuo para um sistema mecânico LIT de dimensão finita n . Entretanto, os dados experimentais de entrada e saída usados na AME são obtidos na forma discreta, em geral em intervalos de tempo constantes – intervalo de discretização.

O modelo na forma de estado em tempo contínuo deve ser, portanto, reescrito em termos de uma representação para tempo discreto que será usada na formulação do ERA.

Seja Δt um intervalo de tempo constante usado na amostragem de um sinal contínuo. Substituindo os instantes $t = (k + 1)\Delta t$ e $t_0 = k\Delta t$ na Equação (2.7) resulta,

$$\mathbf{x}[(k + 1)\Delta t] = e^{\bar{\mathbf{A}} \Delta t} \mathbf{x}(k\Delta t) + \int_{k\Delta t}^{(k+1)\Delta t} e^{\bar{\mathbf{A}} [(k+1)\Delta t - \tau]} \bar{\mathbf{B}} \mathbf{u}(\tau) d\tau \quad (2.35)$$

Assumindo que o termo $\mathbf{u}(r)$ da Equação (2.35) acima tenha o valor constante de $\mathbf{u}(r) = \mathbf{u}(k\Delta t)$ ao longo do intervalo $k\Delta t \leq r \leq (k + 1)\Delta t$ e fazendo uma mudança de variável de r para $\bar{r} = (k + 1)\Delta t - r$, com $d\bar{r} = -dr$, obtém se o seguinte,

$$\mathbf{x}[(k + 1)\Delta t] = e^{\bar{\mathbf{A}} \Delta t} \mathbf{x}(k\Delta t) + \left[\int_0^{\Delta t} e^{\bar{\mathbf{A}} \bar{r}} d\bar{r} \bar{\mathbf{B}} \right] \mathbf{u}(k\Delta t) \quad (2.36)$$

Definindo as quantidades discretas $\mathbf{x}[(k + 1)\Delta t] = \mathbf{x}(k + 1)$, $\mathbf{u}(k) = \mathbf{u}(k\Delta t)$ e as matrizes,

$$\mathbf{A} = e^{\bar{\mathbf{A}}\Delta t} \quad \text{e} \quad \mathbf{B} = \int_0^{\Delta t} e^{\bar{\mathbf{A}}\bar{\tau}} d\bar{\tau} \bar{\mathbf{B}} \quad (2.37)$$

uma descrição do sistema mecânico na forma de estado para tempo discreto fica como,

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}\mathbf{u}(k) \quad (2.38)$$

onde, $\mathbf{x}(k)$ representa o vetor de estado do sistema, de dimensão $n \times 1$, $\mathbf{u}(k)$ representa o vetor de forçamento $m \times 1$. A matriz de estado $\mathbf{A}$, de dimensão $n \times n$, relaciona os estados do sistema nos instantes k e $k+1$, a matriz $\mathbf{B}$ de dimensão $n \times m$ é a matriz de influência da entrada.

Além disso, com base na Equação (2.16), as l variáveis observadas do sistema para tempo discreto são definidas como,

$$\mathbf{y}(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}\mathbf{u}(k) \quad (2.39)$$

onde, o termo $\mathbf{y}(k)$ é o vetor de saída de dimensão $l \times 1$, a matriz $\mathbf{C}$ de dimensão $l \times n$ é a matriz de influência da saída e a matriz $\mathbf{D}$ de dimensão $l \times m$ relaciona diretamente a saída com a entrada.

Analogamente ao modelo na forma de estado para tempo contínuo os autovalores e autovetores da matriz $\mathbf{A}$ descrevem o comportamento próprio do sistema em tempo discreto. O problema de autovalor da matriz $\mathbf{A}$ pode ser expresso como,

$$\mathbf{A} = \mathbf{\Psi} \mathbf{Z} \mathbf{\Psi}^{-1} \quad (2.40)$$

onde,

$$\mathbf{Z} = \text{diag}[z_1 \quad \cdots \quad z_n] \quad (2.41)$$

é a matriz dos autovalores de $\mathbf{A}$ ou dos polos do sistema em tempo discreto e $\mathbf{T}$ é a matriz dos autovetores de $\mathbf{A}$, ambas de dimensão $n \times n$.

Para sistemas subamortecidos as matrizes $\mathbf{Z}$ e $\mathbf{T}$ assumem formas análogas às descritas pela Equação (2.13) referente à modelagem em tempo contínuo, isto é,

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} \bar{z} & 0 \\ 0 & \bar{z}^* \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{\Psi} = \begin{bmatrix} \Phi & \Phi^* \\ \bar{z}\Phi & \bar{z}^*\Phi^* \end{bmatrix} \quad (2.42)$$

A matriz das formas modais normalizadas Φ , dados pela Equação (2.15) obtida pela matriz dos autovetores de $\bar{A}$, a menos de uma constante arbitrária, é igual à obtida pela matriz dos autovetores de A , pois se trata do mesmo sistema dinâmico.

Finalmente, com base na Equação (2.37) a relação entre os polos do sistema modelado em tempo contínuo e tempo discreto é dado por,

$$\lambda_j = \log_e(z_j)/\Delta t \quad (2.43)$$

3 REALIZAÇÃO DE SISTEMA LINEAR

A chamada realização de um sistema linear com parâmetros invariantes no tempo consiste no ajuste de um modelo matemático de ordem mínima na forma de estado e em tempo discreto a partir de um conjunto de dados experimentais obtidos das FRIs (VIBERG, 1995). Este capítulo apresenta uma importante propriedade de invariância ao deslocamento da matriz de observabilidade do sistema com relação matriz de estado A através da qual é permitido obter a identificação das matrizes A e C serão usadas na implementação computacional do método ERA para AME.

3.1 REALIZAÇÃO DE SISTEMAS LINEARES NA FORMA DE ESTADO E ORDEM MÍNIMA

A relação entrada-saída de um sistema linear com parâmetros invariantes no tempo, para tempo discreto, com m sinais de entrada $u(k)$ e l sinais de saídas $y(k)$ pode ser descrita pela seguinte soma de convolução (VIBERG, 1995),

$$y(k) = \sum_{i=0}^{\infty} h(i)u(k-i) \quad (3.1)$$

onde, o termo k é um índice que representa o instante $t = k\Delta t$ e Δt o intervalo de tempo usado na discretização dos sinais. Os vetores $u(k)$ e $y(k)$ possuem dimensão, respectivamente, $m \times 1$ e $l \times 1$. O termo $h(k)$ denota a matriz das FRIs, possui dimensão $l \times m$ e é expressão como,

$$h(k) = \begin{bmatrix} h_{11}(k) & h_{12}(k) & \cdots & h_{1m}(k) \\ h_{21}(k) & h_{22}(k) & \cdots & h_{2m}(k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{l1}(k) & h_{l2}(k) & \cdots & h_{lm}(k) \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

A matriz de FRIs $\mathbf{h}(k)$ representa o núcleo da soma de convolução descrita pela Equação (3.1) e descreve toda a informação a respeito do comportamento dinâmico do sistema.

Uma descrição alternativa da dinâmica deste sistema pode ser obtida através de um modelo de um sistema na forma de estado como,

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}\mathbf{u}(k) \quad (3.3a)$$

$$\mathbf{y}(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}\mathbf{u}(k) \quad (3.3b)$$

A ordem do modelo na forma de estado é igual à dimensão do vetor de estado. Um modelo na forma de estado é de ordem mínima igual a n se não existir nenhuma outra realização possível de ordem menor que n .

Assim, a ordem mínima de um sistema resentedo pelas equações (3.3a) e (3.3b) se refere com a quantidade mínima de variáveis de estado agrupadas no vetor $\mathbf{x}(k)$ necessárias para uma descrição completa e suficiente da dinâmica do sistema e implica que a matriz $\mathbf{A}$ possua posto completo igual a n .

3.2 MATRIZES DE OBSERVABILIDADE E ESTRUTURA DE INVARIÂNCIA AO DESLOCAMENTO

A teoria da realização clássica trata com o problema da determinação das matrizes $[\mathbf{A} \ \mathbf{B} \ \mathbf{C} \ \mathbf{D}]$ de um modelo na forma de estado de ordem mínima n , a partir de uma coleção de dados experimentais obtidos das FRIs do sistema dinâmico.

Assim, para o caso SIMO, seja uma entrada impulsiva $u_i(k)$ atuando sobre uma entrada i dada por,

$$u_i(k) = \delta(k) = \begin{cases} 1 & \text{para } k = 0 \\ 0 & \text{para } k > 0 \end{cases} \quad (3.4)$$

Para a condição inicial $\mathbf{x}(0)=0$, usando $u_i(k) = \delta(k)$ acima como a entrada do sistema e manipulando algebricamente as Equações (3.3a) e (3.3b), a saída $\mathbf{y}(k)$ correspondente resultará em um conjunto de FRIs, denotado por $\mathbf{h}_i(k)$, que pode ser expresso como,

$$\mathbf{h}_i(k) = \begin{Bmatrix} h_{1i} \\ \vdots \\ h_{li} \end{Bmatrix} = \begin{cases} \mathbf{0} & k < 0 \\ \mathbf{d}_i & k = 0 \\ \mathbf{C}\mathbf{A}^{k-1}\mathbf{b}_i & k > 0 \end{cases} \quad (3.5)$$

onde $b_i = Bu_i(0)$ e $d_i = Du_i(0)$, são vetores de dimensão, respectivamente, $n \times 1$ e $l \times 1$ e $h_i(k)$ possui dimensão $l \times 1$.

Definindo uma matriz denotada por $\mathbf{H}$ de estrutura Hankel-bloco com i blocos de linhas e j colunas, de dimensão $il \times j$ formadas por $h_i(k)$, pode se verificar que,

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{h}_i(1) & \mathbf{h}_i(2) & \cdots & \mathbf{h}_i(j) \\ \mathbf{h}_i(2) & \mathbf{h}_i(3) & \cdots & \mathbf{h}_i(j+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{h}_i(i) & \mathbf{h}_i(i+1) & \cdots & \mathbf{h}_i(i+j-1) \end{bmatrix} = \mathbf{\Gamma}_i \mathbf{\Omega}_j \quad (3.6)$$

onde,

$$\mathbf{\Gamma}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{i-1} \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

é a matriz de observabilidade do sistema de dimensão $il \times n$, e

$$\mathbf{\Omega}_j = [\mathbf{b}_i \quad \mathbf{Ab}_i \quad \mathbf{A}^2\mathbf{b}_i \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{j-1}\mathbf{b}_i] \quad (3.8)$$

é a matriz de controlabilidade de dimensão $n \times j$.

Da Equação (3.7), é fácil de obter uma importante estrutura de invariância ao deslocamento da matriz de observabilidade $\mathbf{\Gamma}_i$ como,

$$\mathbf{\Gamma}_i^{(1)} \mathbf{A} = \mathbf{\Gamma}_i^{(2)} \quad (3.9)$$

onde as sub-matrizes $\mathbf{\Gamma}_i^{(1)}$ e $\mathbf{\Gamma}_i^{(2)}$ são definidas como,

$$\mathbf{\Gamma}_i^{(1)} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{i-2} \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{\Gamma}_i^{(2)} = \begin{bmatrix} \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ \mathbf{CA}^3 \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{i-1} \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

A matriz do sistema $\mathbf{A}$ pode ser obtida pré-multiplicando os dois lados da Equação (3.9) por $(\Gamma_i^{(1)})^T$ que resulta,

$$(\Gamma_i^{(1)})^T \Gamma_i^{(1)} \mathbf{A} = (\Gamma_i^{(1)})^T \Gamma_i^{(2)} \quad (3.11)$$

Assumindo a realização como sendo da mínima ordem n o que leva a matriz de observabilidade Γ_i possuir posto completo igual a n , a matriz $\mathbf{A}$ pode ser calculada como,

$$\mathbf{A} = \left((\Gamma_i^{(1)})^T \Gamma_i^{(1)} \right)^{-1} (\Gamma_i^{(1)})^T \Gamma_i^{(2)} \quad (3.12)$$

Ou,

$$\mathbf{A} = (\Gamma_i^{(1)})^+ \Gamma_i^{(2)} \quad (3.13)$$

onde o símbolo "+" denota a matriz pseudo-inversa de Moore-Penrose de $\Gamma_i^{(1)}$ isto é,

$$(\Gamma_i^{(1)})^+ = \left((\Gamma_i^{(1)})^T \Gamma_i^{(1)} \right)^{-1} (\Gamma_i^{(1)})^T \quad (3.14)$$

A matriz $\mathbf{C}$ pode ser extraída do primeiro bloco de Γ_i como mostra a Equação (3.7).

Observa se que a matriz de controlabilidade Ω_j também possui esta estrutura de invariância ao deslocamento.

Outra importante observação é que a Equação (3.6) também é válida para o

caso multivariável onde podem ser considerados m casos SIMO resultando em um caso MIMO. Neste caso as FRIs assumem uma forma matricial como da Equação (3.2) onde as colunas de $\mathbf{h}(k)$ representam m testes SIMO independentes, isto é, obtidos devido entradas impulsivas atuando em m pontos do sistema não simultaneamente.

3.3 IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS MODAIS

Os polos discretos do sistema dinâmico $z_1 \cdots z_n$ podem ser obtidos através dos autovalores da matriz de estado $\mathbf{A}$ resolvendo a equação Equação(3.13). Os polos contínuos $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ do sistema são obtidos

através da Equação (2.43) de onde são calculados as frequências naturais e fatores de amortecimento através da Equação (2.10).

Os autovetores da matriz de estado **A** fornece as formas modais relacionadas com a parte observável do sistema Φ_{obs} através da matriz **C** como,

$$\Phi_{obs} = C\Psi \quad (3.15)$$

onde T é a matriz dos autovetores de **A**.

4 IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS MODAIS USANDO O MÉTODO ERA

O capítulo anterior mostra o importante papel da matriz de observabilidade na realização de um sistema LIT através da propriedade de invariância ao deslocamento. Este capítulo apresenta uma maneira interessante de se obter uma estimativa da matriz de observabilidade através de uma técnica de redução de posto da matriz tipo Hankel H, usando SVD. Além disso, é mostrado que a identificação da ordem mínima n da do modelo de identificação do sistema LIT (ou da realização do sistema) pode ser obtida através da simples inspeção dos valores singulares mais significativos de H.

4.1 A VERSÃO EXTENDIDA DA MATRIZ DE OBSERVABILIDADE

Com base nas Equações (3.7) e (3.8), considerando que $n < il$ e $n < j$, o posto de ambas as matrizes Γ_i e Ω_j , com respectivas dimensões iguais a $il \times n$ e

$n \times j$, é obviamente igual a n, que também é igual a ordem mínima n do sistema. Isso implica que o produto $H = \Gamma_i \Omega_j$, de dimensão $il \times j$, conforme a Equação (3.6), também possua posto deficiente igual a n. Além disso, as n colunas da matriz Γ_i geram o espaço coluna de H e as n linhas de Ω_j geram o espaço linha de

H. Portanto, a matriz que gera o espaço coluna de H, que pode ser obtida usando SVD, deve possuir a mesma propriedade de invariância ao deslocamento da matriz de observabilidade Γ_i .

Para um caso ideal, considerando dados experimentais das FRIs $h_i(k)$

complemente livres de ruído, a matriz H, de dimensão $il \times j$, terá posto deficiente igual n. Da álgebra linear, isso ocorre devido à redundância presente nas linhas e nas colunas de H. Fisicamente, isto significa que a matriz H contem n colunas que estão relacionadas com os modos que representam a

dinâmica do sistema, enquanto que uma quantidade de $(j - n)$ colunas de H se refere a modos espúrios ou modos computacionais que não representam a dinâmica do sistema.

Para um caso mais realista onde os dados das FRIs estejam contaminados com ruído, a matriz H possui posto completo igual a $\min(il, j)$. Nestas condições, seja um sistema dinâmico de ordem mínima igual a n , sendo, a aplicação da SVD sobre matriz H resulta o seguinte,

$$(4.1)$$

onde $\mathbf{Q}$, $\mathbf{S}$ e $\mathbf{V}$, são matrizes de dimensão, respectivamente, iguais a, e . A Figura (4.1) mostra um esquema com todas as matrizes da Equação (4.1), onde os subíndices s e r denotam, respectivamente, matrizes relacionadas com a dinâmica do sistema e com o ruído.

FIGURA 4.1 – ESQUEMA ILUSTRATIVO DA SVD SOBRE A MATRIZ H .

FONTE: O autor (2021)

A matriz diagonal possui dimensão e contem os valores singulares de H relacionados com a dinâmica do sistema. A matriz diagonal possui dimensão e contém os valores singulares de H relacionados com o ruído das medições das FRIs presente em H .

Os valores singulares mais significativos de H são agrupados na matriz . Além disso, é importante notar que para um sistema dinâmico de ordem mínima n cujas medições estão completamente livres de ruído a matriz . Finalmente, as matrizes 0 são matrizes nulas e possuem dimensões apropriadas mostradas na Equação (4.1).

A primeira providência que deve ser tomada na identificação de parâmetros modais usando o método ERA consiste na identificação da ordem mínima do sistema. Com base na discussão acima, a ordem

mínima do modelo de identificação do sistema n pode ser estimada a partir da inspeção da quantidade dos valores singulares mais significativos de $\mathbf{H}$ agrupados em $\hat{\mathbf{S}}_s$.

A primeira parcela da soma da equação (4.1) dada por $\hat{\mathbf{Q}}_s \hat{\mathbf{S}}_s \hat{\mathbf{V}}_s^T$ tem a ver com o conteúdo de $\mathbf{H}$ relacionado com a dinâmica do sistema e a segunda parcela com o ruído das medições das FRIs presente em $\mathbf{H}$.

As matrizes $\hat{\mathbf{Q}}_s$ e $\hat{\mathbf{V}}_s$ da Equação (4.1) são ortogonais com dimensões, respectivamente, iguais a $i_l \times n$ e $j \times n$. Além disso, com base no Apêndice 1, as n colunas das matrizes $\hat{\mathbf{Q}}_s$ e $\hat{\mathbf{V}}_s$ geram, respectivamente, o espaço coluna e o espaço linha da matriz $\mathbf{H}$.

Portanto, a estimativa da matriz de observabilidade, denotada por $\hat{\mathbf{\Gamma}}_s$, pode ser obtida como a matriz que gera o espaço coluna de $\mathbf{H}$, ou seja,

$$\hat{\mathbf{\Gamma}}_s = \hat{\mathbf{Q}}_s \quad \text{ou} \quad \hat{\mathbf{\Gamma}}_s = \hat{\mathbf{Q}}_s \hat{\mathbf{S}}_s^{1/2} \quad (4.3)$$

4.2 ALGORITMO PARA ESTIMATIVA DE PARÂMETROS MODAIS USANDO O MÉTODO ERA

O algoritmo para a identificação de parâmetros modais baseado no presente método pode ser resumido como:

- i. partindo de valores sobredeterminados do posto de $\mathbf{H}$ com $n < j < i_l$, determine uma estimativa da ordem mínima n do modelo de identificação do sistema via inspeção do número dos valores singulares mais significativos de $\mathbf{H}$ agrupados em $\hat{\mathbf{S}}_s$,
- ii. estimativa da matriz de observabilidade $\hat{\mathbf{\Gamma}}_s$ pela Equação (4.3),
- iii. estimativa autovalores z_i e autovetores Ψ_i da matriz de estado $\mathbf{A}$, para $i = 1, 2, \dots, n$,
- iv. cálculo dos n polos em tempo contínuo como $\lambda_j = \log_e(z_j)/\Delta t$, das n frequências naturais e dos n fatores de amortecimento como $\omega_r = \sqrt{(Re(\lambda_r))^2 + (Im(\lambda_r))^2}$ e $\xi_r = -\frac{Re(\lambda_r)}{\omega_r}$, e
- v. determinação da matriz $\mathbf{C}$ obtida a partir da primeira linha bloco da matriz $\hat{\mathbf{\Gamma}}_s$ para o cálculo das formas modais ϕ_i como a parte observável de Ψ_i sendo $\phi_i = \mathbf{C}\Psi_i$.

5 RESULTADOS

Para demonstrar as capacidades do ERA na identificação de parâmetros modais, este capítulo apresenta vários testes usando dados de FRIs obtidos numericamente de um sistema massa-mola-amortecedor de cinco graus de liberdade como a FIGURA 5.1.

FIGURA 5.1 – SISTEMA MCK DE CINCO GRAUS DE LIBERDADE

FONTE: O AUTOR (2021)

Para todos os testes a seguir, os valores das massas dos blocos e rigidezes das molas são os seguintes:

$$m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = m_5 = 0,5 \text{ kg e } k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = k_5 = 2000 \text{ N/m.}$$

São realizados seis testes cujos detalhes estão mostrados na TABELA 5.1. Os testes são conduzidos com dados das FRIs livres de ruído e com a adição de ruído Gaussiano branco.

TABELA 5.1 – DESCRIÇÃO DOS TESTES

TESTE	DESCRIÇÃO
TESTE 1	AMORTECIMENTO NULO E SEM RUÍDO
TESTE 2	AMORTECIMENTO PROPORCIONAL E SEM RUÍDO
TESTE 3	AMORTECIMENTO NÃO PROPORCIONAL E SEM RUÍDO
TESTE 4	AMORTECIMENTO NULO E COM RUÍDO
TESTE 5	AMORTECIMENTO PROPORCIONAL E COM RUÍDO
TESTE 6	AMORTECIMENTO NÃO PROPORCIONAL E COM RUÍDO

FONTE: O AUTOR (2021)

De acordo com o capítulo 2, uma quantidade de N_p amostras das FRIs para tempo discreto são calculadas como,

$$h_{ij}(k) = 2\text{Real}\left\{\sum_{l=1}^f \phi_{il} \phi_{jl} e^{\lambda_l k \Delta t}\right\} \quad k = 1, \dots, N_p \quad (5.1)$$

onde $f = 5$ graus de liberdade e o termo $r_{ij(l)} = \phi_{il} \phi_{jl}$ é chamado resíduo.

5.1 TESTE 1 – SISTEMA MCK SEM AMORTECIMENTO E SEM RUÍDO

Neste teste as matrizes de massa e de rigidez são as seguintes,

$$\bar{\mathbf{M}} = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_5 \end{bmatrix} \quad (5.2)$$

$$\bar{\mathbf{K}} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 & 0 & 0 \\ -k_2 & k_1 + k_2 & -k_3 & 0 & 0 \\ 0 & -k_3 & k_3 + k_4 & -k_4 & 0 \\ 0 & 0 & -k_4 & k_4 + k_5 & -k_5 \\ 0 & 0 & 0 & -k_5 & k_5 \end{bmatrix} \quad (5.3)$$

e a matriz de amortecimento é nula, isto é, $\bar{\mathbf{C}} = 0$.

Para uma quantidade de $Np = 500$ pontos e um intervalo de discretização $\Delta t = 1/40$ s é simulada uma aquisição do tipo SIMO com as seguintes FRIs $h_{11}(k)$, $h_{21}(k)$, $h_{31}(k)$, $h_{41}(k)$ e $h_{51}(k)$. Isto é, a excitação impulsiva ocorrendo no bloco 1 e cinco medições simultâneas tomadas em todos os blocos do sistema.

A matriz Hankel bloco $\mathbf{H}$ é formada com dados obtidos das FRIs de acordo com a Equação (3.6). Usando um valor inicial de $j = 40$ colunas para uma quantidade de $i = Np - j + 1 = 461$ blocos de linha, a matriz $\mathbf{H}$ possui dimensão igual a 2305×40 .

Os valores singulares de $\mathbf{H}$ são mostrados na Figura 5.3. Da inspeção da quantidade dos valores singulares mais significativos de $\mathbf{H}$ a ordem mínima do modelo de identificação é identificada como $n = 10$.

Usando o valor da ordem mínima no algoritmo da seção 4.2, os parâmetros modais identificados pelo ERA são comparados com seus valores exatos e apresentados na Tabela 5.2.

As formas modais do sistema são identificadas e comparadas com as formas modais exatas como mostra a Figura 5.4.

Dessa forma, neste teste os erros obtidos tanto para os parâmetros modais identificados como para as formas modais identificadas são nulos.

FIGURA 5.2 – FUNÇÕES DE RESPOSTAS IMPULSIVAS IDENTIFICADAS NO TESTE 1

FONTE: O AUTOR (2021)

FIGURA 5.3 – LOGARÍTIMO DOS VALORES SINGULARES DA MATRIZ H DO TESTE 1

FONTE: O AUTOR (2021)

TABELA 5.2 – COMPARAÇÃO DOS PARAMETROS IDENTIFICADOS COM OS EXATOS DO

TESTE 1 ($N_p=500$, $\Delta t=1/40$, $j=40$, $i=N_p-j+1=461$, $n=10$ e $H_{2305 \times 40}$).

Modo	$f_{n(exata)}$ Hz	$f_{n(ERA)}$ Hz	Erro%	$\xi_{n(exato)}$	$\xi_{n(ERA)}$	Erro%
1	5.2105	5.2105	0,0000	0	0	0,0000
2	10.0658	10.0658	0,0000	0	0	0,0000
3	14.2353	14.2353	0,0000	0	0	0,0000
4	17.4346	17.4346	0,0000	0	0	0,0000
5	19.4457	19.4457	0,0000	0	0	0,0000

FONTE: O AUTOR (2021)

FIGURA 5.4 – COMPARAÇÃO ENTRE AS FORMAS MODAIS IDENTIFICADAS E AS FORMAS MODAIS EXATAS PARA O TESTE 1

FONTE: O AUTOR (2021)

5.2 TESTE 2 – SISTEMA MCK COM AMORTECIMENTO PROPORCIONAL E SEM RUÍDO

Neste teste é considerada uma matriz de amortecimento proporcional definida como,

(5.4)

Para obter uma variação dos fatores de amortecimento entre 0.4691 e 0.6928, optou se por usar valores $\alpha=20$ e $\beta=0,01$. Assim, a matriz de é a seguinte,

$$\bar{\mathbf{C}} = \begin{bmatrix} 50 & -20 & 0 & 0 & 0 \\ -20 & 50 & -20 & 0 & 0 \\ 0 & -20 & 50 & -20 & 0 \\ 0 & 0 & -20 & 50 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & -20 & 50 \end{bmatrix} \quad (5.5)$$

Usando a mesma quantidade de $Np = 500$ pontos e o mesmo intervalo de discretização $\Delta t = 1/40$ s do teste 1, são simuladas numericamente as seguintes FRIs: $h_{11}(k)$, $h_{21}(k)$, $h_{31}(k)$, $h_{41}(k)$ e $h_{51}(k)$.

Usando os mesmos parâmetros de processamento de sinais do teste 1, a matriz H possui dimensão igual a 2305x40.

Segundo o algoritmo descrito na seção 4.2, a ordem mínima do modelo de identificação do sistema é identificada pela inspeção dos valores singulares da matriz H mostrados na Figura 5.6 como $n = 10$.

Usando o valor da ordem mínima $n = 10$ no algoritmo da seção 4.2, os parâmetros modais identificados pelo ERA são comparados com seus valores exatos e apresentados na Tabela 5.3.

As formas modais do sistema são identificadas e comparadas com as formas modais exatas como mostra a Figura 5.7. O lado esquerdo da Figura 5.7 mostra a parte real das formas modais identificadas comparadas com a parte imaginária das formas modais exatas. O lado direito da Figura 5.7 mostra a parte imaginária das formas modais identificadas comparadas com a parte real das formas modais exatas.

Neste teste, assim como no teste 1 todos os parâmetros identificados do sistema bem como as formas modais possuem erros nulos.

FIGURA 5.5 – FUNÇÕES DE RESPOSTAS IMPULSIVAS IDENTIFICADAS NO TESTE 2

FONTE: O AUTOR (2021)

FIGURA 5.6 – LOGARÍTIMO DOS VALORES SINGULARES DA MATRIZ H DO TESTE 2

FONTE: O AUTOR (2021)

TABELA 5.3 – COMPARAÇÃO DOS PARAMETROS IDENTIFICADOS COM OS EXATOS DO

TESTE 2 ($N_p=500$, $\Delta t=1/40$, $j=40$, $i=N_p-j+1=461$, $n=10$ e $H_{2305 \times 40}$).

Modo	$f_{n(exata)}$ Hz	$f_{n(ERA)}$ Hz	Erro%	$\xi_{n(exato)}$	$\xi_{n(ERA)}$	Erro%
1	5.2105	5.2105	0,0	0.4691	0.4691	0,0
2	10.0658	10.0658	0,0	0.4743	0.4743	0,0
3	14.2353	14.2353	0,0	0.5590	0.5590	0,0
4	17.4346	17.4346	0,0	0.6390	0.6390	0,0
5	19.4457	19.4457	0,0	0.6928	0.6928	0,0

FONTE: O AUTOR (2021)

FIGURA 5.7 – COMPARAÇÃO ENTRE AS FORMAS MODAIS IDENTIFICADAS E AS FORMAS MODAIS EXATAS PARA O TESTE 2

FONTE: O AUTOR (2021)

5.3 TESTE 3 – SISTEMA MCK COM AMORTECIMENTO NÃO PROPORCIONAL E SEM RUÍDO

Da mesma forma que o teste 2, para obter fatores de amortecimento da ordem de aproximadamente 0.6, neste teste os dados das FRIs são obtidos usando os seguintes coeficientes de amortecimento.

Assim a matriz de amortecimento não proporcional é dada por,

$$(5.6)$$

Para os mesmos parâmetros de processamento de sinais usados nos dois testes anteriores, são simuladas numericamente as FRIs, e.

Da inspeção dos valores singulares mais significativos de H se identifica a ordem mínima do modelo de identificação do sistema como, como mostra a figura 5.6.

Usando o valor da ordem mínima no algoritmo da seção 4.2, os parâmetros modais identificados pelo ERA são comparados com seus valores exatos e apresentados na Tabela 5.4.

As formas modais do sistema são identificadas e comparadas com as formas modais exatas como mostra a Figura 5.10. O lado esquerdo da Figura 5.10 mostra a parte real das formas modais identificadas comparadas com a parte imaginária das formas modais exatas. O lado direito da Figura 5.10 mostra a parte imaginária das formas modais identificadas comparadas com a parte real das formas modais exatas.

Nota se neste teste que a identificação das frequências naturais e fatores de amortecimento não apresenta erro. Entretanto, as formas modais identificadas apresentam um erro considerável quando comparadas com as formas modais exatas, especialmente para os modos de maiores frequências naturais.

FIGURA 5.8 – FUNÇÕES DE RESPOSTAS IMPULSIVAS IDENTIFICADAS NO TESTE 3

FONTE: O AUTOR (2021)

FIGURA 5.9 – LOGARÍTIMO DOS VALORES SINGULARES DA MATRIZ H DO TESTE 3

FONTE: O AUTOR (2021)

TABELA 5.4 – COMPARAÇÃO DOS PARAMETROS IDENTIFICADOS COM OS EXATOS DO TESTE 3

(N_p=500, Δt=1/40, j=40, i=N_p-j+1=461, n=10 e H_{2305x40}).

Modo	f _{n(exata)} Hz	f _{n(ERA)} Hz	Erro%	ξ _{n(exato)}	ξ _{n(ERA)}	Erro%
1	5.2105	5.2105	0,0000	0.1494	0.1494	0,0000
2	10.0658	10.0658	0,0000	0.2343	0.2343	0,0000
3	14.2353	14.2353	0,0000	0.3864	0.3864	0,0000
4	17.4346	17.4346	0,0000	0.5973	0.5973	0,0000
5	19.4457	19.4457	0,0000	0.5912	0.5912	0,0000

FONTE: O AUTOR (2021)

FIGURA 5.10 – COMPARAÇÃO ENTRE AS FORMAS MODAIS IDENTIFICADAS E AS FORMAS MODAIS EXATAS PARA O TESTE 3

FONTE: O AUTOR (2021)

5.4 TESTE 4 – SISTEMA MCK SEM AMORTECIMENTO E COM RUÍDO

Neste teste as FRIs , e foram obtidas numericamente a partir do sistema MCK usado no teste 1 sendo acrescentado a elas um ruído gaussiano branco de média zero de amplitude de 10⁻⁵ m.

Da inspeção dos valores singulares mais significativos de H se identifica a ordem mínima do sistema do modelo de identificação como , como mostra a Figura 5.12.

Usando o valor da ordem mínima no algoritmo da seção 4.2, os parâmetros modais identificados pelo ERA são comparados com seus valores exatos e apresentados na Tabela 5.5. O erro foi calculado como.

As formas modais do sistema são identificadas e comparadas com as formas modais exatas como mostra as Figura 5.13. O lado esquerdo da Figura 5.13 mostra a comparação entre a parte real das formas modais identificadas com a parte imaginária das formas modais exatas. O lado direito da Figura

5.13 mostra a comparação entre a parte imaginária das formas modais identificadas com a parte real das formas modais exatas.

Observa se neste teste a excelente qualidade da identificação das frequências naturais, fatores de amortecimento e das formas modais.

FIGURA 5.11 – FUNÇÕES DE RESPOSTAS IMPULSIVAS IDENTIFICADAS NO TESTE 4

FONTE: O AUTOR (2021)

FIGURA 5.12 – LOGARÍTIMO DOS VALORES SINGULARES DA MATRIZ H DO TESTE 4

FONTE: O AUTOR (2021)

TABELA 5.5 – COMPARAÇÃO DOS PARAMETROS IDENTIFICADOS COM OS EXATOS DO TESTE 4

(N_p=500, Δt=1/40, j=40, i=N_p-j+1=461, n=10 e H_{2305x40}).

Modo	f _{n(exata)} Hz	f _{n(ERA)} Hz	Erro%	ξ _{n(exato)}	ξ _{n(ERA)}	Erro%
1	5.2105	5.2106	0,0023	0.0000	-0.0000	0.0
2	10.0658	10.0659	0,0004	-0.0000	0.0000	0.0
3	14.2353	14.2350	-0,0019	-0.0000	-0.0000	-0.0
4	17.4346	17.4351	0,0029	-0.0000	0.0000	0.0
5	19.4457	19.4460	0,0017	-0.0000	0.0000	0.0

FONTE: O AUTOR (2021)

FIGURA 5.13 – COMPARAÇÃO ENTRE AS FORMAS MODAIS IDENTIFICADAS E AS FORMAS MODAIS EXATAS PARA O TESTE 4.

FONTE: O AUTOR (2021)

5.5 TESTE 5 – SISTEMA MCK COM AMORTECIMENTO PROPORCIONAL COM RUÍDO

Neste teste as FRIs $h_{11}(k)$, $h_{21}(k)$, $h_{31}(k)$, $h_{41}(k)$ e $h_{51}(k)$ foram obtidas numericamente a partir do sistema MCK usado no teste 2 sendo acrescentado a elas um ruído gaussiano branco de média zero de amplitude de 10^{-8} m.

Da inspeção dos valores singulares mais significativos de H se identifica a ordem mínima do sistema do modelo de identificação como $n = 10$, como mostra a figura 5.15.

Usando o valor da ordem mínima $n = 10$ no algoritmo da seção 4.2, os parâmetros modais identificados pelo ERA são comparados com seus valores exatos e apresentados na Tabela 5.6.

As formas modais do sistema são identificadas e comparadas com as formas modais exatas como mostra as Figura 5.16. O lado esquerdo da Figura 5.16 mostra a comparação entre a parte real das formas modais identificadas com a parte imaginária das formas modais exatas. O lado direito da Figura

5.16 mostra a comparação entre a parte imaginária das formas modais identificadas com a parte real das formas modais exatas.

Observa-se neste teste que o procedimento de identificação usando o ERA identifica apenas quatro dos cinco modos do sistema mecânico. Entretanto, dos os erros da identificação são toleráveis. Esses desvios se devem, obviamente, a presença de ruído nas FRIs.

FIGURA 5.14 – FUNÇÕES DE RESPOSTAS IMPULSIVAS IDENTIFICADAS NO TESTE 5

FONTE: O AUTOR (2021)

FIGURA 5.15 – LOGARÍTIMO DOS VALORES SINGULARES DA MATRIZ H DO TESTE 5

FONTE: O AUTOR (2021)

TABELA 5.6 – COMPARAÇÃO DOS PARAMETROS IDENTIFICADOS COM OS EXATOS DO TESTE 5

(N_p=500, Δt=1/40, j=40, i=N_p-j+1=461, n=10 e H_{2305x40}).

MODO	f _{n(exata)} Hz	f _{n(ERA)} Hz	Erro%	ξ _{n(exato)}	ξ _{n(ERA)}	Erro%
1	5.2105	5.2104	-0,0004	0.1637	0.1637	0,0007
2	10.0658	10.0656	-0,0079	0.3162	0.3163	-0,0335
3	14.2353	14.1587	-0,5404	0.4472	0.4476	-0,0936
4	17.4346	17,3879	-0,2683	0.5477	0.5485	-0,1436

FONTE: O AUTOR (2021)

FIGURA 5.16 – COMPARAÇÃO ENTRE AS FORMAS MODAIS IDENTIFICADAS E AS FORMAS MODAIS EXATAS PARA O TESTE 5.

FONTE: O AUTOR (2021)

5.6 TESTE 6 – SISTEMA MCK COM AMORTECIMENTO NÃO PROPORCIONAL E COM RUÍDO

Neste teste as FRIs, e foram obtidas numericamente a partir do sistema MCK usado no teste 3 sendo acrescentado a elas um ruído gaussiano branco de média zero de amplitude de 10^{-8} m.

Usando o mesmo procedimento adotado nos testes anteriores se identifica a ordem mínima do sistema do modelo de identificação como , como mostra a figura 5.18.

Usando o valor da ordem mínima no algoritmo da seção 4.2, os parâmetros modais identificados pelo ERA são comparados com seus valores exatos e apresentados na Tabela 5.7.

As formas modais do sistema são identificadas e comparadas com as formas modais exatas como mostra as Figura 5.19. O lado esquerdo da Figura 5.19 mostra a comparação entre a parte real das formas modais identificadas com a parte imaginária das formas modais exatas. O lado direito da Figura

5.19 mostra a comparação entre a parte imaginária das formas modais identificadas com a parte real das formas modais exatas.

Assim como no teste 5, neste teste foram identificados apenas quatro modos com erro absolutamente aceitável.

FIGURA 5.17 – FUNÇÕES DE RESPOSTAS IMPULSIVAS IDENTIFICADAS NO TESTE 5

FONTE: O AUTOR (2021)

FIGURA 5.18 – LOGARÍTIMO DOS VALORES SINGULARES DA MATRIZ H DO teste 6

FONTE: O AUTOR (2021)

TABELA 5.7 – COMPARAÇÃO DOS PARAMETROS IDENTIFICADOS COM OS EXATOS DO TESTE 6

(N_p=500, Δt=1/40, j=40, i=N_p-j+1=461, n=10 e H_{2305x40}).

Modo	$f_{n(exata)}$ Hz	$f_{n(ERA)}$ Hz	Erro%	$\xi_{n(exato)}$	$\xi_{n(ERA)}$	Erro%
1	5.2413	5.2413	0,0000	0.1494	0.1494	0,0000
2	10.1162	10.1169	0,0069	0.2343	0.2342	-0,0427
3	14.7631	14.8447	0,5496	0.3864	0.3752	2,9812
4	17.3478	15,8442	-9,4898	0.5973	0.5461	9,3710

FONTE: O AUTOR (2021)

FIGURA 5.19 – COMPARAÇÃO ENTRE AS FORMAS MODAIS IDENTIFICADAS E AS FORMAS MODAIS EXATAS PARA O TESTE 4.

FONTE: O AUTOR (2021)

6 CONCLUSÃO

Este trabalho apresenta a aplicação do ERA na identificação paramétrica em AME usando a plataforma Python para dados do tipo FRIs. Os dados das FRIs usados neste estudo são obtidos por simulação numérica de um sistema massa- mola-amortecedor de cinco graus de liberdade com amortecimento dos tipos proporcional e não proporcional. Os resultados comprovam a efetividade do código na identificação paramétrica.

É importante observar que o código apresentado possui excelente precisão para identificação de frequências naturais e fatores de amortecimento para sistemas mecânicos com amortecimento proporcional e não proporcional, porém ele apresenta alguns problemas na estimativa das formas modais para sistemas com amortecimento não proporcional. Nesse caso, sugere-se o uso da matriz de Vandermonde para o cálculo dos resíduos e a partir destes realizar o cálculo das formas modais como pode ser consultado, por exemplo, em VAN DER VEEN ET AL., (1993) e CAMBRAIA E KURKA, 2011.

Os testes modais usados neste trabalho são do tipo subamortecido. Para o caso de sistemas sobreamortecidos o método também pode ser usado na identificação da matriz de estado e na determinação dos seus autovalores e autovetores. Além disso, futuros trabalhos podem ser sugeridos envolvendo sistema sobreamortecidos e incluindo outros tipos de amortecimento como, por exemplo, o amortecimento estrutural e o viscoelástico.

O ruído tende a diminuir a precisão dos resultados, especialmente para fatores de amortecimento e formas modais. Sugere-se também, em próximos trabalhos, estudar a influência do ruído na qualidade da identificação dos parâmetros.

O código desenvolvido neste trabalho é válido para teste SIMO, porém ele pode ser facilmente estendido para uma abordagem multi variável como, por exemplo, no trabalho de CAMBRAIA E KURKA, 2011.

Finalmente, o trabalho traz a listagem do código usado nos exemplos aqui apresentados, que poderá ser usado como material de estudo e incentivar novos estudantes da área sobre o assunto.

REFERÊNCIAS

Borges, L.E., 2014, Python para Desenvolvedores, Novatec.

Cambraia, H.N. e Kurka, P.R.G., 2011. "Time Domain Multivariable Subspace- Based Method for Modal Parameters Identification Using Impulse Excitation". In Proceedings of the International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics – DINAME 2011. São Sebastião, Brazil

Gontier, C., Smail, M. and Gautier, P.E., 1993, "A Time Domain Method for the Identification of Dynamic Parameters of Structures", Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 7, n. 1, pp. 45-56.

Hu, S.J., Yang, W.L., Liu, F.S. and Li, H.J., 2014. "Fundamental Comparison of Time-Domain Experimental Modal Analysis Methods Based on High and First Order Matrix Models", Journal of Sound and Vibration, Vol. 333, p. 6869- 6884.

Jacob, B., "Linear Functions and Matrix Theory", Springer-Verlag, 1995, 330 p. Juang, J.N, 1987, "Mathematical Correlation of Modal-Parameter-Identification

Methods via System Realization", International Journal of Analytical and Experimental Modal Analysis, vol.1, n. 2, pp. 1-18.

Juang J.N. and Pappa R., 1985, "An Eigensystem Realization Algorithm for Modal Parameters Identification and Model Reduction, Journal of Guidance", Control and Dynamics, 8, pp. 620-627.

Kordkheili, S.A., Massouleh, S.H, Hajirezayi, S. and Bahai, 2018. "Experimental Identification of Closely Spaced Modes Using NExT-ERA", Journal of Sound and Vibration, Vol. 412, p. 116-129.

Ljung, L., 1999, "System Identification: Theory for the User", 2nd edition, Prentice Hall, 610 p.

Luenberger, D.G., 1979, "Introduction to Dynamic System: Theory, Model and Applications", Jonh Wiley & Sons.

Maia, N.M.M. and Silva, J.M.M, 1997., "Theoretical and Experimental Modal Analysis", Research Studies Press, 468 p.

Newland, D.E., Random Vibrations, Spectral and Wavelets Analysis, Longman Scientific and Technical, Essex, England, 1993.

Söderström, T. and Stoica P., 1989, "System Identification", Prentice Hall, 612 pp.

Van der Ven, A.J., Swindlehurst, A.L. and Deprettere, E.F., 1993, "Subspace- Based Signal Analysis Using Singular Value Decomposition", Proceedings of IEEE, vol. 81, n. 9, 1277-1308.

Viberg, M., 1995, "Subspace-Based Method for the Identification of Linear Time-Invariant Systems", Automatica, vol. 31, n. 12, pp. 1835-1851.

APÊNDICES

APÊNDICE A - DECOMPOSIÇÃO EM VALORES SINGULARES, O PROBLEMA DOS MÍNIMOS QUADRADOS E A PSEUDO-INVERSA

Neste apêndice são apresentados alguns conceitos básicos sobre álgebra linear que serão usados ao longo desse trabalho, tais como: definições e teoremas da álgebra linear, subespaços vetoriais associados com matrizes, decomposição em valores singulares (SVD), o problema de mínimos quadrados (LS) e a pseudo-inversa (BILL JACOB, 1995).

A.1 Definições Básicas

DEFINIÇÃO 1 – RANK DE UMA MATRIZ.

O *rank* de uma matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $m \times n$, denotado por $\text{rank}(\mathbf{X})$, é definido como o número máximo de vetores-linha (não nulos) ou vetores-coluna (não nulos) linearmente independentes de $\mathbf{X}$.

DEFINIÇÃO 2 – ORTOGONALIDADE DE UMA MATRIZ.

Uma matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $n \times n$ é chamada ortogonal se $\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{X}^T$ ou $\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \mathbf{I}$.

Teorema 1 – Uma matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $n \times n$ é ortogonal se e apenas se suas colunas (ou linhas) formam uma base ortonormal para o espaço Euclidiano $\mathfrak{R}^n$.

Uma matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $m \times n$ cujas colunas são ortonormais, implica que $\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \mathbf{I}$.

DEFINIÇÃO 3 – SUBESPAÇOS ASSOCIADOS COM MATRIZES.

Suponha uma matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $m \times n$. O subespaço do $\mathfrak{R}^n$ gerado pelas linhas de $\mathbf{X}$ é chamado *espaço linha (EL)* de $\mathbf{X}$. O subespaço do $\mathfrak{R}^m$ gerado pelas colunas de $\mathbf{X}$ é chamado *espaço coluna (EC)* de $\mathbf{X}$. O subespaço do $\mathfrak{R}^n$ de todas as soluções de $\mathbf{X}\mathbf{a} = \mathbf{0}$ é chamado *espaço nulo (EN)* de $\mathbf{X}$.

DEFINIÇÃO 4 – NULIDADE DE UMA MATRIZ.

A nulidade de uma matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $m \times n$, denotada por $nul(\mathbf{X})$, é a dimensão do (EN) de $\mathbf{X}$.

Teorema 2 – Teorema da dimensão.

Seja $\mathbf{X}$ uma matriz de dimensão $m \times n$ com $rank(\mathbf{X}) = r$. Então, $rank(\mathbf{X}) + nul(\mathbf{X}) = n$.

Teorema 3 – Dimensão dos subespaços associados com matrizes.

Seja uma matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $m \times n$ com $rank(\mathbf{X}) = r$. A dimensão do (EL) de $\mathbf{X}$ e do (EC) de $\mathbf{X}$ é igual ao $rank(\mathbf{X}) = r$ e a dimensão do (EN) de $\mathbf{X}$ é $nul(\mathbf{X}) = n - rank(\mathbf{X})$.

DEFINIÇÃO 5 – COMPLEMENTO ORTOGONAL.

Suponha que S seja um subespaço do $\mathfrak{R}^n$. O complemento ortogonal de S , denotado por $S^\perp$, é definido como $S^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathfrak{R}^n, \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = 0 \text{ para todo } \mathbf{u} \in S\}$, onde o termo $\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$ significa produto escalar.

Seja uma matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $m \times n$ com $rank(\mathbf{X}) = r$, o (EN) de $\mathbf{X}$ é o complemento ortogonal do (EL) de $\mathbf{X}$. O espaço complementar do (EC) de $\mathbf{X}$, denotado como, $(EC)^\perp$ possui dimensão $m - r$.

Os subespaços definidos acima para uma matriz $\mathbf{X}$ também estão presentes em uma transformação linear representada por $\mathbf{X}$.

DEFINIÇÃO 6 – TRANSFORMAÇÃO LINEAR.

Uma transformação linear do domínio $\mathfrak{R}^n$ para o espaço de chegada $\mathfrak{R}^m$ é uma função $\mathbf{T} : \mathfrak{R}^n \rightarrow \mathfrak{R}^m$ que satisfaz as seguintes condições: (i) se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v} \in \mathfrak{R}^n$, então $\mathbf{T}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{T}(\mathbf{u}) + \mathbf{T}(\mathbf{v})$ e (ii) se $\mathbf{v} \in \mathfrak{R}^n$ e $k \in \mathfrak{R}$, então $\mathbf{T}(k\mathbf{v}) = k\mathbf{T}(\mathbf{v})$.

Teorema 4 – Representação de uma transformação linear por uma matriz.

Seja $\mathbf{T} : \mathfrak{R}^n \rightarrow \mathfrak{R}^m$ é uma transformação linear. Então existe uma única matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $m \times n$ tal que $\mathbf{T} = \mathbf{X}$. A matriz $\mathbf{X}$ possui a característica que $\mathbf{T}(\mathbf{v}) = \mathbf{X}\mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v} \in \mathfrak{R}^n$.

DEFINIÇÃO 7 – IMAGEM E NÚCLEO DE UMA TRANSFORMAÇÃO LINEAR.

Seja $\mathbf{T} : \mathfrak{R}^n \rightarrow \mathfrak{R}^m$ uma transformação linear. Então,

(i) A imagem de $\mathbf{T}$, denotada por $Im(\mathbf{T})$, é definido por,

$$Im(\mathbf{T}) = \{\mathbf{T}(\mathbf{v}) \in \mathfrak{R}^m, \mathbf{v} \in \mathfrak{R}^n\}$$

(ii) O núcleo de $\mathbf{T}$, denotado por $N(\mathbf{T})$, é definido por,

$$N(\mathbf{T}) = \{\mathbf{v} \in \mathfrak{R}^n, \mathbf{T}(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}$$

Seja $\mathbf{T} : \mathfrak{R}^n \rightarrow \mathfrak{R}^m$ uma transformação linear. Então, o $N(\mathbf{T})$ é um subespaço do $\mathfrak{R}^n$ e a $Im(\mathbf{T})$ é um subespaço do $\mathfrak{R}^m$.

DEFINIÇÃO 8 – RANK E NULIDADE DE UMA TRANSFORMAÇÃO LINEAR.

Seja uma transformação linear $\mathbf{T} : \mathfrak{R}^n \rightarrow \mathfrak{R}^m$. A dimensão da $Im(\mathbf{T})$ é o $rank(\mathbf{T})$ e a dimensão do $N(\mathbf{T})$ é a $nul(\mathbf{T})$.

Teorema 5 – Seja uma matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $m \times n$ que representa a transformação linear $\mathbf{T}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Então,

- (i) O $N(\mathbf{T})$ é o conjunto de soluções $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ do problema $\mathbf{X}\mathbf{a} = \mathbf{0}$ e $\text{nul}(\mathbf{T}) = \text{nul}(\mathbf{X})$. O $N(\mathbf{T})$ é o espaço nulo de $\mathbf{X}$, isto é, $N(\mathbf{T}) = EN(\mathbf{X})$,
- (ii) A $\text{Im}(\mathbf{T})$ é o espaço coluna de $\mathbf{X}$, isto é, $\text{im}(\mathbf{T}) = EC(\mathbf{X})$ e $\text{rank}(\mathbf{T}) = \text{rank}(\mathbf{X})$ e
- (iii) (Teorema da dimensão): a soma do rank de $\mathbf{T}$ mais a nulidade de $\mathbf{T}$ é igual a dimensão do espaço de partida n , isto é, $\text{rank}(\mathbf{T}) + \text{nul}(\mathbf{T}) = n$.

DEFINIÇÃO 9 – COMPLEMENTOS ORTOGONAIS DE UMA TRANSFORMAÇÃO LINEAR.

O subespaço complemento ortogonal do $N(\mathbf{T})$ é o $EL(\mathbf{X})$ e possui dimensão igual ao $\text{rank}(\mathbf{X})$. O subespaço complemento ortogonal do $EC(\mathbf{T})$ é o $EC^\perp(\mathbf{X})$ e possui dimensão igual a $m - r$.

A Figura (1) ilustra, geometricamente, o conceito acima a respeito dos subespaços presentes em uma transformação linear T . Esse conceito será bastante usado neste trabalho.

FIGURA A.1 – SUBESPAÇOS VETORIAIS DE UMA TRANSFORMAÇÃO LINEAR

FONTE: O AUTOR (2021)

DEFINIÇÃO 10 – SUBESPAÇOS PARA O PRODUTO DE DUAS MATRIZES $\mathbf{XY}$.

Os subespaços associados com o produto de duas matrizes respeitam as seguintes relações,

- i) o $\text{EN}(\mathbf{XY})$ contém o $\text{EN}(\mathbf{Y})$,
- ii) o $\text{EC}(\mathbf{XY})$ está contido no $\text{EC}(\mathbf{X})$,
- iii) o $\text{EC}^\perp(\mathbf{XY})$ contém o $\text{EN}(\mathbf{X})$ e
- iv) o $\text{EL}(\mathbf{XY})$ está contido no $\text{EL}(\mathbf{Y})$.

Corolário 1 – Seja $\mathbf{X}$ uma matriz de dimensão $m \times n$ com *rank* n . Então a matriz $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ de dimensão $n \times n$ é inversível.

DEFINIÇÃO 11 – PROJEÇÃO ORTOGONAL.

Seja S um subespaço do $\mathfrak{R}^n$, o operador de projeção ortogonal de um vetor $w \in \mathfrak{R}^n$ sobre S , denotado por $\Pi_S(w) : \mathfrak{R}^n \rightarrow \mathfrak{R}^n$, é uma função definida como $\Pi_S(w) = v$ tal que $w = v + v'$ onde $v \in S$ e $v' \in S^\perp$.

DEFINIÇÃO 12 – SOLUÇÃO DE MÍNIMOS QUADRADOS (LS).

Seja uma matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $m \times n$, o vetor $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ é uma solução de mínimos quadrados para o sistema de equações algébricas lineares $\mathbf{X}\mathbf{a} = \mathbf{b}$ se a distância $\|\mathbf{X}\mathbf{a} - \mathbf{b}\| = (\langle \mathbf{X}\mathbf{a} - \mathbf{b}, \mathbf{X}\mathbf{a} - \mathbf{b} \rangle)^{\frac{1}{2}}$ no $\mathbb{R}^m$ é mínima dentre todas as possíveis escolhas de $\mathbf{a}$. É importante notar que o sistema de equações algébricas lineares $\mathbf{X}\mathbf{a} = \mathbf{b}$ acima pode ser inconsistente, isto é, o vetor $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ pode não estar sobre o $EC(\mathbf{X})$.

Considerando $\mathbf{X}$ uma matriz $m \times n$ e que se esteja procurando uma solução de mínimos quadrados para o problema $\mathbf{X}\mathbf{a} = \mathbf{b}$. Observa-se que para qualquer $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ o vetor $\mathbf{X}\mathbf{a} \in \mathbb{R}^m$ é um elemento do $EC(\mathbf{X})$. Isso significa que a solução de mínimos quadrados para $\mathbf{a}$ corresponde aos pontos $\mathbf{X}\mathbf{a} \in EC(\mathbf{X})$ para os quais a distância entre $\mathbf{X}\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ é mínima. Em outras palavras, o vetor $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ pode ser calculado como $\mathbf{X}\mathbf{a} = \Pi_{EC(\mathbf{X})}(\mathbf{b})$, como mostra a Figura (2).

FIGURA A.2 – INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DO PROBLEMA DE MÍNIMOS QUADRADOS.

FONTE: O AUTOR (2021)

Teorema 6 – Seja o problema $\mathbf{X}\mathbf{a} = \mathbf{b}$, possivelmente inconsistente. Então $\mathbf{X}\mathbf{a} = \mathbf{b}$ possui uma solução de mínimos quadrados, e todas suas soluções de mínimos quadrados são as soluções para o problema consistente $\mathbf{X}\mathbf{a} = \Pi_{EC(\mathbf{X})}(\mathbf{b})$.

Teorema 7 – Se uma matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $m \times n$ com $\text{rank}(\mathbf{X}) = n$, então a solução de mínimos quadrados para o sistema $\mathbf{X}\mathbf{a} = \mathbf{b}$ possui solução única igual a $\mathbf{a} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{b} = (\mathbf{X})^+ \mathbf{X}^T \mathbf{b}$, onde o termo $(\mathbf{X})^+ = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$ denota Moore-Penrose pseudo-inversa da matriz $\mathbf{X}$.

DEFINIÇÃO 13 – PSEUDO-INVERSA USANDO SVD.

Seja uma matriz $\mathbf{X}$ de dimensão $m \times n$ com $\text{rank}(\mathbf{X}) = r \leq \min(m, n)$. Em geral, como $\mathbf{X}$ pode ser *rank* deficiente ou não quadrada, a inversa de $\mathbf{X}$ não existe. Isto é, não é possível encontrar um vetor $\mathbf{a}$ para um dado vetor $\mathbf{b}$, tal que $\mathbf{X}\mathbf{a} = \mathbf{b}$. A matriz Moore-Penrose pseudo-inversa de $\mathbf{X}$, denotada por $\mathbf{X}^+$ com dimensão $n \times m$ é definida usando a forma econômica da SVD de $\mathbf{X}$, como,

$$\mathbf{X}^+ = \hat{\mathbf{V}} \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mathbf{U}}^T \quad (\text{A.1})$$

A seguir será apresentado o conceito sobre SVD.

A.2 DECOMPOSIÇÃO EM VALORES SINGULARES

VALORES SINGULARES E VETORES SINGULARES

Seja $\mathbf{X}$ uma matriz de elementos reais, dimensão $m \times n$ de *rank* r e com $r \leq m \leq n$. A SVD de $\mathbf{X}$ é obtida como, (VAN DER VEEN ET AL., 1993),

$$\mathbf{X} = \mathbf{U} \Sigma \mathbf{V}^T = \hat{\mathbf{U}} \hat{\Sigma} \hat{\mathbf{V}}^T + \hat{\mathbf{U}}^\perp \hat{\Sigma}^\perp (\hat{\mathbf{V}}^\perp)^T \quad (\text{A.2})$$

onde Σ é uma matriz de dimensão $m \times n$ que contém os valores singulares de $\mathbf{X}$ e são, por conveniência, ordenados na ordem decrescente como,

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > \sigma_{r+1} = \dots = \sigma_m = 0, \quad (\text{A.3})$$

e o sobre-índice T denota transposição. A matriz diagonal $\hat{\Sigma}$, de dimensão $r \times r$, contém os r primeiros valores singulares não nulos de $\mathbf{X}$, enquanto que a matriz diagonal $\hat{\Sigma}^\perp$, de dimensão $(m-r) \times (n-r)$, contém os outros $m-r$ valores singulares nulos de $\mathbf{X}$. Os valores singulares de $\mathbf{X}$ são calculados como a raiz quadrada dos autovalores de $\mathbf{X}\mathbf{X}^T$ e $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$.

PROPRIEDADE DE ORTOGONALIDADE DOS VETORES SINGULARES

A matriz $\mathbf{U}$, de dimensão $m \times m$, é formada de maneira tal que suas colunas são os autovetores da matriz de covariância $\mathbf{X}\mathbf{X}^T$ e são chamados vetores singulares à esquerda de $\mathbf{X}$. As matrizes $\hat{\mathbf{U}}$, associada com os valores singulares não nulos de Σ , e $\hat{\mathbf{U}}^\perp$, associada com os valores singulares nulos de Σ , possuem dimensões, respectivamente, iguais a $m \times r$ e $m \times (m - r)$. As matrizes $\mathbf{U}$, $\hat{\mathbf{U}}$ e $\hat{\mathbf{U}}^\perp$ possuem as seguintes propriedades de ortogonalidade,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{U}^T \mathbf{U} &= \mathbf{I}_m \\
 \mathbf{U} \mathbf{U}^T &= \mathbf{I}_m \\
 \hat{\mathbf{U}}^T \hat{\mathbf{U}} &= \mathbf{I}_r \\
 (\hat{\mathbf{U}}^\perp)^T \hat{\mathbf{U}}^\perp &= \mathbf{I}_{m-r} \\
 \hat{\mathbf{U}}^T \hat{\mathbf{U}}^\perp &= \mathbf{0}_{r \times (m-r)} \\
 \hat{\mathbf{U}} \hat{\mathbf{U}}^T + \hat{\mathbf{U}}^\perp (\hat{\mathbf{U}}^\perp)^T &= \mathbf{I}_m
 \end{aligned} \tag{A.4}$$

onde $\mathbf{I}$ denota matriz identidade.

A matriz $\mathbf{V}$, de dimensão $n \times n$, é formada de maneira tal que suas colunas são os autovetores da matriz de informação $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ e são chamados vetores singulares à direita de $\mathbf{X}$. As matrizes $\hat{\mathbf{V}}$, relacionada com os valores singulares não nulos de Σ , e $\hat{\mathbf{V}}^\perp$, relacionada com os valores singulares nulos de Σ , possuem dimensão, respectivamente, iguais a $n \times r$ e $n \times (n - r)$. As matrizes $\mathbf{V}$, $\hat{\mathbf{V}}$ e $\hat{\mathbf{V}}^\perp$ possuem as seguintes propriedades de ortogonalidade,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{V}^T \mathbf{V} &= \mathbf{I}_n \\
 \mathbf{V} \mathbf{V}^T &= \mathbf{I}_n \\
 \hat{\mathbf{V}}^T \hat{\mathbf{V}} &= \mathbf{I}_r \\
 (\hat{\mathbf{V}}^\perp)^T \hat{\mathbf{V}}^\perp &= \mathbf{I}_{n-r} \\
 \hat{\mathbf{V}}^T \hat{\mathbf{V}}^\perp &= \mathbf{0}_{r \times (n-r)} \\
 \hat{\mathbf{V}} \hat{\mathbf{V}}^T + \hat{\mathbf{V}}^\perp (\hat{\mathbf{V}}^\perp)^T &= \mathbf{I}_n
 \end{aligned} \tag{A.5}$$

Com base nas Equações (4) e (5) e no *Teorema 1* observa-se que as matrizes $\hat{\mathbf{U}}$, $\hat{\mathbf{U}}^\perp$, $\hat{\mathbf{V}}$ e $\hat{\mathbf{V}}^\perp$ da Equação (2) são ortogonais e portanto formam bases ortogonais para subespaços vetoriais dos espaços $\Re^m$ e $\Re^n$, respectivamente. A SVD de matrizes é uma ferramenta matemática robusta para determinar as bases destes subespaços.

SUBESPAÇOS DE $\Re^m$ E $\Re^n$ USANDO SVD

Considerando $\mathbf{X}$ como a matriz que define uma transformação linear $\mathbf{T}_X$ entre dois espaços Euclidianos $\Re^n$ e $\Re^m$, é possível mostrar que:

- i) as r colunas da matriz $\hat{\mathbf{U}}$ de dimensão $m \times r$ correspondentes aos valores singulares não nulos de Σ formam o $EC(\mathbf{X})$,
- ii) as $(m-r)$ colunas da matriz $\hat{\mathbf{U}}^\perp$ de dimensão $m \times (m-r)$ formam o $EC^\perp(\mathbf{X})$,
- iii) as r colunas de $\hat{\mathbf{V}}$ de dimensão $n \times r$ correspondentes aos valores singular não nulos de Σ formam o espaço linha de $\mathbf{X}$ denotado por $EL(\mathbf{X})$ e
- iv) as $(n-r)$ colunas de $\hat{\mathbf{V}}^\perp$ de dimensão $n \times (n-r)$ correspondentes aos valores singulares nulos de Σ formam o $N(\mathbf{X})$.

FORMA ECONÔMICA DA SVD

Finalmente, considerando que os $(m-r)$ valores singulares da matriz Σ são nulos, com base na Equação (A.2) é usual escrever SVD de $\mathbf{X}$ de forma mais compacta como,

$$\mathbf{X} = \hat{\mathbf{U}} \hat{\Sigma} \hat{\mathbf{V}}^T \quad (\text{A.6})$$

Esta forma acima da DVS de $\mathbf{X}$ dada pela Equação (A.6) é chamada de forma de tamanho econômico da SVD de $\mathbf{X}$.

APÊNDICE B – CÓDIGO COMPLETO PARA IDENTIFICAÇÃO MODAL

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from numpy import linalg as LA

np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)

m= [0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5]
k= [2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000]
c= [20, 25, 10, 20, 25, 10]
M= np.diag(m)
K=np.array([[ k[0]+k[1],-k[1]      , 0      , 0      , 0      ],
            [-k[1]      , k[1]+k[2],-k[2]      , 0      , 0      ],
            [ 0      , -k[2]      , k[2]+k[3],-k[3]      , 0      ],
            [ 0      , 0      , -k[3]      , k[3]+k[4],-k[4]      ],
            [ 0      , 0      , 0      , -k[4]      , k[4]+k[5]]])
C=np.array([[ c[0]+c[1],-c[1]      , 0      , 0      , 0      ],
            [-c[1]      , c[1]+c[2],-c[2]      , 0      , 0      ],
            [ 0      , -c[2]      , c[2]+c[3],-c[3]      , 0      ],
            [ 0      , 0      , -c[3]      , c[3]+c[4],-c[4]      ],
            [ 0      , 0      , 0      , -c[4]      , c[4]+c[5]]])

#a= 20
#b= 0.01
#C= a*M+b*C

ZR = np.zeros((5,5))
I = np.eye(5)
Minv = np.linalg.inv(M)
A = np.block([[ZR      , I      ],
              [-Minv@K, -Minv@C]])
LAMBDA, FI = np.linalg.eig(A)
lam = LAMBDA[10:0:-2].T
fi = FI[0:5, 10:0:-2].T

wn_ST = np.abs(lam)
qsi = -np.real(lam) / np.abs(lam)
fnl = np.abs(lam) / (2*np.pi)

sort = np.argsort(fnl)
fi_norm = np.array([fi.imag[i]/fi.imag[i,0] for i in range(5)])
modo_exato = np.block([np.zeros((5,1)), fi_norm, np.zeros((5,1))])
modos = [[plt.subplot(511+i), plt.axhline(color='darkgray'),\
          plt.title("Parte imaginária das formas modais") if i == 0 else
          None,\

```

```

        plt.plot(modo_exato[sort[i]], color='burlywood')] for i in
range(5)]
plt.show()

fi_norm_2 = np.array([fi.real[i]/fi.real[i,0] for i in range(5)])
modo_exato_2 = np.block([np.zeros((5,1)), fi_norm_2, np.zeros((5,1))])
modos = [[plt.subplot(511+i), plt.axhline(color='darkgray'), \
        plt.title("Parte real das formas modais") if i == 0 else None, \
        plt.plot(modo_exato_2[sort[i]], color='darkorange')] for i in
range(5)]
plt.show()

amp_ruido = float(input("Dê a amplitude do ruído: (separe os decimais com
ponto (.)\n"))
dt = 1/(2*20)
Np = 500

t= np.array(np.arange(0, Np, 1)*dt)
r = np.array([[fi[i, j] * fi[i, 0] for i in range(5)] for j in range(5)])
h = np.array([[2 * np.real(r[j] @ np.exp(lam*t[i])) + np.random.uniform(-
amp_ruido, amp_ruido) for i in range(Np)] for j in range(5)])

#IDENTIFICAÇÃO
j= 40
i= Np-j+1
H = np.block([[h[:, k+1] for k in range(i)] for l in range(j)]).T

u, s, v = LA.svd(H)

plt.plot(np.log(s), 'b*')
plt.title("Logaritmo dos Valores Singulares")
plt.show()
order = 10

u1 = u[0:5*(i-1), 0:order]
u2 = u[5:5*i, 0:order]
F = LA.pinv(u1) @ u2
Z, fi_ident = LA.eig(F)

lamb_ident = np.log(Z) / dt
fn_ident = np.abs(lamb_ident[0:order:2]) / (2*np.pi)
damp_factor= -np.real(lamb_ident[0:order:2]) /
np.abs(lamb_ident[0:order:2])

```

```

colunas = np.array(["f_n Exata", "f_n Ident.", "Erro%", "Qsi_n Exata",
"Qsi n Ident.", "Erro%"])
linhas = np.array(["1° MODO", "2° MODO", "3° MODO", "4° MODO", "5°
MODO"])
data = np.block([[fn1], [fn_ident], [(fn_ident-fn1)/fn_ident*100] ,
[qsi], [damp_factor], [(qsi-damp_factor)/damp_factor*100]]).T
formatacao_cabecalho="{:>14}" * (len(colunas) + 1)
formatacao_tabela="{:>14}" + "{:>14.4f}"* (len(colunas))
print(formatacao_cabecalho.format("FORMA MODAL", *colunas))
for linha, valores in zip(linhas, data):
    print(formatacao_tabela.format(linha, *valores))

MtC = u[0:5, 0:order] #Matriz de Observabilidade C
fi4SID = MtC @ fi_ident

icont = np.int(order/2)
fi4SIDn = np.array([np.imag(fi4SID[:,2*k]) / np.imag(fi4SID[0, 2*k])\
                    for k in range(icont)])
fi4SIDn2 = np.array([np.real(fi4SID[:,2*k]) / np.real(fi4SID[0, 2*k])\
                    for k in range(icont)])
modo4SID = np.block([np.zeros((icont,1)), fi4SIDn, np.zeros((icont,1))])
modo4SID2 = np.block([np.zeros((icont,1)), fi4SIDn2,
np.zeros((icont,1))])

modos2 = [[plt.subplot(511+k), plt.axhline(color='lightgray'),\
            plt.title("Comparação da parte imaginária das formas modais
exatas (laranja)\n"
                    "com parte imaginária das formas modais
identificadas (azul):") if k == 0 else None, \
            plt.plot(modo4SID[k], color='lightsteelblue'), \
            plt.plot(modo_exato[sort[k]], color='burlywood')]\
            for k in range(int(5))]
plt.show()

modos2 = [[plt.subplot(511+k), plt.axhline(color='lightgray'), \
            plt.title("Comparação da parte imag. das formas modais exata
(laranja)\n"
                    "com parte real das formas modais identificadas
(azul):") if k == 0 else None, \
            plt.plot(modo4SID2[k], color='royalblue'),\
            plt.plot(modo_exato[sort[k]], color='burlywood')]\
            for k in range(int(5))]
plt.show()

```


Capítulo 3

10.37423/211105039

AVALIAÇÃO DO COEFICIENTE DE ABSORÇÃO SONORA DE MATERIAIS ABSORVENTES NATURAIS PARA BAIXA FREQUÊNCIA COM TRÊS MÉTODOS

Claudia Cilene Bittencourt da Silva

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Ana Carolina Mendonça Mansur

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Key Fonseca de Lima

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Resumo: *O ruído fora de controle é um dos grandes agentes nocivos à saúde humana. Materiais sintéticos comumente utilizados no controle do ruído são altamente poluentes quando descartados à natureza. Surge, então, a necessidade de buscar alternativas de matérias primas sustentáveis, de maneira a reduzir os impactos ambientais ao serem descartados. Nesta pesquisa foram avaliadas as propriedades acústicas de três tipos de fibras naturais – coco, sisal e cana-de-açúcar. As propriedades avaliadas dizem respeito ao coeficiente de absorção sonoro, a impedância característica e ao número de onda complexo. O primeiro, foi avaliado pelo Método da Função de Transferência, segundo a norma ASTM E1050-10 (2010). A impedância característica e o número de onda complexo foram avaliadas a partir da resistividade ao fluxo pela norma ASTM C522-03 (2010). Os modelos empíricos de Delany e Bazley (1970) e Champoux e Allard (1992) apresentam resultados ora acima ora abaixo do esperado, comprovando deficiência principalmente para as baixas frequências. As análises obtidas demonstraram que o coeficiente de absorção tem o melhor desempenho para as amostras de cana-de-açúcar, sendo o modelo experimental o mais confiável para análise neste trabalho.*

Palavras-chave: *Coeficiente de absorção sonora, método experimental, resistividade ao fluxo, impedância característica, número complexo de onda.*

1. INTRODUÇÃO

O controle de ruído realizado com a utilização de espumas sintéticas ou espumas de poliuretano (PU) se destacam pela alta eficiência na absorção acústica. Entretanto, quando descartadas, o seu tempo de decomposição é indeterminado e, se incinerada, gera gases altamente tóxicos. Uma das alternativas para substituição desses materiais sintéticos é o uso de fibras naturais, pois, além de menores impactos ao meio ambiente quando descartadas, as fibras naturais são abundantemente encontradas em países tropicais como o Brasil. As fibras naturais são porosas e fibrosas, o que contribui para uma boa dissipação sonora.

Atualmente, a fibra natural da casca do coco, da folha do sisal e do bagaço da cana-de-açúcar (Figura 1) são muito utilizadas como adubo, feno, artesanato, combustível e na fabricação de cordas navais (LIMA, 2016). Análises da eficiência de tais fibras naturais através da caracterização acústica e não acústica aplicadas ao controle do ruído podem sugerir alternativas para equacionar o coeficiente de absorção sonoro, permitindo a substituição de materiais sintéticos por placas de fibras naturais.

Com o objetivo de determinar as propriedades acústicas, foram empregados os métodos empíricos de Delany & Bazley (1970) e Allard & Champoux (1991) e métodos experimentais de resistividade ao fluxo e Método da Função de Transferência. E com isso, foi possível comprovar a eficiência das fibras naturais quando comparadas aos materiais sintéticos usualmente utilizados.

FIGURA 1. Amostras de fibras naturais de coco, sisal e cana-de-açúcar.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho buscou avaliar amostras de fibra de coco, sisal e cana-de-açúcar através de análises experimentais de Resistividade ao fluxo e Tubo de impedância (Função de transferência) para obter o coeficiente de absorção.

2.1. RESISTIVIDADE AO FLUXO

O método do experimento foi realizado em conformidade com a norma ASTM C522-03 que designa a medição de valores específicos da resistividade ao fluxo, em que os valores em [Pa] variam entre 100 à 10 000 Pa.s/m. A velocidade linear v permitida para que seja caracterizada a amostra foi modificada entre 5 a 50 mm/s, com incremento de 5 para assegurar um fluxo de ar linear. É orientado que a diferença de pressão que atravessa a amostra seja em um alcance de 0.1 a 210 Pa, para que não haja deformidade dos poros ou nas fibras no interior na amostra.

FIGURA 2. Bancada de medição de Resistividade ao fluxo. Fonte: Pimentel (2015).

As dimensões das amostras de fibras naturais foram determinadas nas espessuras de 5mm e com os diâmetros de 62,0, 71,5, 80,0 e 89,5 mm; com isso, a resistividade ao fluxo σ foi calculada conforme a Equação 1, normatizada pela ASTM C 522-03. Para eliminar falha nos resultados do experimento e garantir um escoamento de ar totalmente laminar, constante e desenvolvido no interior do tubo, foi necessário calcular o comprimento ideal para cada diâmetro com seu respectivo tubo em que passará o fluxo de ar, através da Equação 2, conforme Fox *et al.*, (2006).

$$\sigma = \frac{\Delta P}{v \cdot l} \quad (1)$$

$$\frac{Le}{d} = 0,06 \cdot Re \quad (2)$$

2.3. TUBO DE IMPEDÂNCIA _ FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Sendo ΔP é a diferença de pressão da amostra ou a perda de carga, v é a velocidade do fluxo de ar ao longo da amostra e l é a espessura da amostra. Le é o comprimento do tubo, d é o diâmetro no interior do tubo [mm] e Re é o número de Reynolds para a maior velocidade de escoamento. Foi utilizado um total de 120 amostras de fibras naturais, sendo, para cada tipo de fibra, 40 amostras nos diâmetros e espessuras citados. As amostras de 5 mm de espessura foram intercaladas formando uma espessura total de 35mm, pois o experimento com apenas amostra de 5 mm não gera resultados em conforme com a norma ASTM C 522.

O método foi dirigido segundo a norma ASTM E 1050 -10, que orienta vários outros métodos de medições em tubo de impedância. Em que os microfones ficam posicionados ao longo do tubo, separados por uma distância entre si “s”= 100 mm, em uma posição $x_1 = 250$ mme $x_2 = 150$ mm da face frontal da amostra a ser medida, com uma pressão incidente P_i e pressão refletida P_r . O desenho esquemático, Figura 3, demonstra como é a configuração do tubo de impedância:

FIGURA 3. Esquema ilustrativo do tubo de impedância para o método da função de transferência conforme a norma ASTM 1050-10. Fonte: Bittencourt (2018).

A frequência de corte para baixa frequência é calculada de acordo com a Equação 3, em que c é a velocidade do som, D é o diâmetro da amostra em mm, assim sendo:

$$f_c < \frac{1,84c}{\pi D} \quad (3)$$

A onda que propaga no interior de um tubo é conhecida como onda plana, e, nesse caso, o campo de pressão sonora é dado pela Equação 4. Considerando as pressões p_1 e p_2 , no domínio do tempo, sendo medidas pelos microfones 1 e 2, tais como Equações 5 e 6:

$$P(x, t) = Ae^{i(\omega t - kx)} + Be^{i(\omega t + kx)} \quad (4)$$

$$p_1(t) = Ae^{i(\omega t - kx_1)} + Be^{i(\omega t + kx_1)} \quad (5)$$

$$p_2(t) = Ae^{i(\omega t - kx_2)} + Be^{i(\omega t + kx_2)} \quad (6)$$

Em que A e B são as amplitudes das ondas que se propagam nas direções negativa e positiva, respectivamente, junto ao eixo x .

Para equacionar a função de transferência H_{12} dos microfones 1 e 2, é necessário ter a razão entre a pressão p_2 , medida no microfone 2, em relação a pressão p_1 medida no microfone 1. A função de transferência H_{12} pode ser calculada de acordo com a Equação 7:

$$H_{12}(f) = \frac{p_2(t)}{p_1(t)} = \frac{Ae^{i(\omega t + kx_2)} + Be^{i(\omega t - kx_2)}}{Ae^{i(\omega t + kx_1)} + Be^{i(\omega t - kx_1)}} \quad (7)$$

O coeficiente de reflexão sonora $R(f)$, pode ser calculado entre a razão da amplitude da onda refletida com a amplitude da onda incidente, conforme Allard & Atalla (2009) e Munjal (2013), de forma que:

$$R(f) = \left| \frac{B}{A} \right| \quad (8)$$

No caso da ocorrência da dissipação de energia sonora no interior da amostra, a amplitude da onda refletida é menor que a amplitude da onda incidente. Com a Equação 8 e a 9, pode-se obter o coeficiente de reflexão $R(f)$ em função da função de transferência H_{12} . A Figura 3, apresenta as distâncias dos microfones usadas para gerar os dados da função de transferências. De acordo com os dados da Figura 3, considerando $x_2 = x_1 - s$ e substituindo o valor de x_2 na Equação 9 tem-se a Equação 10.

$$R(f) = \frac{H_{12}e^{ikx_1} - e^{-ikx_2}}{e^{-ikx_2} - H_{12}e^{-ikx_1}} \quad (9)$$

$$R(f) = \frac{H_{12} - e^{-iks}}{e^{iks} - H_{12}} e^{2ikx_1} \quad (10)$$

Nesse caso, o coeficiente de absorção α , na função da frequência de excitação da onda sonora incidente, por Chung & Blaser (1980a), é dado pela Equação 11 e a impedância superficial Z_s , Seybert & Ross (1977), da amostra é obtida através da Equação 12, em que a impedância característica do ar é $Z_{ar} = \rho c$.

$$\alpha(f) = 1 - |R|^2 \quad (11)$$

$$Z_s(f) = Z_{ar} \frac{(1 + R)}{1 - R} \quad (12)$$

Com os dados gerados pelo tubo de impedância, através dos sinais gerados pelos microfones 1 e 2, a função de transferência também pode ser obtida, tal como:

$$H_{12} = \frac{p_2(f)}{p_1(f)} = \frac{G_{12}(f)}{G_{11}(f)} \quad (13)$$

Considerando $G_{11}(f)$ como a densidade de auto espectral ou o espectro de potência do microfone 1. O $G_{12}(f)$ é a densidade espectral cruzada ou o espectro cruzado de potência do microfone 2 em relação ao microfone 1. As duas densidades G_{11} e G_{12} podem ser obtidas conforme as Equações 14 e 15, respectivamente.

$$G_{11}(f) = \frac{1}{2} [p_1(f) p_1^*(f)] \quad (14)$$

$$G_{12}(f) = \frac{1}{2} [p_1(f) p_2^*(f)] \quad (15)$$

Em que o sobrescrito ($\cdot$) é denominado como um complexo conjugado. Para o caso em que o denominador da Equação 10 tende a zero, o coeficiente de reflexão torna-se indeterminado, conforme a Equação 16. Isso ocorre quando o produto entre o número de onda em propagação k no interior do tubo e o espaçamento entre os microfones s é um múltiplo interior de π , em que para $m=1,2,3..$, tal como Equação 17. Lembrando que $k=\omega/c$, logo a Equação 17 pode ser reescrita em função da frequência de excitação f , Equação 18.

$$e^{iks} - H_{12} = 0 \quad (16)$$

$$ks = m\pi \quad (17)$$

$$s < \frac{c}{2f} \quad (18)$$

Na Figura 4, são mostrados os equipamentos utilizados para a determinação do Coeficiente de absorção sonora, impedância característica e número de onda complexo das amostras de fibras naturais com os métodos da Função de Transferência, Seybert & Ross (1977); Chung & Blaser (1980^a).

FIGURA 4. Bancada para o experimento da função de transferência em Tubo de impedância para aquisição das propriedades acústicas.

2.4. MÉTODOS EMPÍRICOS _ DELANY & BAZLEY E ALLARD & CHAMPOUX

Delany & Bazley (1970) obtiveram duas quantidades complexas para propagação sonora dos materiais porosos e fibrosos, conforme a equação de impedância característica Z_c e o coeficiente de propagação ou o número de onda complexo kc , calculados respectivamente em:

$$Z_c = R + iX \quad (19)$$

Sendo A a atenuação (parte real) e β a constante de fase (parte imaginária). Aplicados os resultados dos experimentos nas equações de impedância característica Z_c e no número de onda complexo kc ,

tem-se a parte real e imaginária que podem ser expressas em função de $\left(\frac{f}{\sigma}\right)^{-\alpha}$. Em que $\alpha > 0$, sendo o expoente α uma constante diferente para as partes imaginária e real da Z_c e kc , em que a impedância característica e o número de onda característico são dados pelas seguintes expressões, respectivamente:

$$\frac{Z_c}{\rho_0 c_0} = 1 + 0.0511 \left(\frac{f}{\sigma}\right)^{-0.75} - i0.07688 \left(\frac{f}{\sigma}\right)^{-0.73} \quad (21)$$

$$\frac{k_c}{\rho_0 c_0} = 1 + 0.0858 \left(\frac{f}{\sigma}\right)^{-0.59} - i0.1749 \left(\frac{f}{\sigma}\right)^{-0.70} \quad (22)$$

Sendo ρ_0 a densidade característica no ar igual a $1.21[\text{kg/m}^3]$; c_0 é a velocidade do som igual a 343 [m/s] (à $20[\text{C}^\circ]$). As frequências calculadas devem ficar nas faixas de $0.01 \leq \frac{f}{\sigma} \leq 1.00$ e, acima desse valor, não é recomendável a exposição humana. Os valores de Z_c e k_c serão empregados na equação de impedância Z_c da Equação 23, em que Z_s é a impedância de superfície, i o número imaginário $i=\sqrt{-1}$, l a espessura da amostra. Em seguida, usam-se os valores de Z_c e K_c no coeficiente de absorção da energia incidente normal α_n , que é dado pela Equação 24:

$$Z_s = Z_c \cdot \coth (ik_c \cdot l) \quad (23)$$

$$\alpha_n = 1 - \left| \frac{Z_c - \rho_0 c_0}{Z_s + \rho_0 c_0} \right|^2 \quad (24)$$

Allard & Champoux (1991) usaram um modelo que não necessitaria de derivação, permitindo o uso de um modelo mais direto através de duas variáveis $G1$ e $G2$. Tais como:

$$G1 \left(\frac{\rho_0 f}{\sigma} \right) = \left[1 + i\pi \left(\frac{\rho_0 f}{\sigma} \right) \right]^{1/2} \quad (25)$$

$$G2 \left(\frac{\rho_0 f}{\sigma} \right) = G1 \left[\left(\frac{\rho_0 f}{\sigma} \right) 4N_{Pr} \right] \quad (26)$$

Considerando ρ_0 a densidade do ar, N_{Pr} o número de Prandtl, f a frequência e σ a resistividade ao fluxo, a densidade dinâmica é calculada considerando a força de viscosidade inercial por unidade de volume de ar em um material, sendo dado por:

$$\rho(\omega) = \rho_0 \left[1 + \frac{1}{i2\pi} \left(\frac{\sigma}{\rho_0 f} \right) G1 \left(\frac{\rho_0 f}{\sigma} \right) \right] \quad (27)$$

Em que a dependência do tempo é dada em $e^{i\omega t}$, sendo, $i=\sqrt{-1}$, e ω a frequência angular ($\omega = 2\pi f$). O módulo de *bulk* ou *bulk modulus* é dado por:

$$K(\omega) = \gamma P_0 \left(\gamma - \frac{\gamma - 1}{1 + \left(\frac{1}{i8\pi N_{pr}} \right) \left(\frac{\rho_0 f}{\sigma} \right)^{-1} G2 \left(\frac{\rho_0 f}{\sigma} \right)} \right)^{-1} \quad (28)$$

Considerando γ como o calor específico, P_0 a pressão de equilíbrio no ar, f a frequência expressa em Hz e σ em [Pa.s/m²]. Usando a impedância característica $Z_c = \sqrt{\rho(\omega)K(\omega)}$ e o número de onda característico $k_c = i2\pi f \sqrt{Z_c}$, a impedância da superfície Z_s pode ser calculada usando a variável l como espessura de uma amostra, podendo ser calculada pela Equação 29. O coeficiente de absorção de energia incidente-normal α é derivado da impedância de superfície, Equação 30.

$$Z_s = Z_c(\omega) \coth k_c(\omega) l \quad (29)$$

$$\alpha = 1 - \left| \frac{Z_c - \rho_0 c_0}{Z_s + \rho_0 c_0} \right|^2 \quad (30)$$

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES

3.1. EXPERIMENTAL – RESISTIVIDADE AO FLUXO

Primeiramente foi determinada a densidade das amostras de fibras naturais para verificar a uniformidade com relação a sua massa. As amostras de espessura de aproximadamente 5 mm, fabricadas 50 amostras de cada material, sendo utilizadas 40 amostras de cada fibra para o experimento de resistividade e 10 amostras de cada fibra de diâmetro 100 mm para o experimento da função de transferência. A Tabela 1 mostra a densidade e a espessura das amostras fabricadas e a

Tabela 2 ilustra as combinações feitas nas amostras avaliar a resistividade ao fluxo, todas as amostras foram feitas na mesma ordem de combinação.

TABELA 1. Densidade das amostras de fibras naturais.

Material	Densidade (kg/m ³)	Espessura (mm)
Coco	202,3±14,6	5,51±0,53
Sisal	214,6±8,8	5,05±0,18
Cana-de-açúcar	200,81±10,8	5,02±0,17

TABELA 2. Combinações das amostras de fibras de coco.

Fibra de coco				
	62mm	71,5mm	80mm	89,5mm
1	2,3,5,6,7,9,10	-	2,3,4,5,6,7	2,3,4,5,6,7,10
2	1,3,5,6,7,9,10	1,3,4,5,6,7,8	1,3,4,5,6,7	1,3,4,5,6,7,10
3	12,5,6,7,9,10	1,2,4,5,6,7,8	1,2,4,5,6,7	1,2,4,5,6,7,10
4	1,2,3,6,7,9,10	1,2,3,5,6,7,8	1,2,3,5,6,7	1,2,3,5,6,7,10
5	1,2,3,5,7,9,10	1,2,3,4,6,7,8	1,2,3,4,6,7	1,2,3,4,6,7,10
6	1,2,3,5,6,9,10	1,2,3,4,5,7,8	1,2,3,4,5,7	1,2,3,4,5,7,10
7	1,2,3,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,8	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6,10
8	12,3,5,6,7,9	1,2,3,4,5,6,7	-	1,2,3,4,5,6,7

A Figura 5 faz referência as medições das 28 amostras de coco de diâmetros iguais a 62,0, 71,5, 80,0 e 89,5 mm, na bancada de resistividade ao fluxo. A resistividade para as amostras de diâmetro 89,5 mm e 80 mm apresentaram maiores valores, variando de 4533 Pa.s/m² à 5121Pa.s/m². As amostras de diâmetro 71,5 mm demonstraram menores valores, variando de 3874Pa.s/m² à 4423Pa.s/m². Os resultados apresentaram uma linearidade quase constante, semelhante aos resultados das amostras de sisal, Figura 6. Esta linearidade alcançada é preconizada pela norma ASTM C 522-3. Entretanto, as amostras de cana-de-açúcar, Figura 7, apesar de serem mais fáceis de serem manuseadas, apresentaram uma maior dispersão nos valores da resistividade. Isto pode ter ocorrido pela falta de uniformidade da distribuição das fibras no molde e por apresentar as fibras em corte pequeno.

FIGURA 5. Gráfico dos resultados da resistividade ao fluxo das amostras de fibra de coco.

FIGURA 6. Gráfico dos resultados da resistividade ao fluxo das amostras de fibra de sisal.

FIGURA 7. Gráfico dos resultados da resistividade ao fluxo das amostras de fibra de cana-de-açúcar.

A Tabela 3 exibe as médias para a resistividade de fluxo média obtida para todas as amostras avaliadas. Foram avaliadas 28 combinações de 7 amostras de cada material para os diâmetros de 62,0, 71,5, 80,0 e 89,5 mm. Todos os resultados de resistividade ao fluxo σ das amostras de fibras naturais ficaram dentro da faixa da Resistência ao Fluxo (R_0), compreendida entre 100 a 10.000 Pa.s/m, conforme recomendado pela norma ASTM C522-03, ou seja, $159,6 \pm 13,5$, $146,3 \pm 11,8$ e $226,0 \pm 27,9$ Pa.s/m, para o coco, sisal e cana-de-açúcar respectivamente.

TABELA 3. Resultados das médias da resistividade ao fluxo de todas as amostras.

Material	Resistividade de Fluxo (σ) [Pa.s/m ²]	Desvio Padrão [Pa.s/m ²]
Coco	4559	± 387
Sisal	4180	± 336
Cana-de-açúcar	6480	± 796

3.2. EXPERIMENTAL – FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Nas medições, para cada tipo de amostra, seguiram uma sequência de combinações, tal como foi feito no experimento de resistividade ao fluxo, entretanto, com um número menor de amostras combinadas. Foram selecionadas 10 combinações para cada espessura. A Tabela 4 apresenta as combinações utilizadas para todas as amostras de 5 mm e a Tabela 5 as espessuras médias finais alcançadas com as combinações. As combinações foram realizadas com a intercalação entre as amostras de mesma fibra (coco, sisal e cana-de-açúcar) de 5 mm, em que: Intercalou-se três amostras

para alcançar a espessura 15 mm; intercalou-se quatro amostras para alcançar a espessura 20 mm; intercalou-se seis amostras para alcançar a espessura de 30 mm.

TABELA 4. Combinações das amostras para alcançar as espessuras 15 mm, 20 mm e 30 mm.

Amostras	15 mm	20 mm	30 mm
1	1,2,5	1,2,5,9	1,2,3,4,5,8
2	1,3,5	1,3,4,6	1,2,3,6,7,8
3	1,4,6	1,3,5,9	2,3,4,5,6,7
4	1,7,9	1,4,7,9	1,2,4,5,6,10
5	3,4,6	2,3,6,7	1,2,4,6,9,10
6	3,4,7	3,4,6,7	1,2,5,8,9,10
7	3,5,7	4,5,6,8	2,3,5,7,9,10
8	3,6,7	3,4,6,10	2,4,6,8,9,10
9	4,5,6	3,5,7,10	3,4,7,8,9,10
10	4,9,10	4,6,9,10	3,5,7,8,9,10

TABELA 5. Resultado das Médias das combinações das amostras de espessura de 5 mm.

Amostras	15mm	20mm	30mm
Coco	17,4	22,9	34,6
Sisal	15,8	21	31,5
Cana	15,1	20,2	30,0

Com base nas dimensões do tubo de impedância ($\varnothing$ 100 mm) e com a distância entre microfones utilizada ($s = 100\text{mm}$), são esperados bons resultados na faixa de frequência compreendida entre f_{min} e f_{max} , equações (31) e (32). A frequência de corte do tubo, ou seja, a máxima frequência que é esperada na propagação de ondas planas no interior do tubo, é dada pela equação (33). Ressalta-se que todas as avaliações foram realizadas com um ruído de banda larga e que as amostras foram colocadas dentro do tubo de impedância e ajustadas de maneira que fiquem as mais próximas possíveis da terminação rígida. A Figura 3 apresenta um esquema da montagem do tubo de impedância utilizado nas medições Chung & Blazer (1980) e Munjal (2013):

$$f_c < \frac{1,84c}{\pi d} \Rightarrow f_c < 2009Hz \quad (31)$$

$$f_{min} > \frac{0,1c}{2s} \Rightarrow f_{min} < 171,5Hz \quad (32)$$

$$f_{max} < \frac{0,8c}{2s} \Rightarrow f_{max} < 1372Hz \quad (33)$$

3.1. MÉTODO EMPÍRICO – DELANY & BAZLEY (1970) E ALLARD & CHAMPOUX (1991)

Com posse dos valores de resistividade ao fluxo σ e da formulação empírica de Delany & Bazley (1970), Equação 21 e 22, pode-se determinar a impedância característica Z_c , o número de onda complexo kc , das amostras em estudo. Sendo assim, obtêm-se os seguintes dados para as amostras de coco, sisal e cana-de-açúcar, respectivamente:

$$\frac{Z_{ccoco}}{\rho_0 c_0} = 1 + 0.0511 \left(\frac{f}{4559} \right)^{-0.75} - i0.07688 \left(\frac{f}{4559} \right)^{-0.73} \quad (34)$$

$$\frac{k_{ccoco}}{\rho_0 c_0} = 1 + 0.0858 \left(\frac{f}{4559} \right)^{-0.70} - i0.1749 \left(\frac{f}{4559} \right)^{-0.59} \quad (35)$$

$$\frac{Z_{csisal}}{\rho_0 c_0} = 1 + 0.0511 \left(\frac{f}{4180} \right)^{-0.75} - i0.07688 \left(\frac{f}{4180} \right)^{-0.73} \quad (36)$$

$$\frac{k_{csisal}}{\rho_0 c_0} = 1 + 0.0858 \left(\frac{f}{4180} \right)^{-0.70} - i0.1749 \left(\frac{f}{4180} \right)^{-0.59} \quad (37)$$

$$\frac{Z_{ccana}}{\rho_0 c_0} = 1 + 0.0511 \left(\frac{f}{6480} \right)^{-0.75} - i0.07688 \left(\frac{f}{6480} \right)^{-0.73} \quad (38)$$

$$\frac{k_{ccana}}{\rho_0 c_0} = 1 + 0.0858 \left(\frac{f}{6480} \right)^{-0.70} - i0.1749 \left(\frac{f}{6480} \right)^{-0.59} \quad (39)$$

De acordo com a formulação de Delany & Bazley, a formulação apresenta boa aproximação para predição de Z_c e k_c para as faixas de frequência compreendidas entre $0.01 \leq \frac{f}{\sigma} \leq 1.00$, (ver seção 4.2). Neste caso, são esperados bons resultados para as faixas de frequências compreendidas entre $45,6 \leq f \leq 4559$ Hz, $41,8 \leq f \leq 4180$ Hz e $64,8 \leq f \leq 6480$ Hz para as amostras de coco, sisal e cana-de-açúcar.

De acordo com as equações de Allard & Champoux, Equações 27 e 28, os valores das constantes aplicadas as suas equações são: $\rho_0 = 1,21 \text{ kg/m}^3$, $N_{pr} = 0.712$, $\gamma = 1.4$ e $P_0 = 101,3 \text{ kPa N/m}^2$. As Equações 27 e 28 podem ser reescritas como as Equações 40 e 41 e com isso, pode-se encontrar o número de onda complexo K_c e a impedância característica Z_c através das Equações 42.

$$\rho(\omega) = \rho_0 + \left[-0,0253 \left(\frac{\rho_0 f}{\sigma} \right)^{-2} - 0,0796i \left(\frac{\rho_0 f}{\sigma} \right)^{-1} \right]^{1/2} \quad (40)$$

$$K(\omega) = 141,82 \cdot 10^2 \left(1,4 - \frac{0,4}{1 - 0,0559i \left(\frac{\rho_0 f}{\sigma} \right)^{-1} \left[8,111 + 25,482 \left(\frac{\rho_0 f}{\sigma} \right)^{1/2} \right]} \right)^{-1} \quad (41)$$

$$kc(\omega) = i2\pi \left[\frac{\rho(\omega)}{K(\omega)} \right]^{1/2} \quad Z_c(\omega) = [\rho(\omega)K(\omega)]^{1/2} \quad (42)$$

Com posse da resistividade de fluxo (σ) e das propriedades descritas pelas Equações 40 a 42, pode-se encontrar o coeficiente de absorção (α) das amostras através das Equações 43, ou seja:

$$Z_s = Z_c \coth kcl \quad \alpha = 1 - \left| \frac{Z_c - \rho_0 c_0}{Z_s + \rho_0 c_0} \right|^2 \quad (43)$$

As Figuras 8 e 9 dos Gráficos que demonstram o comportamento das partes real e imaginária da Impedância de superfície complexa (Z_s) fornecida pelas duas metodologias. Para uma amostra de coco com $\sigma = 4559 \text{ Pa.s/m}^2$ e espessura igual 15 mm, pode-se observar que as previsões de Delany & Bazley podem conduzir a valores imprecisos para baixas frequências. Com outras palavras, não há significado físico para uma Z_s negativa. Sendo assim, verifica-se que o modelo de Delany & Bazley somente fornecerá previsões corretas para $f/\sigma \geq 0.9$ ou, neste caso, $f \geq 409 \text{ Hz}$. Este comportamento também foi discutido no trabalho de Allard & Champoux (1991) na apresentação do seu modelo para baixa frequência. Estendendo-se as conclusões deste parágrafo para os demais materiais, pode-se dizer que as avaliações empíricas conduzem a resultados aceitáveis para os limites f/σ apresentados na Tabela 6.

FIGURA 8. Gráfico de comparação entre a parte real (Z_s) normalizado nos dois métodos empíricos. FIGURA 9. Gráfico de comparação da parte imaginária (Z_s) normalizado nos dois métodos empíricos.

TABELA 6. Limites inferiores das equações de Delany & Bazley (1970)

Material	f/σ [kg^{-1}m^3]	f [Hz]
Coco $\sigma = 4559 \text{ Pa.s/m}^2$	>0.09	>410
Sisal $\sigma = 4180 \text{ Pa.s/m}^2$	>0.09	>376
Cana $\sigma = 6480 \text{ Pa.s/m}^2$	>0.10	>648

A Figura 10 do gráfico que apresenta a comparação de todos os resultados das medições das amostras de fibras naturais. Neste caso, as medições de cana-de-açúcar se destacaram em todas as espessuras, contudo, em relação as outras amostras. As amostras de 30 mm, de cana de açúcar, foram as que mais se aproximaram do coeficiente de absorção a igual a 1. As amostras de coco e sisal de 30 mm de espessura tiveram um comportamento crescente de acordo com aumento da frequência, em linha tracejada. As amostras de 20 mm de espessura obtiveram resultados mais relevantes para as amostras de cana-de-açúcar, enquanto que as amostras de coco e sisal tiveram um comportamento semelhante. Porém, os resultados da fibra de coco de espessura de 20 mm se destacaram em relação as amostras de 20 mm de espessura de fibra de sisal, em linha cheia. As amostras de espessura 5mm, de todas as fibras, apresentaram valores de coeficiente de absorção baixo, chegando até 0,4, no eixo y, em pontilhado.

FIGURA 10. Gráfico comparativo das medições de todas as amostras de fibras naturais no método experimental.

. . . . . espessura de 15 mm – espessura de 20 mm - - - - espessura de 30 mm

Nas Figuras 11, 12 e 13, pode-se afirmar que o modelo de Delany & Bazley (linhas tracejadas) produzem previsões do α para as três espessuras, acima dos valores encontrados na avaliação experimental para as amostras de coco e sisal. Lembra-se aqui que são esperados resultado válidos para a faixa de frequências entre $171,5 < f < 1372$ Hz. Para as espessuras de 15 e 20 mm, o modelo DB apresentou uma previsão maior em todas as frequências válidas. Para a amostras de 30 mm, o modelo de DB apresentou previsão maior até a frequência de 900 Hz. Neste caso, o modelo de DB não é recomendado para frequências baixas com materiais de Resistividade de Fluxo inferior a $\sigma = 4559$

pa.s/m². Nos resultados da cana-de-açúcar ($\sigma=6480$ Pa.s/m²), para a amostras de 15 e 20 mm, pode-se dizer que as previsões de DB são aceitáveis para frequências acima de 900 e 750 Hz. Entretanto, para a amostra de 30 mm de espessura, (ver Gráfico 18), as previsões de DB são aceitáveis para toda a faixa de frequência analisada. O modelo de Allard & Champoux - AC (linhas pontilhadas) apresentou previsões mais conservadoras para todas espessuras e amostras avaliadas. Além disso, para a espessura de 30 mm, o modelo de AC reduziu o valor de σ em aproximadamente 30%, conduzindo a valores muito abaixo do real. Com base nestes resultados, com relação a resistividade fluxo (σ), pode-se afirmar que os valores utilizados por esta dissertação podem melhorar os resultados nos modelos apresentados conforme a espessura do material. Aqui seria recomendado, o estudo de um número maior de amostras e uma faixa maior de resistividades.

FIGURA 11. Comparativo do Coeficiente de absorção sonora α do coco: DB x AC x Experimental.

FIGURA 12. Comparativo do Coeficiente de absorção sonora α para o sisal: DB x AC x Experimental. FIGURA 13. Gráfico comparativo do Coeficiente de absorção sonora (α) para a cana-de-açúcar: DB x AC x Experimental.

REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM - C 522-03, Standard test method for airflow resistance of acoustical material, 2010.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM - E 1050-10, Standard test method for impedance and absorption of acoustical materials using a tube, two microphones and a digital frequency analysis system, 2010.

ALLARD, J. F.; CHAMPOUX, Y., New empirical equations for sound propagation in rigid frame fibrous materials, Journal of the Acoustical Society of America, vol. 91, pp. 3346-3353, 1991.

ALLARD, J. F.; CHAMPOUX, Y., New empirical equations for sound propagation in rigid frame fibrous materials, Journal of the Acoustical Society of America, vol. 91, pp. 3346-3353, 1991.

ALLARD, J. F.; ATALLA, N., Modelling sound absorbing materials, second edition, 9 ed. United Kingdom, 2009.

CHUNG, J. Y.; BLASER, D. A., Transfer function method of measuring in-duct acoustic properties. I. Theory, Journal of the Acoustical Society of America, vol. 68, pp. 907-913, 1980-a.

CHUNG, J. Y.; BLASER, D. A., Transfer function method of measuring in-duct acoustic properties. II. Experiment, Journal of the Acoustical Society of America, vol. 68, pp. 914-921, 1980-b.

DELANY, M. E.; BAZLEY, E. N., Acoustic properties of fibrous absorbent materials, Applied Acoustics, vol. 3, pp. 105-116, 1970.

FOX, R.W.; MCDONALD, A. T.; PTRITCHARD, P. J., Introdução à mecânica dos fluidos, 6ed. Ed. LTC, 2006.

GERGES, S. N. Y., Ruído – Fundamentos e Controles, 2ed. Florianópolis: NR Editora, 2000.

LIMA, K. F., Alternative method for acoustical characterization of absorbent materials based on the assessment of the acoustical efficiency of dissipative silencers, Noise control engineering journal, vol. 64, pp. 195- 207, 2016.

MUNJAL, M. L., Noise and vibration control, 1 ed. Colorado: IISc Press; Word Scientific, 2013.

SEYBERT, A. F.; SOENARKO, B., Errors analysis of spectral estimates with application to the measurements of acoustic parameters using random using sound fields in ducts, Journal of the Acoustical Society of America, vol. 69, pp. 1190-1199, 1981.

Capítulo 4

10.37423/211105043

PROGRAMA COMPUTACIONAL EM MATLAB PARA CÁLCULO ESTRUTURAL DE TRELIÇAS PLANAS

Arthur Guilherme Félix de Andrade Lira

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco*

José Dásio de Lira Junior

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco*

Daniel Calebe dos Santos Pessoa

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco*

Pablo Batista Guimarães

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco*

Tiago de Sousa Antonino

*Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Pernambuco*

Resumo. Os programas computacionais são utilizados na engenharia para automatizar cálculos longos e repetitivos, com segurança e velocidade. As estruturas treliçadas são bastante comuns em projetos estruturais, e embora possuam uma formulação simples para obtenção de sua configuração deformada, este processo pode se tornar bastante exaustivo e suscetível a erros, dependendo do tamanho da estrutura. Os softwares de simulação numérica são excelentes ferramentas para este tipo de cálculo, porém, em geral são pesados e caros. Então, este trabalho tem como objetivo apresentar o programa MechCal - Truss Analysis, desenvolvido em matlab para análise estrutural de treliças bidimensionais utilizando o método dos elementos finitos. A modelagem geral de um problema de treliças será apresentada. Três estruturas treliçadas, com diferentes carregamentos, serão testadas no programa, e os resultados serão comparados com os valores obtidos em simulações numéricas utilizando o software Ftool. Espera-se que o programa possa ser utilizado em pesquisas acadêmicas para facilitar o processo de cálculo de treliças e otimização estrutural, além de servir como modelo para comparação de resultados em outros estudos.

Palavras chave: Mecânica dos Sólidos, Método dos Elementos Finitos, MATLAB, Treliças, Análise Estrutural.

1. INTRODUÇÃO

O surgimento dos computadores foi um acontecimento revolucionário dentro da engenharia, pois a partir dele tornou-se possível realizar cálculos complexos e exaustivos de forma sistemática e eficiente. Na área de projetos estruturais tem-se como principal objetivo dimensionar estruturas para que estas possam suportar certos carregamentos. A utilização de métodos computacionais para avaliar o comportamento dessas estruturas propicia uma maior precisão nos resultados obtidos, além de tornar o processo bem mais rápido.

A estrutura de treliças é utilizada em diversas aplicações que necessitam de boa sustentação, como pontes, coberturas de galpões, plataformas de petróleo, torres de comunicação, e até plataformas para lançamento de foguetes. Por isso, é de extrema importância que os elementos resistam aos esforços exigidos na situação em que foram empregados. Os principais requisitos utilizados para determinar se as características da estrutura estão adequadas, são as tensões e as deformações nas barras. Então, um procedimento automatizado para calcular estes valores seria bastante viável e prático.

O método dos elementos finitos é uma ferramenta muito utilizada em diversas áreas da engenharia, pois consegue aproximar fenômenos reais de maneira simples. Além de ser utilizado nos softwares de simulação numérica, também é muito útil na modelagem de projetos estruturais (Alves Filho, 2012).

O MATLAB é um dos softwares mais famosos dentro da engenharia, pois possui linguagem computacional própria e voltada principalmente para cálculos numéricos e matriciais, e que conta com diversas bibliotecas de funções matemáticas. Além disso, a linguagem matlab é muito semelhante a linguagens utilizadas por softwares gratuitos como o GNU - Octave, podendo então ser facilmente utilizada (Palm III, 2013).

Este trabalho apresenta o programa MechCal - Truss Analysis, desenvolvido em MATLAB, que implementa o método dos elementos finitos para fazer a análise de tensões e deformações para estruturas treliçadas planas, submetidas a carregamentos lineares, simples ou combinados, aplicados em seus nós. Os resultados obtidos poderão ser utilizados em projetos estruturais, pesquisas acadêmicas e em algoritmos de otimização estrutural.

2. METODOLOGIA

2.1. TRELIÇAS

Uma treliça é um conjunto de elementos estruturais reticulados, conectados uns aos outros nas suas extremidades (nós), e que possuem um comprimento significativamente maior que a área da sua seção transversal. São bastante utilizadas por sua alta capacidade de sustentação (Martins, 2011).

Na grande maioria dos casos, os carregamentos externos atuantes na estrutura são aplicados nos nós, e as barras transmitem apenas forças axiais (tração e compressão) (Souza, 2009). A Figura 1 mostra uma das aplicações das treliças.

Figura 1: Estrutura treliçada para cobertura de estacionamento (Autores, 2020).

2.2. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (MEF)

O método dos elementos finitos é uma técnica numérica que permite solucionar, de forma aproximada, diversos tipos de problemas de engenharia, como transferência de calor, escoamento de fluidos e análise de tensões. No MEF um meio contínuo é representado como um conjunto de subdivisões chamado de elementos finitos, onde estes elementos são interligados através dos nós. Assim, o modelo matemático contínuo se reduz a um modelo matemático discreto, facilitando a implementação computacional. Em geral o MEF é um método numérico utilizado para resolução de

equações diferenciais, contudo seus conceitos também podem ser aplicados em métodos diretos como em treliças (Souza, 2009; Alves Filho, 2012).

A implementação deste método em estruturas treliçadas se torna ainda mais simples, pois dispensa o processo de discretização. Isto porque os nós da estrutura são equivalentes aos nós do MEF, e cada barra é atribuída como um elemento finito. A Figura 2 mostra um exemplo do uso do MEF em treliças.

Figura 2: Simulação de estrutura treliçada por elementos finitos (KOT Engenharia, 2020).

2.3. FORMULAÇÃO MATRICIAL

Como os esforços internos em estruturas treliçadas ocorrem apenas nas barras, a utilização da elasticidade unidimensional (as tensões atuam em uma única direção) é mais viável, pois reduz-se a complexidade do problema de resistência dos materiais. (SOUZA, 2009)

Seja uma barra de comprimento L e área da seção transversal constante A , engastada e submetida a um carregamento axial P , como mostrado na Fig. 3.

Figura 3: Barra engastada submetida a um esforço de tração (Fonseca, 2002).

Tomando o ponto do engaste como ponto 1, e o ponto de aplicação da força P como ponto 2. Das equações de equilíbrio tem-se:

$$P_2 = - P_1 = P \quad (1)$$

Onde P_1 e P_2 representam as forças axiais atuando nos pontos 1 e 2, respectivamente. Por (Beer, 2011) a tensão normal σ_{xx} nesta barra é dada pela equação:

$$\sigma_{xx} = \frac{P}{A} \quad (2)$$

A Equação (3) corresponde à lei de Hooke, onde E é o módulo de elasticidade do material constituinte da barra, e ε_{xx} é a deformação específica da barra, que pode ser calculada como na Eq. (4), em que ux_1 e ux_2 representam as deformações sofridas pelos pontos 1 e 2, respectivamente.

$$\sigma_{xx} = E * \varepsilon_{xx} \quad (3)$$

$$\varepsilon_{xx} = \frac{ux_2 - ux_1}{L} \quad (4)$$

Unindo as equações Eq. (1), Eq. (2), Eq. (3) e Eq. (4) obtém-se:

$$P_1 = -\frac{E*A}{L} * (ux_2 - ux_1) \quad (5)$$

$$P_2 = \frac{E*A}{L} * (ux_2 - ux_1) \quad (6)$$

As equações Eq. (5) e Eq. (6) podem ser escritas matricialmente da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{E*A}{L} & -\frac{(E*A)}{L} \\ -\frac{E*A}{L} & \frac{E*A}{L} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} ux_1 \\ ux_2 \end{bmatrix} \quad (7)$$

A matriz apresentada acima é conhecida como matriz de rigidez k_i do elemento de barra i .

2.4. TRANSFORMAÇÃO DE COORDENADAS

A matriz de rigidez e o vetor de carga podem ser escritos referenciados a um sistema de coordenadas global, não coincidente com o eixo centroidal do elemento de barra, como na Figura 4.

Figura 4: Elemento de Barra inclinado em relação ao eixo x (Martins, 2011)

A coordenada ao longo do eixo centroidal do elemento de barra é s , e o deslocamento ao longo do elemento de barra é dado por u_s , sendo u_{s1} e u_{s2} os deslocamentos nodais. Então u_s pode ser escrito como na Eq. (8), onde θ é o ângulo entre o eixo s e o eixo x :

$$u_s = u_x \cdot \cos\theta + u_y \cdot \sin\theta \quad (8)$$

Esta expressão pode ser escrita na forma matricial como:

$$\begin{bmatrix} u_{s1} \\ u_{s2} \end{bmatrix} = \mathbf{T} * \begin{bmatrix} u_{x1} \\ u_{y1} \\ u_{x2} \\ u_{y2} \end{bmatrix} \quad (9)$$

Onde a matriz $\mathbf{T}$ é chamada de Matriz de Transformação, responsável por transformar uma grandeza do sistema global para o sistema local.

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} \quad (10)$$

As forças no sistema global P_x e P_y podem ser obtidas através da decomposição da força P :

$$P_x = P \cdot \cos\theta \quad (11)$$

$$P_y = P \cdot \sin\theta \quad (12)$$

Transformando-as para o sistema global, através da matriz $\mathbf{T}$:

$$\begin{bmatrix} P_{1x} \\ P_{1y} \\ P_{2x} \\ P_{2y} \end{bmatrix} = \mathbf{T}' * \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix} \quad (13)$$

Reescrevendo a Equação (7), considerando os deslocamentos ao longo do eixo centroidal:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix} = \frac{E \cdot A}{L} * \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} u_{s1} \\ u_{s2} \end{bmatrix} \quad (14)$$

Aplicando na Eq. (14) as relações obtidas em Eq. (9) e Eq. (13):

$$\begin{bmatrix} P_{1x} \\ P_{1y} \\ P_{2x} \\ P_{2y} \end{bmatrix} = \mathbf{T}' * \frac{E \cdot A}{L} * \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} * \mathbf{T} * \begin{bmatrix} u_{x1} \\ u_{y1} \\ u_{x2} \\ u_{y2} \end{bmatrix} \quad (15)$$

Simplificando a Eq. (15), temos:

$$\begin{bmatrix} P1x \\ P1y \\ P2x \\ P2y \end{bmatrix} = \mathbf{Ki} \begin{bmatrix} ux1 \\ uy1 \\ ux2 \\ uy2 \end{bmatrix} \quad (16)$$

Onde $\mathbf{Ki}$ é a matriz de rigidez global do elemento, dada por:

$$\mathbf{Ki} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} \cos^2\theta & \cos\theta\sin\theta & -\cos^2\theta & -\cos\theta\sin\theta \\ \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta & -\cos\theta\sin\theta & -\sin^2\theta \\ -\cos^2\theta & -\cos\theta\sin\theta & \cos^2\theta & \cos\theta\sin\theta \\ -\cos\theta\sin\theta & -\sin^2\theta & \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta \end{bmatrix} \quad (17)$$

A construção da matriz de rigidez da estrutura $\mathbf{K}$ é feita a partir das matrizes de rigidez de cada um dos seus elementos $\mathbf{Ki}$. Deve-se identificar os graus de liberdade envolvidos em cada elemento, e adicionar os valores nas linhas e colunas correspondentes (Alves Filho, 2012).

2.5. TENSÕES E DEFORMAÇÕES EM ESTRUTURAS TRELIÇADAS

A matriz $\mathbf{K}$ é simétrica e singular, ou seja, não possui inversa, impossibilitando a resolução direta do problema. Então, são observados os pontos onde os valores dos deslocamentos são conhecidos, que em geral são os apoios, as linhas e colunas de $\mathbf{K}$ correspondentes a estes pontos são eliminadas, e o sistema é resolvido para encontrar o valor dos deslocamentos sofridos em cada nó. Em seguida, são calculados os valores das reações nos apoios (Alves Filho, 2012).

Após encontrar o campo de deslocamentos para a estrutura completa, é possível identificar os componentes de deslocamentos nodais em cada um dos graus de liberdade. Assim, pode-se definir a configuração deformada de cada elemento.

A partir das equações Eq. (1), Eq. (5) e Eq. (6) tem-se a seguinte relação para o cálculo da força interna nas barras:

$$F_e = \frac{EA}{L} * (u_{2e} - u_{1e}) \quad (18)$$

Onde u_{1e} e u_{2e} são as deformações nas extremidades do elemento.

Da Equação (8):

$$u_{1e} = u_{x1} * \cos\theta + u_{y1} * \sin\theta \quad (19)$$

$$u_{2e} = u_{x2} * \cos\theta + u_{y2} * \sin\theta \quad (20)$$

Então, a diferença entre u_{2e} e u_{1e} , ou seja, a deformação na barra, pode ser expressa como na Eq. (21):

$$u_{2e} - u_{1e} = [\cos\theta \quad \sin\theta] * \begin{bmatrix} ux2 - ux1 \\ uy2 - uy1 \end{bmatrix} \quad (21)$$

Assim, chega-se na expressão para a força interna (F_e) em cada elemento:

$$F_e = \begin{pmatrix} E * A \\ L \end{pmatrix}_e * [\cos\theta \quad \sin\theta]_e * \begin{bmatrix} ux2 - ux1 \\ uy2 - uy1 \end{bmatrix} \quad (22)$$

2.6. IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

Para automatizar este processo de cálculo estrutural foi desenvolvido um programa computacional em matlab denominado MechCal - Truss Analysis. O programa tem como parâmetros de entrada as características de geometria e de carregamento para a estrutura a ser analisada. Estes parâmetros são introduzidos no arquivo 'Dados de Entrada.txt' e em seguida a função 'readtruss.m' faz a leitura dos valores e os transforma em variáveis internas do MATLAB. Desta forma, o usuário pode alterar facilmente os valores caso queira analisar outro tipo de estrutura ou carregamento.

A função 'truss_analysis.m' implementa as equações obtidas nas seções 2.3, 2.4 e 2.5, enquanto o arquivo 'trelicas.m' executa essas funções e retorna os valores dos esforços internos nas barras, das deformações nos nós, das forças de reação nos apoios, além da matriz de rigidez global da estrutura. Para organizar os parâmetros de saída em formato '.txt' foi utilizada a função 'writetruss.m' que escreve os valores calculados no arquivo 'Resultados.txt'. Assim, o programa permite ao usuário uma visualização mais detalhada a respeito desses parâmetros.

Figura 5: Fluxograma do MechCal - Truss Analysis

Para verificar o funcionamento do programa foram testados os exemplos da Fig. 6. A comparação dos resultados foi feita utilizando o Ftool (2020).

(a)

(b)

(c)

Figura 6: Exemplos utilizados para verificação do MechCal - Truss Analysis. (a) Treliça de 3 barras; (b) Treliça de 5 barras; (c) Treliça de 7 barras (Beer, 2011)

Em problemas mais avançados a respeito de estruturas treliçadas, como a otimização estrutural de treliças, é necessário, além dos valores de tensões e deformações, o cálculo das derivadas dessas grandezas em relação as áreas das barras. O processo de obtenção dessas derivadas é denominado cálculo de sensibilidade, e também foi incorporado ao programa.

3. RESULTADOS

3.1. TRELIÇA DE 3 BARRAS

A Figura 7 exibe os valores das deformações, forças internas e reações nos apoios para o caso da Fig. 6a, calculados através do programa MechCal - Truss Analysis. Os nós A, B, e C correspondem aos nós 1, 2, e 3, respectivamente.

DEFORMAÇÕES:	
Valores de deformação no nó 1:	$x = 0.000 \text{ mm}; y = 0.000 \text{ mm};$
Valores de deformação no nó 2:	$x = 0.000 \text{ mm}; y = -1.313 \text{ mm};$
Valores de deformação no nó 3:	$x = -0.112 \text{ mm}; y = -3.188 \text{ mm};$
ESFORÇOS INTERNOS:	
Valor da força axial que atua na barra 1:	105.00 kN;
Valor da força axial que atua na barra 2:	175.00 kN;
Valor da força axial que atua na barra 3:	-175.00 kN;
REAÇÕES NOS APOIOS:	
Reações no apoio 1:	$x = -140.00 \text{ kN}; y = 210.00 \text{ kN}$
Reações no apoio 2:	$x = 0.14 \text{ kN}$

Figura 7: Resultados obtidos pelo MechCal - Truss Analysis para a treliça de 3 barras (Autores, 2020)

Já a Tabela 1 e a Tabela 2, respectivamente, mostram os valores de deformação e forças internas obtidos por simulação no Ftool (2020). Comparando os resultados, é possível perceber que não houveram diferenças significativas entre os dois métodos utilizados.

Nó	Deslocamento horizontal [mm]	Deslocamento vertical [mm]
1	0	0
2	0	-1,312
3	-0,112	-3,188

Tabela 1: Deslocamentos nodais obtidos pela simulação feita no Ftool, para a treliça de 3 barras (Autores, 2020)

Barra	1	2	3
Carga Axial [kN]	104,987	174,993	-174,978

Tabela 2: Valores dos esforços internos nas barras obtidos no Ftool, para a treliça de 3 barras (Autores, 2020)

3.2. TRELIÇA DE 5 BARRAS

A Figura 8 exibe os valores das deformações, forças internas e reações nos apoios para o caso da Fig. 6b, calculados através do programa MechCal - Truss Analysis.

DEFORMAÇÕES:	
Valores de deformação no nó 1:	x = 0.000 mm; y = 0.000 mm;
Valores de deformação no nó 2:	x = -0.047 mm; y = -0.146 mm;
Valores de deformação no nó 3:	x = 0.090 mm; y = -0.361 mm;
Valores de deformação no nó 4:	x = 0.000 mm; y = -0.025 mm;
ESFORÇOS INTERNOS:	
Valor da força axial que atua na barra 1:	6.25 kN;
Valor da força axial que atua na barra 2:	1.05 kN;
Valor da força axial que atua na barra 3:	6.00 kN;
Valor da força axial que atua na barra 4:	-1.75 kN;
Valor da força axial que atua na barra 5:	-3.60 kN;

Figura 8: Resultados obtidos pelo MechCal - Truss Analysis para a treliça de 5 barras (Autores, 2020)

Já a Tabela 3 e a Tabela 4, respectivamente, mostram os valores de deformação e forças internas obtidos por simulação no Ftool (2020). Comparando os resultados, é possível perceber que não houveram diferenças significativas entre os dois métodos utilizados.

Nó	Deslocamento horizontal [mm]	Deslocamento vertical [mm]
1	0,000	0,000
2	-0,047	-0,146
3	0,090	-0,360
4	0,000	-0,025

Tabela 3: Deslocamentos nodais obtidos pela simulação feita no Ftool, para a treliça de 5 barras (Autores, 2020)

Barra	1	2	3	4	5
Carga Axial [kN]	6,2	1,1	6,0	-1,8	-3,6

Tabela 4: Valores dos esforços internos nas barras obtidos no Ftool, para a treliça de 5 barras (Autores, 2020)

3.3. TRELIÇA DE 7 BARRAS

A Figura 9 exibe os valores das deformações, forças internas e reações nos apoios para o caso da Fig. 6c, calculados através do programa MechCal - Truss Analysis.

DEFORMAÇÕES:	
Valores de deformação no nó 1:	x = 0.000 mm; y = 0.000 mm;
Valores de deformação no nó 2:	x = 0.000 mm; y = 0.000 mm;
Valores de deformação no nó 3:	x = 1.233 mm; y = -2.360 mm;
Valores de deformação no nó 4:	x = -0.863 mm; y = -2.360 mm;
Valores de deformação no nó 5:	x = 4.315 mm; y = -16.275 mm;
ESFORÇOS INTERNOS:	
Valor da força axial que atua na barra 1:	0.00 kN;
Valor da força axial que atua na barra 2:	75.00 kN;
Valor da força axial que atua na barra 3:	50.00 kN;
Valor da força axial que atua na barra 4:	-105.00 kN;
Valor da força axial que atua na barra 5:	-0.00 kN;
Valor da força axial que atua na barra 6:	75.00 kN;
Valor da força axial que atua na barra 7:	-85.00 kN;

Figura 9: Resultados obtidos pelo MechCal - Truss Analysis para a treliça de 7 barras (Autores, 2020)

Já a Tabela 5 e a Tabela 6, respectivamente, mostram os valores de deformação e forças internas obtidos por simulação no Ftool (2020). Comparando os resultados, é possível perceber que não houveram diferenças significativas entre os dois métodos utilizados.

Nó	Deslocamento horizontal [mm]	Deslocamento vertical [mm]
1	0,000	0,000
2	0,000	-0,002
3	1,237	-2,355
4	-0,862	-2,351
5	4,310	-16,252

Tabela 5: Deslocamentos nodais obtidos no Ftool, para a treliça de 7 barras (Autores, 2020)

Barra	1	2	3	4	5	6	7
Carga Axial [kN]	0,1	7,5	49,8	-104,9	0,1	74,9	-84,9

Tabela 6: Valores dos esforços internos nas barras obtidos no Ftool, para a treliça de 7 barras (Autores, 2020)

3.4. DISCUSSÕES

As seções anteriores mostraram que em todos os casos verificados, os valores de deformações e esforços internos calculados pelo MechCal - Truss Analysis apresentaram uma boa aproximação em relação ao Ftool, confirmando a precisão do programa. Os valores de tensão nas barras, a matriz de rigidez de estrutura e o cálculo de sensibilidade, embora não tenham sido exibidos neste trabalho, também são realizados no programa.

4. REFERÊNCIAS

Alves Filho, A. 2012. *Elementos Finitos: A base da tecnologia CAE*. Editora Érica Ltda, São Paulo, 5ª edição.

Beer, F.P. et al., 2011. *Mecânica dos Materiais*. Amgh Editora Ltda, Porto Alegre, 5ª edição.

Fonseca, J.S.O., 2002. *Ferramentas de Simulação em Mecânica: Elementos Finitos*. Caderno Técnico. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Ftool. 15 de julho de 2020 <<https://www.ftool.com.br/Ftool/>>.

Palm III, W.J., 2013. *Introdução ao MATLAB para engenheiros*. Amgh Editora Ltda, Porto Alegre, 3ª edição.

KOT Engenharia. 14 de julho de 2020 <<https://www.kotengenharia.com.br/analise-por-elementos-finitos>>.

Martins, T.F.A., 2011. *Otimização de estruturas de treliças utilizando técnicas de programação linear*. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2011.

Souza, R.P., 2009. *Otimização de treliças com restrição de falha combinando técnicas de programação de algoritmos contínuos e discretos*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.