Вестник научно-технического развития Bulletin of Science and Technical Development

Номер 2 (150), февраль 2020 г.

DOI: 10.18411/vntr2020-150

Издается с 2007 года

Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации Эл. № ФС77-29768.

ISSN 2070-6847

*Журнал выпускается под научным руководством Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН*

ОГЛАВЛЕНИЕ № 2 (150), 2020

Владимир Борисович Богуцкий. Основные направления совершенствования технологии обработки нежестких деталей высокой точности стр. 3 - 9

Алексей Владимирович Ванягин, Борис Александрович Гордеев, Владимир Иванович Ерофеев, Сергей Николаевич Охулков. Измерение вязкости неньютоновской жидкости в ротационном вязкозиметре частотным методомстр. 10 – 25

Георгий Федорович Сарафанов, Федор Георгиевич Сарафанов. Электродинамическая модель динамики дислокаций в металлах при пластической деформации.....стр. 26 – 32

Дмитрий Зиновьевич Ямпольский, Яков Григорьевич Готлиб, Владимир Степанович Ванаев. О применении испытательных стендов для контроля шума и вибрации пневматических отбойных молотков.....стр. 33 – 45

Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации Эл. № ФС77-29768.

ISSN 2070-6847

УДК 621.923

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ НЕЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

© Владимир Борисович Богуцкий

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, Россия
bogutskivb@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения точности и производительности обработки нежестких деталей высокой точности на технологических операциях механической обработки. Показано, что в настоящее время во многих отраслях машиностроения идет рост объема производства деталей такого типа, вызванный возрастанием объема выпуска точных машин, оптимизацией конструкций деталей и ростом требований к снижению материалоемкости машин. На основе выполненного анализа сформулированы направления совершенствования технологии обработки нежестких деталей высокой точности, реализация которых, при проектировании технологических операций механической обработки и необходимой технологической оснастки, позволит обеспечить требуемую точность обработки и увеличение производительности технологического процесса при выпуске продукции заданного качества.
Ключевые слова: нежесткие детали, технологическая система, высокопроизводительная обработка, рекомендации.

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF PROCESSING OF NON-RIGID PARTS OF HIGH PRECISION

© V.B. Bogutsky

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia
bogutskivb@yandex.ru

Abstract. In the article discusses the issues of ensuring the accuracy and productivity of processing non-rigid parts of high accuracy in technological operations of machining. It is shown that currently in many branches of engineering there is an increase in the volume of production of parts of this type, caused by an increase in the output of precision machines, optimization of component designs and an increase in requirements to reduce the material consumption of machines. Based on the analysis, the directions for improving the processing technology of non-rigid parts of high precision are formulated, the implementation of which, when designing technological operations of machining and the necessary technological equipment, will ensure the required processing accuracy and increase the productivity of the technological process when manufacturing products of a given quality.

Keywords: non-rigid parts, technological system, high-performance processing, recommendations.

Введение. В настоящее время многие отрасли машиностроения, такие как оборонная, автотранспортная, космическая, авиационная, станкостроение и др. используют в узлах ответственного назначения нежесткие детали. Увеличение применения таких деталей и соответственно, объема их производства вызвано оптимизацией формы деталей и конструкции, постоянным ростом требований к снижению материалоемкости машин и их массы, а так же увеличением объема выпуска точных машин.

Отличительной чертой конструкций нежестких деталей является то, что практически все их поверхности являются рабочими и к ним предъявляются высокие требования к взаимному расположению поверхностей, их шероховатости и волнистости. Особенности конструкций нежестких деталей (различные геометрические формы сечений, тонкостенность конструкций, значительный разброс форм и размеров поперечных сечений, большое количество сопрягаемых элементов, малые значения моментов инерции) и особенности технологии их обработки (методы обработки, схема закрепления, технологические режимы, наличие упругой остаточной деформации на всех этапах обработки, возникающие остаточные напряжения и др.) необходимо принимать во внимание при проектировании технологии их обработки с учетом производственных требований к обеспечению высокой производительности процесса [1-5].

1. Изложение основного материала. С технологической точки зрения нежесткие детали высокой точности выделяются среди компонентов технологической системы тем, что они наиболее податливы и чувствительны к упругим, температурным деформациям и вибрациям [6-10 и др.].

Вторая особенность – количественная соизмеримость заданных допусков на размеры детали и ее элементы с упругой и температурной деформацией материала, возникающей при обработке [11-14].

С учетом заданного допуска наибольшее продольное нагружение материала детали согласно закону Гука описывается неравенствами

$$\sigma \leq \sigma_{\text{пл}}, \quad \varepsilon_d \leq \varepsilon, \quad \delta \leq \Delta l,$$

где σ – напряжение в детали, МПа; $\sigma_{\text{пл}}$ – предел пропорциональности материала, МПа; ε , ε_d – относительные продольные деформации материала ($\varepsilon = \Delta l / l$, $\varepsilon_d = \delta / l$); δ – заданный допуск, мм; l – длина детали, мм; Δl – абсолютное удлинение материала, МПа.

На диаграмме растяжения (рис. 1) характер допустимого нагружения материала отчетливо виден в упругой зоне, где σ и ε_d вписываются в прямоугольник АОВС со стороны $\sigma_{\text{пл}}$ и ε [15, 16 и др.].

С учетом вышеизложенного условия получения заданной точности, например по высоте кольцевой детали при ее продольном нагружении силами крепления и резания (при шлифовании, точении или фрезеровании), описывается выражениями

$$\begin{cases} \delta \geq \Delta l_0 + \Delta l_1 + \Delta l_2 + (\pm \Delta l_3) + (\pm \Delta l_4) \\ \delta > y \end{cases} \quad (1)$$

где $\Delta l_0 = \frac{l \cdot (N + R)}{ES}$; ES – упругая линейная деформация детали, м; N , R – осевые силы крепления и резания, Н; $\Delta l_1 = w_1(N + R) \times 10^3$ $\Delta l_2 = w_2(N + R) \times 10^3$ упругие перемещения стыков

детали с технологической оснасткой и узлом, м; w_1, w_2 – податливость стыков, м/Н; $\Delta l_3 = \alpha_l l \Delta T$ – температурные удлинения, м; α_l – коэффициент линейного расширения, 1/К; ΔT – средняя избыточная температура, К; $\Delta l_4 = lP/ES$ – изменение длины, вызванное неуравновешенностью по всему объему детали внутренних сил в материале заготовки при упругопластическом нагружении; P – равнодействующая внутренних сил, приведенная к продольной нагрузке, Н; y – отклонение от плоскости опорной поверхности детали, м.

Рис. 1. Диаграмма растяжения материала.

Подставив значения слагаемых в формулу (1), получим

$$\delta \geq (N + R) \cdot \left[\frac{l}{ES} + (w_1 + w_2) \cdot 10^{-3} \right] + l \cdot \left[(\pm \alpha T) + \left(\pm \frac{P}{ES} \right) \right]. \quad (2)$$

Из неравенства (2) видно, что наибольшая производительность труда, достигается при $R \rightarrow R_{\max}$; N, w_1, w_2, T и $P \rightarrow 0$. Отсюда неравенство (1) принимает вид

$$\delta \geq \frac{R_{\max} \cdot l}{ES}. \quad (3)$$

Технологическое армирование тонкостенных сечений деталей позволяет повысить опорные поверхности и режимы обработки при этом формулу (3) можно записать так:

$$\delta \geq \frac{R_{\max} \cdot l}{E \cdot (S + S_0)},$$

где S_0 – площадь опоры, полученная в результате армирования детали.

В отличие от элементарной схемы продольного нагружения детали схема поперечного нагружения деталей типа нежестких валов описывается более сложным выражением. Здесь под действием сил резания и осевой силы крепления деталь, закрепленная в центрах, упруго прогибается. Если принять абсолютно жесткими узлы технологической системы, условие получения заданной точности диаметральных элементов нежесткого вала при точении или круглом шлифовании выразится неравенством [17, 18 и др.]

$$0,5\delta \geq \frac{P_y \cdot \gamma \cdot (l-x)^2 \cdot x^2}{3E \cdot I \cdot l},$$

где P_y – поперечная сила, изгибающая вал при обработке; γ – коэффициент, учитывающий связь между силой резания и эквивалентной силой, действующей на деталь в осевом направлении; x – текущее расстояние от переднего торца детали до точки приложения поперечной силы.

Из приведенного неравенства видно, что для интенсификации процесса обработки нежестких деталей следует стремиться к уменьшению величины x за счет применения дополнительных опор (подшипников скольжения, вмонтированных в люнетах).

Таким образом, при обработке нежестких деталей высокой точности критерием силового нагружения служат погрешности формы и размеров, вызванные нежесткостью конструкции, схемой установки и зажима заготовки. Это главное отличие в силовом нагружении нежестких деталей от массивных, где основным критерием является шероховатость и бездефектность обрабатываемой поверхности, мощность станка и износостойкость инструмента.

Приведенные соображения, а также результаты анализа других схем нагружения и конструкций обрабатываемых заготовок позволяют дать ряд рекомендаций, способствующих высокопроизводительной обработке нежестких деталей высокой точности.

1. Применять малонагруженные технологические процессы с равномерно распределенными усилиями резания и закрепления. Этим условиям вполне отвечают химические, электрохимические и физические способы обработки, протекающие при ослабленной ионной связи материала, а также процессы бесцентрового шлифования, тонкого точения и фрезерования.

2. Снижать упругие деформации исходных заготовок обрабатываемых деталей высокоскоростным деформированием и учетом направления волокон материала в процессе формирования заготовки детали; устранением коробления формы исходной заготовки перед ее раскроем; проектированием заготовок симметричной формы с замкнутым контуром для изготовления деталей с незамкнутым контуром; обработкой серии близких по размерам нежестких деталей из групповой заготовки; применением симметричного нагрева при старении и термообработкой заготовок после заготовительных операций; термообработкой (нормализация) деталей перед финишной обработкой; одновременным снятием равномерных припусков с противоположных поверхностей.

3. Выбирать способы установки с учетом несоосности базовой и обрабатываемой поверхностей круглых деталей по формулам [19-21]:

– при установке заготовки в трехкулачковых патронах и на плунжерных оправках

$$e = a_1 \cdot \sqrt{\delta_D} (1 + 0,02l_n);$$

где e – эксцентриситет между базовой и обрабатываемой поверхностями; a_1 – коэффициент, зависящий от категории установки и приспособления по точности; при нормальной точности $a_1=0,17$, повышенной $a_1=0,11$ и высокой $a_1=0,08$; δ_D – допуск на диаметр базирующей поверхности; l_n – расстояние от торца патрона или оправки до наиболее удаленной точки приложения силы резания;

– при установке заготовки в цанговых патронах и на цанговых оправках

$$e = a_2 \cdot \sqrt{\delta_D} (1 + 0,01l_n)$$

где $a_2 = 0,12$ при нормальной, $a_2 = 0,09$ при повышенной, $a_2 = 0,06$ при высокой точности установки детали и изготовления приспособления;

– при установке заготовки в мембранных патронах и на оправке с гидропластом

$$e = 0,04\sqrt{\delta_D}(1 + 0,02l_{\Pi})$$

4. Предусматривать при выполнении данной операции полное удаление погрешностей поверхностных слоев и формы заготовок, оставшихся после предшествующей операции; для этого операционным припуск на поверхности тел вращения может рассчитываться по зависимости [22]

$$\Pi_{i_{\min}} = 2\left((R_z + T)_{i-1} + \sqrt{\delta_u^2 + \delta_i^2}\right) \quad (4)$$

где R_z – высота микронеровностей; T – глубина дефектного слоя; δ_{Π} – смещение оси заготовки в расчетном сечении за счет изогнутости; δ_i – несоосность поверхности, обусловленная влиянием погрешностей установки, базирования и закрепления, возникающих на предшествующей и выполняемой операциях.

Следует заметить, что для уменьшения изогнутости заготовок и исключение упругой наследственности производят горячую правку ($\delta_{\Pi} \rightarrow 0$). Тогда формула (4) принимает вид

$$\Pi_{i_{\min}} = 2\left((R_z + T)_{i-1} + \sum \delta_{\Pi}\right)$$

5. Назначать опорной базой элементы детали, имеющие наибольшие моменты инерции сечений и поверхности с наилучшей плоскостью и шероховатостью; преимущественно нагружать эти элементы нормально распределенными силами закрепления и резания.

6. Армировать неустойчивые и вибрирующие элементы детали технологическими наполнителями (сплав Вуда, карбамид, ксилит, полиэтиленгликоль, фотополимерные составы, твердые намагничивающие тела различной геометрической формы, резиновые пробки, кольца, разжимные пружинные вкладыши, виброгасители и т.д.) [6, 11-13, 23, 24 и др.].

7. Оснащать технологические процессы магнитной, электромагнитной, электростатической или вакуумной технологической оснасткой, обладающей быстродействующими приводами и равномерно распределённой нагрузкой закрепления [25-30 и др.].

8. Строго регламентировать податливость стыков обрабатываемых деталей с технологической оснасткой и узлов металлорежущего оборудования; одновременно уменьшать их податливость высокоточным шлифованием и шабрением контактируемых поверхностей и предварительной затяжкой стыков.

9. Выполнять чистовые и окончательные операции со строго регламентированными режимами резания на станках с повышенной и особо высокой точностью без перебазирования и перезакрепления детали,

10. Интенсифицировать рассеяние тепловых потоков из зоны резания увеличением площади и толщины опорных элементов оснастки и изготовлением их из высокотеплопроводных материалов, т.е. должны выполняться условия:

$$S_o > S_d, \quad T_{\Pi o} \gg T_{\Pi d}, \quad h_o > h_d$$

где S_o , S_d – опорные поверхности оснастки и детали; $T_{\Pi o}$, $T_{\Pi d}$ – теплопроводности их материалов; h_o , h_d – толщины опорных элементов оснастки и детали.

Заключение. Выполненный анализ позволил сформулировать ряд рекомендаций, направленных на совершенствование технологии обработки нежестких деталей высокой точности. Реализация предложенных в работе направлений при проектировании технологических операций механической обработки позволит обеспечить:

- требуемую точность обработки за счет снижения упругих деформаций исходных заготовок обрабатываемых деталей и их деформации от совместного воздействия сил резания и сил закрепления, а так же за счет снижения усилий и их уравнивания;
- разработку технического задания на проектирование технологической оснастки, учитывающего особенности технологии обработки и конструкции нежестких деталей и изменение их свойств при реализации принятой технологии;
- увеличение производительности технологического процесса при выпуске продукции заданного качества.

Список литературы

1. Zhilyaev A.S., Kugultinov S.D., Efremov S.M. Problems of ensuring accuracy in the manufacture of large-sized thin-walled parts // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – Vol. 537. DOI:10.1088/1757-899X/537/3/032069.
2. Seliger G., Szimmat F., Niemeier J., Stephan J. Automated handling of non-rigid parts // CIRP Annals. – 2003. – Vol. 52, Iss. 1. – P. 21-24.
3. Okunev V.S. Improving accuracy of non-rigid component parts surfaces positional relationship while manufacturing // Aerospace MAI Journal. – 2016. – Vol. 23, No. 2. – P. 138-148.
4. Maximov Y. Theory and practice of technology for machining non-rigid smooth shafts // Key Engineering Materials. – 2011. – Vol. 496. – P. 168-175.
<https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.496.168>.
5. Warnecke H.J., Schraft R.D., Fischer G.E. Assembly of non-rigid parts, problems and solutions // CIRP Annals. – 1987. – Vol. 36, Iss. 1. – P. 5-7.
6. Подпоркин В.Г. Обработка нежестких деталей. – М.: Машгиз, 1959. – 208 с.
7. Walsh R.A. McGraw-Hill Machining and Metalworking Handbook (3rd Edition). – McGraw-Hill Publ., 2006. – 1006 p.
8. Дальский А.М. Технологическое обеспечение надежности высокоточных деталей машин. – М.: Машиностроение, 1975. – 224 с.
9. Hoffman P.J., Hopewell E.S., Janes B. Precision machining technology (3rd Ed.). – Cengage Learning Publ., 2015. – 800 p.
10. Бармин Б.П. Вибрации и режимы резания. – М.: Машиностроение, 1972. – 71 с.
11. Liang S.Y., Shih A.J. Analysis of machining and machine tools. – Springer, 2016. – 233 p.
12. Hassan El-Hofy. Fundamentals of machining processes: conventional and nonconventional processes (3rd Ed.) – CRC Press Publ., 2018. – 556 p.
13. Куклев Л.С., Тазетдинов М.М. Оснастка для обработки нежестких деталей высокой точности. – М.: Машиностроение, 1978. – 104 с.
14. Grzesik W. Advanced machining processes of metallic materials: theory, modelling and applications. – Elsevier Science Publ., 2016. – 472 p.
15. Тимошук Л.Т. Механические испытания металлов. – М.: Металлургия, 1971. – 224 с.
16. ASM Handbook. Vol.8: Mechanical Testing and Evaluation. Ed. by H. Kuhn and D. Medlin. – ASM International Publ., 2000. – 998 p.

17. Modern machining technology. A practical guide. Ed. by J. Paulo Davim. – Woodhead Publ., 2011. – 412 p.
18. Васильевых Л.С., Васильевых С.Л., Саитов В.Е. Исследование средств оснастки для снижения деформаций нежестких валов: моногр. – LAP LAMBERT Academic Publ., 2013. – 152 с.
19. Ломова О.С., Ломов С.М., Моргунов А.П. Точность обработки деталей на круглошлифовальных станках: моногр. – М.: Издательский центр «Технология машиностроения», 2011. – 176 с.
20. Маталин А.А. Точность механической обработки и проектирование технологических процессов. – М.-Л.: Машиностроение, 1985. – 320 с.
21. Childs T., Maekawa K., Obikawa T., Yamane Y. Metal Machining: Theory and Applications. – Arnold Publ., 2000. – 412 p.
22. Иващенко И.А. Технологические размерные расчеты и способы их автоматизации. – М.: Машиностроение, 1975. – 222 с.
23. Внуков Ю.Н., Гермашев А.И., Мозговой В.Ф., Балушок К.Б., Кондратюк Э.В. Применение технологических сред при фрезеровании тонкостенных деталей: моногр. – Запорожье: ЗНТУ, 2016. – 187 с.
24. Болсуновский С., Вермель В., Губанов Г. Применение специальных гасителей вибраций при чистовом фрезеровании тонкостенных деталей// САПР и Графика. – 2014. – № 8. – С. 110-112.
25. Верников А.А. Магнитные и электромагнитные приспособления в металлообработке. – М.: Машиностроение, 1984. – 160 с.
26. Rao P.N. Manufacturing technology: metal cutting and machine tools. – McGraw-Hill Education Publ., 2000. – 440 p.
27. Зубарев Ю.М. Расчет и проектирование приспособлений в машиностроении. – СПб.: Изд-во «Лань», 2015. – 320 с.
28. Богуцкий В.Б., Шрон Л.Б. Направления развития процесса абразивной обработки для обеспечения качества поверхностного слоя деталей // Автоматизированное проектирование в машиностроении. – 2019. – № 7. – С. 117-119.
29. Rodríguez M., Collado V., Böse H., Gerlach T., Würz T., Holz B., et al. Compact fixturing based on magneto-rheological fluids for aeronautic stringers milling // SAE International journal of aerospace. – 2010. – No.1. – P. 59-66.
30. Mikell P.G. Fundamentals of modern manufacturing: materials, processes, and systems. – Wiley Publ., 2012. – 1128 p.

Дата поступления: 12 февраля 2020 г.

УДК 621.311

ИЗМЕРЕНИЕ ВЯЗКОСТИ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ В РОТАЦИОННОМ ВЯЗКОЗИМЕТРЕ ЧАСТОТНЫМ МЕТОДОМ

© Алексей Владимирович Ванягин¹, Борис Александрович Гордеев²,
Владимир Иванович Ерофеев², Сергей Николаевич Охулков²

¹ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики
Российской академии наук» (ИПФ РАН), Нижний Новгород, Россия
e678xk@mail.ru

²Институт проблем машиностроения РАН – филиал Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт
прикладной физики Российской академии наук» (ИПМ РАН), Нижний Новгород, Россия
gord349@mail.ru, erof.vi@yandex.ru, oxulkovs@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрен новый подход к измерению вязкости неньютоновских магнитореологических жидкостей (МРЖ), основанный на измерении торсионных моментов на валу ротационного вискозиметра при погружении внутреннего воспринимающего цилиндра в исследуемую среду. Данный метод измерения динамической вязкости МРЖ позволяет производить исследования рабочей жидкости с изменяющейся вязкостью. При использовании МРЖ необходимо проводить предварительную калибровку ее вязкости в зависимости от магнитной индукции управляющего магнитного поля. Изложен принцип действия ротационного вискозиметра, его конструктивное выполнение, особенности работы. Оцениваются погрешности измерения вязкости.

Ключевые слова: магнитореологическая жидкость (МРЖ), ротационный вискозиметр, динамическая вязкость, торсионный момент, генератор качающейся частоты, частота биений, триггер Шмитта, частотная модуляция.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИПФ РАН на проведение фундаментальных научных исследований на 2013-2020 г.г. по теме № 0035-2014-0402, № госрегистрации 01201458047 и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №18-48-520010-p_a).

MEASUREMENT OF VISCOSITY OF A NON-NEWTONIAN LIQUID IN A ROTARY VISCOSIMETER WITH A FREQUENCY METHOD

© A.V. Vanyagin¹, B.A. Gordeev², V.I. Erofeev², S.N. Okhulkov²

¹Institute of Applied Physics of RAS, Nizhny Novgorod, Russia
e678xk@mail.ru

²Mechanical Engineering Research Institute of RAS, Nizhny Novgorod, Russia
gord349@mail.ru, erof.vi@yandex.ru, oxulkovs@mail.ru

Abstract. The article considers a new approach to measuring the viscosity of non-Newtonian magnetorheological fluids (MRE), based on measuring the torsion moments on the shaft of a rotational viscometer when the inner receiving cylinder is immersed in the medium under study. This method of measuring the dynamic viscosity of GRM allows the study of working fluid with varying viscosity. When using MRE, it is necessary to pre-calibrate its viscosity depending on the magnetic induction of the control magnetic field. The principle of operation of a rotational viscometer, its constructive implementation, features of work are stated. The errors of viscosity measurement are estimated.

Keywords: magnetorheological fluid (GRM), rotational viscometer, dynamic viscosity, torsion moment, oscillating frequency generator, beat frequency, Schmitt trigger, frequency modulation.

Acknowledgements. The work was carried out within the Russian state task for conducting fundamental scientific research for 2013-2020 on the topic No. 0035-2014-0402, state registration number 01201458047 and the work was supported by RFBR (project 18-48-520010).

1. Введение. Измерение динамической вязкости исследуемой массы МРЖ традиционно производится при помощи ротационного вискозиметра [1-5]. В институте проблем машиностроения РАН (ИПМ РАН) разработаны частотный метод измерения вязкости МРЖ и ротационный вискозиметр для определения вязкости в интервале 2-100 Па·с [3].

Принцип работы ротационного вискозиметра основан на зависимости вращающего момента, приложенного к внутреннему воспринимающему цилиндру, погруженному в исследуемую массу, от вязкости этой массы.

Крутящий момент, приложенный к внутреннему воспринимающему цилиндру, определяется соотношением

$$M_k = FR, \quad (1)$$

где M_k – крутящий момент на роторе; F – сила, приложенная к воспринимающему цилиндру; R – радиус внутреннего воспринимающего цилиндра [1-5].

Сила, приложенная к внутреннему воспринимающему цилиндру, определяется законом Ньютона [1-3,19]

$$F = \eta \frac{(\Omega_{\text{вр}} S)}{l}, \quad (2)$$

где $\Omega_{\text{вр}} = 2\pi F_{\text{вр}}$ – угловая скорость вращения и S – рабочая площадь воспринимающего цилиндра соответственно; l – зазор между стаканом и внутренним воспринимающим цилиндром; η – вязкость.

Подставляя соотношение (2) в формулу (1), получим

$$M_k = \eta \frac{(\Omega_{\text{вр}} SR)}{l}. \quad (3)$$

Если угловая скорость вращения воспринимающего цилиндра $\Omega_{\text{вр}} = 2\pi F_{\text{вр}}$ и размеры его постоянны, то крутящий момент M_k равен тормозному моменту от действия вязкостного сопротивления МРЖ. Такой тормозной момент пропорционален вязкости МРЖ η :

$$M_T = k_p \Omega_{\text{вр}} \eta. \quad (3,a)$$

где $k_p = SR/l$ – коэффициент, зависящий от размеров стакана и ротора.

Таким образом, зная значение крутящего момента на воспринимающем цилиндре, можно определить динамическую вязкость исследуемой массы МРЖ. Измерение динамической вязкости исследуемой массы МРЖ основано на измерении малых крутящих моментов торсионного вала ротационного вискозиметра – актуальная задача при разработке МРТ гидроопор [3,4,6-10].

2. Определение крутящего момента. Для определения крутящего момента на воспринимающем цилиндре необходимо создавать противодействующий торсионный момент на чувствительном элементе ротационного вискозиметра. Касательные напряжения, возникающие в исследуемой массе МРЖ, передают противодействующий крутящий момент на вал ротора 2, а затем через скручивающийся торсионный вал на вал электродвигателя (рис. 1) [1-3,5].

Рис. 1. Функциональная схема ротационного вискозиметра с пружинным торсионом [1]: 1 – электродвигатель; 2 – измерительный ротор; 3 – пружинный торсион; 4, 5 – измерительные диски; 6, 7 – оптопары; 8, 9 – преобразователи импульсов; 10 – частотный измеритель крутящего момента – схема измерения вязкости; 11 – испытуемая жидкость; 12 – измерительный стакан

Измерение вязкости МРЖ происходит за счет определения угла закручивания пружинного торсиона (рис. 1). Для определения угла закручивания пружинного торсиона 3 на его концах находятся диски с прорезями 4, 5 и датчики угла поворота 6, 7.

Рассмотренная функциональная схема ротационного вискозиметра включает пружинный торсион, соединяющий вал электродвигателя и вал ротора [1-3]. К пружинному торсиону

предъявляют жёсткие требования по обеспечению требуемых упругости и крутильной жёсткости, что является недостатком ротационного вискозиметра типа Куэтта и др.

Новый метод измерения малых крутящих моментов по деформации кручения торсиона ротационного вискозиметра основан на частотном методе измерения крутящего момента вращающихся валов [3,4,11,12]. В этом случае пружинный торсион заменяется упругим торсионом круглого сечения.

Структурная схема ротационного вискозиметра с электромагнитной системой для создания магнитного поля в измерительном стакане и датчиком крутящего момента с торсионом круглого сечения приведена на (рис. 2).

Рис. 2. Основные узлы ротационного вискозиметра:

1 – основание; 2 – стойка вискозиметра; 3 – кронштейн измерительной головки; 4 – кронштейн термометра; 5 – измерительная головка; 6 – стойка приборная; 7 – карданный подвес; 8 – измерительный ротор; 9 – измерительный стакан с МРЖ; 10 – термометр; 11 – измеритель температуры; 12 – синхронный электродвигатель; 13 – блок питания синхронного электродвигателя; 14 – фотоэлектрический преобразователь; 15 – упругий торсион; 16 – измерительные диски; 17 – оптопары; 18 – частотный измеритель крутящего момента; 19 – двухполюсные симметричные возбуждающие электромагниты; 21 – диамагнитная латунная втулка; 20 – цилиндрический кольцевой зазор с МРЖ [3]

В измерительной головке 5 расположены: измеритель температуры 11, синхронный электродвигатель 12, блок питания синхронного электродвигателя 13, частотный измеритель крутящего момента - схема измерения вязкости 18.

Синхронный электродвигатель 12 обеспечивает вращение с постоянной скоростью. Далее скорость вращения электродвигателя подвергается редуцированию в редукторе, что необходимо для увеличения мощности на валу электродвигателя. Ведущий вал электродвигателя 12 и вал ротора 8 соединены торсионным валом 15 ротационного вискозиметра (рис. 2).

В фотоэлектрическом преобразователе 14 на концах торсионного вала 15 закреплены измерительные диски с прорезями 16, с которых при помощи оптопар 17 снимается частота вращения торсионного вала 15 и передаётся по двум измерительным коаксиальным кабелям в измерительную головку 5 ротационного вискозиметра [12].

Измерение динамической вязкости исследуемой массы МРЖ в магнитном поле основано на измерении малых крутящих моментов торсионного вала 15 ротационного вискозиметра (рис. 2) [3,11,12], и на создании ортогональных постоянных и переменных магнитных полей, действующих на МРЖ. Исследуемая масса МРЖ находится в цилиндрическом зазоре 21 в 0,25 мм между цилиндрической диамагнитной латунной втулкой 20 и ротором 8 [4, 6-9].

Для создания ортогональных постоянных и переменных магнитных полей, действующих на исследуемую массу МРЖ, находящуюся в цилиндрическом зазоре 21 в 0,25 мм между цилиндрической втулкой 20 и ротором 8 применёна концентрическая электромагнитная система двухполюсных симметричных возбуждающих электромагнитов (ВЭ) 19, ВЭ1, ВЭ2, ВЭ3, ВЭ4 (рис. 2).

Под действием вязкостного сопротивления исследуемой массы МРЖ на роторе 8 создается тормозной крутящий момент, под действием которого происходит скручивание торсионного вала 15 ротационного вискозиметра.

Для измерения противодействующего крутящего момента $M_{кр}$ торсионного вала вискозиметра 15 по деформации кручения используют торсионные динамометры [3,11,12,16], фиксирующие угол $\Delta\varphi$ закручивания вала – угол относительного поворота двух сечений вала, находящихся на расстоянии H одно от другого. Этот угол определяется выражением [3,11,12]

$$\Delta\varphi = \frac{H}{GJ_p} M_{кр}, \quad (4)$$

где G – модуль сдвига материала вала; J_p – полярный момент сечения вала

Для сплошного круглого вала диаметром d формула (4) имеет вид [16]:

$$\Delta\varphi = \frac{32H}{\pi d^4 G} M_{кр}. \quad (5)$$

Следовательно, в пределах упругих деформаций угол закручивания торсионного вала пропорционален приложенному к валу крутящему моменту. Принято, что наибольший угол закручивания торсионного вала ограничивается допустимым касательным напряжением τ в его поверхностном слое [16]:

$$\tau = \frac{16M_{кр}}{\pi d^3}. \quad (6)$$

С учётом формулы (6) угол закручивания торсионного вала равен:

$$\Delta\varphi = 2H\tau/Gd). \quad (7)$$

Учитывая, что угол закручивания торсионного вала составляет

$$\Delta\varphi = \Omega_{\text{вр}} t_3, \quad (8)$$

где $\Omega_{\text{вр}}$ – угловая скорость торсионного вала вискозиметра; t_3 – время задержки двух сечений торсионного вала, расположенных на расстоянии H одно от другого. Тогда получим выражение (7) в виде:

$$\Omega_{\text{вр}} t_3 = 2\tau H / (Gd), \text{ откуда } t_3 = 2\tau H / (\Omega_{\text{вр}} Gd). \quad (9)$$

При замене в ротационном вискозиметре пружинного торсиона на упругий торсион круглого сплошного сечения (торсионный вал) требуется провести оценку его минимальных деформаций сдвига и минимального времени его закрутки t_3 .

3. Оценка максимальных деформаций сдвига упругого стального торсиона ротационного вискозиметра. Для оценки минимальных деформаций сдвига торсионного вала ротационного вискозиметра и минимального времени его закрутки t_3 необходимо считать, что вал синхронного электродвигателя вращается с некоторой неуравновешенностью. При этом возникает моментная неуравновешенность вращающегося упругого торсиона вала и ротора вискозиметра обусловленная изменением неравномерностью угловой скорости вращения вала электродвигателя [14,15].

Аналитические расчеты крутящих моментов вращающегося торсионного вала вискозиметра при его моментной неуравновешенности невозможны, и поэтому при их определении используют численные методы.

При неравномерности скорости вращения вала электродвигателя с некоторой угловой частотой $\Omega_{\text{вр}}$ в торсионном вале вискозиметра распространяются волны кручения, как показано на (рис.3) [14,15].

Рис. 3. Распространение волны кручения по длине круглого торсиона вискозиметра разбитого на элементы длины h [14,15]

Распространяются волны кручения в торсионном вале вискозиметра вследствие неравномерности скорости вращения вала электродвигателя с частотой крутильных колебаний $\Omega_{\text{кр}}$. При этом на торцах торсионного вала действуют крутящие моменты M_x^+ и M_x^- , в результате чего величины закручивания элементов торсионного вала не остаются постоянными и равными φ_x , а изменяются с линейной скоростью $v_{\text{л}} = \Omega_{\text{кр}} \cdot r$ [14,15].

Поэтому время закрутки (сжатия) торсиона представляет отношение

$$T_3 = L / V = T_{сж} , \quad (10)$$

где L – длина торсиона; V – скорость распространения ультразвуковой волны по длине торсиона [14,15].

Время закрутки торсиона также можно определить по формуле

$$T_{сж} = n \cdot \tau = \frac{L}{h} \tau , \quad (11)$$

где τ – время закрутки (сжатия) каждого элемента торсиона длиной h .

Время закрутки торсиона не зависит от скорости v_l закрутки торсиона и, конечно, от выбранных длин элементов h и их времени закрутки τ .

Минимальные деформации во всех элементах торсиона получаются одинаковыми и равными [14,15]:

$$\varepsilon_{\max} = \frac{v_l \tau}{h} = v_l \sqrt{\frac{2\rho(1+\mu)}{E}} = \frac{v_l}{V} , \quad (11)$$

а напряжения:

$$\sigma = G\varepsilon_{\max} = \frac{Gv_l}{V} , \quad (12)$$

где v_l , E , G , ρ , μ – линейная скорость вращения торсиона, модули Гука и сдвига, плотность материала торсиона, коэффициент Пуансона [14,15].

Если, например, материал торсиона вискозиметра сталь и имеет характеристики: модуль сдвига $G = 8 \cdot 10^{10}$ Н/м²; $\rho = 7,8 \cdot 10^3$ кг/м³, при длине элемента торсиона $h = 0,006$ м и его радиусе $r = 0,006$ м, то в соответствии с [14,15] время закрутки каждого его элемента равно

$$\tau = h \sqrt{\frac{\rho}{G}} = 0,006 \sqrt{\frac{7,8 \cdot 10^3}{8 \cdot 10^{10}}} \cong 1,8735 \cdot 10^{-6} \text{ с} . \quad (13)$$

Если элементы торсиона вискозиметра закручиваются со скоростью $v_l = \Omega_{кр} \cdot r = 3,768 \cdot 10^{-3}$ м/с, то из выражения (11) получаем деформации во всех элементах торсиона равными

$$\varepsilon_{\max} = \frac{v_l \tau}{h} = \frac{3,768 \cdot 10^{-3} \cdot 1,8735 \cdot 10^{-6}}{0,006} = 1,17656 \cdot 10^{-6} .$$

Таким образом, деформации во всех элементах торсиона вискозиметра получаются очень малыми. Поэтому и каждая единица для элементов торсиона равна 1,17656 микрон.

Напряжения во всех элементах торсиона вискозиметра по (12) получаются равными [14,15]:

$$\sigma = G\varepsilon_{\max} = 8 \cdot 10^{10} \text{ Н/м}^2 \cdot 1,17656 \cdot 10^{-6} = 9,4125 \cdot 10^4 = 94,125 \cdot 10^3 \text{ Н/м}^2 .$$

Взаимный поворот сечений всех элементов торсиона относительно друг друга находим из выражений [14,15]:

$$\varepsilon_{\max} = \operatorname{tg} \alpha = \frac{(\varphi_{x,i+1} - \varphi_{x,i})r}{h} ; \quad (14)$$

$$\Delta\varphi_{\max} = (\varphi_{x,i+1} - \varphi_{x,i}) = \frac{\varepsilon_{\max} h}{r}. \quad (15)$$

где $(\varphi_{x,i+1} - \varphi_{x,i})$ – угловые перемещения точек элемента торсиона.

Воспользуемся данными примера: $\varepsilon_{\max} = 1,17656 \cdot 10^{-6}$; $r = 0,006$ м; $h = 0,006$ м, тогда максимальный взаимный поворот сечений всех элементов торсиона относительно друг друга равен [14,15]:

$$\Delta\varphi_{\max} = (\varphi_{x,i+1} - \varphi_{x,i}) = \frac{\varepsilon_{\max} h}{r} = \frac{1,17656 \cdot 10^{-6} \cdot 0,006 \text{ м}}{0,006 \text{ м}} = 1,17656 \cdot 10^{-6} \text{ рад}.$$

Деформации во всех элементах торсиона вискозиметра соответствуют углам поворота сечений $\Delta\varphi_{\max} \cong 0,242683''$ – угловых секунд, и угол закрутки торсиона длиной $L = 23,666 \cdot 0,006 = 142$ мм составит

$$\Delta\varphi_{\text{с. max}} = 23,666 \cdot \frac{\varepsilon_{\max} h}{r} = 23,666 \cdot 1,17656 \cdot 10^{-6} = 27,84525 \cdot 10^{-6} \text{ рад}.$$

В угловых единицах деформация торсиона вискозиметра длиной $L = 23,666 \cdot 0,006 = 142$ мм составит величину $\Delta\varphi_{\max} \cong 23,666 \cdot 0,242683'' = 5,7435''$ – угловых секунд.

Минимальное время закрутки торсиона вискозиметра с $L = 142$ мм при $\Omega_{кр} = 0,628 \text{ рад/с}$ и $T_{кр} = 0,1 \text{ с}$ равно:

$$t_{\text{с. max}} = \frac{\Delta\varphi_{\text{с. max}}}{2\pi} \cdot T_{кр} = \frac{27,84525 \cdot 10^{-6}}{2\pi} \cdot 0,1 \text{ с} = 0,4433 \cdot 10^{-6} \text{ с}.$$

Допустимый номинальный крутящий момент на торсионе вискозиметра при неравномерности его вращения определяется выражением [14,15]:

$$M_{кр.н} = \frac{\Delta\varphi}{L} G \int_S r^2 dS. \quad (16)$$

Интеграл в выражении (16) полярный момент инерции сечения круглого торсиона вискозиметра, радиуса r . У круглого торсиона вискозиметра постоянного сечения полярный момент инерции сечения постоянен по длине и не зависит от длины его базового участка ($L = 142$ мм):

$$J_p = \int_S r^2 dS. \quad (17)$$

Для круглого сечения торсиона вискозиметра с радиусом $r = 0,006$ м полярный момент инерции определяется выражением: $J_p = \pi \cdot r^4 / 2$ [14,15]; модуль сдвига материала торсиона вискозиметра $G = 8 \cdot 10^{10} \text{ Н/м}^2$; плотность материала торсиона вискозиметра $\rho = 7,8 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$; жёсткость $GJ_p = G \cdot \pi \cdot r^4 / 2 = 8 \cdot 10^{10} \cdot 3,1416 \cdot 0,006^4 / 2 = 162,86 \text{ Н} \cdot \text{м}^2$.

Крутящий момент при неравномерности вращения торсиона без МРЖ с частотой $\Omega_{кр} = 0,628 \text{ рад/с}$ определяем по выражению [14,15]:

$$M_{кр.н} = \frac{\Delta\varphi_{\text{с. max}}}{L} GJ_p = \frac{27,84525 \cdot 10^{-6}}{0,142 \text{ м}} 162,86 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 = 31,936 \cdot 10^{-3} \text{ Н} \cdot \text{м}. \quad (18)$$

Полученные малые максимальные время закрутки и крутящий момент при неравномерности вращения торсиона вискозиметра показывают на целесообразность применения для измерения динамической вязкости МРЖ частотного метода измерения малых крутящих моментов.

4. Частотный метод измерения вязкости МРЖ ротационным вискозиметром.

Установлено, что при частотном методе измерения крутящего момента вращающихся торсионных валов [3,4,11-13] закручивание торсионного вала приводит к частотному сдвигу между опорной и смещенной волнами высокочастотных генераторов качающейся частоты (ГКЧ). Применяются два генератора ГКЧ_о - опорного сигнала и ГКЧ_с – смещённого сигнала. При этом частота опорного сигнала (f_o) и смещенного (f_c) меняется во времени по закону симметричной треугольной пилы (рис.4, а) [11-13].

Рис. 4. Изменение во времени частот опорного (f_o) и смещенного (f_c) частотно-модулированных сигналов (а), частоты (F_6) (б, в) и сигнала биений (г) в измерителе крутящего момента на низкой или с нулевой промежуточной частоте [3,4,11,12]

В измерителе крутящего момента используется симметричный линейный закон периодической модуляции частоты ГКЧ [7, 10]. Заметим, что на (рис. 4) масштаб не выдержан, так как всегда средняя частота $f_o \gg \Delta f_m$, где $\Delta f_m = 20 \div 50$ МГц – девиация частоты.

В измерителе крутящего момента используется симметричный линейный закон периодической модуляции частоты ГКЧ [3,4,11,12].

Заметим, что на (рис. 4) масштаб не выдержан, так как всегда средняя частота $f_o \gg \Delta f_m$, где $\Delta f_m = 20 \div 50$ МГц – девиация частоты.

Частота смещенного во времени сигнала под действием крутящего момента изменяется таким же образом, как и частота f_o опорного сигнала, но со сдвигом на время запаздывания

$t_3 = \Delta\varphi/\Omega_{\text{вр}}$ относительно частоты f_0 (рис.4, а). В результате смещения колебаний ГКЧ возникают биения.

Изменение частоты генераторов ГКЧ_о и ГКЧ_с согласно (рис. 4, а) составляет

$$F_6 = t_3 \operatorname{tg} \alpha = t_3 \frac{df_0}{dt} = \frac{df_0/dt}{\Omega_{\text{вр}}} \Delta\varphi, \quad (19)$$

то есть пропорциональна углу $\Delta\varphi$ закручивания вращающегося торсионного вала ротационного вискозиметра при его деформации кручения [3,4,11,12].

Изменение частоты генераторов ГКЧ_о и ГКЧ_с согласно (рис. 4, а) составляет

$$F_6 = t_3 \operatorname{tg} \alpha = t_3 \frac{df_0}{dt} = \frac{df_0/dt}{\Omega_{\text{вр}}} \Delta\varphi, \quad (19)$$

то есть пропорциональна углу $\Delta\varphi$ закручивания вращающегося торсионного вала ротационного вискозиметра при его деформации кручения [3,4,11,12].

Измерение частотного сдвига в измерителе крутящего момента ротационного вискозиметра основано на сравнении частоты опорного сигнала (от ГКЧ_о) и частоты смещенного сигнала (от ГКЧ_с). На выходе смесителя, выделяется нулевая разностная частота F_{60} .

5. Реализация измерителя крутящего момента торсионного вала ротационного вискозиметра на нулевой промежуточной частоте. Измеритель крутящего момента торсионного вала ротационного вискозиметра реализован на низкой или нулевой промежуточной частоте следующим образом (рис. 5) [3,4,11,12].

С помощью разнесенных вдоль торсионного вала ротационного вискозиметра фотоэлектрических (или индуктивных) датчиков 1 и 2 частоты вращения вала синхронно и синфазно снимают с вращающегося торсионного вала два сдвинутых по фазе друг относительно друга сигнала с частотой, пропорциональной частоте вращения вала. При этом следует уточнить, что использование терминов *синхронность* и *синфазность* относительно сигналов с датчиков правомерно только при постоянном торсионном моменте на валу, так как в противном случае синхронность и синфазность нарушаются.

Пройдя через триггеры Шмитта - делители частоты сигналы поступают на интеграторы. Полученные низкочастотные пилообразные сигналы треугольной формы пропускают через усилители напряжения на ГКЧ_о и ГКЧ_с для обеспечения периодической частотной модуляции.

Далее сохранившие фазовый сдвиг, сформированные частотно-модулированные опорный сигнал с датчика 1 с частотой $f_0(t)$ и сдвинутый вследствие деформации кручения сигнал с датчика 2 с частотой $f_c(t)$ подают на смеситель, снабженный на выходе фильтром низкой частоты (ФНЧ) с полосой пропускания $\Delta F_0 = F_{60\text{мах}}$.

Фильтр низкой частоты (ФНЧ) соединен с входом счетчика частоты биений, который преобразует частоту биений в значения деформации кручения упругого вала.

Счётчик состоит из формирователя прямоугольных импульсов, длительность которых соответствует половине периода частоты биений, и высокостабильного генератора тактовых импульсов (ГТИ) с тактовой частотой порядка 100 МГц. Использовать более высокую частоту нецелесообразно из-за погрешности фотоэлектрических датчиков [3,4,11,12].

Поскольку условие линейной зависимости угла закрутки торсионного вала вискозиметра от изменения момента на валу сохраняется, то число импульсов ГТИ, занесённых в счётчик пропорционально углу $\Delta\varphi$ закручивания торсионного вала.

Рис. 5. Структурная схема устройства измерения крутящего момента на низкой или нулевой промежуточной частоте [12]

Результат вычисления деформации кручения торсионного вала ротационного вискозиметра в виде значений угла $\Delta\varphi$ закручивания вала или в значениях торсионных моментов индицируется индикатором.

Подставив формулу (9) для времени t_3 задержки в формулу (19) для частоты биений получим выражение, определяющее изменение частоты ГКЧ₀ за время t_3 задержки [3,4,11,12]:

$$F_6 = t_3 \operatorname{tg} \alpha = t_3 \frac{df_0}{dt} = \frac{2(df_0/dt)H}{\Omega_{\text{вр}} Gd} \tau. \quad (20)$$

Согласно формуле (20) приращение F_6 пропорционально касательным напряжениям τ на поверхности торсионного вала ротационного вискозиметра.

Мгновенная частота биений равна абсолютному значению разности мгновенных значений частот опорного и смещенного сигналов хотя формально можно учитывать знак частоты $F_6(t)$ [3,4,11,12].

Сказанное, иллюстрируется на (рис. 5, б, в). Частота биений, которая в течение большей части периода модуляции $T_M = T_{вр}$ остается постоянной, является основной.

Ее значение, как видно, из (рис. 5, а) и формулы (10), равно $F_{60} = \beta t_3$,

где: $\beta = \frac{df}{dt} = 2\Delta f_M F_M$ – скорость изменения частоты ГЧЧ; Δf_M – девиация частоты; $F_M = F_{вр}$ – частота модуляции.

Тогда, основная частота биений с учетом (20) будет равна

$$F_{60} = \left(\frac{4\Delta f_M F_M}{\Omega_{вр} G} \right) \left(\frac{H}{d} \right) \tau, \quad (22)$$

причем девиация частоты Δf_M несколько десятков мегагерц, а F_M – десятки герц.

Так как $F_M = F_{вр}$, а $\Omega_{вр} = 2\pi F_{вр}$, то выражение (22) преобразуется к виду

$$F_{60} = \left(\frac{4\Delta f_M F_M}{2\pi F_M G} \right) \left(\frac{H}{d} \right) \tau. \quad (22,a)$$

В этом случае круговая частота биений будет равна

$$\Omega_{60} = 2\pi F_{60} = 4\Delta f_M \left(\frac{\tau}{G} \right) \left(\frac{H}{d} \right). \quad (23)$$

Из выражения (23) можно определить допустимые касательные напряжения τ на вращающемся валу, которые будут равны

$$\tau = \left(\frac{\Omega_{60}}{4\Delta f_M} \right) \left(\frac{d}{H} \right) G. \quad (24)$$

Далее можно определить крутящий момент на вращающемся валу. С учетом выражений (7-9) крутящий момент на вращающемся валу будет равен выражению

$$M_{кр} = \frac{2\tau}{d} \left(\frac{\pi d^4}{32} \right) = \left[\left(\frac{\Omega_{60}}{4\Delta f_M} \right) \left(\frac{d}{H} \right) G J_p \right] \frac{2}{d} = \frac{\Omega_{60}}{2\Delta f_M} \frac{G J_p}{H} = \frac{2\pi F_{60}}{2\Delta f_M} \frac{G J_p}{H}. \quad (25)$$

Крутящий момент на вращающемся торсионном валу ротационного вискозиметра с учётом (4) и (15) определяется выражением

$$M_{кр} = \frac{\Delta \varphi}{H} G J_p = \frac{2\pi F_{60}}{2\Delta f_M} \frac{G J_p}{H} = \frac{F_{60}}{2\Delta f_M} 2\pi \frac{G J_p}{H}, \quad (26)$$

в котором величина $\frac{F_{60}}{2\Delta f_M} 2\pi = \Delta \varphi$ есть угол закручивания торсионного вала ротационного вискозиметра, выраженный в радианах.

Приравняв выражение (26) к выражению (3), получаем равенство

$$M_{кр} = \eta \frac{(\Omega_{вр} S r)}{l} = \frac{F_{60}}{2\Delta f_M} 2\pi \frac{G J_p}{H}. \quad (27)$$

Теперь из равенства (27) можно определить динамическую вязкость η исследуемой массы МРЖ в ротационном вискозиметре

$$\eta = \left(\frac{F_{60}}{2\Delta f_m} 2\pi \frac{GJ_p}{H} \right) \cdot \left(\frac{l}{2\pi F_{вр} SR} \right) = \frac{F_{60}}{2\Delta f_m} \frac{GJ_p}{H} \frac{l}{F_{вр} SR}, \quad (28)$$

где $2\pi F_{вр} = \Omega_{вр}$ – угловая скорость вращения внутреннего воспринимающего цилиндра; S – рабочая площадь внутреннего воспринимающего цилиндра; R – радиус внутреннего воспринимающего цилиндра; l – зазор между стаканом и ротором.

6. Оценка дискретной погрешности измерения угла закрутки торсиона ротационного вискозиметра. Построение измерителя крутящего момента с широкополосной частотной модуляцией (ЧМ) основано на применении ГКЧ, вырабатывающие сигнал с частотой, изменяющейся периодически, например, по симметричному линейному закону [11,12]. В этом случае изменение – девиация частот смещённого ГКЧ_с и опорного ГКЧ_о (рис. 4, а) ЧМ-сигналов составит [11-13]:

$$\Delta f = 2\Delta f_m F_m t_{см} = 2\Delta f_m F_m \Delta\varphi / \Omega_{вр}. \quad (29)$$

Однако у частотного измерителя крутящего момента есть серьёзный недостаток – наличие дискретной погрешности $\delta\Delta\varphi_{\max}$ измерения угла $\Delta\varphi$, обусловленной периодичностью модуляции ЧМ-сигналов ГКЧ_с и ГКЧ_о.

Рассмотрим физическую природу дискретной погрешности. Сигналы ГКЧ определяются выражениями [13]:

$$\overbrace{e_o(t) = E_o \cos[(\omega t) + \beta \sin(\Omega_m t + \varphi_0)]}^{\text{опорный}}; \quad \overbrace{e_c(t) = E_c \cos[\omega(t - \tau) + \beta \sin(\Omega_m(t - \tau) + \varphi_0)]}^{\text{смещённый}},$$

где E_o, E_c – амплитуды высокочастотных сигналов ГКЧ_о и ГКЧ_с;

$\tau = \frac{\Delta\varphi}{\Omega_{вр}} = \frac{\Delta\varphi}{\Omega_m}$ – время смещения вала; φ_0 – начальный фазовый угол; $\beta = 2\pi \frac{\Delta f_m}{\Omega_m}$ – индекс

частотной модуляции. Сигнал на выходе смесителя имеет вид [13]:

$$e(t) = E \cos \varphi, \quad (30)$$

где $\varphi = \omega \tau + \varphi_m \cos \Omega_m t$ текущая фаза; ω – круговая несущая частота.

Сигнал на выходе смесителя определяется выражением [13]:

$$\varphi_m = 2\beta \sin\left(\Omega_m \tau / 2\right) \approx \beta \Omega_m \tau = \beta \Omega_m \frac{\Delta\varphi}{\Omega_m} = \beta \Delta\varphi. \quad (31)$$

Наличие зависимости φ_m от измеряемого значения деформации кручения приводит к тому, что при незначительном изменении крутящего момента (угла закручивания вала) изменяется форма сигнала на выходе смесителя. Это изменение также обусловлено небольшими отрезками времени, равными времени t_z запаздывания, в течение которых частота биений не остается постоянной (рис. 4, б и рис. 4, а, б) – так называемыми зонами обращения. В средних точках этих зон функция $F_6(t)$ проходит через ноль. В зонах обращения функция

$|F_{\phi}(t)|$ (рис. 4, в,г) отличается от F_{60} . Влияние зон обращения тем меньше, если выполняется неравенство $T_M \gg t_3$.

Сигнал на выходе смесителя имеет постоянную частоту F_{60} , исключая участки длительностью t_3 , отстоящие друг от друга на расстоянии $T_M/2$, внутри которых его фаза изменяется на π , т. е. на 180° [3,4,11,12].

Измерение частоты сигнала биений основано на подсчете числа нулей N за период модуляции $T_M = T_{вр}$. Зависимость числа нулей от допустимого угла закручивания двух сечений торсионного вала под действием крутящего момента $M_{кр}$ приведена на (рис. 6) [16].

Рис. 6. Зависимость числа N нулей от допустимого угла закручивания двух сечений вала, где n – число ступенек, каждая зависит от условий эксперимента

На (рис.6) ступенчатые линии означают допустимые погрешности при измерении углов закрутки вала, а средняя линия означает среднее квадратичное значение погрешности измерений во всём диапазоне изменения углов закрутки. Минимальный допустимый угол $\delta\Delta\varphi_{\max}$ закручивания вала называют минимальным допустимым смещением или дискретной погрешностью. Значение минимального критического смещения определяется из условия изменения числа нулей на единицу времени [11,16].

Если φ_M изменяется на π , то тогда в соответствии [11,16] имеем:

$$\left. \begin{aligned} \beta \Omega_M (\delta t_{\text{см.мин}}) &= \pi; \\ \beta \Omega_M \left(\frac{\Delta F_{60}}{2\Delta f_M F_M} \right) &= \pi; \\ \beta \Omega_M \left(\frac{1}{2\Delta f_M} \right) &= \pi. \\ 2\pi \frac{\Delta f_M}{\Omega_M} \Omega_M \left(\frac{1}{2\Delta f_M} \right) &= \pi. \end{aligned} \right\} \quad (32)$$

Из выражений (32) следует:

$$\delta\Delta\varphi_{\max} = \frac{\varphi F_{60}}{2\Delta f_M} = \frac{\varphi F_M}{2\Delta f_M} \text{ рад.} \quad (33)$$

В связи с тем, что счетчики подсчитывают число полных биений, показания частотного измерителя крутящего момента ротационного вискозиметра на нулевой промежуточной частоте изменяются скачками [16]. Наименьшее значение деформации кручения торсионного вала, которое способен измерить измеритель, соответствует одному полному биению за период модуляции ($n_1 = 1$).

Возникновения дискретной ошибки и минимального измеряемого значения деформации кручения торсионного вала рассмотрен на примере определения разностной частоты по методу счёта нулей. Однако природа этого явления более глубокая, и она связана с дискретной структурой спектра преобразованного сигнала. В случае дискретной структуры спектра дискретная ошибка имеет место при любом методе измерения частоты.

Изложенный метод измерения и контроля торсионных моментов в ротационном вискозиметре позволяет проводить оценку измерения динамической вязкости МРЖ в реальном масштабе времени и может найти применение в практике технической диагностики вязкости рабочих жидкостей ротационными вискозиметрами [5,17,18].

Заключение. Рассмотренный метод измерения динамической вязкости МРЖ позволяет производить исследования рабочей жидкости с изменяющейся вязкостью на несколько порядков [5,17,18]. Перед заполнением магнитореологических трансформаторов рабочей жидкостью необходимо проводить предварительную калибровку вязкости МРЖ в зависимости от магнитной индукции управляющего магнитного поля.

Список литературы

1. Корганова О.Г., Кузнецов В.А. Автоматическое определение вязкости ротационным вискозиметром типа ВЦР // Вестник Самарского государственного технического университета, сер. Технические науки. Приборостроение, метрология, информационно-измерительные приборы и системы. - 2019. - №2 (33). - С. 88-97.
2. Корганова О.Г., Кузнецов В.А. Ротационный вискозиметр // Вестник Самарского государственного технического университета, сер. Технические науки. Информационные технологии. - 2012. - №1 (33). - С 55-60.
3. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Плехов А.С., Осмехин А.Н., Мишанов Е.А. Измерение динамической вязкости магнитореологических жидкостей в ротационном вискозиметре частотным методом // Актуальные проблемы электроэнергетики. Сб. н.-техн. статей. - 2017. - С. 77-87.
4. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Плехов А.С., Шохин А.Е. Измерение частотным методом торсионного момента на ведомом валу, соединенном магнитореологической муфтой с ведущим валом // Вестник машиностроения. - 2018. - № 9. - С. 8-13.
5. Пирогов А.Н., Доня Д.В. Инженерная реология. Учебное пособие / Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово: 2004. – 110 с.: ил.
6. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Синёв А.В. Вращающееся магнитное поле в управлении магнитореологическим трансформатором // Вестник машиностроения. - 2018. - № 11. - С. 33-35.
7. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Синёв А.В., Ермолаев А.И., Шохин А.Е. Магнитореологический трансформатор управляемый вращающимся магнитным полем // Проблемы машиностроения и надёжности машин. - 2018. - №4. - С. 28-35.

8. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Плехов А.С., Титов Д.Ю., Горсков В.П. Течение и релаксация магнитореологической жидкости в дроссельных каналах гидроопор // Вестник машиностроения. - 2015. - №7. - С. 32-38.
9. Гордеев Б. А., Маслов В.Г., Охулков С.Н., Осмехин А.Н. К вопросу создания цилиндрического магнитореологического трансформатора в ортогональных магнитных полях. Статья. // Проблемы машиностроения и надёжности машин. - 2014. - № 2. - С. 15 -21.
10. Гордеев Б.А., Ерофеев В.И., Синев А.В., Мугин О.О. Системы виброзащиты с использованием инерционности и диссипации реологических сред. - М.: Физматлит, 2004. - 175 с.
11. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Плехов А.С., Бугайский В.В., Горсков В.П. Частотный метод измерения крутящего момента вращающихся валов // Вестник машиностроения. - 2015. - № 2. - С.3-7.
12. Охулков С. Н. Патент на изобретение «Способ определения крутящего момента» за № 2196309 от 10.01.2003 г., по заявке № 2000110472 от 24.04.2004 г.
13. Викторов В. А., Лункин Б. В., Совлуков А. С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. - М.: Энергоиздат, 1989. - 208 с.
14. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Осмехин А.Н., Шохин А.Е. Снижение виброперегрузок возбуждаемых вращающимися валами в переходных режимах // Вестник машиностроения. - 2018. - № 2. - С. 9-15.
15. Гордеев Б.А., Охулков С.Н., Осмехин А.Н., Корендясев Г.К. Оценка упругих и демпфирующих свойств соединительной магнитореологической муфты вращающихся валов // Вестник машиностроения. - 2018.- № 5. - С. 9-14.
16. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений: Справочное пособие / Б. С. Касаткин, А. Б. Кудрин, Л. М. Лобанов и др. - Киев: Наукова думка, 1981. - 584 с.
17. Морозов Н.А., Казаков Ю.Б. Нанодисперсные магнитные жидкости в технике и технологиях. - Иваново: Иван. гос. энерг. ун-т., 2011. - 264 с.
18. Шульман З.П., Кордонский В.И. Магнитореологический эффект. - Минск: Наука и техника, 1982. - 184 с.
19. Курс физики: Учебник. в 2 томах / Под ред. В.Н. Лозовского. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Лань, 2009. - 572 с., 600 с.

Дата поступления: 14 февраля 2020 г.

УДК 539.4

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ДИСЛОКАЦИЙ В МЕТАЛЛАХ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

© Георгий Фёдорович Сарафанов¹, Федор Георгиевич Сарафанов²

¹Институт проблем машиностроения РАН – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения <<Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук>>, Нижний Новгород, Россия

²Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

gf.sarafanov@yandex.ru

Аннотация. В приближении двумерной среды для ансамбля подвижных винтовых дислокаций строится электродинамическая модель, описываемая уравнениями Максвелла.

Ключевые слова: дислокационный ансамбль, электродинамическая модель, уравнения Максвелла.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-02-00444).

ELECTRODYNAMIC MODEL OF DISLOCATION DYNAMICS IN METALS UNDER PLASTIC DEFORMATION

© G. F. Sarafanov¹, F.G. Sarafanov²

¹Mechanical Engineering Research Institute RAS, Nizhny Novgorod, Russia

²National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia

gf.sarafanov@yandex.ru

Abstract. In the approximation of a two-dimensional medium for an ensemble of mobile screw dislocations, an electrodynamic model is constructed, described by Maxwell's equations.

Keywords: dislocation ensemble, electrodynamic model, Maxwell equations.

Acknowledgements. The work was supported by RFBR (project 18-02-00444)

В деформируемом твердом теле пластическое течение является результатом движения элементарных носителей пластической деформации — дислокаций [1]. В общем случае перемещение дефектов происходит стохастично. Вследствие различного рода барьеров его можно характеризовать некоторым распределением по скоростям, причем функция распределения определяется как взаимодействием дефектов друг с другом, так и их самодействием и взаимодействием со средой. Это накладывает определенный отпечаток на многие процессы пластического деформирования.

При описании процессов эволюции дислокационного ансамбля необходимо определить уровень описания, который бы позволил достаточно строго и точно отразить эволюцию системы дислокаций. При этом необходимо учитывать дальнедействующий характер взаимодействия дислокаций друг с другом. Это предполагает, что теория должна быть в состоянии описывать такие процессы деформирования, в которых проявляются коллективные свойства дислокационной структуры. А также то, что дислокационный ансамбль в условиях деформирования материала представляет собой сильно неравновесную открытую систему, которая обладает выраженной активной генерационно - рекомбинационной кинетикой.

В этой ситуации возникает потребность в построении континуальных уравнений для определенного класса модельных задач, где можно было бы на строгом математическом уровне учесть влияние волновых упругих полей на динамику дефектов кристалла.

В связи с этим в настоящей работе рассматриваются уравнения континуальной теории дислокаций, которые сводятся для ансамбля винтовых дислокаций к уравнениям, имеющим вид уравнений Максвелла.

Полная система уравнений динамики дислокаций должна содержать уравнения, описывающие поведение упругой среды с учетом влияния на нее дефектов, а также уравнения самих дефектов под действием сил. Уравнения упругой среды при наличии дислокаций имеют следующий вид [2, 3]:

$$\frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x_i} = \rho \frac{\partial v_k}{\partial t}, \quad \sigma_{ik} = \lambda_{iklm} w_{lm}, \quad (1)$$

$$e_{ilm} \frac{\partial w_{mk}}{\partial x_l} = -\alpha_{ik}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial v_k}{\partial x_i} = \frac{\partial w_{ik}}{\partial t} - j_{ik}. \quad (3)$$

Здесь ρ – плотность среды, v – скорость перемещения ее точек, λ_{iklm} – симметричный тензор упругих модулей, связывающий согласно закону Гука тензор упругой деформации ε_{lm} (или тензор w_{lm} дисторсии) с тензором напряжений σ_{ik} . Тензоры α_{ik} и j_{ik} – соответственно тензоры плотности дислокаций и плотности потока дислокаций, e_{ilm} – единичный антисимметричный тензор. Соотношение (2) вытекает в соответствии с теоремой Стокса из определения тензора плотности дислокаций [3]:

$$\int_S \alpha_{ik} dS = b_k, \quad (4)$$

которое требует, чтобы интеграл по поверхности, опирающийся на любой контур S , был равен сумме векторов Бюргерса b_k всех дислокационных линий охватываемых этим контуром. При этом тензор α_{ik} описывает непрерывное распределение дислокаций в кристалле.

Уравнение (3) учитывает реальное смещение элемента среды при наличии потока дислокаций и устанавливает связь с тензором упругой дисторсии w_{ik} . Из уравнений (2) и (3) вытекают ограничения, накладываемое на тензора α_{ik} и j_{ik} . Условия совместности этих уравнений имеют вид

$$\frac{\partial \alpha_{ik}}{\partial x_k} = 0, \quad \frac{\partial \alpha_{ik}}{\partial t} + e_{ilm} \frac{\partial j_{mk}}{\partial x_l} = 0, \quad (5)$$

Последнее уравнение является дифференциальной формой закона сохранения вектора Бюргерса в среде [2, 3]. При заданных α_{ik} и j_{ik} система уравнений (1)-(3) является полной. Она дает возможность найти w_{ik} и v по любому заданному распределению дислокаций и их потоков.

Наиболее распространенным методом решения системы (1)-(3) при заданных α_{ik} и j_{ik} является метод функций Грина [2].

Продифференцируем (1) по времени и воспользуемся уравнением (3). Получим динамическое волновое уравнение теории упругости относительно вектора скорости v [2]

$$\rho \frac{\partial^2 v_i}{\partial t^2} - \lambda_{iklm} \frac{\partial^2 v_m}{\partial x_k \partial x_l} = \lambda_{iklm} \frac{\partial j_{lm}}{\partial x_k}. \quad (6)$$

Вектор $f_i = \lambda_{iklm} \partial j_{lm} / \partial x_k$ играет роль плотности силы в (6). Решение уравнения (6) можно представить в виде

$$v_i = \int \int_{-\infty}^t G_{ik}(r - r', t - t') f_k(r', t) dt, \quad (7)$$

где $G_{ik}(r, t)$ – тензор Грина динамического уравнения теории упругости [2]. Формула (7) решает задачу о нахождении скорости смещений и определяет временную зависимость смещений.

Аналогично можно получить динамические волновые уравнения и для других переменных, например, для тензора упругого поля $\sigma_{ik}(r, t)$. Учитывая (1)–(3), имеем

$$\rho \frac{\partial^2 \sigma_{ik}}{\partial t^2} - \lambda_{iklm} \frac{\partial^2 \sigma_{sm}}{\partial x_s \partial x_l} = \rho \lambda_{iklm} \frac{\partial j_{lm}}{\partial t}. \quad (8)$$

Интересен случай, когда дислокации в кристалле распределены так, что их суммарный вектор Бюргерса равен нулю и распределение дислокаций описывается тензором дислокационной поляризации P_{ik} . При этом плотность потока дислокаций выражается через тензор P_{ik} следующим образом [2, 4]

$$j_{ik} = - \frac{\partial P_{ik}}{\partial t}. \quad (9)$$

В этом случае волновое уравнение (8) преобразуется к виду

$$\rho \frac{\partial^2 \sigma_{ik}}{\partial t^2} - \lambda_{iklm} \frac{\partial^2 \sigma_{sm}}{\partial x_s \partial x_l} = - \rho \lambda_{iklm} \frac{\partial^2 P_{lm}}{\partial t^2}. \quad (10)$$

Волновые уравнения (6),(8) позволяют решать задачу в общем виде, однако реально это удастся только для некоторых частных случаев из-за крайне сложной математической структуры тензора Грина. Поэтому выглядит естественным процедуру упрощения произвести уже на уровне исходных уравнений, используя векторную запись исходных переменных [5].

Рассмотрим модель, в рамках которой принимается, что смещение является скаляром, а тензор модулей упругости сводится к модулю сдвига G . При этом все тензоры второго

порядка переходят в векторы, скорость среды в скаляр и система (1)-(3) принимает вид, характерный для теории электромагнитного поля

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} = \operatorname{div} \sigma, \quad \sigma = Gw, \quad (11)$$

$$\operatorname{rot} w = -\alpha, \quad (12)$$

$$\operatorname{grad} v = \frac{\partial w}{\partial t} - j, \quad (13)$$

$$\operatorname{rot} \alpha = 0, \quad \frac{\partial \alpha}{\partial t} + \operatorname{rot} j = 0, \quad (14)$$

Величины v , w объединяются в 4-вектор, для которого можно ввести два векторных потенциала A , Ψ согласно определению:

$$v = \operatorname{div} A, \quad w = -\operatorname{rot} \Psi + \frac{1}{c^2} \frac{\partial A}{\partial t}, \quad (15)$$

где $c = \sqrt{G/\rho}$ – скорость упругих волн. Вид соотношений (15) подобран таким образом, чтобы автоматически удовлетворить первым двум уравнениям (1) для скалярной модели. Поскольку, как обычно, связь между полевыми величинами v , w и потенциалами A , Ψ инвариантна относительно преобразований

$$\Psi \rightarrow \Psi + \nabla \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial a}{\partial t}, \quad A \rightarrow A - \operatorname{rot} a \quad (16)$$

с произвольными величинами φ , a то на потенциалы накладываем калибровочные условия

$$\operatorname{div} \Psi = 0, \quad \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \operatorname{rot} A = 0, \quad (17)$$

После подстановки (15) в уравнения (12) (13) получаем два независимых уравнения для потенциалов

$$\Delta \Psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = -\alpha, \quad (18)$$

$$\Delta A - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -j, \quad (19)$$

известные в теории поля [6].

Отметим, что данная полевая модель, строго говоря, не совпадает со стандартной теорией электромагнитного поля [6]. Так, если в последней используется 4-потенциал, то в изложенной теории – два векторных потенциала Ψ и A . Поэтому рассмотрим систему (11)-(14) в несколько иной постановке.

Далее будем полагать, что ансамбль винтовых дислокаций ($b \parallel l$) представляет собой систему прямолинейных дислокационных линий, упруго взаимодействующих между собой и с внешним упругим полем. Запишем систему (11)-(14) в новых переменных, полагая

$$E = [l \times w] = \frac{1}{G} [l \times \sigma], \quad H = -lv, \quad (20)$$

$$\alpha = (l\alpha), \quad J = [l \times j], \quad (21)$$

где l – единичный вектор, касательный к линии дислокации. В результате, учитывая цилиндрическую симметрию задачи (оператор $l\nabla$ переводит все переменные системы тождественно в нуль), имеем систему уравнений полностью аналогичную уравнениям Максвелла

$$\text{rot} E = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial H}{\partial t}, \quad (22)$$

$$\text{rot} H = \frac{\partial E}{\partial t} + J, \quad (23)$$

$$\text{div} E = \alpha, \quad (24)$$

$$\text{div} H = 0, \quad (25)$$

где $c = \sqrt{G/\rho}$ – скорость распространения упругих волн. Условия совместности при этом принимают вид

$$(l\nabla)\alpha = 0, \quad \frac{\partial \alpha}{\partial t} + \text{div} J = 0. \quad (26)$$

Первое уравнение (26) накладывает ограничение, обусловленное выбором симметрии задачи, второе – выражает закон сохранения дислокационного заряда (суммарного вектора Бюргерса).

Далее, выражая стандартным образом [6], переменные E, H через скалярный ψ и векторный A потенциалы

$$H = \text{rot} A \quad (27)$$

$$E = -\nabla\psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial A}{\partial t}, \quad (28)$$

и учитывая калибровку Лоренца

$$\text{div} A + \frac{\partial \psi}{\partial t} = 0, \quad (29)$$

получим два независимых уравнения для введенных потенциалов

$$\Delta\psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -\alpha, \quad (30)$$

$$\Delta A - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -J. \quad (31)$$

Полевые уравнения (30), (31) по форме совпадают с (18), (19), однако в отличие от векторной модели (11)-(14) имеют полную аналогию с электродинамикой. Исключение составляет двумерный характер системы уравнений, связанный с топологическими особенностями дислокаций как источников упругого поля. При этом источники поля α и J имеют характерный вид. Скалярная величина

$$\alpha(r, t) = \sum_a b_a \rho_a(r, t) \quad (32)$$

есть плотность дислокационного заряда (b – "элементарный" дислокационный заряд), a – вектор

$$J(r, t) = \sum_a b_a \rho_a(r, t) v_a(r, t) \quad (33)$$

есть плотность дислокационного потока. Здесь ρ_a – скалярная плотность дислокаций, v_a – усредненная скорость дислокаций, r – радиус-вектор ($r \perp l$), a – индекс, различающий дислокации по ряду признаков, в частности, по направлению вектора Бюргерса дислокации b по отношению к l ($b_a = \pm bl$).

Несмотря на частный характер данной модели, она позволяет выявить основные качественные особенности динамики кристалла с дислокациями, а также построить схемы описания эволюции системы в более общей постановке.

Решение системы (30)–(31) можно стандартным образом представить в виде запаздывающих потенциалов. Для двумерного случая имеем

$$\psi(r, t) = \frac{1}{2\pi} \int \alpha\left(r', t - \frac{|r - r'|}{c}\right) \ln \frac{r_0}{|r - r'|} dr', \quad (34)$$

$$A(r, t) = \frac{1}{2\pi} \int J\left(r', t - \frac{|r - r'|}{c}\right) \ln \frac{r_0}{|r - r'|} dr'. \quad (35)$$

Введенный здесь потенциал упругого поля $\phi(r, t)$ имеет непосредственный физический смысл, а именно сила $f_a = b_a \nabla \phi$ есть сила, с которой ансамбль дислокаций действует на единицу длины дислокационной линии, имеющей "заряд" b_a .

Как известно, в электродинамике широко используется кулоновское приближение ($c \rightarrow \infty$) [2], которое по сути является самосогласованным приближением. В этом приближении для потенциала ϕ имеем

$$\phi(r, t) = G\psi(r, t) = \frac{G}{2\pi} \int \alpha(r', t) \ln \frac{r_0}{|r - r'|} dr'. \quad (36)$$

Далее, учитывая, что для одиночной дислокации справедливо $\alpha(r) = b_a \delta(r)$ из (36) находим потенциал одиночной дислокации $\phi_a(r)$ и энергию взаимодействия двух винтовых дислокаций

$$W_{ac}(r) = b_c \phi_a(r) = \frac{Gb_a b_c}{2\pi} \ln \frac{r_0}{r}. \quad (37)$$

Последнее выражение хорошо известно в теории дислокаций [7]. Физически (37) означает, что ансамбль винтовых дислокаций обладает двумерным кулоновским потенциалом взаимодействия с цилиндрической симметрией.

Учитывая тот факт, что движение дислокаций является, как правило, нерелятивистским ($V \ll c$) [8], представляется естественным исследование эволюции дислокационного ансамбля проводить именно в рамках самосогласованного приближения (или кулоновского для ансамбля винтовых дислокаций). В этом случае модель (22)–(25) редуцируется к уравнениям (24) и (26), самосогласованно описывающим эволюцию системы дефектов при

соответствующем задании материальных уравнений, связывающих потоки дислокаций с напряжением $\sigma = GE$.

Список литературы

1. Жирифалько Л. Статистическая физика твердого тела.- М.: Мир, 1975. -353с.
2. Косевич А.М. Дислокации в теории упругости.- Киев: Наук. думка, 1978.- 220с.
3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. - М.: Наука, 1987. -287с.
4. Косевич А. М. Динамическая теория дислокаций // УФН. – 1964. - Т.84, Вып. 4. - С. 579-609.
5. Косевич А. М. Физическая механика реальных кристаллов.- Киев: Наукова Думка, 1981.- 328 с.
6. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. - М.: Наука, 1960. -400с.
7. Хирт Дж., Лоте И. Теория дислокаций. - М.: Атомиздат,1972. -599с.
8. Динамика дислокаций.- Киев.: Наук. думка, 1975.- 402 с.

Дата поступления: 8 февраля 2020 г.

УДК 331.453:613.644:622.232.3:629.3.018.2

О ПРИМЕНЕНИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ

© Дмитрий Зиновьевич Ямпольский¹,Яков Григорьевич Готлиб², Владимир Степанович Ванаев²¹Общество с ограниченной ответственностью «УДАРМАШ», Москва, Россия²МГТУ имени Н.Э. Баумана, Москва, Россияdmyampol@mail.ru, gotlib39@mail.ru, vvanaev@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы контроля высоких уровней шума и вибрации пневматических отбойных молотков, используемых в горных и строительных отраслях. Анализируются существующие стандартные методы и средства контроля технических шумовых и вибрационных характеристик отбойных молотков в процессе послеремонтных и приемо-сдаточных испытаний. Показаны трудности и проблемы получения для специальной оценки условий труда достоверных и объективных показателей шума и вибрации при использовании отбойных молотков в условиях эксплуатации. Рассматривается возможность применения стандартных испытательных стендов для контроля воздействия факторов шума и вибрации при специальной оценке условий труда.

Ключевые слова: пневматический отбойный молоток, шум, вибрация, испытательный стенд, специальная оценка условий труда.

ABOUT THE USE OF TEST BENCHES FOR NOISE AND VIBRATION CONTROL OF PNEUMATIC JACKHAMMERS

© D.Z. Yampolsky¹, Y.G. Gotlib², V.S. Vanaev²¹The limited liability company «UDARMASH», Moscow, Russia²Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russiadmyampol@mail.ru, gotlib39@mail.ru, vvanaev@mail.ru

Abstract. The article deals with the control of high levels of noise and vibration of pneumatic jackhammers used in mining and construction industries. The existing standard methods and tools for monitoring the technical noise and vibration characteristics of jackhammers during post-repair and acceptance tests are analyzed. The difficulties and problems of obtaining reliable and objective indicators of noise and vibration for a special assessment of working conditions when using jackhammers in operating conditions are shown. The possibility of using standard test benches for monitoring the impact of noise and vibration factors in a special assessment of working conditions is considered.

Keywords: pneumatic jackhammers, noise, vibration, test stands, a special assessment of working conditions.

1. **Современное применение отбойных молотков.** Пневматические отбойные молотки (далее – ОМ) были созданы для применения в горной отрасли еще в конце 19 века. А вопрос о негативном воздействии вибрации пневматического ОМ на здоровье работающего с ними впервые появился в специальной литературе еще в 1911 году [1].

ОМ – машина ударного действия, в его корпусе имеется ударник, который разгоняется сжатым воздухом и наносит удар по рабочему инструменту (пике). Энергия, передаваемая рабочему инструменту, обеспечивает разрушение обрабатываемых материалов: угольного массива в шахтах, бетона, кирпича и асфальта на строительных и дорожных объектах.

Невысокая цена при большой мощности, ремонтпригодность, низкая стоимость эксплуатации делают ОМ незаменимыми при таких работах. При относительно небольшой массе 8...10 кг, удерживаемой рабочим в руках, ОМ развивает силу удара в импульсе порядка 100 кН и при частоте 20 ударов в секунду достигает ударной мощности 1000 Вт и более.

Параметры типоразмерного ряда современных отечественных ОМ при давлении сжатого воздуха 0,5 МПа приведены в Таблице.

Таблица

Типоразмерный ряд отбойных молотков¹

Наименование параметров	Нормы для типоразмеров			
	1	2	3	4
Энергия единичного удара, Дж, не менее	31	39	44	55
Частота ударов, с ⁻¹ (предельное отклонение +10%, -6%)	25	22	18,5	17,0
Ударная мощность, кВт, не менее	850	875	845	935
Удельный расход свободного воздуха, м ³ /мин, не более	1,5			
Масса молотка, кг, не более	7,8	8,5	9,0	10,0
Длина молотка, мм, не более	540	580	630	710

ОМ является ручной машиной, которая в силу ударного характера действия и высокой мощности, заключенной в малой массе и объеме, является источником высоких уровней вибрации, передающейся на руки работающего, а также значительного шума (от ударов и выхлопа сжатого воздуха), воздействующего на органы слуха оператора и находящихся вблизи от него других работников.

В последние полвека вопросы обеспечения вибрационной и шумовой безопасности ОМ приобрели особенную актуальность. Более того, сейчас безопасность ОМ как наиболее массовой профессиональной виброшумоактивной машины² становится основным критерием его применения и даже ставит вопрос о возможности существования этой ручной машины.

¹ По данным Паспорта «МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ типа МО» ОАО «Томского электромеханического завода им. В.В.Вахрушева».

² Общий объем выпускаемых и ввозимых в РФ ручных пневматических отбойных молотков и бетоноломов составляет около 60000 единиц в год, эксплуатируется машин примерно в два раза больше.

2. **Шумовая и вибрационная безопасность ОМ.** Ограничение параметров шума и вибрации отбойных молотков непрерывно находятся в поле зрения гигиенистов труда, которые регулярно совершенствуют нормируемые показатели безопасности. На сегодня в действующих санитарных нормах предписывается ограничение шума уровнем звука 80 дБА, а локальной вибрации – скорректированным виброускорением $2,0 \text{ м/с}^2$ или скорректированной виброскоростью $2,0 \cdot 10^{-2} \text{ м/с}$ (112 дБ).

Однако многолетний мировой опыт показывает невозможность обеспечить эти допустимые значения для ОМ.

В качестве иллюстрации этого тезиса на рис. 1 приведена вибрационная характеристика наиболее распространенного отбойного молотка второго типоразмера МО-2Б производства ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева». Молоток испытывался при номинальном давлении 0,5 МПа и средней скорости перемещения инструмента 1,8 см/с, соответствующей разрушению материалов средней прочности (кирпич, асфальт, мерзлая земля и т.п.). Как следует из графика, скорректированный уровень виброскорости рукоятки ОМ во всем диапазоне реальных усилий нажатия превышает санитарную норму.

Поэтому в технических нормативах (ГОСТах) на вибрацию и шум установлены технически достижимые нормы, которые принято называть вибрационными характеристиками (ВХ) и шумовыми характеристиками (ШХ). Эти технические нормы предполагают обязательное применение в эксплуатации различных дополнительных защитных устройств (глушителей шума выхлопа, виброизоляторов рукоятки), а также необходимых организационных мер для выполнения гигиенических нормативов при работе с ручными машинами (например, за счет сокращения времени работы с ОМ).

Рис.1. Вибрационная характеристика пневматического отбойного молотка МО-2Б на стенде УСМ (ООО «УДАРМАШ») в зависимости от усилия нажатия Q , Н:

- 1 – скорректированный уровень виброскорости рукоятки L , дБ;
 2, 3 – нормативы вибрации по СН 2.2.4/2.1.8.566-96: безопасный и недопустимый;
 4 – максимально допустимое усилие нажатия при работе с ручной машиной

Применение ОМ, создающих ШХ и ВХ выше установленных технических нормативов, запрещено.

Для отечественных ОМ указываются следующие ВХ: скорректированные уровни виброскорости 115 дБ (превышение санитарной нормы на 3 дБ) при коэффициенте внутрисменного использования 0,45; т.е. работать с молотком можно в течение не более 4 часов. Реальные вибрационные характеристики молотков, как видно из рис. 1, значительно выше.

По данным ИГД им. А.А. Скочинского [2] скорректированные значения виброускорения ОМ шведской фирмы Atlas Copco составляют $4,0 \text{ м/с}^2$ у молотков, выпускаемых с виброзащитой, и $22,4 \text{ м/с}^2$ у молотков без виброзащиты. ОМ со столь высокими уровнями вибрации не могут и не должны применяться в РФ.

Шумовые характеристики ОМ устанавливаются в виде скорректированного значения звуковой мощности L_{WA} , дБА:

$$L_{WA} = 80 + 10 \lg \frac{S}{S_0},$$

где; S – площадь измерительной поверхности в форме параллелепипеда, рассчитываемая на расстоянии 1 м от габаритов ОМ, м^2 ; $S_0 = 1 \text{ м}^2$.

Для размеров ОМ, указанных в табл.1, максимальное значение площади измерительной поверхности равно $S = 24,2 \text{ м}^2$. При этом максимально допустимая величина скорректированного значения звуковой мощности составляет $L_{WA} = 80 + 10 \cdot \lg(24,2) = 92 \text{ дБА}$.

По данным ИГД им. А.А. Скочинского [2] реальные конструкции отечественных и зарубежных ОМ имеют значения звуковой мощности $L_{WA} = 104 \dots 110 \text{ дБА}$ и уровень звука – $90 \dots 95 \text{ дБА}$ [3].

Приведенные данные о технических возможностях ОМ убедительно свидетельствуют, что этот вид ручных машин не является безопасным по факторам шума и вибрации.

3. Методы контроля шумовых и вибрационных характеристик (ШХ и ВХ) ОМ.

Установленные ШХ и ВХ предназначены для приемки ОМ на заводах-изготовителях и после ремонта в специализированных фирмах.

До 2012 года в обязательных нормативах не были указаны достаточно легко воспроизводимые, статистически достоверные и технически обоснованные средства и методы контроля ШХ и ВХ ОМ. Главной недостатком и в тоже время спецификой действовавших методик испытаний являлась ориентация на практическое применение ОМ с участием человека-оператора.

В качестве иллюстрации методики определения ВХ, установленной в ГОСТ 30873.5 (ИСО 8662-5:1992), приведем схему испытания ОМ на вибрацию, показанную на рис. 2. Помимо использования в качестве «средства» испытания человека-оператора, в большинстве случаев испытания проводились не на поглотителях энергии удара (на рис. 2 – труба со стальными шариками), а при разрушении реальных блоков пород (в основном, бетонных или угольных), по которым ОМ работают на практике.

Рис. 2. Схема испытаний ОМ по ГОСТ 30873.5

1 – весы;
2 – поглотитель энергии со стальными шариками

На основании исследований ИГД им. А.А.Скочинского [2] в 2012 году был предложен и стандартизован в ГОСТ Р 55162 способ контроля *комплекса технических характеристик* ОМ на испытательном стенде (ИС) [4], показанном на рис. 3.

Такой стенд позволяет:

- устанавливать параметры нагружения ОМ: рабочее давление сжатого воздуха, усилие нажатия;
- имитировать объект обработки за счет изменения средней скорости перемещения скалки в тарированном зажимном устройстве;
- определять энергетические параметры ОМ: энергию, частоту ударов, ударную мощность;
- получать ВХ при номинальных энергетических параметрах ОМ, имитации объекта обработки и имитации динамических характеристик человека-оператора.

Нажимное устройство ИС, создающее усилие нажатия, является также имитатором руки человека в соответствии с ее импедасными характеристиками [5-7].

Принципиальным при испытании ОМ на ИС является вопрос контроля и фиксации энергетических параметров ОМ [8], от чего в очень большой степени зависят его шум и вибрация. Например, при уменьшении давления сжатого воздуха в сети существенно снижаются энергия и частота ударов ОМ, и как следствие этого, падает его производительность [9-11].

Заметим, что значимость давления сжатого воздуха, как и усилия нажатия, для обеспечения эффективности разрушения объектов понимается в промышленности. Поэтому изготовители указывают в Паспорте ОМ номинальные значения этих параметров, при которых следует проводить испытания.

Так, в документах на ОМ отечественный изготовитель указывает числовые значения минимального и максимального давления сжатого воздуха для конкретных моделей ОМ, а номинальным (по ГОСТ Р 55162) считается усилие нажатия, при котором достигается 97 % номинальной ударной мощности ОМ [11].

Стандартизованный ИС позволяет проводить испытания различных ОМ при усиллии нажатия от 100 до 400 Н, что хорошо укладывается как в физиологические возможности человека, так и в необходимость в отдельных случаях прикладывать усилия вплоть до максимальных.

К сожалению, официальные технические, контрольные и государственные службы не нашли возможность использования предлагаемого ИС для контроля на нем и ШХ, а остановились на промежуточном варианте шумовых испытаний. Сейчас контроль ШХ производится на дополнительном приемном устройстве, показанном на рис. 4, по которому работает вертикально вниз оператор-испытатель, а поддержание заданных энергетических характеристик ОМ осуществляется по давлению, расходу воздуха и частоте ударов на основании ранее проведенных испытаний данного молотка на предложенном ИС.

Рис. 3. Принципиальная схема испытательного стенда для определения энергетических и вибрационных параметров отбойного молотка по ГОСТ Р 55162:

1 – станина; 2 – колонны; 3 – траверса; 4 – цилиндрическая направляющая; 5 – груз, обеспечивающий усилие нажатия; 6 – демпфер; 7 – пружина; 8 – присоединенная масса руки; 9 – нажимная планка; 10 – упругодемпфирующая прокладка; 11 – гидравлические тиски; 12 – манометр; 13 – фрикционные вкладыши; 14 – испытательная скалка; 15 – секундомер; 16 – контактные выключатели; 17 – отбойный молоток; 18 – измерительная пика; 19 – резиновая соединительная втулка; 20 – хомут; V_v – база определения средней скорости перемещения

В процессе испытания человек-испытатель (оператор) должен фиксировать и поддерживать необходимое номинальное усилие нажатия, стоя на напольных весах, также как и на рис. 2. При работе ОМ его шум генерируется на низких частотах 31,5...500 Гц в основном за счет выхлопа сжатого воздуха, а на более высоких частотах (до 8000 Гц) – за счет излучения звука от ударных взаимодействий ударника, пика, корпуса и разрушаемого материала. Как показывает анализ специфики работы ОМ, не только его вибрационные, но и шумовые параметры существенно зависят как от давления сжатого воздуха и частоты ударов, так и от свойств разрушаемого материала, в частности, от скорости продвижения пика и глубины ее внедрения за удар.

Рис. 4. Поглотитель энергии для определения шумовых характеристик ОМ по ГОСТ Р 55162:

1 – деревянная колода; 2 – войлочная изоляция; 3 – резиновые пластины; 4 – испытательная двубуртная пика; 5 – стальная шайба; 6 – обечайка

Поэтому контроль ШХ не только с участием человека-испытателя, но и по предлагаемому имитатору объекта обработки в виде пики, защемленной в деревянной колоде, может соответствовать, в лучшем случае, только одному какому-нибудь частному способу применения ОМ в реальных условиях эксплуатации.

Мы считаем, что предлагаемый вариант ИС не только обеспечивает достоверное получение энергетических характеристик, но и несет заложенные в нем принципиальные возможности достоверного измерения необходимых параметров шума и вибрации ОМ без нежелательного привлечения человека-испытателя, но при более точном и вариабельном моделировании и воспроизведении разнообразных реальных механических и акустических взаимодействий.

4. Контроль шума и вибрации ОМ на рабочих местах. Сегодня особенно актуальна выдвигаемая на передний план проблема контроля условий труда на рабочих местах в производстве, где и происходит неблагоприятное воздействие шума и вибрации на работников.

Рис. 5. Расчетные
корректированные уровни
виброскорости рукоятки L , дБ,
молотка второго типоразмера в
зависимости от усилия
нажатия Q , Н:

моделируемые материалы: а) уголь; б) кирпич; в) бетон; давление сжатого воздуха, МПа: 1 – 0,6; 2 – 0,5; 3 – 0,4; 4 – 0,3; 5, 6 – нормативы вибрации по СН 2.2.4/2.1.8.566-96: безопасный и недопустимый; 7 – максимально допустимое усилие

Заводские и послеремонтные испытания ОМ происходят при воссоздании некоторых условных ситуаций, далеко не охватывающих многообразие реального применения этих машин.

Так при использовании ОМ в строительстве преимущественным положением ОМ является работа вертикально вниз. При дорожных работах такое положение ОМ является единственным. В горно-шахтных условиях возможна работа ОМ в горизонтальном положении (удержании его на уровне груди), а в исключительных случаях – даже вертикально вверх (или близко к этому положению молотка).

Еще большее разнообразие применения ОМ связано со свойствами разрушаемого объекта. На практике молотки работают по горным породам разной прочности, по бетонам различной марки и кирпичным кладкам, асфальтным и грунтовым покрытиям дорог и в других реальных ситуациях.

Различия разрушаемого материала и характера работ, производимых с ОМ, тесно связаны с позой оператора и прилагаемым при этом усилием нажатия. Специфика условий эксплуатации ОМ, как показано на рис. 5, существенно влияет на вибрацию молотка [11, 12-13], а также на его шум.

Задача оценки специальных условий труда (СОУТ) требует получения как можно более объективных и достоверных показателей вибрации, шума (как и других действующих на оператора вредных факторов), чтобы на основе этих данных определять необходимость установлений льгот и компенсаций работнику, и даже запретить работу с ОМ (в случае выявления опасных условий труда).

Однако решение этой задачи, учитывая разнообразие объектов разрушения по свойствам и характеристикам, по специфике, непостоянству приемов и циклов работы с ними, а также необходимость получения представительного воздействия на рабочего вибрации и шума, может потребовать выполнения необходимых измерений в течение нескольких часов, смен, а в отдельных ситуациях дней и даже более длительных периодов.

Применяемые и рекомендуемые в настоящее время методики измерений шума и вибрации на рабочих местах ([14], ГОСТ 12.1.050, ГОСТ Р ИСО 9612, ГОСТ 31192.1) предлагают такие неподдающиеся контролю и фиксации особенности процедуры, как: 1) участие человека-оператора, вносящее субъективность его поведения и собственную мотивацию в получении определенного результата; 2) изменения режимов работы ОМ в зависимости от усилия нажатия; 3) энергетическое состояние ОМ, которое должно позволять отслеживать его правильное (рациональное) использование.

Имеющийся у нас опыт контроля шума и вибрации на рабочих местах и анализ указанных методик, свидетельствует, что в разумное время и с приемлемой трудоемкостью невозможно получить представительные показатели безопасности ОМ, отвечающие целям и задачам оценки условий труда. В то же время по фактически реально одноразовому контролю шума и вибрации получаемые показатели должны по правилам СУОТ служить основанием для выводов о безопасности работ с ОМ на последующие 5 лет.

При недостатках существующих методик СУОТ на рабочих местах очень вероятна ситуация, при которой даже небольшая методическая ошибка (менее ± 2 дБ) может показать качественную оценку условий труда как допустимую, или как вредную, или даже различной степени вредности со всеми вытекающими отсюда важными техническими, социальными и экономическими последствиями для работника, его работодателя и государства.

В свете изложенного становится очевидной необходимость упростить, сделать более объективным и достоверным контроль шумовой и вибрационной безопасности ОМ для

СУОТ. При этом важно во времени и пространстве совместить процессы контроля вибрации и шума ОМ с контролем параметров, характеризующих конкретные условия применения молотка: давлением сжатого воздуха, усилием нажатия, скоростью внедрения инструмента в разрушаемый материал, и обязательно с энергетическими параметрами (энергией и частотой ударов, ударной мощностью) и расходом воздуха, – т.е. теми данными, которые обеспечивают оптимальную производительность молотка и наилучшие эргономические условия работы с ним.

Единственной реальной возможностью обеспечить указанные предложения является применение испытательных стендов. Ранее идея использования стендов для целей аттестации рабочих мест по условиям труда была предложена в работе [15].

5. Моделирование условий эксплуатации ОМ на испытательном стенде

Из предыдущего следует вопрос, как воспроизвести реальные условия работы ОМ на предлагаемом испытательном стенде.

Ответ на него предполагает решение следующих задач:

- определение типовых условий эксплуатации ОМ и установление для них характерных приемов работы, объектов обработки, поз человека-оператора, значений давления сжатого воздуха, усилий нажатия;
- разработка методики воспроизведения на стенде выявленных динамических параметров руки и тела оператора, соответствующих выявленным характерным позам и приемам работы с ОМ;
- разработка методики воспроизведения на стенде выявленных типовых объектов разрушения и режимов работы ОМ.

Необходимо также определить необходимую доработку стенда, чтобы минимизировать вносимые им погрешности в вибрационные и акустические испытания (например, звукоизолировать приемник энергии удара).

Данная статья не претендует на исчерпывающие ответы, поскольку решение указанных задач – большая научная и практическая работа, и мы находимся лишь в начале ее пути.

Но некоторые соображения считаем необходимым высказать.

Схема замещения импеданса руки человека-оператора, используемая на предлагаемом ИС (см. рис. 3), показана на рис. 6.

Рис. 6. Схема замещения импеданса человека-оператора на испытательном стенде:

K_1, R_1 – коэффициенты жесткости и вязкого сопротивления упругодемпфирующей прокладки стенда (моделируют мягкие ткани ладони и пальцев); M_1 – присоединенная масса руки; K_2, R_2 – коэффициенты жесткости и вязкого сопротивления сгиба руки в локтевом суставе; M_2 – масса груза, осуществляющего усилие нажатия; F – модуль гармонической возмущающей силы с круговой частотой ω ;

Комплексное выражения импеданса $Z(\omega)$, Н·с/м, для этой схемы равно:

$$Z(\omega) = \left(R_1 - i \frac{K_1}{\omega} \right) \left[\frac{(K_1 + i\omega R_1)(K_2 - M_2 \omega^2 + i\omega R_2)}{(K_1 - M_1 \omega^2 + i\omega R_1)(K_2 - M_2 \omega^2 + i\omega R_2) - M_2 \omega^2 (K_2 + i\omega R_2)} - 1 \right],$$

где $i = \sqrt{-1}$.

Как было указано выше, чаще всего ОМ работают вертикально вниз при номинальном давлении сжатого воздуха 0,5 МПа. При этом рука оператора полностью выпрямлена или согнута в локтевом суставе под углом близким к 180° . Усилие нажатия также близко к максимальному значению 200 Н. Соответственно усилие обхвата рукоятки 100 Н. Импедансная характеристика руки для этой позы оператора дана в ГОСТ 12.4.094 Приложение 6, Таблица 20.

На рис. 7 показана импедансная характеристика нажимного устройства стенда в сравнении с ГОСТ 12.4.094. Параметры схемы замещения составили: $K_1 = 160000$ Н/м; $R_1 = 350$ Н·с/м; $M_1 = 6$ кг; $K_2 = 2000$ Н/м; $R_2 = 350$ Н·с/м; $M_2 = 20$ кг.

Из анализа графиков следует, что предложенная схема замещения импеданса руки человека-оператора дает хорошее приближение к нормируемым параметрам импеданса руки в диапазоне частот $f = 16 \dots 200$ Гц ($f = \omega/(2\pi)$), т.е. как раз в том диапазоне частот, где расположена основная энергия вибрационного спектра ОМ [11-13].

Таким образом, указанные параметры схемы замещения могут быть рекомендованы для настройки нажимного устройства испытательного стенда.

Рис. 7. Сравнение импедансных характеристик

1, 2, 3 – максимальные, средние и минимальные значения модуля импеданса руки человека оператора по ГОСТ 12.4.094 (усилие нажатия 200 Н, усилие обхвата 100 Н, угол сгиба в локте 180°); 4 – модуль импеданса нажимного устройства стенда; 5, 6, 7 – максимальные, средние и минимальные значения фазы импеданса руки человека оператора по ГОСТ 12.4.094; 8 – фаза импеданса нажимного устройства стенда

На рис. 8 представлены экспериментальные диаграммы скорости корпуса отбойного молотка второго типоразмера МО-2М³ (производитель ОАО «ТЭМЗ им. В.В.Вахрушева») при его работе на испытательном стенде УСМ: давление сжатого воздуха 0,4 МПа, усилие нажатия 200 Н (энергия удара 30 Дж, частота ударов 19,4 с⁻¹).

Диаграмма на рис. 8, а соответствует имитации работы молотка по бетону, а диаграмма на рис. 5, б – по углю. Внедрение пики за удар в имитатор бетона составляет 0,7 мм, а в имитатор угля – 1,5 мм.

На диаграммах показаны скачки виброскорости, которые существенно различаются по своему характеру, амплитуде и физической природе. Скачки виброскорости Δv соответствуют обратному удару пики по корпусу молотка; за ними следуют скачки $v_1 - v_2$, вызванные «посадкой» корпуса на бурт инструмента [10-12]. Нетрудно видеть, что импульс обратного удара, сообщаемый корпусу молотка при работе «по бетону» в 2 раза превышает аналогичный импульс при работе «по углю».

В работе [11] даны зависимости импульса обратного удара J (Н·с) и коэффициента отскока корпуса $\lambda_c = -v_2/v_1$ для данного молотка в зависимости от величины перемещения испытательной скалки за удар (см. рис.3), которое моделирует внедрение пики в горную породу. Эти зависимости показаны на рис. 9.

Из представленных данных видно, чем с точки зрения ударных нагрузок на ОМ прочные материалы, такие как бетон, качественно и количественно отличаются от более «слабых» по прочностным свойствам, например, от угля или асфальта. Соответственно, аналогичные исследования виброграмм корпуса ОМ можно рекомендовать для разработки методик моделирования различных объектов обработки на испытательном стенде.

Рис. 8. Экспериментальные диаграммы виброскорости $\dot{x}_c$ корпуса молотка МО-2М на испытательном стенде при различной глубине внедрения инструмента: а) $\Delta = 0,7$ мм; б) $\Delta = 1,5$ мм

Δv – скачок скорости при обратном ударе инструмента; v_1 и v_2 – скорости «посадки» и отскока корпуса молотка; t – время

³ Диаграммы получены по оригинальной методике машиностроительного завода «Звезда» [11].

Рис. 9. Зависимость импульса обратного удара J (а) и коэффициента отскока ствола λ_c (б) от глубины внедрения инструмента за удар Δ

6. Заключение. Серьезные практические трудности получения достоверных и объективных показателей шума и вибрации ОМ при их эксплуатации, с одной стороны, и достижения в создании и применении испытательных стендов для контроля шумовых и вибрационных характеристик, с другой стороны, позволяют обоснованно выдвигать идею использования испытательных стендов для отбойных молотков (как, в принципе, и многих других типов ручных машин) при оценке их вибрации и шума для целей оценки условий труда и рожают высокую долю оптимизма в деле получения действительных характеристик шумового и вибрационного воздействия этих машин на безопасность труда при их применении.

Тем не менее, авторы статьи осознают, что предстоит серьезная научно-исследовательская работа по выбору параметров настройки испытательных стендов для различных условий применения ОМ и призывают всех специалистов и заинтересованные организации включиться в нее.

Пневматический отбойный молоток – наиболее массовая и виброшумоактивная ручная машина, и сделать работу с ней более безопасной – важная и благородная задача.

Список литературы

1. Профессиональные болезни. Под ред. Е.М. Тареева, А.А.Безродных. – М.: «Медицина», 1976. – 408 с.

2. «Проведение исследований и разработка научно-обоснованных методических рекомендаций по проведению испытаний пневматических отбойных молотков». Отчет ФГУП ННЦ ГП - ИГД им. А.А. Скочинского, 2013 г.
3. А.Г. Чеботарёв, Ю.П. Пальцев. Виброакустические факторы рабочей среды при подземной и открытой добыче твёрдых полезных ископаемых//Горная Промышленность. - 2012. -№ 5. - С.50.
4. Ванаев В.С., Готлиб Я.Г., Кашаев В.А., Ямпольский Д.З. Оценка вибрационной безопасности отбойных молотков посредством стендовых испытаний // Безопасность жизнедеятельности. - М.: Изд-во «Новые технологии», «Безопасность жизнедеятельности», 2016. - № 4 (184). – С 3-17, Библиогр.: с. 16-17 (18 назв.).
5. Dieckmann D. Ein schwingungsmechanisches Modell für das schwingungserregte Hand – Arm System des Menschen / VDI – 2, Bd. 101, № 1, 1959.
6. Петреев А.М. О некоторых методах повышения вибробезопасности ручных пневматических машин ударного действия. Автореферат дисс. ... канд. техн. наук. – Новосибирск: 1965. – 22 с.
7. Васильев Ю.М., Борисов Л.П. О механическом импедансе согнутой руки человека / Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС. – М.: Профиздат, 1968. – Выпуск 52.
8. Кашаев В.А., Ямпольский Д.З. Тензометрический метод измерения удара. Российский опыт. Достижения и перспективы. // Вестник научно-технического развития. - 2017. - № 2 (114). <http://www.vntr.ru/ftpgetfile.php?id=1011> (дата обращения: 06.12.2016).
9. Соколинский В.Б. Машины ударного разрушения (Основы комплексного проектирования). – М.: Машиностроение, 1982. – 184 с.
10. Суднишников В.Б., Есин Н.Н., Тупицын К.К. Исследование и конструирование пневматических машин ударного действия. – Новосибирск: Сиб.отд. А.Н. СССР, 1985. – 136 с.
11. Ямпольский Д.З. Моделирование вибрации отбойного молотка и выбор рациональных параметров виброзащиты: Дис. ... канд. техн. наук: 05.05.06 / АН СССР, Институт горного дела им. А.А. Скочинского. – Москва: 1991. – 278 с.: ил.
12. Анисимов В.Г., Кашаев В.А., Ямпольский Д.З. Исследование вибрационных характеристик отбойного молотка при разрушении угля и пород // Надежность и оптимизация параметров горных машин: Науч. сообщ. / Ин-т горного дела им.А.А.Скочинского. – М.: 1987. – С. 119-126
13. Ямпольский Д.З. Математическое моделирование вибрации отбойного молотка на ЭВМ. // Горная механика и технология добычи угля: Науч. Сообщ. / Ин-т горн. дела им. А.А.Скочинского. – М.: 1989. – С.197-204.
14. Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. Приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.
15. Готлиб Я.Г. и др. Аттестация рабочих мест по условиям труда / Учебное пособие - М.: ФОРУМ, 2011. – 544 с.

Дата поступления: 9 февраля 2020 г.