ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 372.851

ББК 74.48

DOI: 10.33065/2307-1052-2021-3-37-83-91

О направлениях научно-исследовательской деятельности аспирантов по теме «Информационная дискретная фильтрация»

Цыганов Андрей Владимирович,

кандидат физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики, Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова, г. Ульяновск, Россия, orcid.org/0000-0002-4173-5199

Цыганова Юлия Владимировна,

доктор физико-математических наук, профессор кафедры информационных технологий факультета математики, информационных и авиационных технологий, Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия, orcid.org/0000-0001-8812-6035

Аннотация. В статье рассматриваются возможные направления научно-исследовательской деятельности аспирантов в области информационной дискретной фильтрации: приводятся формулировки и вывод алгоритмов калмановской фильтрации в информационной форме, дается обзор их потенциальных приложений, формулируются задания для самостоятельного решения. Материал статьи может быть использован аспирантами первого года обучения соответствующих направлений при определении тематики диссертационного исследования.

Ключевые слова: аспирантура, научно-исследовательская деятельность, физико-математическое образование, линейные динамические системы, оптимальная дискретная фильтрация, информационные алгоритмы.

Directions of Research Activities of Postgraduate Students on the Topic «Information Discrete Filtering»

Tsyganov Andrey V.,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Department of Higher Mathematics, Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, Ulyanovsk, Russia orcid.org/0000-0002-4173-5199

Tsyganova Iulia V.,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Department of Information Technologies, School of Mathematics, Information and Aviation Technologies, Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia, orcid.org/0000-0001-8812-6035

Abstract. The article discusses the possible directions of research activities of postgraduate students in the field of discrete information filtering. The article provides the formulations and derivation of Kalman filtering algorithms in information form, an overview of their potential applications, and tasks for an independent solution. The material of the article can be used by first-year-postgraduate students in the relevant areas when determining the topics of thesis research.

Keywords: graduate school, research activity, physics and mathematics education, linear dynamical systems, optimal discrete filtering, information algorithms.

Целью статьи является знакомство молодых исследователей с информационными алгоритмами оптимальной дискретной фильтрации и возможными направлениями научных исследований по данной теме. Материал статьи будет полезен, например, аспирантам первого года обучения направления «Математика и механика» Ульяновского государственного педагогического университета и «Компьютерные и информационные науки» Ульяновского государственного университета.

Рассмотрим дискретную линейную динамическую систему

$$\begin{cases} x_k = F_{k-1}x_{k-1} + B_{k-1}u_{k-1} + G_{k-1}w_{k-1}, \\ z_k = H_k x_k + v_k, k = 1, 2, \dots, \end{cases} \quad (1)$$

где $x_k \in \mathbb{R}^n$ – вектор состояния, $u_k \in \mathbb{R}^r$ – вектор управления, $z_k \in \mathbb{R}^m$ – вектор измерений, $F_k \in \mathbb{R}^{(n \times n)}$ – переходная матрица состояния, $B_k \in \mathbb{R}^{(n \times r)}$ – матрица управления, $G \in \mathbb{R}^{(n \times q)}$ – передаточная матрица шума, $x_0 \sim N(x_0, \Pi_0)$ – начальное состояние, $w_k \in \mathbb{R}^q \sim N(0, Q_k)$ – шум в объекте ($Q_k \geq 0$), $v_k \in \mathbb{R}^m \sim N(0, R_k)$ – шум в измерителе ($R_k > 0$), случайные величины w_k и v_j являются взаимно независимыми при всех k и j .

Системами вида (1), (2) может быть описан широкий класс процессов, объектов и явлений. В них первое уравнение описывает поведение исследуемого объекта в пространстве состояний, а второе является уравнением измерений неизвестного вектора состояний, причем оба уравнения содержат аддитивные шумы. Данные системы находят применение в авионавигации, робототехнике, телекоммуникациях, биологии, экономике, социологии, обработке сигналов и изображений, и других областях науки и техники.

Для рассматриваемых систем важной с практической точки зрения является задача *оптимальной дискретной фильтрации*, которая может быть сформулирована следующим образом – найти в каждый момент времени наилучшую в среднеквадратическом смысле оценку $\hat{x}_k$ неизвестного вектора состояния x_k по результатам зашумленных измерений z_k . Решение данной задачи было дано Р. Калманом в 1960 г. в виде алгоритма оптимальной линейной фильтрации, носящего его имя [Kalman 1960: 35–45], и с тех пор данная область является неиссякаемым источником вдохновения для нескольких поколений исследователей.

В фильтре Калмана для характеристики качества оценивания на каждом шаге используется ковариационная матрица ошибок оценивания P_k (в связи с чем его называют алгоритмом в ковариационной форме), а сам алгоритм может быть описан формулами (3)–(7).

Алгоритм 1. СКФ– фильтр Калмана в ковариационной форме

Вход: $\hat{x}_0 = \bar{x}_0, P_0 = \Pi_0$

Выход: $\hat{x}_k, P_k, k = 1, 2, \dots, N$

1 **for** $k = 1, 2, \dots, N$ **do**

 // Обновление по времени (экстраполяция)

$$2 \quad \hat{x}_{k|k-1} = F_{k-1} \hat{x}_{k-1} + B_{k-1} u_{k-1} \quad (3)$$

$$3 \quad P_{k|k-1} = F_{k-1} P_{k-1} F_{k-1}^T + G_{k-1} Q_{k-1} G_{k-1}^T$$

(4)

 // Обновление по измерениям (фильтрация)

$$4 \quad K_k = P_{k|k-1} H_k^T (H_k P_{k|k-1} H_k^T + R_k)^{-1}$$

(5)

$$5 \quad \hat{x}_k = \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - H_k \hat{x}_{k|k-1})$$

(6)

$$6 \quad P_k = (I - K_k H_k) P_{k|k-1}$$

(7)

7 **endfor**

Замечание. Формула (7) в строке 6 алгоритма 1 может быть записана в следующем виде:

$$P_k = P_{k|k-1} - P_{k|k-1} H_k^T (H_k P_{k|k-1} H_k^T + R_k)^{-1} H_k P_{k|k-1} \quad (8)$$

Однако очень быстро выяснилось, что алгоритм 1 не лишен недостатков, например, он не является устойчивым к ошибкам машинного округления, и иногда более предпочтительными являются другие его формулировки и реализации.

Вывод алгоритмов информационной калмановской фильтрации. В информационной форме фильтра Калмана на каждой итерации алгоритма вместо ковариационной матрицы ошибок оценивания P_k и оценки вектора состояния $\hat{x}_k$ используются информационная матрица $Y_k = P_k^{-1}$ и информационный вектор $y_k = Y_k \hat{x}_k$, аналогично определяются $Y_{k|k-1}$ и $y_{k|k-1}$.

К сожалению, в русскоязычной научной и учебно-методической литературе информационной фильтрации уделяется недостаточное внимание. Поэтому у обучающихся часто возникают сложности уже на этапе вывода информационной формы фильтра Калмана. Для ее получения из ковариационной формы можно воспользоваться следующей леммой:

Лемма об обращении матриц. Пусть матрицы A и B обратимы, тогда

$$(A + BCD)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B(C^{-1} + DA^{-1}B)^{-1}DA^{-1}, \quad (9)$$

$$(A + BCD)^{-1}BC = A^{-1}B(C^{-1} + DA^{-1}B)^{-1}. \quad (10)$$

Отметим, что различные формулы для обращения матричных сумм и соответствующие исторические справки могут быть найдены, например, в работе [Henderson 1981].

Рассмотрим этап обновления по времени в ковариационном фильтре Калмана. Перейдем в формуле (4) к обратным матрицам:

$$P_{k|k-1}^{-1} = (F_{k-1}P_{k-1}F_{k-1}^T + G_{k-1}Q_{k-1}G_{k-1}^T)^{-1}. \quad (11)$$

Предположим, что матрицы F_k и Q_k обратимы для любого k . Полагая $A=F_{k-1}P_{k-1}F_{k-1}^T$, $B=G_{k-1}Q_{k-1}G_{k-1}^T$, $C=Q_{k-1}^{-1}$, $D=G_{k-1}^T$, $S_{k-1}=F_{k-1}^T Y_{k-1} F_{k-1}^{-1}$, и, применяя к правой части (11) первую формулу леммы об обращении матриц, получим

$$Y_{k|k-1} = (I - J_{k-1}G_{k-1}^T)S_{k-1}. \quad (12)$$

Получим выражение для $Y_{k|k-1}$:

$$\begin{aligned} Y_{k|k-1} &= Y_{k|k-1} \hat{x}_{k|k-1} = (I - J_{k-1}G_{k-1}^T)S_{k-1}(F_{k-1}\hat{x}_{k-1} + B_{k-1}u_{k-1}) \\ &= (I - J_{k-1}G_{k-1}^T)F_{k-1}^{-T}Y_{k-1}F_{k-1}^{-1}(F_{k-1}\hat{x}_{k-1} + B_{k-1}u_{k-1}), \end{aligned}$$

следовательно

$$Y_{k|k-1} = (I - J_{k-1}G_{k-1}^T)F_{k-1}^{-T}(Y_{k-1} + Y_{k-1}F_{k-1}^{-1}B_{k-1}u_{k-1}). \quad (13)$$

Этап обновления по времени в информационном фильтре можно записать и в другом виде. Из определения $Y_{k|k-1}$ и (11) следует, что

$$Y_{k|k-1} = (F_{k-1}Y_{k-1}^{-1}F_{k-1}^T + G_{k-1}Q_{k-1}G_{k-1}^T)^{-1}. \quad (14)$$

Выражение для $Y_{k|k-1}$ можно записать следующим образом:

$$\begin{aligned} Y_{k|k-1} &= Y_{k|k-1} \hat{x}_{k|k-1} = Y_{k|k-1}(F_{k-1}\hat{x}_{k-1} + B_{k-1}u_{k-1}) \\ &= Y_{k|k-1}F_{k-1}\hat{x}_{k-1} + Y_{k|k-1}B_{k-1}u_{k-1}, \end{aligned}$$

откуда, с учетом определения Y_{k-1} , получаем

$$Y_{k|k-1} = Y_{k|k-1}F_{k-1}Y_{k-1}^{-1}Y_{k-1} + Y_{k|k-1}B_{k-1}u_{k-1}. \quad (15)$$

Рассмотрим теперь этап обновления по измерениям. Полагая $P_{k|k-1} = A^{-1}$, $H_k^T = B$, $H_k = D$, $R_k = C^{-1}$, применим к правой части (8) первую формулу леммы об обращении матриц:

$$P_k = P_{k|k-1} - P_{k|k-1} H_k^T (H_k P_{k|k-1} H_k^T + R_k)^{-1} H_k P_{k|k-1} \\ = (P_{k|k-1}^{-1} + H_k^T R_k^{-1} H_k)^{-1},$$

откуда, обращая полученное выражение, по определению Y_k и $Y_{k|k-1}$ получаем

$$Y_k = Y_{k|k-1} + H_k^T R_k^{-1} H_k. \quad (16)$$

Аналогично, применим к правой части (5) вторую формулу леммы об обращении матриц:

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^T (H_k P_{k|k-1} H_k^T + R_k)^{-1} \\ = (P_{k|k-1}^{-1} + H_k^T R_k^{-1} H_k)^{-1} H_k^T R_k^{-1} = Y_k^{-1} H_k^T R_k^{-1},$$

тогда

$$y_k = Y_k \hat{x}_k = Y_k \hat{x}_{k|k-1} + Y_k K (z_k - H_k \hat{x}_{k|k-1}) \\ = (Y_{k|k-1} + H_k^T R_k^{-1} H_k) \hat{x}_{k|k-1} + Y_k Y_{k|k-1}^{-1} H_k^T R_k^{-1} (z_k - H_k \hat{x}_{k|k-1}),$$

откуда

$$y_k = y_{k|k-1} + H_k^T R_k^{-1} z_k. \quad (17)$$

С учетом (12)–(17) получаем два варианта информационной формы фильтра Калмана, описываемых алгоритмами 2 и 3.

Алгоритм 2. IKF₁– фильтр Калмана в информационной форме (вариант 1)

Вход: $Y_0 = P_0^{-1}$, $y_0 = Y_0 \bar{x}_0$

Выход: $y_k, Y_k, k = 1, 2, \dots, N$

1 **for** $k = 1, 2, \dots, N$ **do**

// Обновление по времени (экстраполяция)

2 $S_{k-1} = F_{k-1}^{-T} Y_{k-1} F_{k-1}^{-1}$

3 $J_{k-1} = S_{k-1} G_{k-1} (G_{k-1}^T S_{k-1} G_{k-1} + Q_{k-1}^{-1})^{-1} G_{k-1}^T S_{k-1}$

4 $Y_{k|k-1} = (I - J_{k-1} G_{k-1}^T) S_{k-1}$

5 $y_{k|k-1} = (I - J_{k-1} G_{k-1}^T) F_{k-1}^{-T} (y_{k-1} + Y_{k-1} F_{k-1}^{-1} B_{k-1} u_{k-1})$

// Обновление по измерениям (фильтрация)

6 $Y_k = Y_{k|k-1} + H_k^T R_k^{-1} H_k$

7 $y_k = y_{k|k-1} + H_k^T R_k^{-1} z_k$

8 **endfor**

Алгоритм 3. IKF₂– фильтр Калмана в информационной форме (вариант 2)

Вход: $Y_0 = P_0^{-1}$, $y_0 = Y_0 \bar{x}_0$

Выход: $y_k, Y_k, k = 1, 2, \dots, N$

1 **for** $k = 1, 2, \dots, N$ **do**

// Обновление по времени (экстраполяция)

2 $Y_{k|k-1} = (F_{k-1} Y_{k-1}^{-1} F_{k-1}^T + G_{k-1} Q_{k-1} G_{k-1}^T)^{-1}$

3 $y_{k|k-1} = Y_{k|k-1} F_{k-1} Y_{k-1}^{-1} y_{k-1} + Y_{k|k-1} B_{k-1} u_{k-1}$

// Обновление по измерениям (фильтрация)

4 $Y_k = Y_{k|k-1} + H_k^T R_k^{-1} H_k$

5 $y_k = y_{k|k-1} + H_k^T R_k^{-1} z_k$

6 **end for**

Можно порекомендовать следующие задания для самостоятельного решения на закрепление данной темы:

1. Вывести информационный фильтр, не используя лемму об обращении (сформулировать соответствующие необходимые условия).

2. Запрограммировать алгоритмы 1–3 на языке программирования Matlab (необходимый теоретический материал изложен в работе M. S. Grewal, A. P. Andrews [Grewal, Andrews 2015]).

Возможные направления научно-исследовательской работы. В данном разделе представлены три возможных направления научно-исследовательской деятельности аспирантов.

Направление 1. «Численно устойчивые алгоритмы информационной фильтрации».

В настоящее время существует широкий класс численно устойчивых реализаций дискретного фильтра Калмана, которые основаны на различных методах факторизации ковариационных и информационных матриц [Grewal, Andrews 2015]. Под численной устойчивостью понимают, прежде всего, устойчивость к ошибкам машинного округления при компьютерной реализации алгоритмов фильтрации на ЭВМ. Численно устойчивые алгоритмы активно используются при решении практических задач, что подтверждается большим количеством научных публикаций.

Среди всего набора численно устойчивых реализаций дискретного фильтра Калмана выделяется класс *ортогонализированных* методов, имеющих ряд преимуществ по сравнению с другими методами дискретной фильтрации. Существующие современные ортогонализированные алгоритмы обладают высокой устойчивостью к ошибкам машинного округления, имеют компактную форму записи, ориентированную на единообразную обработку всех данных, а также на программную реализацию средствами параллельного программирования, что позволяет эффективно обрабатывать большие данные. Обзор современных ортогонализированных методов дискретной фильтрации содержит [Цыганова, Куликова 2018]. Одним из недавних результатов является общий подход к построению так называемых UD-алгоритмов дискретной фильтрации в информационной форме [Tsyganova, Kulikova 2019; Tsyganova, Kulikova 2020].

До сих пор открытыми остаются вопросы построения численно устойчивых информационных алгоритмов на основе модифицированной взвешенной ортогонализации Грама-Шмидта с выбором главного элемента, на основе сингулярного разложения информационной матрицы. Поиск ответов на указанные вопросы может быть предметом научно-исследовательской деятельности аспирантов.

Для понимания работы алгоритмов, основанных на матричных ортогональных преобразованиях, аспирантам рекомендуется разобрать и запрограммировать информационные алгоритмы, сформулированные в статьях [Tsyganova, Kulikova 2019] и [Tsyganova, Kulikova 2020].

Направление 2. «Распределенная калмановская фильтрация» [Mahmoud, Khalid 2013; Rao 1991; Higham 2003].

Еще одним перспективным направлением научно-исследовательской деятельности аспирантов является разработка алгоритмов калмановской фильтрации, основанных на использовании множества сенсоров, обладающих не только измерительными, но и вычислительными возможностями, объединенных в сеть, при этом в каждом узле формируются «локальная» и/или «глобальная» оценки вектора состояния. Такие сети принято называть *мультисенсорными*, а алгоритмы фильтрации – *распределенными*. Особенностью данных алгоритмов является наличие дополнительного этапа синтеза данных с отдельных узлов сети, который может происходить с использованием различных архитектур и коммуникационных схем. Подробный библиографический обзор методов распределенной калмановской фильтрации можно найти, например, в [Mahmoud 2013].

Одной из востребованных архитектур распределенной фильтрации является мультисенсорная сеть с децентрализованной обработкой данных, которая обладает свойствами отказоустойчивости и масштабируемости. Выход из строя одного из сенсоров не приводит к потере работоспособности алгоритма оценивания, поскольку в каждый дискретный момент времени каждый узел имеет свою копию глобальной оценки вектора состояния.

Информационная форма фильтра Калмана является хорошей основой для построения децентрализованных алгоритмов фильтрации, поскольку позволяет легко выразить глобальные обновления оценок, получаемые на этапе коммуникации и синтеза данных через локальные, получаемые на этапах экстраполяции и фильтрации. Один из первых таких алгоритмов изложен в работе [Rao 1991].

Вместе с тем актуальными остаются вопросы разработки распределенных алгоритмов фильтрации устойчивых к ошибкам машинного округления. Например, в работе [Цыганов, Цыганова 2002] предложен численно устойчивый алгоритм децентрализованной фильтрации на основе J-ортогональных преобразований [Higham 2003].

Для понимания алгоритмов децентрализованной информационной фильтрации аспирантам рекомендуется самостоятельно разобрать, запрограммировать и сравнить алгоритмы, изложенные в статьях [Rao 1991] и [Цыганов, Цыганова 2020].

Направление 3. «Системы с мультипликативными шумами».

Рассмотрим дискретную линейную стохастическую систему с аддитивными и мультипликативными шумами

$$\begin{cases} x_k = (F_{k-1} + \tilde{F}_{k-1}\xi_{k-1})x_{k-1} + B_{k-1}u_{k-1} + G_{k-1}w_{k-1}, \end{cases} \quad (18)$$

$$\begin{cases} z_k = (H_k + \tilde{H}_k\zeta_k)x_k + v_k, k = 1, 2, \dots, \end{cases} \quad (19)$$

где $x_k \in \mathbb{R}^z$ – вектор состояния системы, $z_k \in \mathbb{R}^m$ – вектор измерений, матрицы $F_k, F_k \in \mathbb{R}^{(n \times n)}, H_k, H_k \in \mathbb{R}^{(m \times n)}, G_k \in \mathbb{R}^{(n \times q)}, x_0 \sim N(\bar{x}_0, \Pi_0)$ – начальное состояние, $w_k \in \mathbb{R}^q \sim N(0, Q_k)$

и $\xi_k \in \mathbb{R} \sim N(0, \sigma_\xi^2)$ – соответственно аддитивный и мультипликативный шумы в объекте, $v_k \in \mathbb{R}^m \sim N(0, R_k)$ и $\zeta_k \in \mathbb{R} \sim N(0, \sigma_\zeta^2)$ – соответственно аддитивный и мультипликативный шумы в измерителе, ковариационные матрицы Q_k и R_k шумов w_k и v_k положительно определенные, все шумы и начальное состояние взаимно независимые.

Математические модели, представленные классом линейных стохастических систем с аддитивными и мультипликативными шумами вида (18), (19) возникают, когда уровни шумов в объекте и измерителе зависят от текущего состояния объекта. Они применяются для решения практических задач, связанных с обработкой измерительной информации и фильтрацией данных, в таких областях науки как сетевые технологии, обработка сигналов и изображений, финансовая математика, биология, авионавтика и др.

Следует отметить, что численно устойчивые алгоритмы калмановской фильтрации, основанные на матричных ортогональных преобразованиях, для класса дискретных линейных стохастических систем с мультипликативными шумами в научной литературе мало представлены, хотя для класса стохастических систем с аддитивными шумами соответствующее направление в теории линейного оценивания существует уже давно и постоянно развивается [Mahmoud, Khalid 2013; Цыганова, Куликова 2018]. Недавно полученные новые результаты в указанной области исследования содержатся в [Tsyganov, Tsyganova 2020], где впервые построены UD-алгоритмы для линейных дискретных систем с аддитивными и мультипликативными шумами.

Здесь в качестве задания для самостоятельной работы рекомендуется разобрать и запрограммировать UD-алгоритмы для дискретных линейных систем с мультипликативными шумами из статьи [Tsyganov, Tsyganova 2020], а в качестве предмета научно-исследовательской деятельности аспирантов можно порекомендовать задачу построения новых алгоритмов информационной фильтрации для систем с мультипликативными шумами, основанных на различных методах факторизации информационной матрицы.

Заключение. Информационная дискретная фильтрация – обширная область научных исследований с огромным количеством приложений. В статье приведен вывод двух вариантов алгоритма дискретной фильтрации в информационной форме и рассмотрены следующие возможные направления научно-исследовательской деятельности аспирантов в области информационной дискретной фильтрации:

- разработка новых численно-устойчивых алгоритмов информационной фильтрации;
- разработка новых алгоритмов распределенной калмановской фильтрации;

Разработка новых алгоритмов для дискретных линейных систем с мультипликативными шумами.

Авторы надеются, что материал данной статьи поможет молодым исследователям определиться с тематикой их диссертационного исследования.

Источники и литература:

1. Kalman R. E. A new approach to linear filtering and prediction problems // J. Basic. Eng. 1960. Vol. 82 (Series D). P. 35–45.
2. Henderson H. V., Searle S. R. On deriving the inverse of a sum of matrices // SIAM Review. 1981. Vol. 23, No. 1. P. 53–60.
3. Grewal M. S., Andrews A. P. Kalman Filtering : Theory and Practice Using MATLAB – 4th Edition. John Wiley & Sons, 2015. XVII, 617 p.
4. Mahmoud M. S., Khalid H. M. Distributed Kalman filtering: a bibliographic review // IET Control Theory Appl. 2013. Vol. 7, Iss 4. P. 483–501.
5. Rao B., Durrant-Whyte H. Fully decentralized algorithm for multisensor Kalman filtering // IEEE Proceedings. 1991. Vol. 138, No. 5. P. 413–420.

6. Tsyganova J. V., Kulikova M. V., Tsyganov A. V. Some new array information formulations of the UD-based Kalman filter // Proceedings of the 18th European Control Conference (ECC), Napoli, Italy, June 25–28, 2019. IEEE, 2019. P. 1872–1877.
7. Tsyganova J. V., Kulikova M. V., Tsyganov A. V. A general approach for designing the MWGS-based information-form Kalman filtering methods // European Journal of Control. Available online 17 February 2020.
8. Цыганов А. В., Цыганова Ю. В. Децентрализованная обработка измерительных данных на основе ортогональных преобразований в квадратно-корневом информационном фильтре Калмана // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2020). Сборник трудов по материалам VI Международной конференции и молодежной школы (г. Самара, 26–29 мая): в 4 т. / Самар. нац.-исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем. обраб. изобр. РАН-фил. ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН; [под ред. В. А. Соболева]. Т. 3. Математическое моделирование физико-технических процессов и систем. Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2020. С. 843–850.
9. Higham N. J. J-orthogonal matrices: properties and generalization // SIAM Review. 2003. Vol. 45, No. 3. P. 504–519.
10. Tsyganov A. V., Tsyganova J. V., Kureneva T. N. UD-based linear filtering for discrete-time systems with multiplicative and additive noises // Proceedings of the European Control Conference (ECC), Saint Petersburg, Russia, May 12–15, 2020. IEEE, 2020. P. 1389–1394.
11. Цыганова Ю. В., Куликова М. В. О современных ортогонализированных алгоритмах оптимальной дискретной фильтрации // Вестник ЮУрГУ. Серия «Математическое моделирование и программирование». 2018. Т. 11. № 4. С. 5–30.

Статья поступила в редакцию: 23.03.2021