Глава 15.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ДВУХСВЯЗНОЙ ОБЛАСТИ

Каххоров Абдураззок

кандидат технических наук, доцент

Самаркандский Государственный

архитектурно-строительный институт

Аннотация: Исследованы задачи распределения температуры в упругой изотропной полуплоскости с круговым отверстием. Используя метод аналитического продолжения, задача сводится к решению бесконечной системы линейных алгебраических уравнений. Рассматривается числовой пример, находятся изотермические линии в виде эксцентрических окружностей.

Ключевые слова: температура, полуплоскости, отверстия, Коши, уравнения, функция, интеграл, граничные условия

TEMPERATURE DISTRIBUTION IN A TWO-LINKED AREA

Kakhkhorov Abdurazzok

Abstract: The problem of temperature distribution in an elastic isotropic half-plane with a circular hole is investigated. Using the method of analytic continuation, the problem is reduced to solving an infinite system of linear algebraic equations. A numerical example is considered, isothermal lines in the form of eccentric circles are found.

Key words: temperature, half-planes, holes, Cauchy, equations, function, integral, boundary conditions

Введение

Современное развитие строительства в нашей стране, ускорение научно-технического прогресса в области промышленно-гражданского строительства, строительства тоннелей, производство горных выработок, прокладок газо-и нефтепроводов требуют совершенствования методов расчета и проектирования зданий и сооружений, это приводит к решению задач теории упругости, побуждает интерес к граничным задачам теории упругости. К ним относятся контактные задачи, задачи о вдавливании штампа в упругую полуплоскость. Эти задачи, несомненно, имеют большое теоретическое и практическое народно-хозяйственное значение.

Необходимость решения этих задач привела к появлению многочисленных фундаментальных исследований. Впервые, в конце прошлого века (1883 г.) Г. Герцем была поставлена и решена пространственная контактная задача теории упругости, в дальнейшем изученная более подробно Мичеллом.

С 1935 г. Смешанными задачами для полуплоскости начинает заниматься Н.И. Мусхелишвили и он разрабатывает общий метод решения граничных задач плоской теории упругости, который входит в решение этих задач к решению граничных задач функций комплексной переменной. Этим методом многими исследователями решены очень важные задачи прикладного значения.

В работе И.Г. Арамановича [1] рассмотрена задача о давлении жесткого штампа на упругую полуплоскость, имеющую круговое отверстие, симметрично расположенное относительно штампа. В работе Ю.А. Амензаде, О.Л. Бубутейшвили [2] рассмотрена задача о вдавливании штампа в полуплоскость с произвольно расположенным эллиптическим отверстием, когда между штампом и полуплоскостью имеет место полное сцепление.

В монографии Н.И. Мусхелишвили [3] решения конкретных задач для штампов с различными условиями на линии контакта с упругой

полуплоскостью: при отсутствии трения, полном сцеплении, конечном трении. Также решены контактные задачи для штампа с наклонным основанием, штампа с произвольной границей. Аналогичная задача для произвольного числа штампов была рассмотрена А.Н. Бегиашвили. Во всех рассмотренных выше задачах полуплоскость, в которую вдавливается штамп, предполагалась сплошной.

Л.Н. Галину принадлежит решение задачи о вдавливании штампа с плоским основанием в предположении, что отрезок контакта разбивается на три участка, причем на среднем имеет место полное сцепление, на краях – проскальзывание. Решенная им задача о движении штампа с постоянной скоростью по границе изотропной полуплоскости является близкой к смешанной задаче теории упругости для анизотропной полуплоскости. Л.Н. Галиным предложен способ решения контактных задач для изотропной полуплоскости, допускающей естественное обобщение на анизотропный случай. Им решены задачи вдавливания одного или нескольких штампов в анизотропную полуплоскость при наличии полного сцепления и отсутствии силы трения. Решения всех задач сведены к задаче Римана. Впервые в 1939 г. Задачу о вдавливании штампа в анизотропную полуплоскость при отсутствии под штампом сил трения решил Г.Н. Савин. Им же решены задачи, когда основанием штампа является дуга круга и рассмотрен случай нескольких штампов. Решение всех этих задач сведено к интегральному уравнению.

Ю.А. Амензаде указал метод решения контактной задачи для полуплоскости с включениями произвольной формы из различных материалов. Разбираются случаи контакта без трения и при полном сцеплении штампа с полуплоскостью. Введением неизвестных вспомогательных функций на контурах контакта полуплоскости с включениями, исходя из граничных условий, строится единая аналитическая во всей полуплоскости функция, отыскание которой сведено к решению задачи Римана-Гильберта и посредством которой выражаются искомые комплексные потенциалы

Колосова-Мусхашвили, регулярные в многосвязной полуплоскости и в области, занятой включениями.

Показано, что, когда упругие постоянные полуплоскости и включений одинаковы, введенные на контурах вспомогательные функции полностью определяются величиной натяга и решение поставленной задачи получается в замкнутой форме. Если же упругие постоянные различные, то предлагаемый метод приводит к некоторым функциональным соотношениям, с помощью которых из кинематических контактных условий могут быть определены вспомогательные функции; строятся бесконечные системы алгебраических уравнений относительно коэффициентов рядов Фурье разложений вспомогательных функций.

В работе О.Л. Бубутейшвили [4] решена аналогичная задача, только между штампом и полуплоскостью отсутствует трение. Используя метод Ю.А. Амензаде, автор с применением конформного отображения сводит указанную задачу к задаче Римна-Гильберта для аналитической в комплексной плоскости с разрезами функции, посредством которой выражаются искомые потенциалы Колосова-Мусхелишвили. Окончательно решение задачи сводится к бесконечным системам линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов неизвестных функций, введенных на контуре эллиптического отверстия; эти функции входят в квадратуры для решения построенных задач. Для случая эллиптического отверстия, симметрично расположенного относительно штампа, когда между штампом и полуплоскостью имеется полное сцепление, подсчитаны напряжения под штампом, а также вблизи вершин эллипса. Анализируя эпюры напряжений, сделан вывод: если расстояние между штампом и полуплоскостью порядка полуширины штампа то посередине полосы между штампом и отверстием развивается состояние, близкое к изгибу тонкой балки, нагруженной распределенной нагрузкой.

Корме перечисленных работ следует указать следующие исследования [5-20], авторами приведены решения многих задач связанные исследованием внутренних силовых факторов и поведения неоднородных и вязкоупругих систем при наличии различных воздействиях с учетом их особенностей. Приведен анализ поведения силовых факторов и совместной работы систем и взаимодействия с внешней средой.

1. Нахождение температурного поля в полуплоскости с круговым отверстием

Рассмотрим задачу определения температурного поля в полуплоскости с круговым отверстием. Обозначим границу полуплоскости через L_0 , границу круга радиуса r через L_1 , полуплоскость с отверстием - S_0 , внутренность круга - S_1 (рис.1).

Пусть на границах L_0 и L_1 поддерживаются постоянные температуры T_0 и T_1 соответственно.

Рис. 1. Полуплоскость с отверстием

Тогда граничные условия запишем следующим образом:

$$F(t_0) + \overline{F(t_0)} = 2T_0 \quad \text{на} \quad L_0 \quad (1.1)$$

$$F(t_1) + \overline{F(t_1)} = 2T_1 \quad \text{на} \quad L_1 \quad (1.2)$$

Решение этой задачи имеем в виде:

$$F(z) = B \ell_n \frac{z - ia}{z + ia} + F_x(z), \quad (1.3)$$

где B - действительная неизвестная постоянная, $F^*(z)$ - однозначная аналитическая функция в области S_0 .

Рис. 2. Интерпретация $\ell n \frac{t_0 - ia}{t_0 + ia} + \ell n \frac{\overline{t_0 - ia}}{\overline{t_0 + ia}} = 0$.

Подставляя соотношение (1.3) в граничные условия (1.1) и (1.2) и учитывая

$$\ln \frac{t_0 - ia}{t_0 + ia} + \overline{\ln \frac{t_0 - ia}{t_0 + ia}} = 0.$$

получим:

$$F^*(t_0) + \overline{F^*(t_0)} = 2T_0. \quad (1.4)$$

$$F^*(t_1) + \overline{F^*(t_1)} = 2T_1 - B \left(\ln \frac{t_1 - ia}{t_1 + ia} + \overline{\ln \frac{t_1 - ia}{t_1 + ia}} \right). \quad (1.5)$$

Преобразуем второе граничное условие (1.3):

$$\ln \frac{t_1 - ia}{t_1 + ia} = \ln(t_1 - ia) - \ln(t_1 + ia) = \ln(t_1 - ia) - \ln|t_1 + ia| + i\vartheta;$$

$$\ln \frac{t_1 - ia}{t_1 + ia} = \overline{\ln(t_1 - ia)} - \ln|t_1 + ia| - i\vartheta.$$

С учетом того, что $\ln|t_1 + ia| = \ln r$ (рис.3) граничное условие (1.5) примет

вид:

$$F^*(t_1) + \overline{F^*(t_1)} = 2T_1 - 2B(-\ln r) - B \left[\ln(t_1 - ia) + \overline{\ln(t_1 - ia)} \right]$$

Рис.3. Представление выражения $\left| \frac{t_1 + ia}{2ia} \right| < 1$.

Далее, учитывая соотношение:

$$t_1 - ia = t_1 + ia - 2ia = -2ia \left(1 - \frac{t_1 + ia}{2ia} \right)$$

и неравенство $\left| \frac{t_1 + ia}{2ia} \right| < 1$ которое видно из рисунок 3, выражение

$\ell_n(t_1 - ia)$ можно разложить в ряд $\ell_n(t_1 - ia)$ можно разложить в ряд:

$$\begin{aligned} \ell_n(t_1 - ia) &= \ell_n \left[-2ia \left(1 - \frac{t_1 + ia}{2ia} \right) \right] = \ell_n(-2ia) + \ell_n \left(1 - \frac{t_1 + ia}{2ia} \right) = \\ &= \ell_n(-2ia) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{t_1 + ia}{2ia} \right)^k = \ell_n(-2ia) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right)^k. \end{aligned}$$

Выполнение сопряжение, получим:

$$\overline{\ell_n(t_1 - ia)} = \overline{\ell_n(-2ia)} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \left(\frac{r}{t_1 + ia} \right)^k.$$

Тогда граничное условие на L_1 примет вид:

$$\begin{aligned} F^*(t_1) + \overline{F^*(t_1)} &= 2T_1 - B \left\{ 2\ell_n \frac{2a}{r} - \right. \\ &\left. - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{r_i}{2a} \right)^k \left[(-1)^k \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right)^k + \left(\frac{r}{t_1 + ia} \right)^k \right] \right\}. \end{aligned} \quad (1.6)$$

Введем новую неизвестную вспомогательную функцию:

$$2\omega(t_1) = F^*(t_1) - \overline{F^*(t_1)}. \quad (1.7)$$

Сложно (1.6) и (1.7) получим:

$$F^*(t_1) = \omega(t_1) + T_1 - \frac{B}{2} \left\{ 2\ell_n \frac{2a}{r} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{ir}{2a} \right)^k \left[(-1)^k \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right)^k + \left(\frac{r}{t_1 + ia} \right)^k \right] \right\}, \quad (1.8)$$

Функцию $\omega(t_1)$ возьмем в виде:

$$\omega(t_1) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right)^k$$

или же

$$\omega(t_1) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right)^k + A_k \left(\frac{r}{t_1 + ia} \right)^k \right].$$

Из (1.7) видно, что $2\omega(t_1)$ является чисто мнотой функцией и $\omega(t_1) = -\overline{\omega(t_1)}$, где A_0 – чисто мнимая величина, а $A_k = -\overline{A_k}$. Следовательно:

$$\omega(t_1) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right)^k - \overline{A_k} \left(\frac{r}{t_1 + ia} \right)^* \right]. \quad (1.9)$$

Соотношению (1.8) придадим вид:

$$\begin{aligned} F^*(t_1) - \frac{1}{2} \omega(t_1) + \frac{1}{2\pi i} \int_1 \frac{\omega(t_1)}{t - t_1} dt - \frac{B}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{ir}{2a} \right)^k \times \left(\frac{r}{t + ia} \right)^k = \frac{1}{2} \omega(t_1) + \\ + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_1} \frac{\omega(t_1)}{t - t_1} dt + T_1 - B \ln \frac{2a}{r} + \frac{B}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \left(\frac{ir}{2a} \right)^k \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right)^k. \end{aligned} \quad (1.10)$$

Отсюда на основании свойств интегралов типа и теоремы аналитического продолжения заключаем, что новая функция:

$$\phi(z) = F^*(z) + \frac{1}{2\pi i} + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_1} \frac{\omega(t_1)}{t - z} dt - \frac{B}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{ir}{2a} \right)^k \left(\frac{r}{z + ia} \right)^k \quad (1.11)$$

регулярна в области S_0 и аналитически продолжима внутрь окружно L_η

Внутри окружности она определяется другой формулой.

В интеграл, входящий в (1.11), подставим разложение (1.9), тогда на основнии свойств интеграла типа Коши при $z \in S_0$:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{L_1} \frac{\omega(t_1)}{t-z} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{L_1} \left[A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right)^k - \right. \\ \left. - \sum_{k=1}^{\infty} \bar{A}_k \left(\frac{r}{t_1 + ia} \right)^k \right] \frac{dt}{t-z} = \sum_{k=1}^{\infty} \bar{A}_k \left(\frac{r}{z + ia} \right)^k,$$

и, следовательно, когда $z \in S_0$:

$$\phi(z) = F^*(z) + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\bar{A}_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \right] \left(\frac{r}{z + ia} \right)^k, \quad (1.12)$$

откуда получим:

$$F^*(z) = \phi(z) - \sum_{k=1}^{\infty} \left[\bar{A}_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \right] \left(\frac{r}{z + ia} \right)^k \quad (1.13)$$

при $z = t_0, z = t \in L_0$

$$F^*(t_0) = \phi(z) - \sum_{k=1}^{\infty} \left[\bar{A}_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \right] \left(\frac{r}{z + ia} \right)^k \quad (1.13)$$

при $z = t_0, z = t \in L_0$

$$F^*(t_0) = \phi(t_0) - \sum_{k=1}^{\infty} \left[\bar{A}_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \right] \left(\frac{r}{t_0 + ia} \right)^k.$$

Выполняя сопряжение, получим:

$$\overline{F^*(t_0)} = \overline{\phi(t_0)} - \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{2ai} \right)^k \right] \left(\frac{r}{t_0 - ia} \right)^k.$$

Подставляя $F^* = (t_0)$ и $\overline{F^*} = (t_0)$ в формулу (1.4) находим:

$$\begin{aligned} \phi(t_0) + \overline{\phi(t_0)} - \sum_{k=1}^{\infty} \left[\overline{A_k} - \frac{B}{2k} \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \right] \left(\frac{r}{t_0 + ia} \right)^k - \\ - \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \right] \left(\frac{r}{t_0 - ia} \right)^k = 2T_0. \end{aligned} \quad (1.14)$$

Умножим обе части (1.14) на $\frac{1}{2\pi i} \frac{dt_0}{t_0 - z}$ и проинтегрируем по L_0 . На основании свойств интегралов типа Коши, взятых по бесконечной прямой L_0 , получим:

$$-\phi(z) + \frac{1}{2}\phi(\infty) - \frac{1}{2}\phi(\infty) + \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \right] \left(\frac{r}{z - ia} \right)^k = -T_0.$$

Отсюда:

$$\phi(z) = T_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{z - ia} \right)^k \right]. \quad (1.15)$$

Подставляя $\phi(z)$ из (1.15) в формулу (1.13), будем иметь:

$$\begin{aligned} F^*(z) = T_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\left[A_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \right] \left(\frac{r}{z - ia} \right)^k - \right. \\ \left. - \sum_{k=1}^{\infty} \left[\overline{A_k} - \frac{B}{2k} \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \right] \left(\frac{r}{z + ia} \right)^k \right], \end{aligned} \quad (1.16)$$

тогда на L_1

$$\left. \begin{aligned} {}^*(t_1) &= T_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{zia} \right)^k \right] \left(\frac{r}{t-ia} \right)^k - \\ &\quad - \sum_{k=1}^{\infty} \left[\bar{A}_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \right] \left(\frac{r}{t_1+ia} \right)^k ; \\ \overline{F^*}(t_1) &= T_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\bar{A}_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \right] \overline{\left(\frac{r}{t_1-ia} \right)^k} - \\ &\quad - \sum_{k=1}^n \left[A_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \right] \left(\frac{t_1+ia}{r} \right)^k. \end{aligned} \right\} \quad (1.17)$$

На L_1 имеем следующее разложение:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\kappa}{t_1-ia} \right)^k &= r^k \left(\frac{1}{t_1+ia-2ia} \right)^k = \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \left(1 - \frac{t_1+ia}{2ia} \right)^{-k} = \\ &= \left(\frac{ri}{ra} \right)^k \sum_{v=0}^k C_{-k}^v (-1)^v \left(\frac{t_1+ia}{2ia} \right)^v = \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \sum_{v=0}^{\infty} \left(\frac{ri}{2a} \right)^v C_{-k}^v \left(\frac{t_1+ia}{r} \right)^v. \end{aligned}$$

Окончательно:

$$\begin{aligned} \left(\frac{r}{t_1-ia} \right)^k &= \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \sum_{v=0}^{\infty} \left(\frac{ri}{2a} \right)^v C_{-k}^v \left(\frac{t_1+ia}{r} \right)^v ; \\ \left(\frac{r}{t_1-ia} \right)^k &= \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \sum_{v=0}^{\infty} \left(\frac{r}{2ia} \right)^v C_{-k}^v \left(\frac{r}{t_1+ia} \right)^v. \end{aligned} \quad (1.18)$$

Подставив (1.17) в формулу (1.16), получим

$$\begin{aligned} 2T_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \right] \left[\left(\frac{r}{t_1-ia} \right)^k - \left(\frac{t_1+ia}{r} \right)^k \right] + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\bar{A}_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \right] \left[\overline{\left(\frac{r}{t_1-ia} \right)^k} - \right. \\ \left. - \left(\frac{r}{t_1+ia} \right)^k \right] = 2T_1 - 2B\ell n \frac{2a}{r} + B \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \left[(-1)^k \left(\frac{t_1+ia}{r} \right)^k + \left(\frac{r}{t_1+ia} \right)^k \right]. \end{aligned}$$

С учетом (1.18) последнее соотношение принимаем вид:

$$\begin{aligned}
 2T_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \right] \left[\left(\frac{ir}{2a} \right)^k \sum_{v=0}^{\infty} \left(\frac{ir}{2a} \right)^v C_{-k}^v \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right)^v - \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right)^k \right] + \\
 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\bar{A}_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{ir}{2a} \right)^k \right] \left[\left(\frac{r}{2ia} \right)^k \right] \times \sum_{v=0}^{\infty} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k C_{-k}^v \left(\frac{r}{t_1 + ia} \right)^k = 2T_1 - \\
 - 2B \ell n \frac{2a}{r} + B \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{ir}{2a} \right)^k \left[(-1)^k \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right) + \left(\frac{r}{t_1 + ia} \right)^k \right].
 \end{aligned} \quad (1.19)$$

Приравнявая свободные члены, найдем:

$$2T_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \right] \left[\left(\frac{ir}{2a} \right)^k \sum_{k=1}^{\infty} \left[\bar{A}_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{ir}{2a} \right)^k \right] \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \right] = 2T_1 - 2B \ell n \frac{2a}{r}.$$

Преобразуя, получим:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k + (-1)^k \bar{A}_k \right] \left(\frac{ir}{2a} \right)^k = 2(T_1 - T_0) - 2B \ell n \frac{2a}{r} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B}{k} \left(\frac{r}{2a} \right)^{2k}.$$

Здесь

$$B \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{r}{2a} \right)^{2k} - 2 \ell n \frac{2a}{r} \right] = B \left[-\ell n \left(1 - \left(\frac{r}{2a} \right)^2 \right) - \ell n \left(\frac{2a}{r} \right)^2 \right] = -B \ell n \left[\left(\frac{2a}{r} \right)^2 - 1 \right].$$

Таким образом:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k + A_k + (-1)^k \bar{A}_k \right] \left(\frac{ir}{2a} \right)^k = 2(T_1 - T_0) - B \ell n \left[\left(\frac{2a}{r} \right)^2 - 1 \right]. \quad (1.20)$$

В (1.19) приравняем члены, содержащие $\left(\frac{t + ia}{r} \right)^k$ и получим систему

линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных

коэффициентов $\left(\frac{t + ia}{r} \right)^k$ и получим систему линейных алгебраических

уравнений относительно неизвестных комплексных коэффициентов A_k :

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \right] \left(\frac{ir}{2a} \right)^k \sum_{v=1}^{\infty} \left(\frac{ir}{2a} \right)^v C_k^v \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right)^v - \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k - \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \right] \left(\frac{t_1 - ia}{r} \right)^k =$$

$$= B \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k \left(\frac{t_1 + ia}{r} \right)^k.$$

Отсюда:

$$-A_k + \frac{B}{2k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k + \left(\frac{ir}{2a} \right)^k \sum_{v=1}^{\infty} \left[A_v - \frac{B}{2v} \left(\frac{r}{2ia} \right)^v \right] \left(\frac{ir}{2a} \right)^v C_{-v}^k = B \frac{1}{k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k.$$

И окончательно:

$$A_k - \left(\frac{ri}{2a} \right)^k \sum_{v=1}^{\infty} A_v \left(\frac{ir}{2a} \right)^v C_{-v}^k = -\frac{B}{2} \left[\frac{1}{k} \left(\frac{r}{2ia} \right)^k + \left(\frac{ir}{2a} \right)^k \sum_{v=1}^{\infty} \frac{1}{v} \left(\frac{ri}{2a} \right)^v C_{-v}^k \right]. \quad (1.21)$$

2. Численный расчет поля температуры.

Численный расчет выполним при следующих данных

$$T_0 = -50^0 C; \quad T_1 = +50^0 C; \quad \frac{r}{2a} = \frac{1}{4}.$$

Рассматривая конечную часть систем (1.20) и (1.21), когда $k = 1, 2, 3, 4$; будем иметь систему из пяти линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов A_1, A_2, A_3, A_4 , и B .

$$\begin{aligned} 240 A_1 - i8 A_2 + 3 A_3 + i A_4 - i34,12 B &= 0; \\ i64 A_1 + 4048 A_2 - i24 A_3 + 10 A_4 - 72,75 B &= 0; \\ 16 A_1 + i16 A_2 + 4086 A_3 - i5 A_4 + i12,91 B &= 0; \\ -i64 A_1 + 80 A_2 - i60 A_3 + 65501 A_4 + 41,25 B &= 0; \\ i64 A_1 - 16 A_2 - i8 A_3 + A_4 + 346,62 B &= 25600. \end{aligned}$$

Рис. 4. Полуплотккость с изотермическим окружностями

Решение этой системы:

$$A_1 = 10,85i; A_2 = 1,54; A_3 = -0,29; A_4 = 0,06; A_4 = -0,06; B = 75,94.$$

Следовательно,

$$\bar{A}_1 = -10,85i; \bar{A}_2 = A_2; \bar{A}_3 = 0,29i; \bar{A}_4 = A_4.$$

Проверка граничных условий показывает, что они выполняются с точностью до 1 % несмотря на то, что из бесконечной системы мы выбрали всего лишь первых пять уравнений.

Теперь находим некоторые точки с нулевыми значениями температуры.

Эти точки имеют координаты $t_1 = -0,55ir$; $t_2 = -5,375ir$; $t_3 = 2,4125r - 2,95ir$; $t_4 = -2,4125r - 2,95ir$ которое отмечаны на рисунке 4.

Через эти точки приводим окружность радиуса $R = 2,4125r$, центр которой находится на расстоянии $h = -2,95ir$ от начало координат и которая является изотермой $T = 0$, эксцентрично расположенной относительно кругового отверстия полуплоскости. Другие изотермические окружности также будут расположены эксцентрично относительно отверстия и между собою.

Заключение

Выяснено влияние глубины залегания отверстия, ширины кольцевой зоны, давления на контуре отверстия, эксцентричности кольцевой зоны возле отверстия на распределение эпюр напряжений в характерных сечениях полуплоскости, а также на контуре отверстия и на контактной линии, разграничивающей области с различными упругими характеристиками.

Список литературы

1. Араманович И.Г. Задача о давлении штампа на упругую полуплоскость с круговым отверстием . ДАН ССР, т.112, №4, 1957.
2. Амензаде Ю.А., Бубутейшвили О.Л. Действие жесткого штампа на полуплоскость, ослабленную эллиптическим отверстием. Изв. АН Аз.ССР, серия физ-мат, наук, № 1, 1972. 2.
3. Мухелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. М., «Наука», 1966, 703 с.
4. Бубутейшвили О.Л. Вдавливание жесткого штампа в полуплоскость, ослабленную эллиптическим отверстием. Ученые записки АЗНЕФТЕХИМА, IX серия, №4, 1972.
5. Mirsaidov M.M., Sultanov T.Z., Yarashov J.A., Khujanazarova, N., Urazmukhammedova, Z. Mathematical simulation and the methods to assess the strength of earth dams. International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, 2019. ICISCT 2019. 9011818.

6. Kubaymurodov D.I., Ismayilov K., Ibragimov A. Application of the Bubnov-Galerkin method to determine the statistical characteristics of the state of a prismatic shell. Prospective research solutions collection of articles of the III-International Scientific and Technical Competition. p. 113 121 2021 Petrozavodsk <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44587093>. DOI: 10.46916 / 22012021-3-978-5-00174-117-6.

7. Ismayilov K. Critical strains and critical stresses in the steel rod beyond the elastic limit. European Science Review. 2018, No № 5-6.

8. Ismayilov K., Karimova K. The Impact of Automobile Tires on the Environment from the Period of Raw Materials to Their Disposal, Retrieval Volume-8 Issue-3, September 2019. Number: C4473098319/19 © BEIESP DOI:10.35940/ijrte.C4473.098319.

9. Ismayilov K., Suleymanov A., Toshev S., Ruziev S. Option of the Method of Successive Approximations in Calculating the Epicenters of Extreme and Emergency Situations. Ilkogretim Online - Elementary Education Online, 2021; 20 (3): pp. 1640-1647 <http://ilkogretim-online.org> doi: 10.17051/ilkonline.2021.03.186.

10. Mavlonov T., Yuldoshev B., Ismayilov K., Toshev S. Compressed rectangular plates stability beyond the elastic limit. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. DOI:10.1088/1757-899X/883/1/012199.

11. Ismayilov K. Stability of compressed rods, plates and shells beyond the elastic limit. FAN. Samarkand, 2003, p. 280.

12. Ismayilov K., Suleymanov S.T., Ruziev S.T., Aripjanova M.B. A new method of successive approximations when calculating elements of electromechanical machines.XXI Century. Technosphere Safety. 2020; 5(2):168-172. (In Russ.) <https://doi.org/10.21285/2500-1582-2020-2-168-172>.

13. Ismayilov K. On the stability of a compressed bar beyond elasticity international Congress. Spatial structures in new construction during the reconstruction of buildings and structures. MKPK98. Moscow 1998.p.46.

14. Ismayilov K. Stress strain state of a circular plate beyond the elastic limit. Innovative discourse of the development of modern science and technology. Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference, held in Petrozavodsk on May 10, 2021. pp. 7-23. DOI 10.46916 / 12052021-1-978-5-00174-228-9

15. Kubaymuradov D.I, Mamasoliev K. Calculation of two-layer beam plates lying on a non-uniform foundation. Modern achievements of youth science: a collection of articles of the International Research Competition (May 11, 2021). - Petrozavodsk: ICNP "New Science", 2021. - p. 55-66

16. Ismayilov K. Development of society and science in the digital economy. «Stability of compressed rods, plates and shells beyond the elastic limit» Petrozavodsk ICNP «New Science» Monograph. 2021 200s. ISBN 978-5-00174-293-7. DOI 10.46916 / 19082021-1-978-5-00174-293-7.

17. Ismayilov K. Stress-strain state of a circular plate beyond the elastic limit. Innovative discourse of the development of modern science and technology. Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference, held in Petrozavodsk on May 10, 2021. pp. 7-23. DOI 10.46916 / 12052021-1-978-5-00174-228-9.

18. Ismayilov K., Karimova K. Application of used automobile tires granules for road construction in Uzbekistan. Journal of Critical Reviews, 2020. V.7, No12, pp 946-948. DOI: 10.31838/jcr.07.12.165.

19. Mirsaidov M.M., Sultanov T., Yarashov J., Toshmatov E. Assessment of dynamic behaviour of earth dams taking into account large strains. E3S Web of Conferences, 2019. 97, 05019.

20. Khodzhaev, D., Vatin, N., Abdikarimov, R., Normuminov, B., Mirzaev, B. Dynamic stability of viscoelastic orthotropic shells with concentrated mass. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2020, 890, 012042, <http://doi.org/10.1088/1757-899X/890/1/012042>.